

KẾT NỐI MÁY CÀ THẺ DEJAVOO VP500 VỚI LUMIO

Máy Dejavoo VP500 (Android cầm tay, có in bill) qua iPOSpays / SPIn Cloud

Dành cho chủ tiệm — làm một lần, khoảng 15 phút. Tiền về thẳng tài khoản thanh toán CỦA TIỆM; Lumio chỉ điều khiển máy, không giữ tiền, không thấy số thẻ khách.

LÀM Ở ĐÂU? — Phần A, B làm trong cổng iPOSpays (web) + gọi ISO/nhà cung cấp máy. Phần C, D làm trong phần mềm LUMIO (menu trái → Card terminals). Phần E là lưu ý CỰC KỲ quan trọng về phí 3%.

A Chuẩn bị (một lần)

- 1 Tài khoản iPOSpays của tiệm (cổng quản lý máy Dejavoo) — có email + mật khẩu đăng nhập.
- 2 Máy Dejavoo VP500 đã bật, đã nối WiFi hoặc 4G, màn hình sáng.
- 3 Số điện thoại/So liên hệ của ISO (đơn vị bán/cài máy cho tiệm) — cần gọi họ 1 cuộc ở bước A5.
- 4 Máy tính hoặc điện thoại đăng nhập được Lumio (tài khoản chủ tiệm).
- 5 Gọi ISO nhờ 2 việc: (a) bật chế độ SPIn (semi-integrated) cho máy VP500; (b) cho biết máy đang bật chương trình Dual Pricing / Cash Discount (+3%) hay chưa — ghi lại câu trả lời để dùng ở Phần E.

⚠ Không có bước bật SPIn (A5a) thì Lumio KHÔNG điều khiển được máy. Đây là việc chỉ ISO làm được, mất 2 phút qua điện thoại.

B Lấy khóa kết nối trong iPOSpays (5 phút)

- 1 Mở trình duyệt, đăng nhập iPOSpays bằng tài khoản của tiệm.
- 2 Vào Settings → Generate Ecom/TOP Merchant Keys.
- 3 Chọn đúng TPN của máy VP500 (dãy số trên hồ sơ máy) → bấm Generate Token.
- 4 Ghi lại 2 giá trị: TPN và Token (Token này chính là Auth Key). Nếu cổng có Register ID thì ghi thêm.

⚠ TPN + Auth Key là chìa khóa tài khoản tiền của tiệm. CHỈ dán vào trang Card terminals của Lumio. Không gửi qua tin nhắn, email, không đưa cho người lạ.

C Kết nối trong Lumio (2 phút)

- 1 Đăng nhập Lumio → menu bên trái nhóm Finance → chọn Card terminals (trang "Máy quét thẻ (POS)").

Nếu KHÔNG thấy menu Card terminals: gói của tiệm chưa bật tính năng POS — nhấn Lumio bật giúp (1 phút).

- 2 Chọn nhà cung cấp Dejavoo / iPOSpays.
- 3 Dán TPN và Auth Key (Token ở bước B4). Nếu có Register ID thì nhập, không có để trống.
- 4 Chọn môi trường Production (máy thật).
- 5 Bấm Kết nối → rồi bấm Kiểm tra kết nối. Thấy dấu ✓ là khóa đã đúng.

D Ghép máy VP500 + cà thử (5 phút)

- 1 Vẫn ở trang Card terminals → mục Máy quét (reader) → bấm Thêm reader → đặt tên gọi nhớ (vd: "Máy quấy 1"), nhập TPN của máy nếu được hỏi → Lưu.
- 2 Mở POS trong Lumio → tạo hóa đơn nhỏ (vd \$1.00) → chọn thanh toán CARD → chọn máy VP500.
- 3 Số tiền hiện lên màn hình VP500 → khách chạm/quẹt thẻ → máy báo Approved và in bill → Lumio tự ghi nhận **ĐÃ THANH TOÁN**.
- 4 Hoàn lại giao dịch thử: menu Finance → Card transactions → chọn giao dịch \$1.00 → Refund.

Máy VP500 tự cộng TIP đúng — Lumio đã xử lý để không cộng tip hai lần. Nếu bán thử có tip mà máy hiện số CAO HƠN đúng bằng tiền tip, vào Card terminals bỏ tick "Số tiền gửi sang máy đã bao gồm tip" rồi Kết nối lại.

E CỰC KỲ QUAN TRỌNG — TRÁNH TÍNH PHÍ 3% HAI LẦN

Màn hình VP500 hiện CARD \$10.30 / CASH \$10.00 nghĩa là máy đã được lập trình sẵn chương trình Dual Pricing / Cash Discount (+3%) ngay trong máy. Lumio cũng có công tắc "Phụ phí thẻ +3%". Nếu bật cả hai → khách bị cộng 6%. Quy tắc: **CHỈ MỘT** bên cộng 3%.

- 1 Cách A — máy tự cộng phí (khuyến dùng nếu máy đang hiện \$10.30): Giữ 3% ở MÁY. Trong Lumio: Settings → Thanh toán → Phụ phí thẻ = TẮT. Lumio gửi giá gốc, máy tự +3%.
- 2 Cách B — Lumio cộng phí: Nhờ ISO TẮT cash-discount trên máy. Trong Lumio: Settings → Thanh toán → Phụ phí thẻ = BẬT, 3%. Lumio gửi giá đã +3%, máy thu đúng số đó.
- 3 Hỏi ISO đúng một câu: "TPN này đang bật cash-discount chưa, và SPIn cần tôi gửi giá gốc hay giá đã cộng phí?" — rồi chọn A hoặc B cho khớp.

F Lỗi thường gặp & cách xử lý

Tình huống	Cách xử lý
------------	------------

Kiểm tra kết nối báo sai khóa	TPN hoặc Auth Key dán thiếu/nhầm. Vào iPOSpays Generate Token lại, copy đúng TPN + Token, dán lại rồi Kết nối.
Cà thẻ nhưng máy VP500 không nhận lệnh	Máy chưa ở chế độ SPIn (semi-integrated). Gọi ISO bật SPIn cho TPN này (Phần A5a).
Máy báo online nhưng cà không lên tiền	Kiểm tra WiFi/4G của máy; trên máy vào Settings → Network. Máy phải có Internet.
Khách bị tính 6% (phí gấp đôi)	Đang bật cả 2 nơi. Làm theo Phần E — tắt một bên (thường tắt toggle Lumio nếu máy đang tự cộng).
Tip bị cộng hai lần	Card terminals → bỏ tick "Số tiền gửi sang máy đã bao gồm tip" → Kết nối lại.
Cần hoàn tiền sau khi đã in bill	Finance → Card transactions → chọn giao dịch → Refund (hoặc Void nếu cùng ngày chưa chốt lô).
Không thấy menu Card terminals	Gói tiệm chưa bật POS — nhấn Lumio bật giúp.

Cần trợ giúp? Nhấn Lumio Agency kèm ảnh chụp màn hình bước đang vướng — chúng tôi kết nối từ xa giúp tiệm.

Lumio Booking · lumiobooking.com · Tài liệu cho chủ tiệm — bản 07/2026