

Plan y reporte de pruebas — Ecosistema BabyWolf

Materia: Desarrollo para Dispositivos Inteligentes · Evaluación 2 · Mayo–Agosto 2026

Todas las pruebas se ejecutaron sobre el sistema completo: hub en la laptop, `Pixel_9` y `Wear_05_Large_Round` en emulador, y la PWA en Chrome a 1920×1080. Los resultados de esta tabla son **medidos, no estimados**; las evidencias están en [evidencias/](#).

Resumen

Total	Pasan	Fallan
16	16	0

Casos de prueba

CP-01 · La API entrega noticias reales

Precondición: conexión a internet. **Pasos:** `curl https://babywolf-blog-production.up.railway.app/api/posts` **Esperado:** lista de noticias publicadas con título, slug, contenido y portada. **Resultado:** ✅ 6 noticias. `{"id":"...", "title":"El Renacer de los 8-bits", "slug":"renacer-8-bits", ...}`

CP-02 · La API entrega la categoría de cada noticia

Motivo: el wearable agrupa por tema; sin `category` no hay temas que mostrar. **Pasos:** `curl .../api/posts | grep -o '"category": "[^"]*"' | sort | uniq -c` **Esperado:** cada noticia trae su categoría. **Resultado:** ✅ 2 retro, 2 tech, 1 gaming, 1 opinion.

CP-03 · El códec GATT conserva los tres tipos de dato

Motivo: los bytes no llevan tipo; si el códec falla, las métricas llegan corruptas. **Pasos:** `cd wearable_app && flutter test` **Esperado:** ida y vuelta exacta para string, uint16 y float32; valor truncado rechazado. **Resultado:** ✅ 5/5 pruebas pasan. Incluye recorte fuera de rango (70000 → 65535) y `FormatException` ante bytes insuficientes.

CP-04 · El teléfono muestra las noticias reales (P2.5)

Pasos: abrir la app con red disponible. **Esperado:** feed con portada, categoría, fecha, título y extracto. **Resultado:** ✅ Ver `03-telefono-feed.png`.

CP-05 · El teléfono maneja el error de red (P2.5)

Pasos: `adb shell svc wifi disable && svc data disable`, reiniciar la app. **Esperado:** mensaje claro y opción de reintentar; **la app no se cierra**. **Resultado:** ✅ Pantalla “No se pudieron cargar las noticias” con el detalle del error y botón Reintentar. Proceso vivo (`pid 8168`). Al restaurar la red, Reintentar recarga el feed. Ver `08-telefono-error-de-red.png`.

CP-06 · El wearable genera datos cada segundo

Pasos: abrir la app en `Wear_05_Large_Round` y pulsar **Iniciar**. **Esperado:** los tres valores cambian una vez por segundo y el tema rota. **Resultado:** ✅ Tras 12 s: tema `TECH`, 4 sin leer, 0.2 min. El botón cambia a **Detener** y el icono de consola toma el glow. Ver `02-wearable-generando.png`.

CP-07 · Los datos del wearable llegan al teléfono por NOTIFY (P2.6)

Pasos: con ambos emuladores activos, abrir el panel del wearable en el teléfono. **Esperado:** las tres métricas se actualizan en vivo. **Resultado:** ✅ Tema activo: `TECH (string)`, Noticias sin leer: `15 (uint16)`, Minutos de lectura: `0.5 (float32)`, **96 notificaciones GATT recibidas**. Los tres tipos se decodifican correctamente. Ver `04-telefono-wearable-conectado-alerta.png`.

CP-08 · El umbral crítico dispara una alerta visible

Umbral: `noticias sin leer > 10`. **Esperado:** aviso visible sin abrir ningún menú. **Resultado:** ✅ Con 15 sin leer aparecen **dos** avisos: banner rojo sobre el feed (“Backlog crítico: 15 noticias sin leer en tech”) y bloque de alerta en el panel. El indicador del reloj en la barra superior pasa a rojo.

CP-09 · Desconectar el wearable no rompe el teléfono

Pasos: `adb shell am force-stop com.babywolf.wearable_app`, esperar el timeout. **Esperado:** estado “desconectado”, sin cierre inesperado. **Resultado:** ✅ El panel muestra “**Wearable desconectado**” con indicador gris y conserva los últimos valores (32, RETRO, 1.7 min, 306 notificaciones). Proceso vivo (`pid 7587`). Ver `06-telefono-wearable-desconectado.png`.

CP-10 · La PWA cabe en 1080 px sin scroll

Esperado: `scrollWidth` y `scrollHeight` exactamente 1920×1080. **Resultado:** ✅ `{bodyScrollW: 1920, bodyScrollH: 1080}`. Ninguna dimensión desborda.

CP-11 · Navegación D-pad en las cuatro direcciones

Pasos: recorrer las 4 direcciones desde cada una de las 4 tarjetas (16 combinaciones). **Esperado:** 8 movimientos válidos y 8 bordes donde el foco se queda quieto. **Resultado:** ✅ 16/16 correctos.

Desde	↑	↓	←	→
card0	borde	card2	borde	card1
card1	borde	card3	card0	borde
card2	card0	borde	borde	card3
card3	card1	borde	card2	borde

En los 8 bordes el foco **no se pierde ni salta**: permanece en la tarjeta actual.

CP-12 · Enter/OK cambia el recurso multimedia de fondo

Pasos: enfocar una tarjeta y pulsar Enter. **Esperado:** el fondo pasa a la portada de esa noticia. **Resultado:**  card0 → `supabase.co/storage/...`, card3 → `images.unsplash.com/photo-1542751371...`. El titular grande también se actualiza.

CP-13 · Fallback si la portada no carga

Pasos: `ponerFondo('https://images.unsplash.com/no-existe-esta-imagen.jpg')` **Esperado:** no queda una imagen rota; se ve el color sólido. **Resultado:**  `backgroundImage = none`, queda el fondo `#1a1a2e`. La pantalla nunca se ve rota.

CP-14 · Modo offline con service worker

Pasos: cargar la PWA, **apagar el servidor** (`lsof -ti:3000 | xargs kill`) y recargar. **Esperado:** la app sigue cargando desde cache. **Resultado:**  Con el servidor caído, la PWA carga completa: header, titular, grid 2x2 y footer. 10 estáticos en `babywolf-tv-static-v1` y la cache dinámica creada para la API.

CP-15 · Sincronización teléfono → TV en menos de 2 segundos

Pasos: abrir una noticia en el teléfono y cronometrar hasta que la TV la refleje. **Esperado:** < 2000 ms. **Resultado:**  **995 ms, 997 ms y 1371 ms** en tres mediciones. Peor caso 1371 ms, dentro del límite. El sondeo es de 1 s, así que el techo teórico es ~1 s más la latencia local.

Verificado además de extremo a extremo: al tocar “Esta es una prueba” en el teléfono, el hub pasó de `renacer-8-bits` a `esta-es-una-prueba` y la TV cambió su titular a esa noticia.

CP-16 · El APK de release está firmado y es instalable

Pasos: `flutter build apk --release`, verificar con `apksigner` e instalar en el emulador. **Esperado:** firmado con el certificado propio (no el de debug), instalable y funcional. **Resultado:**  APK de 46.5 MB.

```
$ apksigner verify --print-certs app-release.apk
V2 Signer: certificate DN: CN=Abraham Duran, OU=Uteq, O=Uteq, L=Queretaro, ST=Qro, C=MX
V2 Signer: certificate SHA-256 digest:
1d2bd136438f7e6fc13d5e4f99db12e709bb60b029b81f4333c2f1b29a8c6665

$ apksigner verify app-release.apk ; echo $?
0
```

Confirmación adicional de que **no** usa la firma de debug: al intentar instalarlo sobre el APK de debug, Android lo rechazó con `INSTALL_FAILED_UPDATE_INCOMPATIBLE: signatures do not match`. Tras desinstalar el debug, la instalación fue `Success` y la app arrancó cargando noticias reales (`pid 3748`). Ver `09-telefono-apk-release-firmado.png`.

Pruebas de validación de entrada

Además de los 15 casos, se comprobó que el hub descarta lo que no cumple el contrato:


Entrada	Respuesta
<code>no-soy-json</code>	<code>400 {"error":"json inválido"}</code>
<code>{"nope":1}</code>	<code>400 {"error":"se esperaba {slug, category}"}</code>
<code>{"slug":"x","category":"y"}</code>	<code>200</code> con el estado actualizado

Evidencias

Archivo	Qué muestra
<code>01-wearable-detenido.png</code>	Wearable enlazado (GATT verde), sin generar
<code>02-wearable-generando.png</code>	Wearable generando: tema TECH, contadores vivos
<code>03-telefono-feed.png</code>	Feed de noticias del teléfono
<code>04-telefono-wearable-conectado-alerta.png</code>	Métricas en vivo + alerta de umbral
<code>05-telefono-detalle-sincronizado.png</code>	Detalle con aviso de que está en la TV
<code>06-telefono-wearable-desconectado.png</code>	Estado desconectado sin cierre inesperado
<code>07-tv-grid-1920x1080.png</code>	Smart TV con el grid 2x2 a resolución real
<code>08-telefono-error-de-red.png</code>	Manejo del error de red
<code>09-telefono-apk-release-firmado.png</code>	APK de release firmado, instalado y funcionando

Alumno: Luis Abraham Camacho Durán **Fecha:** 03 de agosto de 2026

Firma: _____

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' and 'C' with a horizontal line through them, followed by a small 'D'.