USER ACCEPTANCE TEST (UAT)

# Form UAT MTI Radio Management

Skenario pengujian penerimaan pengguna untuk setiap menu aplikasi: diisi saat pengujian, lalu disetujui penguji, tim IT dan atasan.

**Versi aplikasi:** 1.21.4 · **Tanggal:** 21 Oktober 2026 · 118 skenario

**Untuk:** perwakilan pengguna yang menguji, tim IT/ICT, dan atasan atau pemilik proses yang menyetujui.

Daftar skenario yang sama ada di file Excel UAT-Scenarios-MTI-Radio-Management-ID.xlsx untuk diisi di komputer.

# Daftar isi


1. Informasi pengujian ..... 3
2. Petunjuk pengisian ..... 4
3. Masuk dan keluar (8) ..... 5
4. Tampilan umum, bahasa dan Riwayat versi (6) ..... 6
5. Notifikasi (3) ..... 7
6. Dashboard (5) ..... 7
7. Register Radio (16) ..... 8
8. Detail radio, serah terima dan cetak form (7) ..... 11
9. Perlu Perhatian (6) ..... 12
10. Servis & Perbaikan (7) ..... 13
11. Stock Opname (6) ..... 14
12. Riwayat Radio (2) ..... 15
13. Master Data Radio (4) ..... 16
14. E-Sign Master (3) ..... 16
15. Import Excel (3) ..... 17
16. COF Scan (4) ..... 18
17. ICT Masterlist dan Persetujuan Edit (9) ..... 18
18. Snipe-IT (7) ..... 20
19. User Terdaftar (6) ..... 21
20. Role & Hak Akses (3) ..... 22
21. Audit Log (4) ..... 23
22. API Tokens dan API (5) ..... 23
23. Hak akses per role (4) ..... 24
24. Daftar temuan ..... 26
25. Ringkasan hasil ..... 27
26. Lembar persetujuan ..... 28

# 1. Informasi pengujian

| | |
|---|---|
| **Aplikasi** | MTI Radio Management |
| **Versi yang diuji** | 1.21.4 (cocokkan dengan nomor versi di footer aplikasi) |
| **Lingkungan** | ☐ Salinan uji (UAT) ☐ Production |
| **Alamat aplikasi (URL)** | |
| **Browser dan versinya** | |
| **Ponsel untuk Stock Opname** | |
| **Tanggal mulai / selesai** | |
| **Lokasi pengujian** | |

### Penguji

| No | Nama | Jabatan / Department | Peran yang diuji | Paraf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

### Akun uji per peran

| Peran | Akun (e-mail / username) | Dipakai oleh |
|---|---|---|
| **SA** · Super Admin | | |
| **AR** · Admin Radio | | |
| **VR** · Viewer Radio | | |
| **DC** · Document Controller | | |

# 2. Petunjuk pengisian

Form ini memeriksa bahwa MTI Radio Management bekerja seperti yang diharapkan penggunanya. Setiap skenario menyebut peran akun yang dipakai, langkah-langkahnya, dan hasil yang diharapkan.

1. Pastikan nomor versi di footer aplikasi sama dengan versi di sampul form ini.
2. Jalankan skenario menurut urutan bagian. Beberapa skenario memakai hasil skenario sebelumnya; ID-nya disebut di langkahnya.
3. Masuk dengan akun peran yang tertulis di kolom Peran (Semua: akun apa pun yang boleh membuka menunya).
4. Bandingkan yang terjadi dengan kolom Hasil yang diharapkan, lalu centang satu kotak di kolom Hasil.
5. Untuk setiap Gagal, tulis apa yang terjadi di kolom Catatan dan di Daftar temuan, dengan ID skenarionya.
6. Setelah semua bagian selesai, isi Ringkasan hasil, lalu tanda tangani Lembar persetujuan.

### Arti kolom Hasil

| | |
|---|---|
| ☐ **Lulus** | Yang terjadi sama dengan hasil yang diharapkan. |
| ☐ **Gagal** | Yang terjadi berbeda. Tulis yang terjadi di Catatan dan catat di Daftar temuan. |
| ☐ **N/A** | Tidak berlaku atau tidak bisa diuji di lingkungan ini. Tulis alasannya di Catatan. |

### Kode peran

| | |
|---|---|
| **SA** | Super Admin |
| **AR** | Admin Radio |
| **VR** | Viewer Radio |
| **DC** | Document Controller |
| **Semua** | akun apa pun yang boleh membuka menunya |

### Tingkat temuan

| | |
|---|---|
| **Kritis** | Aplikasi tidak bisa dipakai, data rusak atau hilang, atau masalah keamanan. |
| **Tinggi** | Fungsi utama gagal dan tidak ada jalan lain. |
| **Sedang** | Fungsi gagal, tetapi ada jalan lain untuk menyelesaikan pekerjaannya. |
| **Rendah** | Tampilan, teks atau kenyamanan; pekerjaan tetap bisa diselesaikan. |

> Data: pakai radio, akun dan baris uji. Impor dengan hapus data lama hanya di salinan uji. Skenario yang menulis ke ICT Masterlist mengubah workbook di SharePoint: pakai baris yang disepakati dengan pemilik data. Kembalikan data setelah pengujian, dan jangan menulis kata sandi atau token di form ini.

## 3. Masuk dan keluar

> Siapkan satu akun uji yang boleh dinonaktifkan. Skenario sesi butuh 30 menit tanpa aktivitas.

| Penguji | | Tanggal | | Paraf | |
|---|---|---|---|---|---|

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-LOG-01 | Semua | **Masuk dengan Microsoft**<br>1. Buka alamat aplikasi.<br>2. Klik **Microsoft** di bawah **Masuk dengan SSO**.<br>3. Pilih akun Microsoft kantor Anda dan selesaikan login. | Aplikasi terbuka di halaman awal role Anda; nama dan role tampil di kanan atas. Pilihan akun Microsoft selalu muncul. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-LOG-02 | Semua | **Masuk dengan Akun Merdeka (LDAP)**<br>1. Di form **Masuk dengan Akun Merdeka**, isi **Email atau username** dengan username Windows (tanpa @...).<br>2. Isi **Kata sandi** dengan kata sandi Windows, lalu klik **Masuk**. | Masuk ke halaman awal role. Akun harus memakai metode LDAP di User Terdaftar. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-LOG-03 | Semua | **Kata sandi salah ditolak**<br>1. Isi **Email atau username** yang benar dan **Kata sandi** yang salah.<br>2. Klik **Masuk**. | Pesan "Username atau kata sandi salah!"; tidak masuk. Audit Log mencatat "Gagal masuk" beserta alasannya. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-LOG-04 | Semua | **Akun Microsoft yang belum terdaftar ditolak**<br>1. Klik **Microsoft** dan masuk dengan akun Microsoft yang belum terdaftar di aplikasi. | Pesan bahwa user belum terdaftar di SSO Microsoft; tidak masuk. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-LOG-05 | SA | **Akun nonaktif tidak bisa masuk**<br>1. Super Admin menonaktifkan akun uji di **User Terdaftar**.<br>2. Coba masuk dengan akun uji itu, lalu aktifkan lagi akunnya dan ulangi. | Pesan "Akun nonaktif"; tidak masuk. Setelah diaktifkan lagi, akun itu bisa masuk. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-LOG-06 | Semua | **Peringatan sesi karena tidak aktif**<br>1. Masuk, lalu biarkan aplikasi tanpa aktivitas selama 28 menit.<br>2. Saat peringatan muncul, klik **Tetap masuk**. | Dialog "Sesi akan berakhir" dengan hitung mundur 2 menit; **Tetap masuk** memperpanjang sesi dan pekerjaan bisa dilanjutkan. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-LOG-07 | Semua | **Sesi berakhir**<br>1. Biarkan hitung mundur peringatan sesi habis tanpa menekan tombol apa pun. | Halaman pindah ke login dengan pesan "Sesi berakhir" beserta alasannya (tidak aktif 30 menit). Audit Log mencatat sesi yang berakhir. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-LOG-08 | Semua | **Keluar**<br>1. Klik nama Anda di kanan atas, lalu **Keluar**.<br>2. Buka lagi sebuah halaman aplikasi. | Kembali ke halaman login, dan halaman aplikasi meminta login lagi. Akun Microsoft di browser tetap masuk. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

## 4. Tampilan umum, bahasa dan Riwayat versi

| Penguji | | Tanggal | | Paraf | |
|---|---|---|---|---|---|

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-GEN-01 | Semua | **Ganti bahasa ID \| EN**<br>1. Klik **EN** di bar atas dan buka beberapa menu.<br>2. Keluar, lalu masuk lagi.<br>3. Klik **ID** untuk kembali. | Menu, judul, tombol, tabel, dialog dan pesan tampil dalam English; pilihan tetap setelah masuk lagi (tersimpan di akun). **ID** mengembalikan Bahasa Indonesia. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-GEN-02 | Semua | **Bahasa dan panduan di halaman login**<br>1. Di halaman login, klik **EN** lalu **ID** di pojok kanan bawah.<br>2. Klik **Klik di sini** di samping **Panduan masuk:**. | Teks halaman login berganti bahasa; ringkasan cara masuk tampil. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-GEN-03 | AR | **Data tetap seperti tersimpan dalam English**<br>1. Pilih **EN**, lalu buka detail sebuah radio dan **Riwayat Radio**. | Label dan tombol dalam English; isi riwayat, catatan dan keterangan tetap seperti tersimpan (Bahasa Indonesia). Posisi dan kondisi tampil dengan namanya dalam English (misalnya With user, Good). | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-GEN-04 | Semua | **Sidebar dan jalur halaman**<br>1. Klik tombol di ujung kiri bar atas untuk mengecilkan sidebar, lalu muat ulang halaman.<br>2. Buka detail sebuah radio, lalu klik **Register Radio** di jalur halaman (breadcrumb). | Sidebar menjadi deretan ikon dan tetap begitu setelah dimuat ulang; nama menu muncul saat kursor di atas ikon. Jalur halaman membawa kembali ke Register Radio. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-GEN-05 | Semua | **Riwayat versi**<br>1. Klik nomor versi di footer (misalnya v1.21.4).<br>2. Ganti bahasa, lalu buka dialognya lagi. | Dialog **Riwayat versi** menampilkan garis waktu, yang terbaru di atas; versi yang berjalan bertanda **Versi ini**. Legenda dan label jenis (Added, Changed, Fixed, ...) selalu English; isi catatan mengikuti bahasa yang dipilih. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-GEN-06 | VR | **Halaman tanpa izin**<br>1. Masuk sebagai Viewer Radio.<br>2. Ketik alamat halaman yang tidak ada di menunya di address bar, misalnya `/audit-log`. | Halaman "Anda tidak punya akses ke halaman ini" dengan tombol **Ke halaman utama**; isi halaman tidak tampil. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

## 5. Notifikasi

| Penguji | | Tanggal | | Paraf | |
|---|---|---|---|---|---|

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-NOT-01 | DC | **Lonceng notifikasi**<br>1. Pastikan ada notifikasi baru (misalnya pengajuan perubahan sel dari UAT-ICT-03).<br>2. Klik lonceng, lalu klik notifikasinya. | Angka merah di lonceng menunjukkan jumlah yang belum dibaca; klik notifikasi menandainya dibaca dan membuka halamannya (Persetujuan Edit). | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-NOT-02 | Semua | **Tandai semua dibaca dan halaman Notifikasi**<br>1. Klik lonceng, lalu **Tandai semua dibaca**.<br>2. Klik **Lihat semua notifikasi**. | Angka di lonceng hilang. Halaman **Notifikasi** terbuka dengan tab Semua, Belum dibaca, Radio, Dokumen dan Sistem beserta jumlahnya, dikelompokkan Hari ini, Kemarin dan Sebelumnya. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-NOT-03 | Semua | **Tandai dibaca per baris**<br>1. Di halaman **Notifikasi**, buka tab **Belum dibaca**.<br>2. Klik **Tandai dibaca** di satu baris. | Baris itu tertanda dibaca tanpa membuka notifikasinya; jumlah di tab dan di lonceng berkurang satu. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

## 6. Dashboard

| Penguji | | Tanggal | | Paraf | |
|---|---|---|---|---|---|

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-DSB-01 | AR | **Kartu angka Dashboard**<br>1. Buka **Dashboard**.<br>2. Bandingkan kartu **Radio aktif** dan kartu per posisi dengan jumlah di Register Radio.<br>3. Klik kartu **Stok IT**. | Judul "Selamat datang di Radio Management System". Angkanya sama dengan Register Radio; kartu membuka Register Radio yang sudah tersaring posisi Stok IT. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-DSB-02 | AR | **Kondisi radio aktif**<br>1. Di panel **Kondisi radio aktif**, klik irisan atau baris **Perlu Service**. | Register Radio terbuka dengan filter kondisi Perlu Service; jumlahnya sama dengan di panel. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-DSB-03 | AR | **Radio ID bebas berikutnya**<br>1. Lihat panel **Radio ID bebas berikutnya**.<br>2. Hitung MDC Code (heksadesimal) beberapa ID yang ditampilkan. | Tidak ada ID yang MDC Code-nya mengandung huruf F, dan tidak ada ID yang sudah dipakai radio aktif. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-DSB-04 | AR | **Perlu tindakan**<br>1. Di panel **Perlu tindakan**, klik **Lihat** pada satu masalah.<br>2. Kembali ke Dashboard, lalu klik **Buka inbox**. | **Lihat** membuka Register Radio tersaring masalah itu dengan jumlah yang sama; **Buka inbox** membuka **Perlu Perhatian**. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-DSB-05 | VR | **Grafik dan aktivitas terbaru**<br>1. Lihat panel **Radio aktif per company pengguna**, **Radio aktif per tipe** dan **Aktivitas terbaru**.<br>2. Klik satu radio di Aktivitas terbaru, lalu **Semua riwayat**. | Total di tengah cincin sama dengan jumlah radio aktif; setiap batang per tipe berisi angkanya. Tautan membuka detail radio, dan **Semua riwayat** membuka **Riwayat Radio**. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

## 7. Register Radio

> Pakai radio uji untuk skenario yang mengubah, mengarsipkan atau menghapus data, dan kembalikan datanya setelah pengujian bila diuji di production.

| Penguji | | Tanggal | | Paraf | |
|---|---|---|---|---|---|

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-REG-01 | VR | **Mencari, mengurutkan dan pindah halaman**<br>1. Buka **Register Radio** dan ketik sebagian SN, Radio ID atau nama user di kotak cari.<br>2. Klik judul kolom **Radio ID**, lalu ubah **Baris per halaman** dan pindah halaman. | Daftar berubah sambil mengetik; urutan dan jumlah baris per halaman mengikuti pilihan; baris ringkasan "Menampilkan … dari …" benar. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-REG-02 | VR | **Radio aktif dan arsip**<br>1. Pilih **Arsip**, lalu **Semua**, lalu **Aktif**. | **Arsip** hanya menampilkan radio yang diarsipkan, dengan kolom user terakhir, tanggal arsip dan alasan; **Semua** menampilkan keduanya. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-REG-03 | VR | **Filter dan Muat ulang**<br>1. Klik **Filter**, pilih misalnya Tipe Radio dan Kondisi, lalu **Terapkan filter**.<br>2. Ketik sesuatu di kotak cari, lalu klik **Muat ulang**.<br>3. Klik × pada satu chip, lalu **Kosongkan filter**. | Filter aktif tampil sebagai chip setelah **Diterapkan:**; **Muat ulang** mengambil daftar terbaru tanpa menghapus pencarian dan filter; × melepas satu filter, **Kosongkan filter** melepas semuanya. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-REG-04 | VR | **Export Excel**<br>1. Pasang satu filter, lalu klik **Export Excel**.<br>2. Buka file yang terunduh. | File .xlsx berisi semua radio sesuai filter (bukan hanya halaman yang tampil). | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-REG-05 | AR | **Menambah radio**<br>1. Klik **Tambah radio**.<br>2. Isi SN baru, Tipe radio, Posisi dan Kondisi (wajib), serta Radio ID yang bebas.<br>3. Klik **Simpan radio**. | Radio baru ada di daftar; MDC Code, kategori dan daya terisi otomatis; pesan hasil muncul di bawah layar; riwayat radio mencatat "Dibuat". | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-REG-06 | AR | **Radio ID yang MDC-nya mengandung F ditolak**<br>1. Di form radio, ketik Radio ID **751** (MDC 2EF).<br>2. Coba simpan dengan ID itu. | Form langsung menyatakan ID tidak bisa dipakai karena MDC Code mengandung F dan menawarkan ID pengganti yang bisa dipakai (misalnya **Pakai 768**); penyimpanan dengan ID itu ditolak. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-REG-07 | AR | **Radio ID yang sudah dipakai**<br>1. Di form radio, ketik Radio ID yang sudah dipakai radio aktif lain.<br>2. Klik **Pilih ID**. | Form menyebut ID sudah dipakai beserta pemegangnya; **Pilih ID** menampilkan ID bebas berikutnya, dan panel **ID sekitar** menandai ID bebas, dipakai atau ada F. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-REG-08 | AR | **SN dobel ditolak**<br>1. Tambah radio dengan SN yang sudah ada di register, lalu klik **Simpan radio**. | Penyimpanan ditolak dengan pesan bahwa SN sudah dipakai; tidak ada radio baru. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-REG-09 | AR | **Perubahan radio tercatat di riwayat**<br>1. Klik ikon pensil (Edit) pada sebuah radio.<br>2. Ubah Nama User / Unit, Posisi atau Kondisi, lalu **Simpan perubahan**.<br>3. Buka detail radionya. | Perubahan tersimpan; riwayat radio menampilkan nilai lama dicoret dan nilai baru di sampingnya; Audit Log mencatat perubahan dengan nilai sebelum dan sesudahnya. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-REG-10 | AR | **Dua orang menyimpan radio yang sama**<br>1. Dua penguji membuka form Edit radio yang sama.<br>2. Penguji pertama menyimpan perubahan.<br>3. Penguji kedua menyimpan perubahan lain. | Penyimpanan kedua ditolak dengan pesan bahwa data radio ini baru saja diubah (beserta nama pengubahnya); perubahan pertama tidak tertimpa. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-REG-11 | AR | **Mengarsipkan radio**<br>1. Klik **Arsipkan** pada radio uji.<br>2. Pilih alasan (misalnya **Pindah Site**), isi tanggal dan catatan, lalu **Arsipkan radio**. | Radio pindah ke tampilan **Arsip** dengan alasan dan tanggalnya; Radio ID-nya dilepas dan bisa dipakai radio lain; riwayat mencatat arsip. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-REG-12 | AR | **Memulihkan radio**<br>1. Di tampilan **Arsip**, klik **Pulihkan** pada radio dari UAT-REG-11. | Radio aktif lagi; Radio ID lamanya kembali bila belum dipakai radio lain, bila sudah dipakai ID-nya kosong. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-REG-13 | AR | **Pilih banyak**<br>1. Centang beberapa radio, pindah halaman, lalu centang lagi.<br>2. Klik **Pilih semua N radio hasil filter**, lalu **Kosongkan pilihan**. | Pilihan tetap tersimpan saat pindah halaman; bar di atas tabel menyebut jumlah yang terpilih; **Kosongkan pilihan** melepas semuanya. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-REG-14 | AR | **Verifikasi hari ini untuk banyak radio**<br>1. Di tampilan **Semua**, centang beberapa radio aktif dan satu radio arsip.<br>2. Klik **Verifikasi hari ini**, pilih tanggal, lalu konfirmasi. | Radio aktif mendapat riwayat "Verifikasi" dan tanggal verifikasinya maju; radio arsip dilewati dan disebutkan alasannya. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-REG-15 | AR | **Export terpilih dan arsip banyak radio**<br>1. Centang dua radio uji, klik **Export terpilih** dan buka filenya.<br>2. Dengan radio yang sama tercentang, klik **Arsipkan**, isi alasan, tanggal dan catatan, lalu konfirmasi. | File Excel hanya berisi radio yang dicentang. Kedua radio diarsipkan dengan satu alasan; arsip banyak berlaku untuk paling banyak 100 radio yang dicentang satu per satu. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-REG-16 | AR | **Menghapus banyak radio salah input**<br>1. Centang radio uji yang salah input, lalu klik **Hapus**.<br>2. Ketik jumlah radio yang dicentang sebagai konfirmasi. | Penghapusan baru berjalan setelah jumlahnya diketik benar; radio terhapus dan tercatat di Audit Log. Hanya untuk data salah input. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

## 8. Detail radio, serah terima dan cetak form

> Serah terima butuh penerima yang ikut menandatangani di layar (pena, jari atau mouse).

| Penguji | | Tanggal | | Paraf | |
|---|---|---|---|---|---|

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-DET-01 | VR | **Halaman detail radio**<br>1. Klik sebuah baris di **Register Radio**. | Detail menampilkan Radio ID, MDC Code, SN, posisi dan kondisi, kartu **Hasil cek** (bila ada), tiga kartu data, riwayat (terbaru di atas) dan **Data asli Excel** untuk radio hasil impor. Viewer tidak melihat tombol Edit, Serah terima, Arsipkan dan hapus. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-DET-02 | AR | **Tambah riwayat manual**<br>1. Di detail radio, klik **Tambah riwayat**.<br>2. Pilih jenis Program, isi tanggal hari ini dan keterangan, lalu simpan. | Kejadian baru muncul paling atas di riwayat radio dan di **Riwayat Radio**; tanggal program terakhir radio ikut diperbarui. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-DET-03 | AR | **Hapus radio dari detail**<br>1. Di detail radio uji, klik **Hapus**.<br>2. Ketik Radio ID-nya sebagai konfirmasi. | Radio terhapus hanya setelah Radio ID diketik benar, dan tercatat di Audit Log. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-DET-04 | AR | **Serah terima dengan tanda tangan**<br>1. Di detail radio, klik **Serah terima**.<br>2. Cari **Penerima** di direktori karyawan (atau tulis namanya), isi **No. BA**, centang aksesori, pilih kondisi dan lokasi setelah serah terima.<br>3. Minta penerima menandatangani di kotak **Tanda tangan penerima** dan mencentang pernyataannya, lalu klik **Konfirmasi serah terima**. | Tombol konfirmasi baru aktif setelah ada tanda tangan, dan No. BA wajib. Radio tercatat milik penerima, riwayat "Serah Terima" tertulis dengan No. BA, dan formulir checkout terbuka dengan tanda tangan penerima di RESPONSIBLE USER. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-DET-05 | AR | **Tanda tangan serah terima tidak disimpan**<br>1. Setelah UAT-DET-04, tutup formulir, lalu buka **Cetak form** radio yang sama.<br>2. Lihat catatan serah terima itu di Audit Log. | Kotak RESPONSIBLE USER kosong lagi; tanda tangan penerima tidak ada di aplikasi maupun di Audit Log, hanya di cetakannya. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-DET-06 | VR | **Cetak form checkout**<br>1. Klik **Cetak form** di detail radio (atau ikon printer di Register Radio).<br>2. Periksa isian otomatis, tanda tangani kotak RESPONSIBLE USER di layar, lalu **Pakai tanda tangan**.<br>3. Klik **Cetak**, lalu tutup pop-up dengan **Tutup**. | IT Equipment Checkout Form (MTI-HRM-ICT-FRM-001 Rev.000) terisi dari register: No. ID, Merk & Type, Serial Number, nama dan department; pilihan HT atau RIG yang bukan jenisnya tercoret; muat satu halaman A4. Klik di luar pop-up atau Esc tidak menutupnya. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-DET-07 | SA | **Tanda tangan PROCESSED BY dari E-Sign Master**<br>1. Masuk dengan akun yang punya tanda tangan di **E-Sign Master**, lalu buka **Cetak form** sebuah radio.<br>2. Ulangi dengan akun tanpa tanda tangan. | Akun pertama: tanda tangan dan namanya muncul di PROCESSED BY, dan pemakaiannya tercatat di riwayat pemakaian E-Sign. Akun kedua: kotak PROCESSED BY kosong untuk ditandatangani di kertas. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

## 9. Perlu Perhatian

| Penguji | | Tanggal | | Paraf | |
|---|---|---|---|---|---|

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-ATT-01 | AR | **Halaman Perlu Perhatian**<br>1. Buka **Perlu Perhatian**.<br>2. Pilih satu jenis cek di kiri, lalu satu item di tengah.<br>3. Klik **Jalankan cek sekarang**. | Kiri: jenis cek dengan jumlah item terbuka; tengah: itemnya; kanan: rincian, pilihan perbaikan dan penugasan. Angka merah di sidebar sama dengan jumlah item terbuka; cek dijalankan ulang saat itu juga. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-ATT-02 | AR | **Memperbaiki Radio ID yang mengandung F**<br>1. Pilih item di **Radio ID mengandung F**.<br>2. Pilih **Pakai ID berikutnya yang bisa dipakai**, lalu **Terapkan**. | Radio mendapat ID baru yang MDC-nya tanpa F; riwayat dan Audit Log mencatatnya; item hilang dari daftar dan angka di sidebar berkurang. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-ATT-03 | AR | **Mencatat verifikasi hari ini**<br>1. Pilih item di **Verifikasi lewat 12 bulan** (atau **Tgl verifikasi kosong**).<br>2. Pilih **Catat verifikasi hari ini**, lalu **Terapkan**. | Tanggal verifikasi radio menjadi hari ini, riwayat "Verifikasi" tercatat, dan item selesai. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-ATT-04 | AR | **SN dobel**<br>1. Pilih item di **SN dobel**.<br>2. Bandingkan radio-radionya, lalu pilih **Arsipkan radio … sebagai duplikat** dan **Terapkan**. | Radio-radio tampil berdampingan dengan kolom yang berbeda ditandai; radio duplikat diarsipkan (riwayatnya tetap ada) dan item selesai. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-ATT-05 | AR | **Mengabaikan dengan alasan**<br>1. Pilih satu item, lalu klik **Abaikan** tanpa alasan.<br>2. Isi alasannya, lalu **Abaikan** lagi.<br>3. Ubah data radio itu di Register Radio, lalu **Jalankan cek sekarang**. | Tanpa alasan ditolak; dengan alasan item tertutup. Setelah data radionya berubah, item muncul lagi bila masalahnya masih ada. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-ATT-06 | AR | **Menugaskan item**<br>1. Pilih satu item, lalu pilih nama di **Ditugaskan ke**.<br>2. Masuk sebagai orang itu, buka **Perlu Perhatian** dan pilih **Tugas saya**. | Item tampil di **Tugas saya** orang tersebut dan tidak lagi di **Belum ditugaskan**; Audit Log mencatat penugasannya. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

## 10. Servis & Perbaikan

> Pakai radio uji: tiket mengubah posisi dan kondisi radionya.

| Penguji | | Tanggal | | Paraf | |
|---|---|---|---|---|---|

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-SRV-01 | AR | **Membuat tiket servis**<br>1. Buka **Servis & Perbaikan**, klik **Tiket baru**.<br>2. Pilih radio, isi **Masalah** dan **Dilaporkan oleh**, lalu simpan. | Tiket bernomor SRV-xxxx muncul di langkah **Dilaporkan**, dan pesan "Tiket SRV-xxxx dibuat." tampil. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-SRV-02 | AR | **Satu tiket terbuka per radio**<br>1. Coba buat tiket kedua untuk radio dari UAT-SRV-01.<br>2. Coba buat tiket untuk radio yang diarsipkan. | Keduanya tidak bisa: radio itu tidak bisa dipilih atau penyimpanan ditolak dengan alasannya. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-SRV-03 | AR | **Kirim ke servis**<br>1. Buka tiket dari UAT-SRV-01, klik **Kirim ke servis**.<br>2. Isi **Pusat servis** (wajib), tanggal kirim, No. BA dan perkiraan kembali, lalu simpan. | Tiket pindah ke **Dikirim ke servis**; posisi radio menjadi Service, dan riwayat "Service" tercatat dengan nomor tiket dan No. BA. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-SRV-04 | AR | **Dari dalam perbaikan sampai kembali**<br>1. Klik **Tandai dalam perbaikan**, lalu **Tandai siap diambil** dengan biayanya.<br>2. Klik **Tandai sudah kembali**: isi tanggal kembali, **Lokasi radio sesudahnya** dan **Kondisi saat kembali** (wajib). | Tiket melewati Dalam perbaikan, Siap diambil, lalu Kembali; posisi dan kondisi radio diperbarui dan riwayat "Service" tercatat; biayanya masuk ke angka biaya kuartal ini. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-SRV-05 | VR | **Board, List dan rincian tiket**<br>1. Ganti tampilan **Board** dan **List**, cari dengan Radio ID atau SN, lalu saring per pusat servis.<br>2. Klik sebuah tiket. | Empat angka di atas (tiket terbuka, rata-rata lama servis, terlambat, biaya kuartal ini) tampil; daftar mengikuti cari dan filter; rincian tiket menampilkan langkah, fakta, aktivitas dan tautan **Buka radio**. Viewer tidak melihat tombol langkah dan **Tiket baru**. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-SRV-06 | AR | **Catatan dan Export**<br>1. Di rincian tiket, tulis catatan dengan **Tambah catatan**.<br>2. Klik **Export** dan buka filenya. | Catatan muncul di aktivitas tiket. File Excel berisi semua tiket, termasuk yang sudah kembali. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-SRV-07 | AR | **Dua orang memindah langkah tiket yang sama**<br>1. Dua penguji membuka tiket yang sama.<br>2. Penguji pertama memindah langkahnya, lalu penguji kedua memindah langkah yang sama. | Pemindahan kedua ditolak: "Tiket ini sudah dipindah orang lain. Muat ulang halaman." | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

## 11. Stock Opname

> Butuh ponsel (Chrome Android untuk memindai dengan kamera) dan radio uji dengan barcode SN.

| Penguji | | Tanggal | | Paraf | |
|---|---|---|---|---|---|

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-OPN-01 | AR | **Memulai sesi stock opname**<br>1. Buka **Stock Opname** di ponsel.<br>2. Pilih Department (dan Company bila perlu), lalu **Mulai sesi**. | Halaman tanpa sidebar menyebut jumlah radio yang diharapkan dan opname terakhir, lalu sesi baru dimulai. Bila sesi department itu masih terbuka, tombolnya **Lanjutkan sesi**. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-OPN-02 | AR | **Memindai barcode SN**<br>1. Di Chrome Android, pindai barcode SN sebuah radio dengan kamera.<br>2. Di browser lain, ketik Radio ID atau SN, lalu klik **Cari**. | Radio yang ditemukan tampil dengan pemegang dan kondisinya di register. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-OPN-03 | AR | **Radio yang tidak ada di register**<br>1. Ketik SN yang tidak ada di register, lalu **Cari**. | Pesan "Radio dengan Radio ID atau SN itu tidak ada di register." | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-OPN-04 | AR | **Memeriksa radio**<br>1. Untuk radio yang ditemukan, jawab **Siapa yang memegang sekarang?** (misalnya **Orang lain** dengan namanya), pilih kondisi dan isi catatan.<br>2. Klik **Verifikasi radio**. | Pindaian langsung tersimpan, dan radio terhitung di sesi. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-OPN-05 | AR | **Melaporkan masalah dari opname**<br>1. Untuk radio yang bermasalah, tulis masalahnya di catatan, lalu klik **Laporkan masalah**. | Tiket baru dibuat di **Servis & Perbaikan** untuk radio itu (butuh izin Tambah di Servis & Perbaikan). | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-OPN-06 | AR | **Ringkasan dan kirim ke register**<br>1. Klik **Lihat ringkasan**.<br>2. Klik **Kirim ke register**. | Ringkasan menyebut terverifikasi, tidak ditemukan, pemegang lain dan department lain. Setelah dikirim, setiap radio yang ditemukan mendapat riwayat "Verifikasi", kondisi yang berubah diperbarui, dan sesi selesai. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

## 12. Riwayat Radio

| Penguji | | Tanggal | | Paraf | |
|---|---|---|---|---|---|

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-HIS-01 | VR | **Menyaring Riwayat Radio**<br>1. Buka **Riwayat Radio**.<br>2. Ketik di kotak cari, pilih beberapa **Jenis**, lalu isi **Dari tanggal** dan **Sampai tanggal** di kalender. | Daftar langsung mengikuti filter; setiap jenis menunjukkan jumlahnya; kejadian di luar rentang tanggal tidak tampil. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-HIS-02 | VR | **Isi Riwayat Radio**<br>1. Cari radio yang dipakai di skenario sebelumnya (serah terima, servis, verifikasi, arsip). | Setiap kejadian dari skenario itu tampil dengan tanggal, jenis, user, no. dokumen dan keterangannya, dengan tautan ke radionya. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

## 13. Master Data Radio

| Penguji | | Tanggal | | Paraf | |
|---|---|---|---|---|---|

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-MDR-01 | AR | **Menambah Tipe Radio**<br>1. Buka **Master Data Radio** → **Tipe Radio**, klik **Tambah Tipe Radio**.<br>2. Isi Nama Tipe, Kategori dan Daya, centang Aktif, lalu simpan.<br>3. Buka form **Tambah radio**. | Tipe baru ada di daftar dan bisa dipilih di form radio; radio bertipe itu mendapat kategori dan daya tipenya. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-MDR-02 | AR | **Pemilik Aset dan Owner**<br>1. Di form radio, pilih Pemilik Aset perusahaan berkode MTI, lalu simpan.<br>2. Ganti ke perusahaan lain, lalu simpan. | Owner radio menjadi MTI untuk perusahaan berkode MTI, dan Non MTI untuk perusahaan lain. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-MDR-03 | AR | **Menonaktifkan dan menghapus master data**<br>1. Nonaktifkan satu Department yang dipakai radio.<br>2. Coba hapus Department itu, lalu hapus Department baru yang belum dipakai. | Department nonaktif tidak bisa dipilih lagi untuk radio lain, dan radio yang sudah memakainya tidak berubah; menghapus yang dipakai ditolak, yang belum dipakai terhapus. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-MDR-04 | AR | **Template Channel dan program ulang**<br>1. Ubah **Berlaku Sejak** Template Channel yang dipakai radio uji menjadi hari ini.<br>2. Buka **Perlu Perhatian**, lalu **Jalankan cek sekarang**. | Radio dengan template itu yang terakhir diprogram sebelum tanggal tersebut ditandai **Perlu program ulang**. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

## 14. E-Sign Master

| Penguji | | Tanggal | | Paraf | |
|---|---|---|---|---|---|

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-ESG-01 | SA | **Mendaftarkan tanda tangan**<br>1. Buka **Master Data Radio** → **E-Sign Master**, klik **Daftarkan tanda tangan**.<br>2. Pilih akun petugas ICT, tanda tangani di kotaknya (atau unggah foto tanda tangan), lalu **Simpan**. | Tanda tangan tampil di tampilan Grid dengan pratinjaunya; satu akun hanya bisa punya satu tanda tangan. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-ESG-02 | SA | **Mengelola tanda tangan**<br>1. Ganti tampilan **Grid** dan **List**, lalu muat ulang halaman.<br>2. Buka riwayat pemakaian sebuah tanda tangan, lalu nonaktifkan dan aktifkan lagi tanda tangan itu. | Pilihan tampilan diingat; riwayat pemakaian menyebut setiap cetak form yang memakainya; tanda tangan nonaktif tidak muncul di PROCESSED BY. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-ESG-03 | AR | **E-Sign Master hanya untuk Super Admin**<br>1. Masuk sebagai Admin Radio dan buka **Master Data Radio**. | Menu **E-Sign Master** tidak tampil; membuka alamatnya langsung menampilkan halaman tanpa akses. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

## 15. Import Excel

> Hanya di salinan uji, jangan di production: impor yang menghapus data lama menghapus seluruh register dan riwayatnya.

| Penguji | | Tanggal | | Paraf | |
|---|---|---|---|---|---|

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-IMP-01 | AR | **Impor ke register kosong (salinan uji)**<br>1. Di salinan uji dengan register kosong, buka **Import Excel**, pilih file register lama (.xlsx), lalu **Mulai impor**.<br>2. Klik tautan **Buka di Register Radio** untuk radio yang ditandai Perlu dicek. | Hasil tampil dalam kotak angka (dibaca, diimpor, dilewati, perlu dicek); radio muncul di Register Radio; radio yang Perlu dicek terbuka tersaring. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-IMP-02 | AR | **Impor ke register yang sudah berisi radio**<br>1. Pilih file dan klik **Mulai impor** tanpa mencentang kotak merah.<br>2. Centang kotak merah **Hapus semua data radio & riwayat yang ada sebelum impor**, lalu **Mulai impor**. | Tanpa centang, impor ditolak karena register sudah berisi radio. Dengan centang, aplikasi meminta konfirmasi sekali lagi; lanjutkan hanya di salinan uji. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-IMP-03 | AR | **Impor yang menghapus data lama ditolak**<br>1. Pastikan ada tiket servis terbuka (UAT-SRV-01) atau sesi stock opname terbuka.<br>2. Jalankan impor dengan kotak merah tercentang. | Impor ditolak dengan pesan berapa tiket servis atau sesi stock opname yang masih terbuka; tidak ada data yang dihapus. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

## 16. COF Scan

| Penguji | | Tanggal | | Paraf | |
|---|---|---|---|---|---|

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-COF-01 | DC | **Angka dan filter COF Scan**<br>1. Buka **COF Scan** dengan akun yang juga boleh membuka ICT Masterlist.<br>2. Klik **Tinjau** pada peringatan file yang tidak tertaut, lalu filter **Semua**, **Tertaut** dan **Tidak tertaut**. | Tiga angka **Sinkron terakhir**, **Tertaut ke baris** dan **Tidak tertaut** untuk seluruh folder; **Tinjau** dan filter menampilkan file sesuai statusnya. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-COF-02 | DC | **Cari dan kolom Masterlist**<br>1. Cari dengan No. COF atau nama, lalu klik judul kolom untuk mengurutkan.<br>2. Klik tautan di kolom Masterlist sebuah file. | Nama berpola ICTCOF123 - Nama.pdf terpecah menjadi No. COF dan Nama; kolom Masterlist menyebut barisnya ("Baris N", "Nama beda · baris N" atau "Tidak ada baris") dan membuka baris itu di ICT Masterlist. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-COF-03 | DC | **Melihat file scan**<br>1. Klik ikon mata (Lihat) pada sebuah file, lalu tombol berikutnya dan sebelumnya.<br>2. Klik nama file. | PDF atau gambar (sampai 10 MB) tampil di pop-up dan bisa berpindah file; nama file membuka file itu di SharePoint dengan akun Microsoft penguji. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-COF-04 | DC | **Muat ulang dan Reset**<br>1. Unggah file uji ke folder COF di SharePoint, lalu klik **Muat ulang**; hapus lagi file ujinya setelah selesai.<br>2. Klik **Reset**. | File baru muncul saat itu juga (tanpa Muat ulang paling lambat 10 menit kemudian); **Reset** melepas pencarian, filter dan urutan. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

## 17. ICT Masterlist dan Persetujuan Edit

> Skenario yang mengubah isi menulis ke workbook di SharePoint: pakai baris uji yang disepakati dengan pemilik data, dan kembalikan nilainya setelah pengujian.

| Penguji | | Tanggal | | Paraf | |
|---|---|---|---|---|---|

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-ICT-01 | DC | **Membaca ICT Masterlist**<br>1. Buka **ICT Masterlist** dan pindah antar tab sheet.<br>2. Ketik dua kata di kotak cari. | Setiap sheet satu tab dengan jumlah barisnya; tanggal tampil dd-mm-yyyy dan rumus sebagai hasilnya; pencarian mencari di semua sheet dan setiap tab menunjukkan jumlah baris yang cocok. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-ICT-02 | DC | **Cek silang di tab COF**<br>1. Buka tab COF, klik kartu **Belum ada**, lalu klik lagi. | Kolom File scan dan lima kartu (Total baris, Ada, Belum ada, Nama beda, Subfolder) tampil; klik kartu menyaring barisnya, klik lagi menampilkan semua. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-ICT-03 | AR | **Mengajukan perubahan sel**<br>1. Masuk sebagai Admin Radio, buka **ICT Masterlist**, klik pensil di sel uji.<br>2. Isi nilai baru, lalu klik **Ajukan perubahan**.<br>3. Coba klik sel yang berisi rumus. | Sel bertanda menunggu, dan satu sel hanya bisa punya satu pengajuan yang menunggu; sel rumus bergembok dan tidak bisa diajukan. Penyetuju mendapat notifikasi. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-ICT-04 | DC | **Menyetujui pengajuan**<br>1. Masuk sebagai Document Controller, buka **Persetujuan Edit**, tab **Menunggu**.<br>2. Bandingkan nilai lama dan baru, lalu klik **Setujui**. | Status menjadi **Diterapkan**; nilai baru tertulis di workbook SharePoint (versi baru file); pengaju mendapat notifikasi hasilnya. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-ICT-05 | DC | **Menolak pengajuan**<br>1. Untuk pengajuan lain, klik **Tolak** dan isi alasannya. | Status **Ditolak**; tidak ada yang ditulis ke SharePoint; pengaju mendapat notifikasi beserta alasannya. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-ICT-06 | AR | **Pengaju tidak memutuskan pengajuannya sendiri**<br>1. Masuk sebagai Admin Radio yang mengajukan di UAT-ICT-03, lalu buka **Persetujuan Edit**. | Pengajuannya tampil dengan status Menunggu, tanpa tombol **Setujui** dan **Tolak**: pengajuan selalu diputuskan orang lain. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-ICT-07 | DC | **Konflik bila sel sudah berubah**<br>1. Admin Radio mengajukan perubahan sebuah sel uji.<br>2. Ubah sel yang sama langsung di Excel dan simpan di sana.<br>3. Document Controller menyetujui pengajuannya. | Status menjadi **Konflik**; nilai di Excel tidak tertimpa; pengaju diberi tahu untuk mengajukan lagi dari nilai terbaru. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-ICT-08 | DC | **Edit baris langsung**<br>1. Masuk sebagai Document Controller, klik pensil di nomor baris uji.<br>2. Ubah satu atau dua isian, lalu **Simpan**. | Dialog **Edit baris** berisi semua kolom; sel rumus, sel dengan pengajuan menunggu dan kolom File scan hanya bisa dibaca. Perubahan langsung tertulis; **Persetujuan Edit** menulis "Ditulis langsung oleh ..."; Audit Log mencatatnya. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-ICT-09 | DC | **Edit baris saat workbook berubah atau terkunci**<br>1. Buka baris uji di **Edit baris**, lalu ubah baris yang sama di Excel dan simpan di sana.<br>2. Simpan di aplikasi.<br>3. Ulangi saat workbook sedang terbuka di Excel desktop. | Tidak ada yang ditulis; pesannya menyebut baris itu sudah berubah di SharePoint sejak halaman dimuat, atau workbook sedang dikunci karena dibuka di Excel. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

## 18. Snipe-IT

> Snipe-IT harus sudah diatur di server (SNIPEIT_URL dan SNIPEIT_TOKEN). Bawaannya hanya Super Admin yang mendapat menu ini.

| Penguji | | Tanggal | | Paraf | |
|---|---|---|---|---|---|

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-SNP-01 | SA | **Ringkasan Snipe-IT**<br>1. Buka **Snipe-IT** → **Ringkasan**.<br>2. Klik **Ambil ulang dari Snipe-IT**, lalu **Lihat semua** pada satu panel. | Baris atas menyebut versi Snipe-IT dan waktu data diambil; aset per status dan per kategori serta jumlah setiap daftar tampil. Ambil ulang memperbarui waktunya; **Lihat semua** membuka halamannya. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-SNP-02 | SA | **Daftar Aset**<br>1. Buka **Aset**, lalu saring per kategori dan status.<br>2. Cari asset tag atau SN, urutkan sebuah kolom, lalu pindah halaman. | Setiap baris diawali gambar aset (atau ikon kategorinya) dengan asset tag dan namanya; filter menampilkan jumlahnya; hasilnya sama dengan di Snipe-IT. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-SNP-03 | SA | **Detail aset**<br>1. Klik tombol mata (**Lihat detail**) di ujung baris sebuah aset.<br>2. Klik **Buka ukuran penuh** pada gambarnya, lalu **Buka di Snipe-IT**. | Detail menampilkan data aset, pemegang dan lokasi, pembelian dan garansi, riwayat (nilai lama dicoret, nilai baru di sampingnya), custom field, maintenance, lisensi dan waktu audit; gambar terbuka ukuran penuh; aset yang sama terbuka di Snipe-IT. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-SNP-04 | SA | **Custom field rahasia disembunyikan**<br>1. Buka detail aset yang punya custom field rahasia (misalnya password atau BitLocker). | Nilainya tertulis **Disembunyikan**, juga di riwayat; kunci lisensi tidak tampil. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-SNP-05 | SA | **Katalog, Orang & Organisasi, Lisensi & Stok, Riwayat**<br>1. Buka setiap halaman dan pindah antar tab daftarnya.<br>2. Di **Riwayat** → **Log aktivitas**, saring per aksi. | Setiap daftar tampil dengan cari, urut dan halaman; kolom Perubahan di Log aktivitas mudah dibaca (misalnya "Status: Ready to Deploy → Deployed"); nama dan catatan tampil seperti di Snipe-IT. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-SNP-06 | SA | **Snipe-IT hanya dibaca**<br>1. Periksa semua halaman Snipe-IT. | Tidak ada tombol untuk menambah, mengubah atau menghapus data Snipe-IT; perubahan hanya dilakukan di Snipe-IT. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-SNP-07 | AR | **Akses menu Snipe-IT**<br>1. Masuk sebagai Admin Radio: bagian **ASET IT** tidak tampil.<br>2. Super Admin memberi role itu izin Lihat pada **Snipe-IT** → **Aset** di **Role & Hak Akses**, lalu Admin Radio masuk lagi; setelah selesai, cabut lagi izinnya. | Tanpa izin menunya tidak tampil; setelah diberi izin Lihat, **Aset** tampil dan bisa dibuka (hanya dibaca). | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

## 19. User Terdaftar

> Siapkan akun uji untuk ditambahkan, dinonaktifkan dan dihapus; jangan memakai akun orang yang sedang bekerja.

| Penguji | | Tanggal | | Paraf | |
|---|---|---|---|---|---|

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-USR-01 | SA | **Menambah user metode Microsoft**<br>1. Buka **User Management** → **User Terdaftar**, klik **Tambah user**.<br>2. Pilih **Cara masuk** Microsoft, ketik nama di **Cari karyawan**, lalu pilih orangnya.<br>3. Pilih Role dan Status, klik **Simpan**, lalu jawab **Datanya sudah benar?**. | Nama dan Email terisi dari database HR; user baru tampil di daftar; orang itu bisa masuk dengan tombol Microsoft. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-USR-02 | SA | **Menambah user metode LDAP**<br>1. Di **Tambah user**, pilih **Cara masuk** LDAP, lalu cari orangnya di **Cari karyawan**.<br>2. Simpan; ulangi dengan **Username direktori** yang tidak ada di Active Directory. | Nama, Email dan Username direktori terisi dari Active Directory; username yang tidak ada atau nonaktif ditolak saat disimpan. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-USR-03 | SA | **Daftar dan filter user**<br>1. Saring daftar dengan nama atau e-mail, role dan status. | Daftar menampilkan No, Nama, Email, Role, Status, Cara masuk (Microsoft, LDAP, Keduanya, Password, Belum dipakai) dan Terakhir masuk sesuai filter. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-USR-04 | SA | **Menonaktifkan dan mengaktifkan akun**<br>1. Biarkan akun uji tetap masuk di browser lain.<br>2. Klik **Nonaktifkan** pada akun itu, lalu akun uji mengklik sebuah menu.<br>3. Klik **Aktifkan**. | Sesi akun uji berakhir pada klik berikutnya dan login-nya ditolak "Akun nonaktif"; setelah diaktifkan, akun itu bisa masuk lagi. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-USR-05 | SA | **Atur kata sandi**<br>1. Pada akun uji yang bukan LDAP, klik **Atur kata sandi** dan isi kata sandi baru.<br>2. Masuk dengan akun itu memakai kata sandi baru. | Login berhasil dengan kata sandi baru; akun LDAP tidak punya tombol **Atur kata sandi**. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-USR-06 | SA | **Aksi untuk banyak akun**<br>1. Centang dua akun uji, klik **Nonaktifkan**, lalu **Aktifkan**.<br>2. Centang akun uji, klik **Hapus**, lalu ketik jumlahnya.<br>3. Coba centang akun Anda sendiri. | Aksi berlaku untuk semua akun yang dicentang (paling banyak 100); hapus dikonfirmasi dengan mengetik jumlahnya; akun sendiri tidak bisa dicentang. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

## 20. Role & Hak Akses

| Penguji | | Tanggal | | Paraf | |
|---|---|---|---|---|---|

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-ROL-01 | SA | **Menambah role**<br>1. Buka **Role & Hak Akses**, klik **Tambah role**.<br>2. Isi nama dan **Halaman awal**, centang izin Lihat di beberapa menu pada **Menu & hak akses**, lalu simpan.<br>3. Beri role itu ke akun uji, lalu masuk dengan akun tersebut. | Akun uji masuk ke halaman awal role itu dan hanya melihat menu yang diberi izin. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-ROL-02 | SA | **Izin langsung berlaku**<br>1. Cabut izin Ubah pada **Register Radio** dari role akun uji.<br>2. Akun uji membuka Register Radio dan detail sebuah radio. | Tombol Edit, Serah terima, Arsipkan dan Pulihkan tidak tampil; perubahan lewat alamat atau API ditolak server. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-ROL-03 | SA | **Melihat, mengubah dan menghapus role**<br>1. Klik **Lihat** pada role Super Admin.<br>2. Ubah lalu hapus role uji. | **Lihat** menampilkan izin tanpa bisa diubah; role uji bisa diubah dan dihapus; role Super Admin tidak punya tombol hapus. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

## 21. Audit Log

| Penguji | | Tanggal | | Paraf | |
|---|---|---|---|---|---|

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-AUD-01 | SA | **Catatan masuk dan keluar**<br>1. Buka **Audit Log**, lalu saring **Aksi** pada kelompok Masuk & keluar. | Login berhasil, login gagal (dengan alasannya), keluar dan sesi berakhir dari skenario LOG tercatat dengan waktu, user dan IP. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-AUD-02 | SA | **Perubahan data dan Detail kejadian**<br>1. Saring **Entitas** Radio dan **Rentang tanggal** Hari ini.<br>2. Klik baris perubahan radio dari UAT-REG-09. | **Detail kejadian** menampilkan waktu sampai detik, user, aksi, entitas, IP, Browser dan perubahan baris per baris (nilai sebelum dan sesudahnya). | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-AUD-03 | SA | **Filter, kalender dan tampilan**<br>1. Pilih **Rentang tanggal** → **Pilih tanggal...**, klik hari pertama dan terakhir, lalu **Terapkan**.<br>2. Salin alamat halaman dan buka di tab baru.<br>3. Ganti tampilan **Tabel** dan **Log aktivitas**. | Daftar mengikuti rentang tanggal; alamat yang disalin membuka tampilan dengan filter yang sama; Log aktivitas menampilkan timeline kalimat "siapa melakukan apa". | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-AUD-04 | SA | **Catatan audit tidak bisa diubah**<br>1. Periksa halaman Audit Log dan detail kejadiannya. | Tidak ada tombol untuk mengubah atau menghapus catatan audit; kata sandi, token dan gambar tanda tangan tidak pernah tampil di isinya. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

## 22. API Tokens dan API

> Butuh alat untuk memanggil API, misalnya curl atau Postman. Cabut token uji setelah selesai.

| Penguji | | Tanggal | | Paraf | |
|---|---|---|---|---|---|

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-API-01 | SA | **Membuat token**<br>1. Buka **API Tokens**, klik **Token baru**.<br>2. Pilih **Hanya baca** dan masa berlaku 30 hari, lalu buat tokennya. | Token ditampilkan sekali saja beserta contoh curl; setelah dialog ditutup token tidak bisa dilihat lagi; token tampil di daftar dengan tanggal berakhirnya. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-API-02 | SA | **Memanggil API dengan token**<br>1. Panggil `GET /api/v1/me` dengan header `Authorization: Bearer <token>`.<br>2. Dengan token Hanya baca yang sama, coba `POST /api/v1/radios`. | GET menjawab data akun pemilik token; POST ditolak (403) karena token hanya boleh membaca. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-API-03 | SA | **Mencabut token**<br>1. Klik **Cabut** pada token dari UAT-API-01.<br>2. Panggil `GET /api/v1/me` lagi dengan token itu. | Token tercatat dicabut, dan panggilannya dijawab 401. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-API-04 | SA | **API client**<br>1. Klik **Client baru**, beri nama dan role, lalu buat token untuknya.<br>2. Nonaktifkan client itu, lalu panggil API dengan tokennya. | Client tidak tercantum di User Management; setelah dinonaktifkan, tokennya ditolak (401). | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-API-05 | SA | **Dokumentasi API dan health check**<br>1. Klik **Dokumentasi API**.<br>2. Buka `GET /api/v1/health` tanpa token, lalu `/up`. | Dokumentasi `/docs/api` terbuka (hanya untuk yang boleh memegang token). Health menjawab status `ok` dengan cek web, database, storage dan session; `/up` menjawab status `up`. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

## 23. Hak akses per role

> Bandingkan dengan tabel akses bawaan di Panduan Pengguna bagian 1.

| Penguji | | Tanggal | | Paraf | |
|---|---|---|---|---|---|

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-PRM-01 | VR | **Akses Viewer Radio**<br>1. Masuk sebagai Viewer Radio dan buka setiap menu yang tampil. | Hanya Dashboard dan menu RADIO yang tampil (tanpa E-Sign Master); tidak ada tombol Tambah radio, Edit, Arsipkan, Hapus, Tiket baru, Mulai sesi, Terapkan atau Abaikan; melihat, Export dan Cetak form tetap bisa. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| UAT-PRM-02 | AR | **Akses Admin Radio**<br>1. Masuk sebagai Admin Radio dan buka setiap menu yang tampil. | Menu RADIO penuh (tanpa E-Sign Master), COF Scan hanya lihat, ICT Masterlist bisa mengajukan perubahan sel, Persetujuan Edit hanya lihat; bagian ASET IT, USER dan PENGATURAN tidak tampil. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

| ID | Peran | Skenario dan langkah | Hasil yang diharapkan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| **UAT-PRM-03** | **DC** | **Akses Document Controller**<br>1. Masuk sebagai Document Controller dan buka setiap menu yang tampil. | Dashboard (lihat), COF Scan (lihat), ICT Masterlist dengan edit baris langsung, dan Persetujuan Edit dengan **Setujui** dan **Tolak**; menu radio lain, ASET IT, USER dan PENGATURAN tidak tampil. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |
| **UAT-PRM-04** | **SA** | **Akses Super Admin**<br>1. Masuk sebagai Super Admin dan buka setiap menu. | Semua menu tampil, termasuk E-Sign Master, Snipe-IT, User Management, Audit Log dan API Tokens. | ☐ Lulus<br>☐ Gagal<br>☐ N/A | |

## 24. Daftar temuan

Catat setiap hasil Gagal di sini. Setelah diperbaiki, uji ulang skenarionya dan centang hasilnya.

| No | ID skenario | Uraian temuan | Tingkat | Ditemukan oleh / tanggal | Perbaikan (versi) | Uji ulang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 2 | | | | | | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 3 | | | | | | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 4 | | | | | | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 5 | | | | | | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 6 | | | | | | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 7 | | | | | | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 8 | | | | | | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 9 | | | | | | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 10 | | | | | | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 11 | | | | | | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 12 | | | | | | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 13 | | | | | | ☐ Lulus ☐ Gagal |
| 14 | | | | | | ☐ Lulus ☐ Gagal |

## 25. Ringkasan hasil

| No | Bagian | Jumlah skenario | Lulus | Gagal | N/A | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masuk dan keluar | 8 | | | | |
| 2 | Tampilan umum, bahasa dan Riwayat versi | 6 | | | | |
| 3 | Notifikasi | 3 | | | | |
| 4 | Dashboard | 5 | | | | |
| 5 | Register Radio | 16 | | | | |
| 6 | Detail radio, serah terima dan cetak form | 7 | | | | |
| 7 | Perlu Perhatian | 6 | | | | |
| 8 | Servis & Perbaikan | 7 | | | | |
| 9 | Stock Opname | 6 | | | | |
| 10 | Riwayat Radio | 2 | | | | |
| 11 | Master Data Radio | 4 | | | | |
| 12 | E-Sign Master | 3 | | | | |
| 13 | Import Excel | 3 | | | | |
| 14 | COF Scan | 4 | | | | |
| 15 | ICT Masterlist dan Persetujuan Edit | 9 | | | | |
| 16 | Snipe-IT | 7 | | | | |
| 17 | User Terdaftar | 6 | | | | |
| 18 | Role & Hak Akses | 3 | | | | |
| 19 | Audit Log | 4 | | | | |
| 20 | API Tokens dan API | 5 | | | | |
| 21 | Hak akses per role | 4 | | | | |
| | **Jumlah** | **118** | | | | |

**Kesimpulan**

- ☐ Diterima
- ☐ Diterima dengan catatan
- ☐ Ditolak

Catatan kesimpulan

## 26. Lembar persetujuan

Dengan menandatangani lembar ini, pihak-pihak di bawah menyatakan bahwa MTI Radio Management versi 1.21.4 telah diuji menurut skenario di form ini, dengan hasil seperti tercatat di Ringkasan hasil dan Daftar temuan, dan kesimpulannya seperti yang dicentang di sana.

### Diuji oleh
Perwakilan pengguna

Tanda tangan

**Nama** _____

**Jabatan** _____

**Tanggal** _____

### Diperiksa oleh
Tim IT/ICT

Tanda tangan

**Nama** _____

**Jabatan** _____

**Tanggal** _____

### Disetujui oleh
Atasan / pemilik proses

Tanda tangan

**Nama** _____

**Jabatan** _____

**Tanggal** _____