Evrakin elektronik imzalı suretine https://online.sedas.com/EvrakDogrula?kod=a9f6bf63-b643-4551-8914-f9df1c18e422 adresinden erişebilirsiniz.

SN. MUSAB EDER'E AİT KÜMES VE BAKICI EVİ PROJESİ

İLİ:....................KOCAELİ
İLÇESİ:....................KARAMÜRSEL
BELEDİYESİ:....................KARAMÜRSEL
MAHALLESİ:....................İNEBEYLİ
PAFTASI:....................G23-D-11-B-3
ADASI:....................138
PARSELİ:....................17
ALANI:....................7966.67 m²

PANO TOPRAKLAMASI

Topraklama direnci hesapları
Verilen büyüklükler
r= 50 ohm.m Toprak özdirenci
n= 1 ad Çubuk topraklayıcı sayısı
D= Topraklayıcının çevrelediği alana eşit alanlı dairenin çapı(m)
d= Yuvarlak kesitli topraklayıcı çubuk iletken çapı(m)
Pe= 3,50 m Toprak özgül direnci(ohmxmetre)
Re= Toplam Topraklamanın eşdeğer direnci
A= 0 m2 Temel topraklayıcının çevrelediği alan
Topraklama özgül direnci 50 ohm/m alınmıştır.
Toplanan çubukların geçiş direnci :
R= (PE/(2X 3,14)XI) x ln((4xl/d)) = (50) / (2x3,14x3,5) x ln (4x3,5)/0,02 = 14,87ohm
3 adet cubuk paralel oldugundan R=4,95 ohm
Re < 5 ohm olduğundan eşdeğer topraklama direnci uygundur.
30mA KAKŞ Kullanıldığında uygunudr

ARSA ALANI	7966.67 M²	
TAKS	-	
KAKS	0.30 + 0.05	
AZAMİ TABAN ALANI (TAKS)		
	KÜMES(A+B)	BAKICI EVİ
AZAMİ TABAN ALANI (KAKS)	2390 M²	TABAN MAX: 150 M²
PROJEDE TABAN ALANI	1176 M²	120 M²
PROJEDE KAKS'A DAHİL ALAN	2352 M²	120 M²

ÇEKME MESAFELERİ	
ÖN BAHÇE	10 M
YAN BAHÇE	5 M
ARKA BAHÇE	5 M

KAKS HESABI = KÜMES ALANI + BAKICI EVİ ALANI = PARSEL ALANI X (0.30) + PARSEL ALANI X (0.05)

KAKS UYGUNDUR.

KAKS UYGUNDUR.

TOPLAMKAKS UYGUNDUR.

TOPLAM BOZULAN ALAN TABLOSU

DİREK YERİ VE MESAFESİ SEDAŞ TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR.


TOPRAK KANAL DETAYI
sıkıştırılmış toprak
tuğla
kablo
kum
80 cm
10 cm
a
a> 7 cm
60 cm
ELEKTRİK İKAZ BANDI
DOLGU MALZEMESİ
20 cm
40 cm
A.G. KABLOSUNUN TOPRAK KANALA DÖŞENİŞ ŞEKLİ (BİRDEN FAZLA KABLONUN DÖŞENMESİ)

A.G. KABLOSUNUN (1 KABLO)

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ ENERJİ KABLOLARI MONTAJ USUL VE ESASLARINA UYGUN OLARAK DÖŞENECEKTİR

MADDE 2- (a)YERALTI KABLO TESİSLERİNDE GÜZERGAH OLARAK OLABİLDİĞİNCE KABLOYU SAKINCAYA SOKMAYACAK; YAPI,KANALİZASYON,SU,GAZ VE PETROL BORULARI İLE TELEKOMÜNİKASYON KABLOLARININ BULUNMADIĞI YERLERDEN, ÖNCELİKLE YAYA KALDIRIMLARI OLMAK ÜZERE,ARSALARDA ÜZERİNDE YÜRÜNÜLEN YERLER SOKAK VE CADDELER SEÇİLMELİDİR

KABLOLARIN DÖŞENECEĞİ YERLER KİMYASAL,MEKANİK VE ISIL ETKİLERDEN OLABİLDİĞİNCE UZAK YA DA BUNLARA KARŞI KORUNMUŞ OLMALIDIR
MADDE 2- (b)STANDART KABLO KANALININ DERİNLİĞİ 80cm DİP DERİNLİĞİ İSE 40cm,AĞIZ GENİŞLİĞİ 60cm OLACAKTIR
ANCAK BU DERİNLİK ZORUNLU HALLERDE 60cm OLARAK YAPILABİLİR
ÇOK ZORUNLU DURUMLARDA İSE ÖZEL KORUYUCU ÖNLEMLER ALINARAK 40cm YE KADAR DÜŞÜRÜLEBİLİR
HESAPLARDA KAZI ÜST KOTU OLARAKYOL VEYA TRATUVAR KAPLAMASININ ÜST KOTU ESAS ALINIR
ÜZERİNDEN TAŞIT GEÇEN YOLLARDA KANAL DERİNLİĞİ 1mt OLACAKTIR
YOL İÇİNDEN YOLA PARALEL DÖŞENMESİ HALİNDE DERİNLİK 1mt OLACAKTIR
GAZ VE PETROL BORULARINA EN AZ 60cm YAKLAŞILABİLİNİR
BİNA DUVARINA PARALEL GİDİYORSA EN AZ 70CM MESAFEDEN GİDEBİLİR


N
KROKİ
16
138
17
139/59
20
19
18
Y O L
Y O L
TESİS İÇİ YOL
KÜMES (B BLOK)
KÜMES (A BLOK)
KÜMES GİRİŞİ
KÜMES GİRİŞİ
yapı çekme sınırı
48.41
54.10
23.93
26.39
113.04
300
500
738
P-1 YERLEŞİM PLANI ÖLÇEK:1/250

AS MÜHENDİSLİK

HASAN ATAKAN ŞATIR
Elektrik-Elektronik Müh.
0 538 951 58 01
ADRES: OVACIK MH.KAVAKCILIK SK.DUOLİFE REZİDANS-B BLOK KAT 1 D:12 BAŞİSKELE-KOCAELİ

*BU MÜKELLEFİN OLURU OLMADAN YAYINLANAMAZ-ÇOĞALTILAMAZ-KULLANILAMAZ-DEĞİŞTİRİLEMEZ.

*BU PROJEDEKİ ELEKTRİK PROJESİ MİMARİ TASARIMLA BİR BÜTÜNDÜR.

PROJE MÜELLİFİ	ADI SOYADI	ODA NO		TC KİMLİK / VERGİ NO	SORUMLULUK İMZASI
	Hasan Atakan ŞATIR	75505		57583468994 8000235442	

ELEKTRİK TESİSATI UYGULAMA PROJESİ

EMO

BELEDİYE ONAYI
T.C.
KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Ruhsat Tarihi:..............................
Ruhsat No :..............................

SEDAŞ

YAPI DENETİM ONAYI

TESİSATÇI

YAPI SAHİBİNİN	ADI SOYADI	MUSAB EDER A BLOK KÜMES-B BLOK KÜMES
	ADRESİ	MUSAB EDER BAKICI EVİ

ARSANIN ÖZELLİKLERİ

İL	İLÇE/BEL.	MAHALLE	SOKAK	PAFTA NO	ADA NO	PARSEL NO
KOCAELİ	KARAMÜRSEL	İNEBEYLİ	3213	G23-D-11-B-3	138	17

YAPININ ÖZELLİKLERİ

YAPININ SINIFI	YAPIM SÜRESİ (AY)	TOPLAM KAT SAYISI	BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI	TOPLAM ALAN (M2)	YAPININ KULLANMA AMACI	ESKİ TOPLAM GÜÇ(W)	YENİ EKLENEN GÜÇ(W)	TOPLAM KURULU GÜÇ(W)
3B	12	ZEMİN+1	3		KÜMES+ BAKICI EVİ	-	-	99675

	ÇİZİM TARİHİ	ÖLÇEK	PROJE NO	EŞZAMANLILIK FAKTÖRÜ(%)	TOPLAM TALEP GÜÇ(W)	
H.ATAKAN ŞATIR	27/07/2026	1/50		1-1-(06-04)	91727	E

KÜMES B BLOK

KÜMES B BLOK

KÜMES B BLOK

KÜMES B BLOK

KÜMES B BLOK

KÜMES B BLOK


TOPRAKLAMA DETAYI-D

Eşpotansiyel Dengeleme Barası Bağlantı Detayı

TEMEL TOPRAKLAMA DETAYLARI

TEMEL TOPRAKLAMA İÇİN TEKNİK NOTLAR


TOPRAKLAMA HESABI


ORTAK GÖSTERİM YANGIN ALGILAMA KOLON ŞEMASI
YANGIN ALGILAMA
2x2x1+0,8(UE-H)STIH
Y.İ.S.
1 SAATLİK AKÜ İLE BESLENECEKTİR.
ANALOG ADRESLİ
2 ÇEVRİMLİ
DOKUNMATİK DISPLAY MODÜLLÜ
YANGIN İHBAR SANTRALİ


KÜMES
Döş. Parlatılı Beton
Duvar: Sandviç Panel
B BLOK PRK: ±0.00 / PLK:181.88
A BLOK PRK: ±0.00 / PLK:180.46

YANGIN TESİSAT VE ZAYIF AKIM PROJESİ SEDAŞ ONAYI KAPSAMI DISINDADIR.

P-2 KÜMES B BLOK ZEMİN KAT PLANI ÖLÇEK:1/50


30x3,5 mm Galv. Topraklama Şeridi
30x3,5 mm Galv. Topraklama Şeridi
30x3,5 mm Galv. Topraklama Şeridi
30x3,5 mm Galv. Topraklama Şeridi
KÜMES
Döş. Parlatılı Beton
Duvar: Sandviç Panel
B BLOK PRK: ±0.00 / PLK:181.88
A BLOK PRK: ±0.00 / PLK:180.46
P-2 KÜMES B BLOK ZEMİN KAT PLANI ÖLÇEK:1/50


KÜMES
Döş. Parlatılı Beton
Duvar: Sandviç Panel
B BLOK PRK: ±0.00 / PLK:181.88
A BLOK PRK: ±0.00 / PLK:180.46
P-2 KÜMES B BLOK ZEMİN KAT PLANI ÖLÇEK:1/50

KÜMES A BLOK

KÜMES A BLOK

KÜMES A BLOK

KÜMES A BLOK

KÜMES A BLOK


TEMEL TOPRAKLAMA DETAYLARI


TOPRAKLAMA HESABI


ORTAK GÖSTERİM YANGIN ALGILAMA KOLON ŞEMASI
YANGIN ALGILAMA
2x2x1+0,8(UE-H)STIH
Y.İ.S.
1 SAATLİK AKÜ İLE BESLENECEKTİR.
ANALOG ADRESLİ
2 ÇEVRİMLİ
DOKUNMATİK DISPLAY MODÜLLÜ
YANGIN İHBAR SANTRALİ


KÜMES
Döş. Parlatılı Beton
Duvar: Sandviç Panel
B BLOK PRK: ±0.00 / PLK:181.88
A BLOK PRK: ±0.00 / PLK:180.46

YANGIN TESİSAT VE ZAYIF AKIM PROJESİ SEDAŞ ONAYI KAPSAMI DISINDADIR.

P-2 KÜMES A BLOK ZEMİN KAT PLANI ÖLÇEK:1/50


30x3,5 mm Galv. Topraklama Şeridi
30x3,5 mm Galv. Topraklama Şeridi
30x3,5 mm Galv. Topraklama Şeridi
30x3,5 mm Galv. Topraklama Şeridi
KÜMES
Döş. Parlatılı Beton
Duvar: Sandviç Panel
B BLOK PRK: ±0.00 / PLK:181.88
A BLOK PRK: ±0.00 / PLK:180.46
P-2 KÜMES A BLOK ZEMİN KAT PLANI ÖLÇEK:1/50


KÜMES
Döş. Parlatılı Beton
Duvar: Sandviç Panel
B BLOK PRK: ±0.00 / PLK:181.88
A BLOK PRK: ±0.00 / PLK:180.46
P-2 KÜMES A BLOK ZEMİN KAT PLANI ÖLÇEK:1/50

BAKICI EVİ

KUVVETLİ AKIM

KUVVETLİ AKIM


P-16 ZEMİN KAT PLANI ÖLÇEK:1/50


P-17 1. KAT PLANI ÖLÇEK:1/50

ZAYIF AKIM

ZAYIF AKIM


P-16 ZEMİN KAT PLANI ÖLÇEK:1/50


P-17 1. KAT PLANI ÖLÇEK:1/50

ZAYIF AKIM PROJESİ SEDAŞ ONAYI KAPSAM DISINDADIR.

ZAYIF AKIM PROJESİ SEDAŞ ONAYI KAPSAM DISINDADIR.

BAKICI EVİ

TOPRAKLAMA PROJESİ


8.90 METRE
8.90 METRE
14.00 METRE
14.00 METRE
30x3,5 mm Galv. Topraklama Şeridi
AT panosu pot. denç barasına 16 mm² Cu kablo ile irtibatlandırılacak
Potansiyel Deng. Barası
P-16 ZEMİN KAT PLANI ÖLÇEK:1/50


TEMEL TOPRAKLAMA DETAYLARI


TOPRAKLAMA HESABI

B BLOK KÜMES TABLOSU YÜKLEME CETVELİ

A BLOK KÜMES TABLOSU YÜKLEME CETVELİ

ANA DAĞITIM PANOSU

AKIM KONTROL HESABI
I: 43.463 / 380x0,8x√3
I: 43.463 / 525,9
I: 82,64 < 130 A

TABLO YÜKLEME CETVELİ

	KURULU GÜCÜ	DİVERS.	TALEP GÜÇ W	LİNYE NO	SORTİ ADEDİ	SORTİ ADEDİ	IŞIK GÜCÜ	PRİZ GÜCÜ	MOTOR	R Watt	S Watt	T Watt	RST Watt	SİGORTA A.AKIM	SİGORTA A.KAP	KAÇAK	KABLO CİNSİ	AÇIKLAMA
NT-1	8.000	0,6	4.800	1		1	-	2.500		2.500	-	-		B16	3		3X2,5mm2 NYA	ÇAMAŞIR MAK
				2		1	-	2.000		-	2.000	-		B16	3		3X2,5mm2 NYA	FIRIN
				3		1	-	2.500		-	-	2.500		B16	3		3X2,5mm2 NYA	BULAŞIK MAK
				4		6	-	1.800		1.800	-	-		B16	3		3X2,5mm2 NYA	PRİZ
	7.913	0,4	3.165	5		4	-	1.200		-	1.200	-		B16	3		3X2,5mm2 NYA	PRİZ
				6	7		67	-		-	-	67		B10	3		3X2,5mm2 NYA	AYDINLATMA LİNYESİ
				7	4		69	-		-	69	-		B10	3		3X2,5mm2 NYA	AYDINLATMA LİNYESİ
				8	-	3	-	900		-	-	900		B16	3		3X2,5mm2 NYA	PRİZ
				9		4	-	1.200		-	1.200	-		B16	3		3X2,5mm2 NYA	PRİZ
				10	9		227	-		-	227	-		B10	3		3X2,5mm2 NYA	AYDINLATMA LİNYESİ
				11		4	-	1.200		1.200	-	-		B16	3		3X2,5mm2 NYA	PRİZ
				12		4	-	1.200		-	1.200	-		B16	3		3X2,5mm2 NYA	PRİZ
				13	-	3	-	900		-	-	900		B16	3		3X2,5mm2 NYA	PRİZ
				14				50		50	-	-		B10	3		3X2,5mm2 NYA	ZİL
				15				50		-	50	-		B10	3		3X2,5mm2 NYA	İNT
				16				50		-	-	50		B10	3		3X2,5mm2 NYA	TV
	15.913		7.965		20	31	363	15.550	-	5.550	5.946	4.417	-	B3X25	6	4X25A 30mA	4X6mm2 NYY	TOPLAM

TABLO YÜKLEME CETVELİ

KURULU GÜCÜ	DİVERS.	TALEP GÜÇ W	LİNYE NO	SORTİ ADEDİ	SORTİ ADEDİ	R Watt	S Watt	T Watt	RST Watt	SİGORTA A.AKIM A.KAP	SİGORTA A.AKIM A.KAP	KAÇAK AKIM Ma	AÇIKLAMA	TALEP GÜCÜ

İCMAL CETVELİ-2NT

40.381	1,0	40.381	1	19	72	9.956	7.476	8.549	14.400	TMŞ3X100	35	TMŞ3X125	35	30mA	NT-B KÜMES	40.381
43.381	1,0	43.381	2	19	72	10.956	8.476	9.549	14.400	TMŞ3X100	35	TMŞ3X125	35	30mA	NT-A KÜMES	43.381
15.913	06 VE 04	7.965	3	20	31	5.550	5.946	4.417	-	TMŞ3X32	35	TMŞ3X40	35	30mA	NT-1	7.965
99.675		91.727		58	175	26.462	21.898	22.515	28.800	TMŞ3X200A 35KA				300mA	TOPLAM	

TOPLAM KURULU GÜÇ=99675W

KURULU GÜÇ	TALEP GÜÇ		MONOFAZE	TRİFAZE	KOMBİ	X5
40.381	40.381	KÜMES			1	
43.381	43.381	KÜMES			1	
15.913	7.965	BAKICI EVİ		1		
TOPLAM			0	1	2	0


SAYAÇ PANOSU
130CM
25CM
25CM
25CM
45
130
Z.A.K
40 cm.
ZEMİNDEN 120 YUKARI KOYULACAKTIR.



KOMPANZASYON HESABI TDP


3x6mm2 N2XH
3x6mm2 N2XH
TG=40458W
KG=40458W
B BLOK KÜMES
TG=43463W
KG=43463W
A BLOK KÜMES
NT-1
TG=15913W
KG=7965W
4X100A KAKR 300mA
3x100A T.M.Ş 35kA
4X32A KAKR 30mA
3x32A T.M.Ş 35kA
16mm NYAF Temel Top
4 Adet Q 20 TEMEL TOP
3X25+16MM2 NYY
3X25+16MM2 NYY
4X6MM2 NYY
MÜHÜRLÜ BÖLME
3x10(100)A KOMBİ SAYAÇ
3x10(100)A KOMBİ SAYAÇ
3x10(100)A 3 FAZLI SAYAÇ
T.M.Ş 3x125A 35kA
T.M.Ş 3x125A 35kA
T.M.Ş 3x40A 35kA
K1
K2
K3
30x5 Cu
3X70+35 MM2 NYY
T.M.S 3x200A (In=0,8-1) 35kA
TROİD ROLE 300mA

KÜMES PANOLARIN İÇİNDE 30mA KAKR KULLANILDIGI İÇİN GİRİŞ PANOSUNA 300mA KOYULMUSTUR.

ENERJİ ODASI

-Enerji odası bağımsız olacak, kazan dairesi, sığınak vb. mahaller içerisinde bir bölme olarak yer almayacak, kilitli bölmelerden geçilerek ulaşılabilir yerde olmayacaktır.
-Toz, su, fare ve benzerlerinin enerji odasına sızabilecekleri açıklıklar uygun malzeme ile kapatılacaktır. Ancak enerji odasının dış yüzeyinde veya kapısında hava sirkülasyonu sağlanması için yerden farklı yüksekliklerde ve uygun büyüklükte 2 adet filtreli havalandırma panjuru bulunacaktır.
-Enerji odasında yeterli aydınlatma düzeyi sağlanacak ve acil aydınlatma sistemi kurulacaktır.

KÜMES A BLOK

KOFRE / AT / PANO (TRİFAZE) / YÜK (TRİFAZE)

	SEDAŞ-KOFRE	KOFRE-AT ARASI	AT-PANO	PANO-YÜK
Kesit(mm2)	YAPI BAĞLANTI HATTI PROJESİNDE BELİRLENECEKTİR.	3x70 +35	3x25 +16	5x6
Kablo Kesitin Cinsi		NYY	NYY	N2XH
Uzunluk(Metre)		1	40	40
Talep Güç(kW)	91,8	91,8	43,4	1,8

GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI


%e0
%e1
%e2
%e3
SEDAŞ ELEKTRİK NOKTASI
SAYAÇ KOFRESİ TMŞ SİGORTA
AT
PANO
YÜK
3x70 +35 mm2 NYY
3x25 +16 mm2 NYY
5x6 mm2 N2XH
YAPI BAĞLANTI HATTI PROJESİNDE BELİRLENECEKTİR.
TALEP GÜCÜ 91,8 kW
1 Metre
91,8 kW
40 Metre
43,4 kW
40 Metre
KOMBİNASYON KUTUSU
1,8 kW

GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI GÖSTERİMİ

Gerilim Düşümü	KOFRE	AT	PANO	YÜK
Faz Katsayısı	YAPI BAĞLANTI HATTI PROJESİNDE BELİRLENECEKTİR.	0,0124	0,0124	0,0124
Kesit (mm²)		3x70 +35 mm2	3x25 +16 mm2	5x6 mm2
Uzunluk (m)		1 Metre	40 Metre	40 Metre
Talep Güç (kW)	91,8 kW	91,8 kW	43,4 kW	1,8 kW
%e0=	YAPI BAĞLANTI HATTI PROJESİNDE HESAPLANACAKTIR.			
%e1=	100x91,8x1	/	56x +3x(380)2 =	0,126
%e2=	100x43,4x40	/	56x25 x(380)2 =	0,861
%e3=	100x40x1,8	/	56x6x(380)2 =	0,149

	%e1	%e2	%e3
Gerilim Düşümü	0,126	0,861	0,149

%e1 =	0,126	<	3	UYGUNDUR.
%e2 + %e3 =	1,010	<	3	UYGUNDUR.

AKIM KONTROL HESABI

L1=N/(1,73X380XCosfi) =	164,28	<	230	3x70 +35mm2 NYY
L2=N/(1,73X380XCosfi) =	82,52	<	130	3x25 +16 mm2 NYY
L3=N/(1,73X380XCosfi) =	3,42	<	64	5x6 mm2 N2XH

ELEKTRİK SEMBOLLERİ

	Kuvvetli akım besleme hattı		Bir fazlı sayaç
	Topraklama iletkeni		Üç fazlı sayaç
	5 numaralı linye hattı		Üç fazlı reaktif sayaç
	2 numaralı kolon hattı		Akım transformatörü (bir ve üç fazlı)
	Yukarı doğru besleme hattı		Gerilim transformatörü (bir ve üç fazlı)
	Yukarıdan aşağıya besleme hattı		Motor
	Aşağı doğru besleme hattı		Genel topraklayıcı
	Aşağıdan besleme hattı		Bir fazlı anahtar şalter
	Yukarıya doğru besleme		Üç fazlı anahtar şalter
	Aşağıya doğru besleme		Termik roleli koruma anahtarı
	Çok iletkenin tek olarak gösterilmesi		Faz kaçak akım rolesi
	Buat		Bir kutuplu anahtar, etanş anahtar
	Kare buat		Komütatör anahtar, etanş komütatör anahtar
	Işık ana tablosu		Vaviyen anahtar, etanş vaviyen anahtar
	Işık tali dağıtım tablosu		Ara vaviyen anahtar, etanş ara vaviyen anahtar
	Kuvvet ana tablosu		Basmalı anahtar
	Kuvvet tali dağıtım tablosu		Bir fazlı priz, bir fazlı etanş priz
	Bir fazlı buşonlu sigorta		Üç fazlı priz, üç fazlı etanş priz
	Üç fazlı buşonlu sigorta		Aydınlatma armatürü genel gösterilişi
	Bir fazlı anahtarlı otomatik sigorta		Avize
	Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta		Aplik
	Bir fazlı bıçaklı sigorta		Etanş aplik
	Üç fazlı bıçaklı sigorta		Etanş armatür
	Sigortalı kofre		Projektör

ELEKTRİK SEMBOLLERİ

	Fluoresan armatür genel gösterilişi		Yangın ihbar hattı
	Etanş fluoresan armatür		Kuvvetlendirici
	Kare ve yuvarlak fluoresan armatür		Mikrofon
	Beton direk		Mikrofon prizi
	demir direk		Mikrofon besleme hattı
	Ağaç direk		Radyo, alıcı aygıt
	Bina tipi transformatör postası		Radyo hattı
	Kule tipi transformatör postası		Televizton aygıtı
	Direk tipi transformatör postası		Tv anteni
	Telefon prizi		Anten prizi
	Telefon besleme hattı		Anten hattı
TS	Telefon santralı		Zayıf akım dağıtım kutusu
	Kapı zili		Doğrultmaç
220/3.5.8 V	Zil transformatörü		Topraklayıcı
	Kapı zili düğmesi		Topraklama hattı
	Çoklu kapı zili düğmesi	A	Ampermetre
	Zil hattı	V	Voltmetre
KO	Kapı otomatiği	W	Wattmetre
	Kapı otomatiği düğmesi		Elektrik ocağı
	Hoparlör		Fırın
	Hoparlör prizi		Buzdolabı
	Hoparlör besleme hattı		Çamaşır makinası
Y	Yangın ihbar düğmesi		Bulaşık makinası
	Yangın alarmı ihbar klaksonu		Klima

AÇIKLAMALAR

1- Bütün ışık sortileri 1,5mm², bütün ışık linyeleri, priz sorti ve linyeleri 2,5 mm² NYA TSE li kablolar ile tesis edilecek.
2- Topraklama kazıgı 65x65x7mm-2mt ebadında hakiki galvaniz kazık olacaktır. Topraklama kazıgı üst yüzeyi yerden 1m mesafede olacak şekilde toprağa dik olarak gömülecektir.
3- Topraklama kablosu 25 mm² Cu ve izole edilmiş olacaktır.
4- Bütün prizler topraklı olacak, priz linye ve sortilerinin kablolarının 18Ø boru içerisinden geçirilecektir.
5- Prizlerin yerden yüksekliği 0,4m olacak daha düşük mesafelerde muhafazalı tip priz kullanılacaktır.
6- Bodrum katı sıva üstü olarak tesis edilecek ve etanş malzeme kullanılacaktır.
7- Bir buata en çok 4 bağlantı ucu gelebilir, bu sayı aşıldığında kare buat veya ek kutusu kullanılacaktır.
8- Kat tabloları girişinde 30mA eşik korumalı kaçak akım koruma rolesi kullanılacaktır. Ana tabloda ise 300mA eşik korumalı kaçak akım rolesi kullanılacaktır.
9- Bina ana giriş besleme hatları 16mm² NYY ve üstündeki kesitlerde ve ana caddelerde bütün kesitlerde NYY olarak yeraltından, diğer yerlerde 10mm² ve altındaki kesitler NYY olarak havadan döşenebilecektir.
10- Tesis iç tesisat yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır.

İLETKEN RENK KODLARI
Koruma iletkeni : Yeşil bantlı sarı
Nötr iletkeni : Açık mavi
Faz iletkeni L1 : Gri
Faz iletkeni L2 : Siyah
Faz iletkeni L3 : Kahverengi

BORULARDAN GEÇİRİLECEK İLETKEN SAYISI

İLETKEN	1 ADET	2 ADET	3 ADET	4 ADET
1,5 mm²	14Ø	14Ø	14Ø	18Ø
2,5 mm²	14Ø	14Ø	18Ø	18Ø
4 mm²	14Ø	18Ø	18Ø	26Ø
6 mm²	14Ø	18Ø	26Ø	26Ø