注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

L1 ユーザー

①電源OFF・AC抜去(5分待つ) ②下面の凹みから下辺ラッチ6点(T10, 1/4回転) ③ドームを上へ3mmスライドして上辺フックを外し、後方へ外す

用途: メモリ/SSD/ファン/ダストフィルタ/ケーブル確認

L2 保守

④トレイ拘束ネジ2本 ⑤トレイを12mm持ち上げ背面へ約100mm引く(アンビリカル余長250mm) ⑥アンビリカルを外す(eDP, 12V, USB)・接地編組を外す ⑦トレイを取り出す

用途: GPU/電源/AIO/基板の交換

L2 保守

⑧GPUクレードルのクランプを開く→ライザーを抜く→GPUを外す ⑨SFX電源のM3×4を外す ⑩AIO: ラジエーターのスタンドオフ4本、ポンプのAM5ばね付きネジ4本

用途: 部品単位の交換

L3 技術者

⑪背板のパネル固定M3×約18を外す(COF部を押さない) ⑫パネルを背面側へ取り出す(ガラスはスラブ枠に接着: 交換はスラブごと/加熱剥離)

用途: パネル/前面ガラス交換

スタンド

⑭ヒンジブロックの貫通M6×4を外す(裏当て鋼板に注意)

用途: 輸送/交換

工具: T10 トルクス(主), T6, 2.5mm六角, プラス#1。静電気対策(リストストラップ)。パネルのCOF部は押さない。

A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle



所有者 / Owner iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No. **IMAC-PC-SVC-08**	改訂 / Rev. **C**
材質 / Material -	普通公差 / General tol. ISO 2768-mK	用紙 / Sheet A3 1/1
表面処理 / Finish -	作成 / Drawn Claude 2026-11-06	承認 / Approved 未承認(設計値) / PRELIMINARY