注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

## L1 ユーザー

①電源OFF・AC抜去(5分待つ) ②下面の凹みから下辺ラッチ6点(T10, 1/4回転) ③ドームを上へ3mmスライドして上辺フックを外し、後方へ外す

用途: メモリ/SSD/ファン/ダストフィルタ/ケーブル確認

## L2 保守

④トレイ拘束ネジ2本 ⑤トレイを12mm持ち上げ背面へ約100mm引く(アンビリカル余長250mm) ⑥アンビリカルを外す(eDP, 12V, USB)・接地編組を外す ⑦トレイを取り出す

用途: GPU/電源/AIO/基板の交換

## L2 保守

⑧GPUクレードルのクランプを開く→ライザーを抜く→GPUを外す ⑨SFX電源のM3×4を外す ⑩AIO: ラジエーターのスタンドオフ4本、ポンプのAM5ばね付きネジ4本

用途: 部品単位の交換

## L3 技術者

⑪背板のパネル固定M3×約18を外す(COF部を押さない) ⑫パネルを背面側へ取り出す(ガラスはスラブ枠に接着: 交換はスラブごと/加熱剥離)

用途: パネル/前面ガラス交換

## スタンド

⑭ヒンジブロックの貫通M6×4を外す(裏当て鋼板に注意)

用途: 輸送/交換

工具: T10 トルクス(主), T6, 2.5mm六角, プラス#1。静電気対策(リストストラップ)。パネルのCOF部は押さない。

| | | |
|---|---|---|
| A | 初版(v6) | 2026-11-03 |
| B | ドーム/トレイ/v7 | 2026-11-05 |
| | v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置 | 2026-11-06 |

第三角法 / 3rd angle



| | | |
|---|---|---|
| 所有者 / Owner<br>iMac-style PC project (design values, unapproved) | 図面番号 / Drawing No.<br>**IMAC-PC-SVC-08** | 改訂 / Rev.<br>**C** |
| 材質 / Material<br>-<br>表面処理 / Finish<br>- | 普通公差 / General tol.<br>ISO 2768-mK | 用紙 / Sheet<br>A3 1/1 |
| | 作成 / Drawn<br>Claude 2026-11-06 | 承認 / Approved<br>未承認(設計値) / PRELIMINARY |