คู่มือ LongMai H3ZeroStudio

อัปเดต 4 พฤศจิกายน 2026 · ดาวน์โหลด: github.com/maimemofoto/LongMai-MiniMax-Studio

ทำคลิปยาวหลายท่อนบนไทม์ไลน์เดียวด้วย MiniMax H3 คลิปต่อเนื่องกันเองโดยไม่ต้องส่งออกเฟรมสุดท้าย ใช้สูตรเดียวกับ FINAL V3.1 (Singularity v2 pruned int8 + DMAD 4-step + VAE int8)

1. ติดตั้ง

ต้องใช้ ComfyUI 0.42 ขึ้นไป ทุกโฟลเดอร์นับจาก `ComfyUI/` ข้อมูลชุดเดียวกันนี้อยู่ในโน้ต 📦 ใน workflow

Custom nodes

วิธีง่ายสุด: เปิด workflow → Manager → **Install Missing Custom Nodes** → ติดตั้งทุกตัว → รีสตาร์ต ComfyUI ถ้า Manager หาไม่เจอให้ git clone ตัวที่ขาด ตามรายการด้านล่าง

ชื่อ	ลิงก์	ใช้ทำอะไร
H3ZeroStudio	github.com/zeroleloushe/H3ZeroStudio	หน้าตัดต่อแบบไทม์ไลน์ (ตัวหลัก)
ComfyUI-KJNodes	github.com/kijai/ComfyUI-KJNodes	🧩 Chunk / Low VRAM
MiniMax H3 Latent Upscaler	github.com/LBH-123-AI/Comfyui_Minimax_h3_latent_Upscaler	ตัวอัปสเกล latent
rgthree-comfy	github.com/rgthree/rgthree-comfy	🔘 สวิตช์เปิด/ปิด
Nvidia RTX Nodes	github.com/Comfy-Org/Nvidia_RTX_Nodes_ComfyUI	🚀 48 fps (การ์ด RTX 40/50)

ComfyUI-LongMai-Tools (node ของเรา) ติดตั้งได้ 2 วิธี เลือกวิธีเดียว อย่าลงซ้ำ: **วิธีที่ 1** เปิด Terminal ที่ `ComfyUI/custom_nodes` แล้วพิมพ์ `git clone https://github.com/maimemofoto/LongMai-MiniMax-Studio` · **วิธีที่ 2** เข้า github.com/maimemofoto/LongMai-MiniMax-Studio → Code → Download ZIP → แตกไฟล์ → คัดลอกโฟลเดอร์ `custom_nodes/ComfyUI-LongMai-Tools` ไปไว้ใน `ComfyUI/custom_nodes/`

โมเดลที่จำเป็น

วางตามโฟลเดอร์นี้แล้ว workflow จะเลือกไฟล์ให้เอง

ไฟล์	วางที่	โหลดจาก
`Minimax-h3_Singularity_ref2va_v2_pruned_int8.safetensors`	`models/diffusion_models/MinimaxH3/`	huggingface.co/WarmBloodAban/Minimax-h3_Singularity
`qwen3vl_32b_minimax_h3_nvfp4_awq.safetensors`	`models/text_encoders/`	huggingface.co/Comfy-Org/MiniMax-H3 (text_encoders)
`minimax_h3_video_vae_int8_convrot.safetensors`	`models/vae/`	huggingface.co/Kijai/MiniMax-H3-experimental
`minimax_h3_audio_vae_fp32.safetensors`	`models/vae/`	huggingface.co/Comfy-Org/MiniMax-H3 (vae)

`minimax_h3_DMAD_4step_full_lora_avg_rank_39_bf16.safetensors`	`models/loras/MINIMAX/Turbo/`	huggingface.co/Kijai/MiniMax-H3-experimental (loras)
`minimax_h3_latent_upscaler_3d_conv_v1_bf16.safetensors`	`models/latent_upscale_models/`	huggingface.co/LBH-123-AI/Minimax_h3_latent_Upscaler (minimax_h3_latent_upscaler_3d_conv_v1)
`taeh3.safetensors` (ไม่บังคับ ภาพตัวอย่างสด)	`models/vae_approx/`	github.com/madebyollin/taehv

แพตช์ภาษาไทย LongMai

H3ZeroStudio ต้นฉบับไม่มีภาษาไทย แพตช์นี้เพิ่ม UI และหน้าวิธีใช้ภาษาไทย, ค่า σ 0.86, โปรเจกต์ใหม่ 1.0 MP และค่ากลางสูตร V3.1

1. เข้า github.com/maimemofoto/LongMai-MiniMax-Studio → Code → Download ZIP → แตกไฟล์ → เปิดโฟลเดอร์ `patches/H3ZeroStudio-LongMai`
2. ใช้ H3ZeroStudio เวอร์ชันที่ตรงกับแพตช์: เปิด Terminal ที่ `ComfyUI/custom_nodes/ComfyUI-H3ZeroStudio` แล้วพิมพ์ `git checkout c471f74`
3. คัดลอกโฟลเดอร์ `ComfyUI` ในแพตช์ไปวางทับโฟลเดอร์ ComfyUI ของคุณ ถ้าไม่อยากทับค่ากลางของตัวเองให้ข้ามไฟล์ `output/h3zerostudio/_settings.json`
4. ปิด ComfyUI แล้วเปิดใหม่ จากนั้นกด Ctrl+Shift+R ที่เบราว์เซอร์
5. เปิดหน้าตัดต่อ → แท็บ ⚙ ตั้งค่า → ภาษาหน้าตัดต่อ → ไทย → รีโหลด

> อย่ากด Update H3ZeroStudio ใน Manager ไฟล์ภาษาไทยและค่า σ 0.86 จะถูกเขียนทับ ถ้าเผลอกดให้ทำขั้น 2–4 ใหม่

2. สวิตช์ใน workflow

สวิตช์	ทำอะไร	ควรปิดเมื่อ
🧩 ประหยัด VRAM	Chunk + Low VRAM attention แบ่งการคำนวณเป็นชิ้น	VRAM เหลือเยอะ ปิดแล้วเร็วขึ้นนิดหน่อย ภาพเท่าเดิม
⚡ ตัวเร่งความเร็ว	Comfy-Kitchen INT8 attention + Sparse attention	เกิด error หรือการ์ดรุ่นเก่า ปิดแล้วช้าลง ภาพแทบเท่าเดิม
🎞 48 fps	NVIDIA Frame Generation ทำเป็น 48 fps	การ์ดต่ำกว่า RTX 40 หรือคลิปรวมยาว (ดูหัวข้อ 7)

สลับสวิตช์ ⚡ หรือ 🧩 แล้ว คลิปเดิมจะขึ้น “ไม่ตรงค่าปัจจุบัน” และต้องเจนใหม่ · ห้ามปิด DMAD LoRA (ต้องใช้ ~20 steps แทน 6)

3. ทำคลิปทีละขั้น

กดปุ่ม “เปิดหน้าตัดต่อ” บน node H3ZeroStudio หรือดับเบิลคลิก node · Esc = ยุบกลับ

1. **ใส่ภาพ:** แท็บ “ไฟล์ในโปรเจกต์” → ลากไฟล์เข้ามา → ลากภาพลงคลิป ได้ `<Picture 1>`, `<Picture 2>` ... ตามลำดับ มีไฟล์แค่ในแผงยังไม่ถือว่าคลิปใช้ไฟล์นั้น
2. **ใส่เพลง (ถ้าต้องการให้ปากตรงเพลง):** วางที่แถว Audio ใต้คลิปวิดีโอ เพลงยาวหลายท่อนใช้ไฟล์เดียว เริ่มที่ 0 วิ
3. **เขียน prompt:** prompt หลัก = สิ่งที่เหมือนกันทุกคลิป · prompt ของคลิป = เกิดอะไรในคลิปนั้น คลิกคลิปอื่นเพื่อแก้ของคลิปนั้น · พิมพ์ @ เพื่อแทรกภาพอ้างอิง
4. **เพิ่มคลิปถัดไป:** กด E หรือ “+ คลิป” คลิปใหม่จะ ⟶ ต่อเนื่อง จากคลิปก่อน ถ้าเปลี่ยนฉากเลือก ✂ ฉากใหม่ · ความยาวคลิปละ 5–15 วิ

5. **กด "เจน"** ปุ่มม่วงขวาบน หรือ Ctrl+Enter ได้ไฟล์ 24 fps และ 48 fps ที่ `output/LongMai/h3zero/`

วางเสียงที่	ผล
แถว Audio	ปากตรงเสียง และเสียงถูกล็อก ใช้กับเพลงและบทพูด
ไฟล์อ้างอิงของคลิป (`<Audio N>`)	เป็นแค่ตัวอย่างโทนเสียง เสียงจะถูกเจนใหม่
แถว Music	เล่นทับตอนดูและบันทึก ไม่ทำให้ปากขยับ

4. เจนแบบต่าง ๆ

อยากได้	กดอะไร
จบในครั้งเดียวทุกคลิป	เจน (Ctrl+Enter)
ดูร่างเร็ว ๆ ก่อน	✎ ร่าง แล้วค่อยกด ↑ ฉบับจริงจากร่าง
คลิปไหนไม่ชอบ	คลิกขวาที่คลิป → เทคใหม่ ของเดิมยังอยู่
แก้แค่ช่วงกลางคลิป	✂ ช่วง (R) ลากเลือกช่วง → เขียน prompt → ↻ เจนใหม่
คลิปที่ชอบแล้ว ไม่อยากให้เปลี่ยน	คลิกขวา → 🔒 ล็อก

คลิปที่เจนแล้วและไม่ได้แก้จะดึงจาก cache ไม่เจนซ้ำ · เปลี่ยนเทคของคลิปก่อน คลิปที่ต่อจากนั้นต้องเจนใหม่

5. ค่าที่ตั้งไว้และการอัปสเกล

ค่า	ตั้งไว้	ความหมาย
การเจนวิดีโอ	2 ขั้น	ร่างเล็กก่อน แล้วขยาย + เกลา
ขั้น 1 · ร่าง	6 steps · er_sde · beta	ขนาด 67% ของภาพจริง
ขั้น 2 · ฉบับจริง	σ 0.86 · 2 steps · er_sde · linear_quadratic	เท่ากับ denoise 0.4 ของ V3.1
ขนาดภาพ	1.0 MP (1376×768)	16:9

1 ขั้น = เจนขนาดเต็มรอบเดียว · 2 ขั้น = ร่าง → ฉบับจริง ทั้งสองแบบจบที่ 1376×768 ค่า "ใช้กับทุกโปรเจกต์" คือค่ากลาง ถ้าจะลองเฉพาะงานให้เลือก "เฉพาะโปรเจกต์นี้"

ปุ่ม ↑ อัปสเกล (เสริม ต้องกดเอง)

ตัวเลือก	ได้ขนาด	หมายเหตุ
1.5 MP	1632×928	คมขึ้นชัด ใช้ VRAM พอดี แนะนำ
2.0–2.09 MP	≈1920×1088	ช้ากว่าและกิน VRAM มากขึ้น

↑ ด้านบนใช้กับทั้งวิดีโอ ↑ บนคลิปใช้กับคลิปเดียว ผลอัปสเกลเป็นเทคใหม่ เทคเดิมยังกู้คืนได้ คลิปยาวแบ่งทำทีละช่วง 5 วิ เสียงเดิม 1:1

6. แท็บ "โมเดล"

ไม่ต้องใช้ถ้าใช้ workflow นี้ เพราะสายโมเดลด้านนอกต่อไว้แล้ว และสายด้านนอกชนะพรีเซ็ตเสมอ ถ้าใส่ LoRA ในพรีเซ็ต LoRA จะถูกใส่ทับโมเดลด้านนอก ห้ามใส่ DMAD ซ้ำเพราะภาพจะเพี้ยน

7. คลิปยาวกับ RAM

> ความยาวรวมยิ่งมาก RAM ยิ่งบวม จากการทดสอบบนเครื่อง RAM 64 GB การ์ด 16 GB: คลิปรวม 24 วิ ใช้ ~79 GB (รวม pagefile) ยังจบได้ · งาน 100 วิ ค้างที่ขั้น 48 fps

งานยาวให้ปิดสวิตช์ 📏 48 fps เจนเป็นไฟล์ 24 fps ก่อน แล้วค่อยแบ่งทำ 48 fps ทีละช่วง ปิดโปรแกรมอื่นระหว่างเจน และเผื่อ pagefile ไว้

8. ปุ่มลัด (ใช้ได้เมื่อเปิดหน้าตัดต่อ)

ปุ่ม	ทำอะไร	ปุ่ม	ทำอะไร
Ctrl+Enter	เจน	Space	เล่น / หยุด
E	เพิ่มคลิปต่อท้าย	S	แบ่งคลิปที่หัวเล่น
D	ทำสำเนาคลิป	Del	ลบคลิป
M	วางมาร์กเกอร์	R	✂ ช่วง
← →	ทีละเฟรม (Shift = 1 วิ)	[ ]	คลิปก่อน / ถัดไป
Home / End	ไปต้น / ไปท้าย	+ − / Ctrl+ล้อเมาส์	ซูมไทม์ไลน์
Ctrl+Z / Ctrl+Y	ย้อนกลับ / ทำซ้ำ	Ctrl+V	วางภาพ
F	เต็มจอ	Esc	ปิดเมนู / ยุบหน้าตัดต่อ

9. ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	วิธีแก้
มีช่อง prompt ช่องเดียว	คลิกคลิปอื่นในไทม์ไลน์ ช่องจะเปลี่ยนเป็นของคลิปนั้น
ปากไม่ตรงเพลง	เพลงต้องอยู่แถว Audio ไม่ใช่แถว Music
ไม่มีตัวเลือกภาษาไทย	ยังไม่ได้คัดลอกแพตช์ หรือยังไม่ได้รีสตาร์ต ComfyUI
หน้าตัดต่อ error หลังลงแพตช์	H3ZeroStudio ไม่ใช่เวอร์ชัน c471f74 ให้ checkout แล้วคัดลอกแพตช์ใหม่
หน้าคนไกล ๆ ไม่คม	ตั้งค่าเป็น 2 ขั้น และ σ 0.86 หรือกด ↑ อัปสเกล 1.5 MP
VRAM ไม่พอ / ช้ามาก	เปิด 🧩 · ลดความยาวคลิป · ปิดโปรแกรมอื่น
RAM เต็ม / ค้างตอน 48 fps	ปิดสวิตช์ 📏 48 fps (ดูหัวข้อ 7)
Error หลังเปิด ⚡	ปิดสวิตช์ ⚡
Error ที่ node 48 fps	การ์ดต่ำกว่า RTX 40 ให้ปิดสวิตช์ 📏
เมนูยังเป็นภาษาอื่น	ตั้งค่า → ภาษาหน้าตัดต่อ → ไทย · รีสตาร์ต แล้วกด Ctrl+Shift+R