# Protocole Officiel Entretien Tête d'Impression

**Référence :** DOC-EPS-004 | **Appareil :** Epson SureColor SC-P700 | **Statut :** Documentation Technique Officielle

## 1. Importance du Test des Buses (Nozzle Check)

La tête PrecisionCore Micro TFP dispose de buses microscopiques expulsant des gouttes de 1.5 picolitre. La présence de pigments secs ou d'air dans les canaux engendre des lignes blanches transversales (banding). Avant tout nettoyage, un test des buses doit impérativement être imprimé pour cartographier les canaux défaillants.

## 2. Protocole Officiel de Nettoyage de la Tête (Méthode Standard)

1. Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 dans le bac arrière.
2. Sur l'écran tactile, appuyez sur l'icône **[Maintenance]** -> **[Vérification des buses]** -> **[Imprimer]**.
3. Examinez le motif imprimé. Si un seul canal présente des segments manquants, sélectionnez **[Nettoyer la tête]**.
4. À la fin du cycle de nettoyage, réimprimez un test de vérification des buses.
5. Si le motif n'est pas encore parfait, effectuez un **deuxième cycle de nettoyage standard**.

## 3. Règle d'Or Constructeur : La Règle des 12 Heures de Repos

**NORME CONSTRUCTEUR OFFICIELLE :** LIMITE DES CYCLES CONSECUTIFS ET TEMPS DE DÉCANTATION :
Epson prescrit de ne JAMAIS lancer plus de 2 à 3 nettoyages consécutifs.
Chaque nettoyage injecte de l'encre sous pression qui génère de microbulles d'air par cavitation. Enchaîner les nettoyages aggrave l'obstruction des buses et gaspille massivement l'encre tout en saturant inutilement le boîtier C12C935711.
**Règle obligatoire :** Si le problème persiste après 2 nettoyages, éteignez l'imprimante et **laissez reposer l'appareil pendant au minimum 6 à 12 heures** sans sollicitation. L'encre fraîche dissout naturellement les dépôts solides pendant cette période.

## 4. Nettoyage Puissant (Power Cleaning) : Conditions Strictes

Le Power Cleaning est une procédure lourde d'aspiration réservée aux colmatages persistants :
• **Prérequis de niveau d'encre :** Chaque cartouche T46S doit afficher au moins **33% (un tiers) de niveau restant**.
• **Fréquence maximale :** 1 seule fois. Si les buses ne sont pas rétablies après 1 Power Cleaning, patientez 12 heures supplémentaires avant tout nouvel essai.