Représentations numériques et codes

Exercices Conception numérique

Solution vs. Hints:
Toutes les réponses fournies ici ne sont pas des solutions complètes. Certaines ne sont que des indices pour vous aider à trouver la solution vous-même. Dans d'autres cas, seule une partie de la solution est fournie.

1 NUM - Systèmes de numération

1.1 Déterminer jusqu'à quelle valeur on peut compter avec des nombres codés sur:

a) 0 to 15
b) 0 to 255
c) 0 to 1023
d) 0 to 65535
e) 0 to 4'294'967'295 (4 Gbit)

num/number-systems-01

1.2 Déterminer jusqu'à quelle valeur on peut compter avec des nombres hexadécimaux codés sur:

a) 0 to 65535
b) 0 to 4'294'967'295 (4 Gbit)

num/number-systems-02

2 | NUM - Conversion d'un systèmes de numération à un autre

2.1 Effectuer la conversion des nombres binaires purs suivants en format décimal:

a) 6_{10}
b) 15_{10}
c) 74_{10}
d) 11_{10}
e) 255_{10}

num/conversion-01

2.2 Effectuer la conversion des nombres décimaux suivants en format binaire:

a) $111\ 1101_2$
b) $1\ 0000_2$
c) $1111\ 1110\ 0101\ 1001_2$
d) $1\ 0000\ 0000_2$
e) 1001_2

num/conversion-02

2.3 Effectuer la conversion des nombres hexadécimaux suivants en format binaire:

a) 1110_2
b) $1\ 0101\ 1100_2$
c) $1010\ 1011\ 0011\ 1101_2$
d) $1001\ 1111\ 0111_2$
e) $10\ 0011\ 0100\ 0110_2$

num/conversion-03

2.4 Effectuer la conversion des nombres binaires purs suivants en format hexadécimal:

a) A_{16}
b) 6_{16}
c) EB_{16}
d) $2F_{16}$
e) C_{16}

num/conversion-04

2.5 Effectuer la conversion des nombres hexadécimaux suivants en format décimal:

a) 13_{10}
b) 348_{10}
c) 564_{10}
d) 254_{10}
e) 42681_{10}

num/conversion-05

2.6 Effectuer la conversion des nombres décimaux suivants en format hexadécimal:

1. 80_{16}
2. 10_{16}
3. $\mathrm{FE59}_{16}$
4. $\mathrm{D1}_{16}$
5. 9_{16}

num/conversion-06

3 | NUM - Opération sur les nombres logiques

3.1 Effectuer dans le système binaire les additions suivantes:

1. $0010\ 1010_2$
2. $0110\ 1001_2$
3. $1011\ 0011_2$
4. $1000\ 0000_2$

num/operation-01

3.2 Effectuer dans le système binaire les soustractions suivantes:

1. $0011\ 1010_2$
2. $0011\ 1010_2$
3. $0000\ 1100_2$
4. $0111\ 1111_2$

num/operations-02

3.3 Effectuer dans le système binaire les multiplications suivantes:

1. $0011\ 1100_2$
2. $0011\ 1100_2$
3. $0011\ 0000_2$
4. $0110\ 0010_2$

num/operation-03

3.4 Effectuer dans le système hexadécimal les additions suivantes:


1. 1300_{16}
2. 8984_{16}
3. 1333_{16}
4. 13534_{16}

num/operation-04

3.5 Déterminer l'expression binaire de:

1. 1001_2
2. 110001_2
3. 11100001_2
4. 111110000001_2 ; $(2^{n-1} - 1) * 2^{n+1} + 1$

num/operation-05



4 NUM - Codes

4.1 Effectuer les additions sur les nombres BCD suivants:


1. $0100\ 0100\ 0100_{\text{BCD}}$
2. $0110\ 0011\ 0011_{\text{BCD}}$
3. $1001\ 0010_{\text{BCD}}$
4. $0001\ 0000\ 0000_{\text{BCD}}$

num/codes-01

4.2 Convertir à l'aide de la formule de récurrence du polycopié le code de Gray 1001_{Gray} en nombre binaire.

1110_2

num/codes-02



5 | NUM - Représentation des nombres signés

5.1 Donner la représentation en signe-amplitude, complément à 1 et complément à 2 sur huit bits des nombres décimaux et binaires purs suivants:

1. $0001\ 0010_{s}$
   $0001\ 0010_{1cl}$
   $0001\ 0010_{2cl}$
2. $1000\ 0011_{s}$
   $1111\ 1100_{1cl}$
   $1111\ 1101_{2cl}$
3. $0000\ 0000_{s}$;$1000\ 0000_{s}$
   $0000\ 0000_{1cl}$;$1111\ 1111_{1cl}$
   $0000\ 0000_{2cl}$
4. $0001\ 1010_{s}$
   $0001\ 1010_{1cl}$
   $0001\ 1010_{2cl}$
5. $0000\ 1010_{s}$
   $0000\ 1010_{1cl}$
   $0000\ 1010_{2cl}$
6. $1110\ 0100_{s}$
   $1001\ 1011_{1cl}$
   $1001\ 1100_{2cl}$

num/representation-01

5.2 Effectuer un changement de signe sur les nombres suivants codés en complément à 2:

1. $1111\ 1111_{2}$
2. $1000\ 1000_{2}$
3. $0001\ 0000_{2}$
4. FF_{16}
5. BC_{16}
6. $7F_{16}$

num/representation-02

5.3 Soit les nombres arithmétiques binaires 0001_{2} et 1001_{2} exprimés en complément à 2 sur 4 bits. Représenter ces même nombres en complément à 2 sur 8 bits.

0000 0001;1111 1001

num/representation-03