

cw03c – Redundancja bramy domyślnej (HSRP)

Rodzaj materiału	Instrukcja dla uczestnika
Punkt programu	2.5 Redundancja warstwy 3 – protokoły FHRP
Czas realizacji	60 minut
Plik Packet Tracer	cw03c_hsrp.pkt · Cisco Packet Tracer

1. Scenariusz

W firmie KRZAK.pl administrator rozpoczął konfigurację FHRP, a konkretnie HSRP, następnie wygrał 1 mln USD i wysłał pozdrowienia z jachtu na Karaibach. Masz dokończyć konfigurację.

Wykorzystaj plik cw03c_hsrp.pkt – OSPF jest już skonfigurowany i komputery klienckie mają dostęp do świata zewnętrznego, tzn. do adresu 8.8.8.8.

2. Zadanie 1

1. Dokonaj identyfikacji aktualnej konfiguracji sieci i komputerów i przygotuj dokumentację.
2. Przeanalizuj trasę pakietów i konfigurację R1, R2, R3.
3. Decyzją szefa działu IT oraz zgodnie z wytycznymi SZBI brama domyślna ma być redundantna.
4. Skonfiguruj HSRP (adres bramy domyślnej dla klientów 192.168.1.254).
5. Przekonfiguruj komputery klienckie i sprawdź działanie.

Parametr HSRP	Wartość
Numer grupy	1
Adres wirtualny (brama klientów)	192.168.1.254
Interfejs	Fa0/0 na R1 i R2 – interfejs w sieci klientów
R1	router aktywny: priorytet 150, wywłaszczanie (preempt)
R2	router zapasowy: ustawienia domyślne

Zasymuluj awarię:

- wyłącz router R1 – którędy są przesyłane pakiety?
- włącz router R1 – którędy są przesyłane pakiety?

3. Zadanie 2 – opcjonalne

Podjęto decyzję o wymianie przestarzałych routerów 1841 (R1, R2 i R3) na routery 1941 wyposażone w gigabitowe łącza światłowodowe. Przygotuj konfigurację routerów i opracuj plan migracji do istniejącej infrastruktury

W ISP w żaden sposób nie ingerujemy.