

Compte rendu de mission : Résolution de dysfonctionnements matériels post-mise à jour

Contexte du projet

Au cours de mon stage au sein du service informatique de la **Société Martiniquaise des Eaux**, j'ai été amené à traiter plusieurs incidents récurrents suite aux campagnes de mises à jour système Windows. Des utilisateurs rapportaient des dysfonctionnements matériels après l'installation de certaines mises à jour :

- **Ports HDMI** ne répondant plus (écran externe non détecté, absence de signal)
- **Ports USB** devenus inopérants (périphériques non reconnus, souris/clavier sans réaction)
- Autres périphériques intégrés présentant des comportements erratiques

Ces incidents survenaient généralement dans les heures ou les jours suivant l'installation des mises à jour mensuelles de Windows, suggérant un problème de **compatibilité ou de corruption des pilotes**.

1. Expression du besoin

Les utilisateurs concernés se trouvaient dans l'impossibilité d'utiliser correctement leur poste de travail :

- Impossibilité de se connecter à un écran externe pour les utilisateurs de PC portables (réunions, présentations)
- Périphériques USB (disques durs, clés, souris) non fonctionnels
- Productivité fortement impactée

Objectifs de l'intervention :

Objectif	Description
Diagnostic rapide	Identifier la cause du dysfonctionnement (matérielle ou logicielle)
Rétablissement des fonctionnalités	Remettre en état les ports HDMI et USB
Prévention	Éviter la récurrence du problème lors des prochaines mises à jour
Homogénéisation	S'assurer que tous les pilotes sont à jour et compatibles

2. Démarche de résolution

Étape 1 : Diagnostic initial

Avant d'envisager une réinstallation complète, j'ai procédé aux vérifications suivantes :

1. **Test matériel** : Branchement d'un autre périphérique sur le port USB / test de l'écran HDMI sur un autre PC pour écarter une panne matérielle
2. **Vérification dans le Gestionnaire de périphériques** :
 - Recherche des périphériques avec un point d'exclamation jaune
 - Consultation des propriétés pour identifier les codes d'erreur (souvent "Code 43" ou "Code 28")
3. **Analyse des mises à jour récentes** : Consultation de l'historique Windows Update pour identifier la mise à jour potentiellement responsable

Résultat : Les périphériques apparaissent bien dans le Gestionnaire, souvent avec un statut d'erreur. Les tests matériels étant concluants, le problème était bien d'origine logicielle (pilotes corrompus ou incompatibles).

Étape 2 : Utilisation de HP Support Assistant

Pour résoudre ces problèmes de manière centralisée et efficace, j'ai utilisé l'outil **HP Support Assistant**, préinstallé sur les machines HP ou téléchargeable depuis le site officiel. Il permet de gérer l'ensemble des pilotes et mises à jour système.

Procédure suivie :

1. **Vérification de la présence du logiciel** : Recherche de "HP Support Assistant" dans le menu Démarrer. Si absent, téléchargement depuis le site officiel HP.
2. **Lancement du logiciel** : Ouverture de l'application et accès à l'onglet "Mon appareil" ou "My notebook".
3. **Analyse automatique** : Le logiciel scanne la configuration matérielle et identifie les pilotes manquants, obsolètes ou corrompus.
4. **Sélection des mises à jour** :
 - Vérification de la liste des pilotes recommandés
 - Sélection de l'ensemble des pilotes critiques (notamment chipset, USB, graphiques/HDMI)
5. **Installation** : Clic sur "Installer maintenant" pour lancer le téléchargement et l'installation automatique des pilotes.
6. **Redémarrage** : Une fois l'installation terminée, redémarrage du poste pour appliquer les modifications.

Étape 3 : Vérification post-installation

Après redémarrage :

1. **Test des ports** :
 - Branchement d'un périphérique USB (clé, souris)
 - Connexion d'un écran HDMI
2. **Vérification dans le Gestionnaire de périphériques** : Confirmation que les points d'exclamation jaunes ont disparu
3. **Validation utilisateur** : Confirmation avec l'utilisateur que tout fonctionne normalement

Résultat : Dans la grande majorité des cas, les fonctionnalités étaient rétablies après cette opération.