

Регламент сборки заказов

Порядок выполнения задания в модуле «Сборка» от получения до завершения.

1. Назначение

- Регламент применяется к учебной сборке заказов в мобильном WMS.
- Основная операция выполняется по одному текущему товару. Следующий товар открывается после успешного сканирования, подтвержденного пропуска или принятой замены.
- Счетчик в верхней панели показывает общий прогресс, количество собранных и пропущенных позиций.

2. Получение задания

1. Откройте раздел «Операции» и выберите модуль «Сборка».
2. Нажмите «Получить задание» и дождитесь загрузки списка товаров.
3. При первом запуске пройдите короткое обучение. Позже его можно повторить через меню задания.
4. Проверьте, что камера доступна, а ТСД подключен и имеет достаточный заряд.

3. Что отображается по товару

- На экране показаны изображение, наименование, ID товара, адрес хранения, артикул и доступные характеристики.
- Последние четыре цифры ID выделены для быстрой визуальной сверки.
- Маршрут формируется по адресу хранения; при одинаковом адресе позиции упорядочиваются по артикулу.

4. Основной маршрут

1. Пройдите к ячейке, указанной на экране.
2. Найдите товар и сравните его характеристики с карточкой.
3. Удерживайте область камеры и наведите ее на код товара.
4. После успешного сканирования убедитесь, что WMS открыл следующую позицию.
5. Повторите действия до перехода на экран завершения.

В текущей демо-сборке код на тестовой этикетке содержит числовой ID товара. Адрес ячейки отдельно не сканируется.

Отбор и сканирование товара

5. Проверка позиции

- Сверьте наименование, артикул, цвет, размер и другие заполненные характеристики.
- Сравните ID на этикетке с ID на экране. Не ориентируйтесь только на изображение товара.
- Осмотрите упаковку. Товар с явным повреждением не подтверждайте как собранный.
- Не меняйте порядок позиций вручную: WMS показывает текущую позицию по маршруту.

6. Работа со сканером

- Нажмите и удерживайте область камеры. Во время удержания появляется надпись «Сканирование...».
- Разместите код целиком в видимой области камеры и держите устройство неподвижно.
- За одно удержание принимается только один распознанный код. Для повторной попытки отпустите область и нажмите снова.
- Поддерживаются распространенные линейные коды, QR, Data Matrix и PDF417.
- Успешный скан сопровождается системным сигналом; при ошибке показывается сообщение.

7. Порядок тестовых товаров

Порядок ниже совпадает с README, русским демо-гайдом и маршрутом, формируемым текущими моск-данными.

№	Товар	ID товара	Адрес
1	Сумка	5862149037	АЛ21.05.03.12.03.03
2	Перчатки	3147859206	АЛ21.05.03.12.03.04
3	Термокружка	7839201741	АЛ21.05.03.12.03.04
4	Джинсы	6481059327	АЛ21.05.03.27.01.04
5	Кепка	9027461835	АЛ21.05.03.45.02.04

Если код не читается, очистите объектив, измените расстояние и освещение. Не подтверждайте позицию вручную вне предусмотренного демо-режима.

Расхождения, пропуск и замена

8. Ошибка сканирования

- Сообщение «Это не тот товар» означает, что распознанный ID не совпадает с текущей позицией.
- Сообщение «Этот ШК уже собран» означает, что ID ранее использован как основной товар или замена.
- После ошибки проверьте карточку, верните неверный товар на место и повторите сканирование.

9. Пропуск отсутствующего товара

1. Откройте меню в правой части верхней панели.
2. Выберите «Пропустить товар».
3. Прочитайте предупреждение и подтвердите действие только после проверки ячейки.
4. Убедитесь, что счетчик пропущенных позиций увеличился и открылась следующая карточка.

10. Сборка замены

1. Откройте меню и выберите «Собрать замену».
2. Убедитесь, что над областью камеры показано «Отсканируйте замену».
3. Удерживайте область камеры и отсканируйте код предложенного аналога.
4. Если замена разрешена моск-сервисом, WMS зарегистрирует ее и перейдет дальше.
5. При сообщении «Замена не подходит» верните товар и обратитесь к старшему смены.

11. Контроль расхождений

- Не используйте один ID для нескольких позиций.
- Не заменяйте товар без режима замены и не сканируйте исходный товар как аналог.
- Пропущенные и замененные позиции включаются в итоговый результат задания отдельно от собранных.

В моск-сервисе для проверки замены разрешены тестовые ID: 111, 222, 333, 444 и 555. Это правило относится только к демо-данным.

Демо-режим и завершение задания

12. Демо-режим без камеры

- Демо-режим доступен только в debug-сборке и включается через меню задания.
- После включения камера заменяется двумя элементами: кнопкой ошибочного скана и кнопкой «Собрать».
- Кнопка ошибочного скана показывает штатное сообщение об ошибке. Кнопка «Собрать» подтверждает текущий товар и открывает следующий.
- При переходе в режим замены или выходе с экрана demo-режим отключается.

13. Завершение

1. Обработайте все позиции: соберите, пропустите или зарегистрируйте замену.
2. После последней позиции WMS автоматически откроет экран «Сборка завершена».
3. Проверьте итог по собранным, пропущенным и замененным товарам.
4. Нажмите «Завершить задание». Mock-сервис сформирует итоговый JSON и вернет пользователя в модуль.

14. Соответствие учебным материалам

- Основной порядок совпадает с README и Guide_Picking_Flow_RU.pdf: получить задание, обработать пять товаров и завершить задание.
- Демо-гайд корректно описывает ошибочный скан, пропуск товара и работу без камеры.
- Текущая реализация дополнительно поддерживает сборку разрешенной замены и показывает прогресс задания.
- Шаги встроенного onboarding про сканирование точки сброса и контейнера пока не реализованы в текущем demo flow и в настоящий регламент не входят.

Для текущей учебной версии операция заканчивается на экране завершения. Физическая передача тары, сканирование зоны выгрузки и контейнера относятся к будущему расширению процесса.