

输出函数0:

i	output(i)
3	the
6	she
9	che
11	this
13	think
15	third
19	hers

1.output 出多个结果的情况，是一个接收状态的 fail 指针，指向了另外一个接收状态，此时，原来的那个接收状态需要多打印一个结果。比如 she 中，e 的 fail 指针指向了 he 中的 e，那么 she 的接收状态 i 的 output 函数就需要添加一个 he。

②求模式串与HASH表:

i:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
sh																	
to																	
ov																	
ch																	
hi																	

因: mod 28, 则 shift shift(1): 5 5 4 5 4 3 5 5 2 0 5 5 5 5 5 0 5

表项共对 HASH 2

首先看 i=0 时, 无块, 则 5 (取块长)

i=2 时, 有 sh, 取其右侧字母与最右侧的字母 4, 若多次出现, 取最小值。

再求 HASH 表 其记录 i 是哪行模式串的最右块 $\Rightarrow$ no 0, sh 0, ch 2, hi 3

2.这个地方有误，没有块对应时，计算方法应该为 $\text{length}-B+1$ ，其中 B 是块长，此处是 2，length 是模式串长，此处是 6，求得找不到时右移结果为 $6-2+1=5$ 。

3.对于 BM 算法的复杂度，最小时为 $O(n/m)$ ，即每次都不匹配；最大时为 $O(n*m)$ ，即每次都匹配。注意到即使 BM 算法使用了好后缀规则，相同的部分也需要再次比较。

[BM算法BC计算疑似有误 参见PPT和python代码](#)

[DBSCAN错误，运行python代码或参见三科答题手册](#)