NanoEls H5 — Collaudo sicurezza, prova 1

STOP normali: devono fermare subito, **senza bloccare** la macchina (firmware H5V53)

Foglio A4 — stampa al 100%
Spuntare ogni riga solo se il risultato è quello scritto

Data	Operatore	Firmware in esecuzione	Banco / macchina
_____	_____	_____	_____

PRIMA DI INIZIARE. Assi liberi e senza carico, carro in zona centrale, mani libere. Questa prova **NON DEVE MAI** produrre **`ESTOP`**: se compare, annotarlo nella sezione esito e fermarsi. Il tasto fisico va premuto e **RILASCIATO SUBITO**: tenerlo premuto oltre 3 secondi fa scattare il reset generale (prova 3).

0. CONDIZIONI DI PARTENZA

✓	Controllo	✓	Controllo
☐	TFT sulla pagina **LAVORAZIONE** (page 21)	☐	UI web aperta, controller online, versione **H5V53**
☐	Finecorsa **Z** e **X** configurati	☐	ELS spento: STATO **`OFF`**, tasto **`AVVIA`**
☐	Modalità **ASINCRONO**, PASSO **100** (= 0,1 mm/s)	☐	Carro in zona centrale, corsa libera ai due lati
☐	Almeno un programma **G-CODE** salvato (per il punto 7)	☐	Tasto fisico OFF/ON a portata di mano

1. ESECUZIONE

#	Azione	Risultato atteso	✓
1	Avvia l'ELS e attendi che il carro si muova	ELS acceso: STATO **`ON`** (o **`SIN`**), carro in movimento	☐
2	Premi il **pulsante OFF rosso** nella UI web	Fermata immediata senza completare la rampa; STATO **`OFF`**, tasto **`AVVIA`**	☐
3	Riavvia e, durante il movimento, tocca il valore **GIRI** (o **ANGOLO**) nella UI web	Identico al punto 2	☐
4	Riavvia e, durante il movimento, tocca **STATO/STOP** sul TFT pagina 21	Identico al punto 2; il tasto torna **`AVVIA`**	☐
5	Riavvia e premi il **tasto fisico OFF/ON**, rilascio breve	Identico al punto 2	☐
6	Riavvia, apri una pagina modalità, tocca un valore per aprire il **tastierino**, digita 2–3 cifre senza confermare, poi premi OFF	STOP accettato subito, la digitazione non lo blocca; nessun blocco, la macchina resta comandabile	☐
7	Avvia un **programma G-CODE** breve e premi OFF durante l'esecuzione	Programma fermato subito; stato fermo; nessun blocco	☐
8	Dopo ogni STOP, riavvia **senza spegnere** il controller	Riparte subito: al massimo serve un nuovo ON	☐

Da non fare / errori comuni

- Tenere premuto OFF per più di 3 secondi: al rilascio parte il **reset generale** (prova 3), non è una fermata normale.
- Premere OFF **mentre si sta jogando**: è un'emergenza (prova 2), non questa prova.
- A ELS spento il tasto della LAVORAZIONE mostra **`AVVIA`** e comanda l'avvio: non è uno STOP.

2. ESITO

Esito prova:

☐ **SUPERATA** ☐ **NON SUPERATA**

Se compare ESTOP o lo STOP non è immediato, annota qui il punto e cosa vedi:
note: _____
_____

Annotazioni

_____
_____
_____

Firma operatore _____ Data _____