

其余 √Ra3.2







技术要求

1. 材料：6061-T6 CNC（两轴承孔同一装夹）；工艺：6061-T6 CNC，两轴承孔同一装夹镗；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：隔板端安装面；基准 B：⌀3H7 销孔；⌀10N7（HK0608）与 ⌀19K6（626）同轴度 ⌀0.01；公共轴线到摆座轴线距离 56.00±0.02（经隔板/电机壳销孔，装配后检例限）；公共轴线对 A 垂直度 0.02；
5. 表面粗糙度：轴承孔 Ra0.8；安装面 Ra1.6；其余 Ra3.2；其余 Ra3.2；
6. DIN 472-19 挡圈槽 ×2（626 两侧）；
7. 纵梁下表面让位卷筒挡边 ≥1.5、让位绳 ≥1.0；上方让位蜗轮扇形扫掠包络 R49.6；
8. 左端 2×M3 螺纹 + ⌀3 销（自隔板侧沉头），右端 2×M3 沉孔（入电机壳端壁）；
9. 本色阳极；
10. 来源：纵梁 3.5×14 长 104.5；HK0608 座 ⌀10 N7；626 座 ⌀19 K6 + DIN 472-19 槽 + 挡圈 ⌀15；左 2×M3 + ⌀3 销（隔板），右 2×M3 沉孔（电机壳）

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀20.2	1	GB/T 1804-m	⌀ X (3.5,0.0) x 88.8…97.2
H2	孔 ⌀19	1	K6 (+0.002/−0.011)	⌀ X (3.5,0.0) x 88.5…97.8
H3	孔 ⌀10	1	N7 (-0.004/−0.019)	⌀ X (3.5,0.0) x 28.7…37.7
H4	孔 ⌀6.5	2	GB/T 1804-m	⌀ X (-10.8,-5.3); (-10.8,-0.3) x 96.9…101.5
H5	孔 ⌀3.4	2	M3 过孔	⌀ X (-10.8,-5.3); (-10.8,-0.3) x 101.5…104.5
H6	孔 ⌀3	1	H7 (+0.010/0)	⌀ X (-8.8,5.2) x 0.0…5.0
H7	孔 ⌀2.5	2	M3-6H（底孔 ⌀2.5）	⌀ X (-8.8,-4.8); (-8.8,1.2) x -0.0…6.0
D8	外圆 ⌀22	1	GB/T 1804-m	⌀ X (3.5,0.0) x 88.5…97.8
D9	外圆 ⌀15	1	GB/T 1804-m	⌀ X (3.5,0.0) x 28.7…37.7

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	蜗杆支架 / 蜗杆箱体（纵梁 + HK0608 座 + 6…	图号	LW-BOX-01
材料	6061-T6 CNC（两轴承孔同一装夹）	比例	1:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692）	单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K		
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			