누리테크 고객지원 FAQ 모음

누리테크 주식회사 고객지원센터

스마트 센서 모듈 NT-S 시리즈

2026. 4. 개정 (제5판)

안내

이 문서는 누리테크 스마트 센서 모듈 NT-S 시리즈(NT-S100, NT-S200, NT-S300)에 대해 고객지원센터에 자주 접수되는 질문과 답변을 모은 것입니다. 답변은 2026년 4월 기준 최신 펌웨어(v3.2)를 기준으로 합니다.

A. 제품 일반

Q1. NT-S100, S200, S300은 어떻게 다른가요?

S100은 온도·습도 센서만 있는 기본형, S200은 여기에 조도·기압 센서가 추가된 표준형, S300은 미세먼지(PM2.5)와 CO₂ 센서까지 포함한 고급형입니다. 통신 방식은 세 모델 모두 Wi-Fi와 블루투스 5.0을 지원하며 S300만 Zigbee를 추가로 지원합니다.

Q2. 전원은 어떻게 공급하나요?

USB-C(5V 1A) 또는 내장 배터리(1,200mAh)로 동작합니다. 배터리만으로는 S100이 약 30일, S200이 약 20일, S300이 약 7일 동작합니다. 측정 주기를 길게 설정하면 더 오래 쓸 수 있습니다.

Q3. 실외에서 사용할 수 있나요?

본체 방수 등급은 IP54로 비를 직접 맞는 곳에는 설치할 수 없습니다. 실외용 방수 케이스(별매, NT-CASE-W)를 씌우면 IP66 등급이 되어 처마 밑이나 발코니에 설치할 수 있습니다.

Q4. 동작 온도 범위는?

-10°C에서 50°C까지입니다. 이 범위를 벗어나면 측정값 정확도가 보장되지 않으며, -20°C 이하나 60°C 이상에서는 자동으로 전원이 꺼집니다.

Q5. 측정 정확도는 어느 정도인가요?

온도 ±0.3°C, 습도 ±2%RH, CO₂ ±50ppm, PM2.5 ±10μg/m³입니다. 출고 시 교정되어 있으며 사용자 교정은 앱의 '보정' 메뉴에서 할 수 있습니다.

B. 설치와 연결

Q6. 어디에 설치하는 것이 좋나요?

바닥에서 1.2~1.5m 높이, 창문·에어컨·난방기에서 1m 이상 떨어진 벽면이 좋습니다. 직사광선이 닿는 곳은 온도가 높게 측정됩니다.

Q7. 앱에서 기기를 찾지 못해요.

기기 뒷면의 설정 버튼을 5초 동안 눌러 표시등이 파란색으로 깜박이는지 확인하세요. 스마트폰의 블루투스와 위치 권한이 켜져 있어야 합니다. Wi-Fi는 2.4GHz 대역만 지원합니다.

Q8. 하나의 계정에 기기를 몇 대까지 등록할 수 있나요?
계정당 최대 50대입니다. 그 이상은 기업용 플랜(누리테크 비즈니스)을 이용하세요.

Q9. 공유기를 바꿨어요. 다시 설정해야 하나요?
네. 앱에서 기기 설정 → 네트워크 변경을 선택하고 새 Wi-Fi 정보를 입력하세요. 기존 측정 데이터는 그대로 유지됩니다.

Q10. 여러 대를 한 화면에서 볼 수 있나요?
앱의 '대시보드'에서 최대 12대의 실시간 값을 한 화면에 볼 수 있습니다. 웹 대시보드(dash.nuritech.kr)에서는 대수 제한이 없습니다.

C. 데이터와 앱

Q11. 측정 주기는 어떻게 바꾸나요?
앱에서 기기 설정 → 측정 주기에서 10초, 30초, 1분, 5분, 15분 중 고를 수 있습니다. 기본값은 1분입니다.

Q12. 데이터는 얼마나 오래 보관되나요?
무료 계정은 90일, 프리미엄 계정(월 3,900원)은 3년 동안 보관됩니다. 기간이 지난 데이터는 1일 평균값으로 요약되어 남습니다.

Q13. 데이터를 내려받을 수 있나요?
앱과 웹 대시보드에서 CSV 파일로 내려받을 수 있습니다. 프리미엄 계정은 API 키를 발급받아 직접 조회할 수도 있습니다(시간당 1,000회 한도).

Q14. 알림을 설정하려면?
앱에서 기기 → 알림 규칙에서 '값이 ~ 이상/이하일 때'를 추가합니다. 알림은 앱 푸시, 이메일, 카카오톡으로 받을 수 있으며 기기당 규칙은 10개까지입니다.

Q15. 인터넷이 끊기면 데이터가 사라지나요?
기기 내부 메모리에 최대 7일 치 데이터를 저장하고, 연결이 복구되면 자동으로 서버에 올립니다.

D. 펌웨어와 오류

Q16. 펌웨어 업데이트는 어떻게 하나요?
앱에서 새 버전 알림이 뜨면 '업데이트'를 누르세요. 약 3분이 걸리며 업데이트 중에는 전원을 끄지 마세요. 자동 업데이트를 켜면 새벽 3시에 자동으로 진행됩니다.

Q17. 표시등이 빨간색으로 깜박여요.

센서 오류입니다. 전원을 껐다 켠 뒤에도 계속되면 앱의 진단 메뉴에서 오류 코드를 확인하고 고객지원 센터에 알려 주세요.

오류 코드	의미	조치
E01	온습도 센서 응답 없음	재부팅 후 지속 시 A/S
E02	CO_2 센서 예열 실패	전원 연결 후 10분 대기
E03	PM 센서 팬 막힘	흡입구 청소
E04	배터리 온도 이상	서늘한 곳으로 이동
E05	메모리 가득 참	네트워크 연결 후 자동 해소
E06	펌웨어 손상	앱에서 복구 모드 실행

Q18. 측정값이 실제와 다른 것 같아요.

설치 위치(Q6)를 먼저 확인하세요. CO_2 센서는 전원을 켠 뒤 10분 동안 예열이 필요하고, 일주일에 한 번 실외 공기에 10분 노출하면 자동 보정됩니다.

Q19. PM2.5 센서 청소는 어떻게 하나요?

S300 아랫면의 흡입구를 한 달에 한 번 부드러운 붓으로 털어 주세요. 압축 공기를 직접 분사하면 팬이 손상됩니다.

Q20. 공장 초기화 방법은?

설정 버튼을 15초 동안 누르면 표시등이 흰색으로 세 번 깜박이며 초기화됩니다. 서버에 저장된 데이터는 삭제되지 않습니다.

E. 구매·보증·A/S

Q21. 보증 기간은 얼마인가요?

구매일로부터 1년입니다. 누리테크 공식몰에서 구매하고 제품을 등록하면 6개월이 연장되어 총 18개월입니다.

Q22. A/S는 어떻게 신청하나요?

앱의 '고객지원 → A/S 신청'에서 접수하고 택배로 보내 주시면 접수일로부터 영업일 기준 5일 이내에 수리해 돌려 드립니다. 보증 기간 내 왕복 택배비는 무료입니다.

Q23. 액세서리는 어디서 사나요?

실외용 케이스(NT-CASE-W, 19,000원), 벽걸이 브래킷(NT-BR-1, 5,000원), 교체용 배터리(NT-BAT-12, 12,000원)는 공식몰(shop.nuritech.kr)에서 구매할 수 있습니다.

Q24. 기업용 대량 구매 할인이 있나요?

50대 이상 구매 시 10%, 200대 이상은 15% 할인되며 영업팀(biz@nuritech.kr)으로 문의하세요.

Q25. 단종된 NT-S50은 계속 지원되나요?

NT-S50은 2024년 12월 단종되었고 앱 지원은 2027년 12월까지 유지됩니다. 부품 보유 기간은 단종 후 4년입니다.

F. 기타

Q26. 개인정보는 어떻게 처리되나요?

측정 데이터는 국내 서버에 암호화되어 저장되며, 계정을 삭제하면 30일 이내에 모든 데이터가 삭제됩니다.

Q27. 홈 자동화 플랫폼과 연동되나요?

Matter 1.2 표준을 지원해 주요 스마트홈 플랫폼과 연동됩니다. 연동은 앱의 '연동' 메뉴에서 설정합니다.

Q28. 고객지원센터 운영 시간은?

평일 오전 9시부터 오후 6시까지(점심 12~13시 제외)이며 전화 1600-0000, 채팅 상담은 앱에서 24시간 접수됩니다.