Instruction templates

16-bit instruction template

op_16

15 — 7	6 — 2	1 — 0
$operand_{[8:0]}$	$opcode_{[4:0]}$	$sz_{[1:0]}$

32-bit instruction template

op_32

15 — 7	6 — 2	1 — 0
$operand_{[8:0]}$	$opcode_{[4:0]}$	$sz_{[1:0]}$
$operand_{[17:9]}$	$opcode_{[9:5]}$	$sz_{[3:2]}$

64-bit instruction template

op_64

15 — 7	6 — 2	1 — 0
$operand_{[8:0]}$	$opcode_{[4:0]}$	$sz_{[1:0]}$
$operand_{[17:9]}$	$opcode_{[9:5]}$	$sz_{[3:2]}$
$operand_{[26:18]}$	$opcode_{[14:10]}$	$sz_{[5:4]}$
$operand_{[35:27]}$	$opcode_{[19:15]}$	$sz_{[7:6]}$

128-bit instruction template

op_128

15 — 7	6 — 2	1 — 0
$operand_{[8:0]}$	$opcode_{[4:0]}$	$sz_{[1:0]}$
$operand_{[17:9]}$	$opcode_{[9:5]}$	$sz_{[3:2]}$
$operand_{[26:18]}$	$opcode_{[14:10]}$	$sz_{[5:4]}$
$operand_{[35:27]}$	$opcode_{[19:15]}$	$sz_{[7:6]}$
$operand_{[44:36]}$	$opcode_{[24:20]}$	$sz_{[9:8]}$
$operand_{[53:45]}$	$opcode_{[29:25]}$	$sz_{[11:10]}$
$operand_{[62:54]}$	$opcode_{[34:30]}$	$sz_{[13:12]}$
$operand_{[71:63]}$	$opcode_{[39:35]}$	$sz_{[15:14]}$

16-bit instruction formats

one operand with immediate

op1ri_16 # op rc, imm

15 — 13	12 — 7	6 — 2	1 — 0
$rc_{[2:0]}$	$imm_{[5:0]}$	$opcode_{[4:0]}$	**00**

two operand with immediate

op2ri_16 # op rc, rb, imm

15 — 13	12 — 10	9 — 7	6 — 2	1 — 0
$rc_{[2:0]}$	$rb_{[2:0]}$	$imm_{[2:0]}$	$opcode_{[4:0]}$	**00**

three operand

op3r_16 # op rc, rb, ra

15 — 13	12 — 10	9 — 7	6 — 2	1 — 0
$rc_{[2:0]}$	$rb_{[2:0]}$	$ra_{[2:0]}$	$opcode_{[4:0]}$	**00**

32-bit instruction formats

one operand with immediate

op1ri_32 # op rc, imm

15 — 13	12 — 7	6 — 2	1 — 0
$rc_{[2:0]}$	$imm_{[5:0]}$	$opcode_{[4:0]}$	**01**
$rc_{[5:3]}$	$imm_{[11:6]}$	$opcode_{[9:5]}$	**11**

two operand with immediate

op2ri_32 # op rc, rb, imm

15 — 13	12 — 10	9 — 7	6 — 2	1 — 0
$rc_{[2:0]}$	$rb_{[2:0]}$	$imm_{[2:0]}$	$opcode_{[4:0]}$	**01**
$rc_{[5:3]}$	$rb_{[5:3]}$	$imm_{[5:3]}$	$opcode_{[9:5]}$	**11**

three operand

op3r_32 # op rc, rb, ra

15 — 13	12 — 10	9 — 7	6 — 2	1 — 0
$rc_{[2:0]}$	$rb_{[2:0]}$	$ra_{[2:0]}$	$opcode_{[4:0]}$	**01**
$rc_{[5:3]}$	$rb_{[5:3]}$	$ra_{[5:3]}$	$opcode_{[9:5]}$	**11**

64-bit instruction formats

one operand with immediate

`op1ri_64 # op rc, imm`

15 13	12 7	6 2	1 0
$rc_{[2:0]}$	$imm_{[5:0]}$	$opcode_{[4:0]}$	**10**
$rc_{[5:3]}$	$imm_{[11:6]}$	$opcode_{[9:5]}$	**11**
$rc_{[8:6]}$	$imm_{[17:12]}$	$opcode_{[14:10]}$	**11**
$rc_{[11:9]}$	$imm_{[23:18]}$	$opcode_{[19:15]}$	**11**

two operand with immediate

`op2ri_64 # op rc, rb, imm`

15 13	12 10	9 7	6 2	1 0
$rc_{[2:0]}$	$rb_{[2:0]}$	$imm_{[2:0]}$	$opcode_{[4:0]}$	**10**
$rc_{[5:3]}$	$rb_{[5:3]}$	$imm_{[5:3]}$	$opcode_{[9:5]}$	**11**
$rc_{[8:6]}$	$rb_{[8:6]}$	$imm_{[8:6]}$	$opcode_{[14:10]}$	**11**
$rc_{[11:9]}$	$rb_{[11:9]}$	$imm_{[11:9]}$	$opcode_{[19:15]}$	**11**

three operand

`op3r_64 # op rc, rb, ra`

15 13	12 10	9 7	6 2	1 0
$rc_{[2:0]}$	$rb_{[2:0]}$	$ra_{[2:0]}$	$opcode_{[4:0]}$	**10**
$rc_{[5:3]}$	$rb_{[5:3]}$	$ra_{[5:3]}$	$opcode_{[9:5]}$	**11**
$rc_{[8:6]}$	$rb_{[8:6]}$	$ra_{[8:6]}$	$opcode_{[14:10]}$	**11**
$rc_{[11:9]}$	$rb_{[11:9]}$	$ra_{[11:9]}$	$opcode_{[19:15]}$	**11**

128-bit instruction formats

one operand with immediate

`op1ri_128 # op ra, imm`

15 13	12 7	6 2	1 0
$rc_{[2:0]}$	$imm_{[5:0]}$	$opcode_{[4:0]}$	**11**
$rc_{[5:3]}$	$imm_{[11:6]}$	$opcode_{[9:5]}$	**11**
$rc_{[8:6]}$	$imm_{[17:12]}$	$opcode_{[14:10]}$	**11**
$rc_{[11:9]}$	$imm_{[23:18]}$	$opcode_{[19:15]}$	**11**
$rc_{[14:12]}$	$imm_{[29:24]}$	$opcode_{[24:20]}$	**11**
$rc_{[17:15]}$	$imm_{[35:30]}$	$opcode_{[29:25]}$	**11**
$rc_{[20:18]}$	$imm_{[41:36]}$	$opcode_{[34:30]}$	**11**
$rc_{[23:21]}$	$imm_{[47:42]}$	$opcode_{[39:35]}$	**11**

two operand with immediate

`op2ri_128 # op ra, rb, imm`

15 13	12 10	9 7	6 2	1 0
$rc_{[2:0]}$	$rb_{[2:0]}$	$imm_{[2:0]}$	$opcode_{[4:0]}$	**11**
$rc_{[5:3]}$	$rb_{[5:3]}$	$imm_{[5:3]}$	$opcode_{[9:5]}$	**11**
$rc_{[8:6]}$	$rb_{[8:6]}$	$imm_{[8:6]}$	$opcode_{[14:10]}$	**11**
$rc_{[11:9]}$	$rb_{[11:9]}$	$imm_{[11:9]}$	$opcode_{[19:15]}$	**11**
$rc_{[14:12]}$	$rb_{[14:12]}$	$imm_{[14:12]}$	$opcode_{[24:20]}$	**11**
$rc_{[17:15]}$	$rb_{[17:15]}$	$imm_{[17:15]}$	$opcode_{[29:25]}$	**11**
$rc_{[20:18]}$	$rb_{[20:18]}$	$imm_{[20:18]}$	$opcode_{[34:30]}$	**11**
$rc_{[23:21]}$	$rb_{[23:21]}$	$imm_{[23:21]}$	$opcode_{[39:35]}$	**11**

three operand

`op3r_128 # op ra, rb, rc`

15 13	12 10	9 7	6 2	1 0
$rc_{[2:0]}$	$rb_{[2:0]}$	$ra_{[2:0]}$	$opcode_{[4:0]}$	**11**
$rc_{[5:3]}$	$rb_{[5:3]}$	$ra_{[5:3]}$	$opcode_{[9:5]}$	**11**
$rc_{[8:6]}$	$rb_{[8:6]}$	$ra_{[8:6]}$	$opcode_{[14:10]}$	**11**
$rc_{[11:9]}$	$rb_{[11:9]}$	$ra_{[11:9]}$	$opcode_{[19:15]}$	**11**
$rc_{[14:12]}$	$rb_{[14:12]}$	$ra_{[14:12]}$	$opcode_{[24:20]}$	**11**
$rc_{[17:15]}$	$rb_{[17:15]}$	$ra_{[17:15]}$	$opcode_{[29:25]}$	**11**
$rc_{[20:18]}$	$rb_{[20:18]}$	$ra_{[20:18]}$	$opcode_{[34:30]}$	**11**
$rc_{[23:21]}$	$rb_{[23:21]}$	$ra_{[23:21]}$	$opcode_{[39:35]}$	**11**