

# Le scanner camera local

Audit avant reactivation — 14/09/2026 · Force Tracker ft-v1208 · 36 gardes recomptent ce document depuis le code servi et refusent de le produire si un fait tombe.

## Ce que Michel a demande

« Lire un code-barres sans appel IA, puis utiliser exactement le meme lookup Open Food Facts que le code tape. » Et la borne qui decide de tout : « **je ne veux PAS reactiver aveuglement un ancien bouton juge peu fiable. Je veux comprendre exactement pourquoi il avait ete retire et mesurer si ce probleme existe encore** ».

**Rien n a ete reactive.** Aucun fichier servi n est modifie ; le bouton reste mure tant que Michel n a pas tranche.

## 1. Pourquoi il avait ete retire — la chronologie, lue dans git

| heure<br>(11/07/2026) | version | ce qui s est passe                                                                                      |
|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14:33                 | ft-v376 | <b>le scanner camera live est cree</b> (ZXing continu, objectif arriere, EAN/UPC, TRY_HARDER)           |
| 15:29                 | ft-v377 | <b>la recherche produit etait CASSEE</b> : « v2 renvoie success pas 1 — tout etait rejete introuvable » |
| 15:40                 | ft-v378 | correctif « camera ouverte mais ne lit pas » : 1080p, bouton Capturer, mise au point continue           |
| 16:57                 | ft-v384 | saisie manuelle ajoutee — « repli quand le scan galere »                                                |
| 17:10                 | —       | <b>retrait</b> : « trop capricieux iPhone »                                                             |

Trois faits que cette chronologie donne. **(1)** Le scanner live a vecu **2 h 37**. **(2)** Pendant environ une heure de ces 2 h 37, la recherche produit rejetait **TOUS** les produits — un code parfaitement decode affichait donc « *produit introuvable* », ce qui ressemble trait pour trait a un scanner qui ne marche pas. **(3)** Le retrait n a tente **aucune** correction : le commit touche **index.html seulement, 6 lignes**.

**Ce que la chronologie ne permet PAS de conclure.** Elle ne blanchit pas le scanner : le correctif ft-v378 nomme un vrai symptome iPhone, et 1 h 17 plus tard le message de ft-v384 parle encore d un *scan qui galere*. Un probleme iPhone reel persistait apres le correctif.

## 2. La fiabilite du decodeur, mesuree

Trois vrais codes-barres encodes en EAN-13 selon la norme, degrades, decodes par le ZXing **reellement servi. 17 cas sur 20 passent a 3/3.**

| ce qui passe                                                                                                                                                                                  | ce qui ne passe pas                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| net · code petit ou eloigne · code vu de pres · incline 5 a 20 degres · incline 90 degres · flou 1 px · faible lumiere (25 %) · contraste ecrase · reflet metal (voile 75 %) · cumul realiste | <b>incline 45 degres</b><br><b>flou des 2 px</b><br>reflet quasi opaque (90 %) |

**Le flou est le seul vrai ennemi, et brutalement : 1 px passe, 2 px ne passe plus.** La lumiere ne gene pas, le contraste non plus, l inclinaison jusqu a 20 degres non plus. **Sur un telephone, « flou » s appelle « mise au point »** — c est exactement le symptome de ft-v378, et cela designe la cause la plus probable du retrait.

**Une erreur de mesure, dite plutot que cachee.** Ma premiere passe concluait « *code vu de pres* : 0/3 ». C etait ma fixture : je laissais une marge blanche de **20 pixels** alors que la norme EAN-13 exige une zone de silence de **9 a 11 MODULES**. A 8 px par module, 20 px ne valent que 2,5 modules. Corrige : **3/3**. *Un parametre exprime dans la mauvaise unite ne mesure pas le code, il mesure le test.*

## 3. Le chemin reseau, mesure devant une camera

Le banc lance un second navigateur avec une **camera factice** qui filme un vrai EAN-13, et **fetch** intercepte et classe par domaine. Sans elle, on n'éprouve que le DECODEUR ; or la question porte sur la CHAÎNE.

|                         | scanner camera     | code tape | photo IA      |
|-------------------------|--------------------|-----------|---------------|
| appels IA               | 0                  | 0         | 1             |
| quota des 25 essais     | inchangé           | inchangé  | +1            |
| lookups Open Food Facts | 1 ou 2 (la course) | 1         | 1             |
| provenance              | scan               | code-tape | photo-code-ia |
| resultat produit        | identique          | identique | identique     |

**Le point le plus important est acquis : le scanner ne crée aucun chemin nutrition nouveau.** Il appelle le même lookup que la saisie manuelle ; le résolveur, la douane et le journal ne voient aucune différence. Sur un code illisible : **0 lookup, 0 appel IA**, un message qui dit quoi faire, et la camera reste ouverte pour réessayer.

#### 4. Les quatre défauts trouvés dans le code orphelin

| # | default                                                                                                                                                                                                                         | etat                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | <b>La course</b> : le decodage continu et le bouton Capturer peuvent lire le même code à 28 ms d'intervalle et tirer chacun son lookup. Cause structurelle : la capture ne désarme le continu qu'APRÈS son attente de decodage. | mesure, <b>non corrige</b> |
| 2 | Le bouton de repli photo cherche un élément retiré avec ft-v388 : il ne fait rien.                                                                                                                                              | mesure, <b>non corrige</b> |
| 3 | Le decodage LOCAL d'une photo (le seul chemin photo sans IA) est orphelin lui aussi.                                                                                                                                            | mesure, <b>non corrige</b> |
| 4 | Le scanner ne dit pas sa provenance explicitement ; la valeur par défaut rattrape.                                                                                                                                              | mesure, <b>non corrige</b> |

**La course est INTERMITTENTE, et cela a d'abord produit un mauvais témoin — le mien.** Selon qui gagne, on observe 1 ou 2 lookups ; ma première version comptait « exactement 2 » et passait au rouge dès que la machine était moins chargée. **Un témoin qui dépend du vainqueur d'une course ne mesure pas la course, il mesure la charge de la machine.** C'est un témoin de SOURCE qui la fige.

#### 5. L'UX proposée — local d'abord, IA en secours

L'écran d'ajout gagne **un seul** bouton (« scanner avec la camera »), et le repli IA apparaît **dans l'écran du scanner, après un échec** — là où la personne est bloquée, pas dans une liste de boutons qu'elle doit trier à l'avance. *Le seul moment où l'on sait qu'il faut l'IA, c'est après un échec.*

**Ce qu'il ne faut pas faire : le basculement automatique.** Enchaîner sur l'IA après N échecs serait un appel payant déclenché sans geste — le quota se viderait sans que la personne l'ait demandé, et **un code flou restera flou** : on paierait un appel pour échouer deux fois. **Le repli doit rester un bouton.**

#### 6. Le verdict : REACTIVER AVEC FALLBACK IA

| ce qui plaide pour                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ce qui empêche de le faire tout de suite                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| le decodeur passe <b>17 cas sur 20</b><br><b>zéro appel IA</b> , aucun quota touché<br>le <b>même lookup</b> que le code tape<br>une des deux causes du retrait est <b>déjà réparée</b><br>deux correctifs de cycle de vie depuis (ft-v1091/1092)<br>le bouton <b>Capturer marche du premier coup</b> | la <b>course</b> doit être corrigée<br>le <b>bouton de repli mort</b> doit être réparé ou retiré<br>le <b>repli IA contextuel</b> doit être écrit<br><b>la cause Safari/iPhone n'est pas mesurable d'ici</b> |

**Pourquoi pas « ne pas réactiver »** : la mesure ne soutient pas le jugement de juillet. Le decodeur n'est pas mauvais, et la fenêtre sur laquelle il a été jugé durait 2 h 37 et contenait une panne de lookup qui faisait échouer tous les produits. **Pourquoi pas « réactiver » tout court** : le flou casse tout des 2 px, et le flou sur un téléphone s'appelle la mise au point.

## 7. Ce que je ne peux pas prouver d ici

**Ce conteneur n a ni camera ni Safari.** La fiabilite mobile **n est pas mesuree**, et je ne la presente pas comme telle. Le document porte un protocole iPhone en cinq produits et cinq gestes, a executer par Michel une fois le bouton rebranche. *Le vrai critere final reste l iPhone, et il n est pas encore passe.*

*Mesures figees par le bloc CCCVIII de tests/parcours/runner.js (19 temoins), conduit devant une camera factice qui filme un vrai EAN-13. Ce PDF est produit par tools/gen\_scanner\_pdf.py : ses 36 gardes recomptent chaque fait depuis le code servi et refusent de produire si l un d eux tombe — y compris si le scanner retrouve une porte d entree, si la course est corrige, ou si le banc cesse de conduire une vraie camera.*