

# C50C 集成板资源分配

| I0 编号           | 资源说明                                           | 外设             | 备注              |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| C5              | 普通 IO                                          | 用户按键           |                 |
| E6、PB15、 PB14   | 普通 IO                                          | RGB-LED/RGB 灯带 |                 |
| D11             | 普通 IO                                          | 蜂鸣器            | 跳线帽控制           |
| D4、D5、D6、D7     | 普通 IO                                          | OLED           |                 |
| A13、A14         | 普通 IO                                          | SWD            |                 |
| E4              | 普通 IO                                          | 使能开关           |                 |
| B8、B9、D3        | IIC、普通 IO                                      | ICM20948       |                 |
| A9、A10          | USART1                                         | type-c 串口 1    | CH9102F         |
| B10、B11         | USART3                                         | type-c 串口 3    | CH9102F         |
| D0、D1           | CAN                                            | CAN 接口         | 板载 CAN 芯片       |
| E9.E11.E13.E14. | TIM1                                           | 航模接口           |                 |
| A2、A3           | TIM9                                           | 舵机 6.5V        | 高配默认 A2,顶配默认 B7 |
| B7              | TIM4_CH2                                       |                | 高配默认 A2,顶配默认 B7 |
| C10、C11 、C4     | UART4                                          | 串口蓝牙           | 默认与 APP 通信      |
| B4、B5           | 普通 IO                                          | 数码管接口          |                 |
| A11、A12         | USB 引脚                                         | USB 手柄接口       |                 |
| C6、C12、A8       | PWMA、IO                                        | 电机 D           | 电机控制信号          |
| C7、D10、D12      | PWMB、IO                                        | 电机 C           | 电机控制信号          |
| C8、E15、C0       | PWMC、IO                                        | 电机 B           | 电机控制信号          |
| C9、B12、B13      | PWMD、IO                                        | 电机 A           | 电机控制信号          |
| A15、B3          | TIM2_CH1 、CH2                                  | 电机 A 编码器       | 编码器 A 采集        |
| A6、A7           | TIM3_CH1 、CH2                                  | 电机 B 编码器       | 编码器 B 采集        |
| B6、B7           | TIM4_CH1 、CH2                                  | 电机 C 编码器       | 编码器 C 采集        |
| A0、A1           | TIM5_CH1 、CH2                                  | 电机 D 编码器       | 编码器 D 采集        |
| D2              | UART5-RX                                       | SBUS 协议接口      |                 |
| B0              | ADC                                            | AD 采集          | 电池电压采集          |
| B1              | ADC                                            | AD 采集          | 可焊 R49 选择       |
| A8              | 普通 IO                                          |                | 可焊 R51 选择       |
| C2              | ADC                                            | AD 采集          | 调电位器选车型         |
| C3              | ADC                                            | AD 采集          | 舵机角度微调(AKM)     |
| C1              | ADC                                            | AD 采集          | 滑轨电压采集 (AKM)    |
| B2              | B00T1                                          |                |                 |
| A4、A5、B1 、C4    | ADC                                            | AD 采集          | 预留 ADC          |
| 引出预留 IO         | A13、A14、B4、B5、C14、C15、D8、D9、D11、D13、D14、D15、E5 |                |                 |
| 已用资源 PORT_A     | 0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15          |                | 16 个            |
| 已用资源 PORT_B     | 0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15          |                | 16 个            |
| 已用资源 PORT_C     | 0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12                   |                | 13 个            |

|      |        |                          |            |
|------|--------|--------------------------|------------|
| 已用资源 | PORT_D | 0_1_2_3_4_5_6_7_10_12_15 | 11 个       |
| 已用资源 | PORT_E | 4_6_9_11_13_14_15        | 7 个        |
|      |        |                          | 合计：63 个 IO |
| 未用资源 | PORT_A | 无                        | 0 个        |
| 未用资源 | PORT_B | 无                        | 0 个        |
| 未用资源 | PORT_C | 13_14_15                 | 3 个        |
| 未用资源 | PORT_D | _8_9_11_13_14            | 5 个        |
| 未用资源 | PORT_E | 0_1_2_3_5_7_8_10_12      | 9 个        |
|      |        |                          | 合计：17 个 IO |