

کاری ۰۴ گروه وظیفه ۲ کمیته ۰۰۰۰۹۹ با همکاری ۰۰۰ ۰۰۶۵/۰۰۱۰ توسعه یافته است. این سند الزامات امنیتی برای سیستم های کنترل مربوط به هفت الزام ایمنی تعریف شده در ۱ ۰ ۰ ۶۲۴۴۳ ۰۰۰ را تجویز می کند و سطوح امنیتی سیستم (۰۰۰) را به سیستم مورد بررسی (۰۰۰) اختصاص می دهد. یادداشت ۱ این استاندارد بخشی از مجموعه استانداردهایی است که به موضوع امنیت سیستم های اتوماسیون و کنترل صنعتی (۰۰۰۰) می پردازد. این توسط گروه

شده است پیروی می کند (۱۱). ۱ این دستور العمل ها قالب استاندارد و همچنین استفاده از عباراتی مانند باید، نباید، ممکن است را مشخص می کند. الزامات مشخص شده در بندهای هنجاری از کنوانسیون های مورد بحث در ضمیمه ۰ دستورالعمل های ۰۰۰/۰۰۰ استفاده می کند. یادداشت ۲ فرمت این استاندارد از الزامات ۰۰۰/۰۰۰ که در بخشی ۲ دستورالعمل ۰۰۰/۰۰۰ بحث

های شبکه باز و افزایش اتصال، فرصت بیشتری برای حمله سایبری علیه سخت افزار و نرم افزار سیستم کنترل فراهم می کنند. این ضعف ممکن است به سلامت، ایمنی و محیط زیست (۰۰۰)، پیامدهای مالی و/یا شهرت در سیستم های کنترل مستقر منجر شود. های کنترل (۰۰۰۰) به طور فزاینده ای از دستگاه های شبکه ای تجاری (۰۰۰۰) که ارزان، کارآمد و بسیار خودکار هستند استفاده می کنند. سیستم های کنترل نیز به دلایل تجاری معتبر به طور فزاینده ای با شبکه های غیر ۰۰۰۰ در ارتباط هستند. این دستگاه ها، فناوری سازمان های اتوماسیون صنعتی و سیستم

به روشی مناسب برای حذف پیامدهای غیر عمدی استفاده شود. به همین دلیل، رویکرد مورد استفاده برای تعریف نیازمندی های سیستم باید مبتنی بر ترکیبی از الزامات عملکردی و ارزیابی ریسک باشد، که اغلب شامل آگاهی از مسائل عملیاتی نیز می شود. فناوری اطلاعات تجاری (۰۰)، را برای رسیدگی به امنیت ۰۰۰۰ به کار می گیرند، ممکن است نتایج این تصمیم را به طور کامل درک نکنند، در حالی که بسیاری از برنامه های کاربردی فناوری اطلاعات تجاری و راه حل های امنیتی را می توان برای ۰۰۰۰ اعمال کرد، اما باید سازمان هایی که راه حل های امنیت سایبری

یا عملکرد غیر ضروری تشخیص داده شود) در برخی موارد ممکن است قابل قبول باشد که یک اقدام امنیتی باعث از بین رفتن موقت یک سرویس یا عملکرد غیر ضروری شود، برخلاف یک سرویس یا عملکرد ضروری که نباید تحت تأثیر نامطلوب قرار گیرد. مرحله کلیدی در ارزیابی ریسک، همانطور که توسط ۲ ۰ ۰ ۶۲۴۴۳ ۰۰۰ مورد نیاز است، باید شناسایی خدمات و عملکردهایی باشد که واقعا برای عملیات ضروری هستند، (به عنوان مثال، در برخی از ناوسیات، پشتیبانی مهندسی ممکن است به عنوان یک سرویس فناوری اطلاعات اغلب بر این عوامل تأکید یکسانی ندارند. آنها ممکن است بیشتر نگران حفاظت از اطلاعات باشند تا دارای های فیزیکی. این اهداف مختلف باید به وضوح به عنوان اهداف امنیتی بدون توجه به درجه اقدام کارخانه به دست آمده بیان شوند. یک اضطراری شود. (تدابیر امنیتی ۰۰ همانطور که اغلب مستقر می شود، این پتانسیل را دارد) اهداف امنیتی ۰۰۰۰ بر در دسترس بودن سیستم کنترل، حفاظت از کارخانه، عملیات کارخانه (حتی در حالت تخریب) و پاسخ سیستم حساس به زمان تمرکز دارند. اهداف امنیت اقدامات امنیتی ۰۰۰۰ نباید این پتانسیل را داشته باشد که باعث از بین رفتن خدمات و عملکردهای ضروری، از جمله رویه های

محصولات با قابلیت های امنیتی فنی مناسب که در این استاندارد توضیح داده شده است، استفاده می شود. ورودی کلیدی این استاندارد شامل ۱۵ (۲۴ و ۰۰۰/۰۰۰ ۲۷۰۰۲) و ۳ (۲۴-۵۳۰،۰۰۰ ۰۰۸۰۰) بود (برای فهرست کامل تر موانع به بند ۲ و کتاب شناسی مراجعه کنید). ۰ ۰ ۶۲۴۴۳ ۰۰۰/۰۰۰ استفاده از الزامات کنترل مناسب و یا استفاده از الزامات سیستم کنترل مناسب اجرا می شود. علاوه بر این، ۸ ۰ ۳ ۰ ۶۲۴۴۳ ۰۰۰ توضیح می دهد که چگونه یک پروژه سطوح امنیتی مبتنی بر ریسک (۰۰۰) را تعریف می کند که سپس برای انتخاب این استاندارد فرض می کند که یک برنامه امنیتی مطابق با ۱ ۰ ۲ ۰ ۶۲۴۴۳ ۰۰۰ ایجاد شده و در حال اجراست. علاوه بر این، فرض بر این است که مدیریت وصله مطابق با توصیه های مشروح در ۱۵ ۰ ۴ ۰ ۲ ۰ ۴

۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰

سطح:
نو
شده
ارائه

