



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

Steuergeräteversorgung ACTROS

Landau, LSA 10 –Marienring/ Südring/ Schlossstraße
EQ 2009876

SWARCO | First in Traffic Solutions.

Besonderheiten

Keine.

Anschlüsse

Zentrale	DVI35	
	OCIT 1.1	
	OCIT 2.0	
	Canto	
	SB15	
	SSI	
	V14	
	X-KOM	
	VNETS	
Detektor	MC2224 (Klassifizierungsdetektor)	
ÖV-Empfangsbaugruppe	KSR extern	
	FEA	
	DFM	
Sonstiges	DAMBACH-Übertragungssystem	X

Verkehrsprogramme

Vollverkehrsabhängig (vva), teilverkehrsabhängig (tva), Festzeit (FZ), Umlaufzeit (tu), koordiniert (koord.).
VA-Mod: Durch Löschen der VA-Modifikation wird das VA-Programm als Festzeitprogramm geschaltet.

Name	Art	VA-Mod	tu	koord.	Bemerkungen
VT DunkelProg	-	-	≥ 10	-	Signale aus
Blinkprogramm	-	-	≥ 10	-	Gelbblinken (nur in der Nebenrichtung)
EP	-	-	20	-	Einschaltplan
AP	-	-	22	-	Ausschaltplan
Hand_P22	-	-	≥ 60	-	Handprogramm (Standardsteuerung)
P1	tva	-	60	x	
P2	tva	-	72	x	
P3	tva	-	90	x	
P4	tva	-	90	x	
P6	tva	-	100	x	
P7	tva	-	100	x	
P9	tva	-	100	x	Reserve
P10	tva	-	100	x	Reserve
P11	FZ	-	60	x	
P12	FZ	-	72	x	
P13	FZ	-	90	x	
P14	FZ	-	90	x	
P16	FZ	-	100	x	
P17	FZ	-	100	x	
P19	FZ	-	100	x	
P20	FZ	-	100	x	
P22	FZ	-	60	x	

Historie

Datum	Autor/-in	Auftragsnummer	Änderungen
13.12.2012	VT-S/Feurer	856790068864	Neuerstellung
25.08.2016	VT-S/Feurer	856790086036	Parameter geändert
10.07.2017	VT-S/Wolz	856790090309	Blindengerechte Ausstattung aller Furten;BS Update auf LS4000 G4qo.3.

SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

26.06.2020	VT-S/Feurer	856790105870	Signale K5 und BL4 hinzugefügt; Induktionsschleifen durch Video- und Wärmebilddetektion ersetzt; Induktionsschleife des Nachbarknotens verwendet; neue Verkehrstechnik (gevas humberg & partner, 13.05.2020)

Version

Gerätestand

G4qq.3.1

Koordinierung

Steuerungsebene	Typ	Variante Rückrechnungsverfahren	Variante Detektor	Detektor
STG_SYSTEM	TYP_UHR	VAR_RR_NULL_UHR		
STG_UHR	TYP_UHR	VAR_RR_NULL_UHR		
STG_ZENTRALE	TYP_PARALLEL		VAR_DET_BELEGT	SY1
STG_VT_ANWENDER	TYP_UHR	VAR_RR_NULL_UHR		
STG_MANUELL_EXTERN	TYP_KEINE			
STG_MANUELL	TYP_KEINE			

Lampentypen

Bezeichnung	Typ	Farbe	Zusatzblinktakt
Irot	EinfachUga	FARBE_ROT	
Igelb	BlinkUge	FARBE_GELB	-
Igruen	EinfachUgel	FARBE_GRUEN	

Signalgruppentypen

Bezeichnung	Actros-SgTyp	LmpTyp1	LmpTyp2	LmpTyp3	Feindlich	DunkelGruen	RotGelbZeit	GelbZeit	DunkelGelbZeit	GruenBlinkZeit	DunkelFrei	BlinkenFrei	LISA-SgTyp	AllesGelbZeit
RoGeGn	RoGeGn - Rot-Gelb-Grün	Irot	Igelb	Igruen	-	-	1	3	3	0	-	-	RoGeGn	0
RoGn	RoGn - Rot-Grün	Irot	Igruen		-	X	0	0	0	0	X	-	RoGn	0
Blinker	Blinker	Igelb			-	-	0	0	0	0	-	-	Blinker	0
Blinde	Grün	Igruen			-	-	0	0	0	0	-	-		0
Gruen	Grün	Igruen			-	-	0	0	0	0	-	-	Gruen	0

OeV-Verbund

Die Tabelle OeV-Verbund enthält keine Daten.

Projekt	Landau in der Pfalz			
Knotenpunkt	10 - Marienring/ Südring/ Schlossstr.			
Equipment	2009876	Variante	V07_STS	Datum 26.06.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner; Feuer	Abzeichnung	Fe	Blatt

Signalgruppen

Signalgruppe	SgTyp	Richtung	Wiederholer1	Wiederholer2	Wiederholer3	Abschaltcode	Abschaltcode in LISA +
K1	RoGeGn	HR	K1a			UGA (1#2)	UGA (1#2)
K2	RoGeGn	NR	K2a			UGA (1#2)	UGA (1#2)
K3	RoGeGn	NR				UGA (1)	UGA (1)
K4	RoGeGn	HR	K4a			UGA (1#2)	UGA (1#2)
F1	RoGn	HR	F1a			UGA (1#2)	UGA (1#2)
F2	RoGn	HR	F2a			UGA (1#2)	UGA (1#2)
F3	RoGn	HR	F3a			UGA (1#2)	UGA (1#2)
F4	RoGn	HR	F4a			UGA (1#2)	UGA (1#2)
F5	RoGn	HR	F5a			UGA (1#2)	UGA (1#2)
F6	RoGn	HR	F6a			UGA (1#2)	UGA (1#2)
FB1	Blinde	HR	FB1a				
FB2	Blinde	HR	FB2a				
FB3	Blinde	HR	FB3a				
FB4_FB5	Blinde	HR	FBFB4_5b	FB4_FB5c	FBFB4_5d		
FB6	Blinde	HR	FB6a				
BI1	Blinker	HR	BI1a				
BI2	Blinker	HR					
BI3	Blinker	HR					
K5	RoGeGn	NR	K5a			UGA (1#2)	UGA (1#2)
BI4	Blinker	HR					

Handprogramm

Nummer
28

Blinkprogramm

Bezeichnung	Nummer	Umlaufzeit
Blinkprogramm	29	10.0

Projekt	Landau in der Pfalz		
Knotenpunkt	10 - Marienring/ Südring/ Schlossstr.		
Equipment	2009876	Variante	V07_STS
Bearbeiter	gevas humberg & partner; Feurer	Abzeichnung	Fe
		Datum	26.06.2020
		Blatt	

Ein-/Ausprogramm

Einprogrammnr.	Ausprogrammnr.
30	31

Einstellungen

Offset FZ-Programme
0

ACTROS-Typ

ACTROS-Typ
G3-<xx>

Geräteschnittstellen

ÖPNV-KSR	OCIT (Modem)	OCIT (GSM)	SMM	SB15	XKOM	SSI
-	Kein	Kein	Kein	-	-	-

HW-Lampentypen

Bezeichnung	Typ	LED Farbe auf SSK
hwrot	LmpOCITRotLed40V	rot
hwgelb	MLmpOCITGelbGruenLed40V	gelb
hwgruen	MLmpOCITGelbGruenLed40V	grün
hwblind	Bellmp40V	grün

Detektoren

Detektor	Teilknoten	1. Signalgruppe	2. Signalgruppe	Dauerbelegung (in s)	Anzahl Pegelflattern	Nichtbelegung (in s)	Intern
VD1.1	LsaTK_1	K1	-	43200	10	86400	-
VD2.5	LsaTK_1	K2	-	43200	10	86400	-
VD4.1	LsaTK_1	K4	-	43200	10	86400	-
VD4.2	LsaTK_1	K4	-	43200	10	86400	-

Projekt	Landau in der Pfalz		
Knotenpunkt	10 - Marienring/ Südring/ Schlossstr.		
Equipment	2009876	Variante	V07_STS
Bearbeiter	gevas humberg & partner; Feurer	Abzeichnung	Fe
		Datum	26.06.2020
		Blatt	

ACTROS-Steuergerätedaten

LISA

Detektor	Teilknotten	1. Signalgruppe	2. Signalgruppe	Dauerbelegung (in s)	Anzahl Pegelflächern	Nichtbelegung (in s)	Intern
D2.5	LsaTK_1	K5	-	600	10	0	-
T1s	LsaTK_1	F1	-	120	10	0	-
T2s	LsaTK_1	F1	-	120	10	0	-
T3s	LsaTK_1	F2	-	120	10	0	-
T4s	LsaTK_1	F2	-	120	10	0	-
T7s	LsaTK_1	F4	-	120	10	0	-
T8s	LsaTK_1	F4	-	120	10	0	-
T9s	LsaTK_1	F5	-	120	10	0	-
T1b	LsaTK_1	FB1	-	120	10	0	-
T2b	LsaTK_1	FB1	-	120	10	0	-
T3b	LsaTK_1	FB2	-	120	10	0	-
T4b	LsaTK_1	FB2	-	120	10	0	-
T5b	LsaTK_1	FB3	-	120	10	0	-
T6b	LsaTK_1	FB3	-	120	10	0	-
T7b	LsaTK_1	FB4_FB5	-	120	10	0	-
T8b	LsaTK_1	FB4_FB5	-	120	10	0	-
T9b	LsaTK_1	FB4_FB5	-	120	10	0	-
T10b	LsaTK_1	FB6	-	120	10	0	-
T11b	LsaTK_1	FB6	-	120	10	0	-
WD2.1	LsaTK_1	K2	-	10800	10	86400	-
WD2.2	LsaTK_1	K2	-	10800	10	86400	-
WD2.3	LsaTK_1	K2	-	10800	10	86400	-
WD2.4	LsaTK_1	K2	-	10800	10	86400	-
WD3.1	LsaTK_1	K3	-	10800	10	86400	-
WD3.2	LsaTK_1	K3	-	10800	10	86400	-
WD5.1	LsaTK_1	K5	-	10800	10	86400	-
WD5.2	LsaTK_1	K5	-	10800	10	86400	-
PA	LsaTK_1	-	-	0	10	0	-
PB	LsaTK_1	-	-	0	10	0	-
PC	LsaTK_1	-	-	0	10	0	-
GB	LsaTK_1	-	-	0	10	0	-

Projekt	Landau in der Pfalz		
Knotenpunkt	10 - Marienring/ Südring/ Schlossstr.		
Equipment	2009876	Variante	V07_STS
Bearbeiter	gevas humberg & partner; Feuer	Abzeichnung	Fe
		Datum	26.06.2020
		Blatt	

ACTROS-Steuergerätedaten

LISA

Detektor	Teilknoten	1. Signalgruppe	2. Signalgruppe	Dauerbelegung (in s)	Anzahl Pegelflattern	Nichtbelegung (in s)	Intern
FR	LsaTK_1	-	-	0	10	0	-
SY1	LsaTK_1	-	-	0	10	0	-
WBK1_Err	LsaTK_1	-	-	5	0	0	-
WBK2_Err	LsaTK_1	-	-	5	0	0	-
WBK3_Err	LsaTK_1	-	-	5	0	0	-
VKx_IO	LsaTK_1	-	-	0	0	5	-

Virtuelle Klemmen

Signalgruppe	Wiederholer	LmpTyp
K1	1. Wiederholer der Sgr	Igelb
K1	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
K2	1. Wiederholer der Sgr	Igelb
K2	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
K4	1. Wiederholer der Sgr	Igelb
K4	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
F1	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
F2	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
F3	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
F4	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
F5	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
F6	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
FB1	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
FB2	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
FB3	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
FB4_FB5	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
FB4_FB5	2. Wiederholer der Sgr	Igruen
FB4_FB5	3. Wiederholer der Sgr	Igruen
FB6	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
BI1	1. Wiederholer der Sgr	Igelb
K5	1. Wiederholer der Sgr	Igelb

Projekt	Landau in der Pfalz		
Knotenpunkt	10 - Marienring/ Südring/ Schlossstr.		
Equipment	2009876	Variante	V07_STS
Bearbeiter	gevas humberg & partner; Feuer	Abzeichnung	Fe
		Datum	26.06.2020
		Blatt	

Signalgruppe	Wiederholer	LmpTyp
K5	1. Wiederholer der Sgrl	Igruen

Netzkontrolle

mit NKK	NKK-Typ	Netzkontrolle
-		NkkFusion230V50Hz

Hardware-Tk

Bezeichnung	Typ
HwTk_1	HwTK40V

Software-Tk

SoftwareTk	AllesGelbZeit	Modifikation-Anzeigemasse	HardwareTk
LsaTK_1	5	1	HwTk_1

Slotzuordnung

Slot	Kartentyp	Anzahl	ECL	HardwareTk
1	SK24			HwTk_1
2	SK24			HwTk_1
3	IO24			
4	IO24			
5	IO24			

Slotzuordnung IDC

Die Tabelle *Slotzuordnung* /IDC enthält keine Daten.

ECL

Die Tabelle *ECL* enthält keine Daten.

Projekt	Landau in der Pfalz		
Knotenpunkt	10 - Marienring/ Südring/ Schlossstr.		
Equipment	2009876	Variante	V07_STS
Bearbeiter	gevas humberg & partner; Feurer	Abzeichnung	Fe
		Datum	26.06.2020
		Blatt	

SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA

Kanalzuordnung

Karte	Submodul	Kanal	Kanaltyp	Signalgruppe	Signalgeber	-Name	LmpTyp	HwLmpTyp	Faden	Messkanal	Detektor	Ausgang	LISA- Eingangstyp	I/O-Klasse	Spannung (in V)	Gegenpotential	Kontakt
1 (SK24)		1	Schaltkanal	K1	Signalgruppe	K1	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		2	Schaltkanal	K1	1. Wiederholer der Sgr	K1a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		3	Schaltkanal	K1	Signalgruppe	K1	Igelb	hwgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		4	Schaltkanal	K1	Signalgruppe	K1	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		5	Schaltkanal	K2	Signalgruppe	K2	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		6	Schaltkanal	K2	1. Wiederholer der Sgr	K2a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		7	Schaltkanal	K2	Signalgruppe	K2	Igelb	hwgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		8	Schaltkanal	K2	Signalgruppe	K2	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		9	Schaltkanal	K3	Signalgruppe	K3	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		10	Schaltkanal	K3	Signalgruppe	K3	Igelb	hwgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		11	Schaltkanal	K3	Signalgruppe	K3	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		12	Schaltkanal	K4	Signalgruppe	K4	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		13	Schaltkanal	K4	1. Wiederholer der Sgr	K4a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		14	Schaltkanal	K4	Signalgruppe	K4	Igelb	hwgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		15	Schaltkanal	K4	Signalgruppe	K4	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		16	Schaltkanal	F1	Signalgruppe	F1	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		17	Schaltkanal	F1	1. Wiederholer der Sgr	F1a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		18	Schaltkanal	F1	Signalgruppe	F1	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		19	Schaltkanal	F2	Signalgruppe	F2	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		20	Schaltkanal	F2	1. Wiederholer der Sgr	F2a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		21	Schaltkanal	F2	Signalgruppe	F2	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		22	Schaltkanal	F3	Signalgruppe	F3	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		23	Schaltkanal	F3	1. Wiederholer der Sgr	F3a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		24	Schaltkanal	F3	Signalgruppe	F3	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		1	Schaltkanal	F4	Signalgruppe	F4	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		2	Schaltkanal	F4	1. Wiederholer der Sgr	F4a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		3	Schaltkanal	F4	Signalgruppe	F4	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		4	Schaltkanal	F5	Signalgruppe	F5	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		5	Schaltkanal	F5	1. Wiederholer der Sgr	F5a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							

Projekt	Landau in der Pfalz			
Knotenpunkt	10 - Marienring/ Südring/ Schlossstr.			
Equipment	2009876	Variante	V07_STS	Datum
Bearbeiter	gevas humberg & partner; Feurer		Abzeichnung	Blatt
			Fe	26.06.2020

ACTROS-Steuengerätedaten

LISA

Karte	Submodul	Kanal	Kanaltyp	Signalgruppe	Signalgeber	-Name	LmpTyp	HwLmpTyp	Faden	Messkanal	Detektor	Ausgang	LISA-Eingangstyp	I/O-Klasse	Spannung (in V)	Gegenpotential	Kontakt
2 (SK24)		6	Schaltkanal	F5	Signalgruppe	F5	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		7	Schaltkanal	F6	Signalgruppe	F6	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		8	Schaltkanal	F6	1. Wiederholer der Sgr	F6a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		9	Schaltkanal	F6	Signalgruppe	F6	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		10	Schaltkanal	BI1	Signalgruppe	BI1	Igelb	hwgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		11	Schaltkanal	BI2	Signalgruppe	BI2	Igelb	hwgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		12	Schaltkanal	BI3	Signalgruppe	BI3	Igelb	hwgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		13	Schaltkanal	FB1	Signalgruppe	FB1	Igruen	hwblind	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		14	Schaltkanal	FB2	Signalgruppe	FB2	Igruen	hwblind	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		15	Schaltkanal	FB3	Signalgruppe	FB3	Igruen	hwblind	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		16	Schaltkanal	FB4_FB5	Signalgruppe	FB4_FB5a	Igruen	hwblind	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		17	Schaltkanal	FB6	Signalgruppe	FB6	Igruen	hwblind	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		18	Schaltkanal	K5	Signalgruppe	K5	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		19	Schaltkanal	K5	1. Wiederholer der Sgr	K5a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		20	Schaltkanal	K5	Signalgruppe	K5	Igelb	hwgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		21	Schaltkanal	K5	Signalgruppe	K5	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		22	Schaltkanal	BI4	Signalgruppe	BI4	Igelb	hwgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		23	Schaltkanal														
2 (SK24)		24	Schaltkanal														
3 (IO24)		1	Eingang								VD1.1		Video				
3 (IO24)		2	Eingang								VD2.5		Video				
3 (IO24)		3	Eingang								VD4.1		Video				
3 (IO24)		4	Eingang								VD4.2		Video				
3 (IO24)		5	Eingang								WD2.1		Schleife	Schleife 24V	24	+	
3 (IO24)		6	Eingang								WD2.2		Schleife	Schleife 24V	24	+	
3 (IO24)		7	Eingang								WD2.3		Schleife	Schleife 24V	24	+	
3 (IO24)		8	Eingang								WD2.4		Schleife	Schleife 24V	24	+	
3 (IO24)		9	Eingang								T1s		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
3 (IO24)		10	Eingang								T2s		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
3 (IO24)		11	Eingang								T3s		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
3 (IO24)		12	Eingang								T4s		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	

Projekt	Landau in der Pfalz		
Knotenpunkt	10 - Marienring/ Südring/ Schlossstr.		
Equipment	2009876	Variante	V07_STS
Bearbeiter	gevas humberg & partner; Feuer	Abzeichnung	Fe
		Datum	26.06.2020
		Blatt	

ACTROS-Steuengerätedaten



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA

Karte	Submodul	Kanal	Kanaltyp	Signalgruppe	Signalgeber	-Name	LmpTyp	HwLmpTyp	Faden	Messkanal	Detektor	Ausgang	LISA-Eingangstyp	I/O-Klasse	Spannung (in V)	Gegenpotential	Kontakt
3 (IO 24)		13	Eingang								T7s		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
3 (IO 24)		14	Eingang								T8s		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
3 (IO 24)		15	Eingang								T9s		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
3 (IO 24)		16	Eingang								T1b		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
3 (IO 24)		17	Ausgang									T1_T2_SK		Quittierung 40V	40	L	Schließer
3 (IO 24)		18	Ausgang									PT		Sonderausgang	40	L	Schließer
3 (IO 24)		19	Ausgang									T3_SK		Quittierung 40V	40	L	Schließer
3 (IO 24)		20	Ausgang									T4_SK		Quittierung 40V	40	L	Schließer
3 (IO 24)		21	Ausgang									T7_SK		Quittierung 40V	40	L	Schließer
3 (IO 24)		22	Ausgang									T8_SK		Quittierung 40V	40	L	Schließer
3 (IO 24)		23	Ausgang									T9_SK		Quittierung 40V	40	L	Schließer
3 (IO 24)		24	Ausgang									Mute		Sonderausgang	40	L	Schließer
4 (IO 24)		1	Eingang								PA		Kontakt	Sondereingang	15	GND	
4 (IO 24)		2	Eingang								PB		Kontakt	Sondereingang	15	GND	
4 (IO 24)		3	Eingang								PC		Kontakt	Sondereingang	15	GND	
4 (IO 24)		4	Eingang								GB		Kontakt	Sondereingang	15	GND	
4 (IO 24)		5	Eingang								FR		Kontakt	Sondereingang	15	GND	
4 (IO 24)		6	Eingang								SV1		Kontakt	Sondereingang	15	GND	
4 (IO 24)		7	Eingang														
4 (IO 24)		8	Eingang														
4 (IO 24)		9	Eingang								T2b		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
4 (IO 24)		10	Eingang								T3b		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
4 (IO 24)		11	Eingang								T4b		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
4 (IO 24)		12	Eingang								T5b		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
4 (IO 24)		13	Eingang								T6b		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
4 (IO 24)		14	Eingang								T7b		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
4 (IO 24)		15	Eingang								T8b		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
4 (IO 24)		16	Eingang								T9b		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
4 (IO 24)		17	Ausgang									RPA		Sonderausgang	15	GND	Schließer
4 (IO 24)		18	Ausgang									RPB		Sonderausgang	15	GND	Schließer
4 (IO 24)		19	Ausgang									RPC		Sonderausgang	15	GND	Schließer

Projekt	Landau in der Pfalz		
Knotenpunkt	10 - Marienring/ Südring/ Schlossstr.		
Equipment	2009876	Variante	V07_STS
Bearbeiter	gevas humberg & partner; Feurer	Abzeichnung	Fe
		Datum	26.06.2020
		Blatt	

ACTROS-Steuengerätedaten

LISA

Karte	Submodul	Kanal	Kanaltyp	Signalgruppe	Signalgeber	-Name	LmpTyp	HwLmpTyp	Faden	Messkanal	Detektor	Ausgang	LISA-Eingangstyp	I/O-Klasse	Spannung (in V)	Gegenpotential	Kontakt
4 (IO24)		20	Ausgang									RPD		Sonderausgang	15	GND	Schließer
4 (IO24)		21	Ausgang									RM_Stoer		Sonderausgang	15	GND	Schließer
4 (IO24)		22	Ausgang									RM_GW		Sonderausgang	15	GND	Schließer
4 (IO24)		23	Ausgang									RM_Ein		Sonderausgang	15	GND	Schließer
4 (IO24)		24	Ausgang									RM_Rot_Stoer		Sonderausgang	15	GND	Schließer
5 (IO24)		1	Eingang								WD3.1		Video				
5 (IO24)		2	Eingang								WD3.2		Video				
5 (IO24)		3	Eingang								WD5.1		Video				
5 (IO24)		4	Eingang								WD5.2		Video				
5 (IO24)		5	Eingang								WBK1_Err		Fehlereingang				
5 (IO24)		6	Eingang								WBK2_Err		Fehlereingang				
5 (IO24)		7	Eingang								WBK3_Err		Fehlereingang				
5 (IO24)		8	Eingang								Vkx_IO		Sonstige				
5 (IO24)		9	Eingang								T10b		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
5 (IO24)		10	Eingang								T11b		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
5 (IO24)		11	Eingang														
5 (IO24)		12	Eingang														
5 (IO24)		13	Eingang								D2.5		Sonstige				
5 (IO24)		14	Eingang														
5 (IO24)		15	Eingang														
5 (IO24)		16	Eingang														
5 (IO24)		17	Ausgang									K_Schritt		Sonderausgang	15	GND	Schließer
5 (IO24)		18	Ausgang														
5 (IO24)		19	Ausgang														
5 (IO24)		20	Ausgang														
5 (IO24)		21	Ausgang									Reset		Sonderausgang	15	GND	Schließer
5 (IO24)		22	Ausgang														
5 (IO24)		23	Ausgang														
5 (IO24)		24	Ausgang														

Projekt	Landau in der Pfalz		
Knotenpunkt	10 - Marienring/ Südring/ Schlossstr.		
Equipment	2009876	Variante	V07_STS
Bearbeiter	gevas humberg & partner; Feurer	Abzeichnung	Fe
		Datum	26.06.2020
		Blatt	

ÖV-Daten

Die Tabelle *ÖV-Daten* enthält keine Daten.

Sonderblinken J/N

mit Sonderblinken
-

Fernversorgung

Logikparameter als VT-Variablen	Logikvariablen als VT-Variablen	Systemparameter als VT-Variablen	Anzahl VT-Variablen festlegen	Logikparameternamen für VT-Variablen	OCT V2	Version der Versorgung	Länge VT -Var	Länge AP-Wert	OITD-Werte
X	X	X	-	X	-	1.02 (ÖV-VAR mit MP, OEV)	32	63	

System VT-Variablen

PÜ's als VT-Variablen	Rahmen als VT-Variablen	SZP's als VT-Variablen	Ausschaltpläne als VT-Variablen	Einschaltpläne als VT-Variablen	ÖV-Werte als VT-Variablen
X	X	X	X	X	X

VT-Variablen

Art	Anzahl	Schaltbefehle / Rahmen	Mindestanz. Schaltbefehle / Rahmen
Ausschaltpläne	1	39	19
Einschaltpläne	1	39	22
Signalzeitenpläne	17	40	40
Phasenübergänge	9	20	20
Rahmenpläne	0	1	0

Parametersätze

Parametersätze für	Verwendung	1. Satz	2. Satz	3. Satz	4. Satz	5. Satz	6. Satz	7. Satz	8. Satz	9. Satz	10. Satz	11. Satz	12. Satz	13. Satz	14. Satz	15. Satz	16. Satz
VT-Variablen	alle Parametersätze	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AP-Werte	alle Parametersätze	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Projekt	Landau in der Pfalz						
Knotenpunkt	10 - Marienring/ Südring/ Schlossstr.						
Equipment	2009876		Variante	V07_STS	Datum	26.06.2020	
Bearbeiter	gevas humberg & partner; Feuer		Abzeichnung	Fe	Blatt		

Wochenplantabelle

	Wochenplan	ID-Nr.	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Bemerkung
1	Standard	1	Mo_Fr	Mo_Fr	Mo_Fr	Mo_Fr	Mo_Fr	Sa	So_Fei	Standard-Wochenplan

MoFr

Tagesplan: Mo_Fr **ID-Nr.:** 1 **Langbezeichnung:** Montag - Freitag

	Zeit	Befehl	SZP	VA	ÖV	IV	Koordiniert	Modifikationen	Bemerkung
1	00:00	Aus Gelb-Blk	P1	Ein	Ein	-	-		Aus
2	06:00	Ein	P3	Ein	Ein	-	X		
3	11:30	Umschaltung	P4	Ein	Ein	-	X		
4	13:30	Umschaltung	P3	Ein	Ein	-	X		
5	15:30	Umschaltung	P4	Ein	Ein	-	X		
6	20:00	Umschaltung	P1	Ein	Ein	-	X		
7	22:00	Aus Gelb-Blk	P1	Ein	Ein	-	-		Aus

Sa

Tagesplan: Sa **ID-Nr.:** 2 **Langbezeichnung:** Samstag

	Zeit	Befehl	SZP	VA	ÖV	IV	Koordiniert	Modifikationen	Bemerkung
1	00:00	Aus Gelb-Blk	P1	Ein	Ein	-	-		Aus
2	06:00	Ein	P3	Ein	Ein	-	X		
3	11:30	Umschaltung	P4	Ein	Ein	-	X		
4	13:30	Umschaltung	P3	Ein	Ein	-	X		
5	20:00	Umschaltung	P1	Ein	Ein	-	X		
6	22:00	Aus Gelb-Blk	P1	Ein	Ein	-	-		Aus

SoFei

Tagesplan: So_Fei **ID-Nr.:** 3 **Langbezeichnung:** Sonntag/Feiertag

	Zeit	Befehl	SZP	VA	ÖV	IV	Koordiniert	Modifikationen	Bemerkung
1	00:00	Aus Gelb-Blk	P1	Ein	Ein	-	-		Aus
2	06:00	Ein	P3	Ein	Ein	-	X		
3	15:30	Umschaltung	P4	Ein	Ein	-	X		
4	20:00	Umschaltung	P1	Ein	Ein	-	X		
5	22:00	Aus Gelb-Blk	P1	Ein	Ein	-	-		Aus

So_Fei - Zugeordnete Sondertage:

Sondertag	Datum
Neujahrstag	01.01.
Karfreitag	beweglich
Ostermontag	beweglich
Tag der Arbeit	01.05.
Christi Himmelfahrt	beweglich
Pfingstmontag	beweglich
Fronleichnam	beweglich
Tag der deutschen Einheit	03.10.
Allerheiligen	01.11.
1. Weihnachtstag	25.12.
2. Weihnachtstag	26.12.

Projekt	Landau in der Pfalz				
Knotenpunkt	10 - Marienring/ Südring/ Schlossstr.				
Equipment	2009876	Variante	V07_STS	Datum	26.06.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner; Feurer	Abzeichnung	Fe	Blatt	47

Parameter



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA

allg

Nr.	Name	Wert	Bemerkung
1	DauerReset	2	Dauer Ausgang Reset
2	t_ULK	220	Zeit Umlaufkontrolle
3	WZ_ulk	1	SWS_ULK_Aktiv
4	PT	1	Pilotton_Ein
5	Mute	1	Blindenakustik aktiv
6	Ein_h_NA	20	Ein_Stunde_NA
7	Ein_min_NA	0	Ein_Minute_NA
8	Aus_h_NA	6	Aus_Stunde_NA
9	Aus_min_NA	0	Aus_Minute_NA

minfrei

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	K1	10	15	20	25	30	30	30	30	minimale Freigabe K1
2	K2	6	8	10	10	10	10	10	10	minimale Freigabe K2
3	K3	5	5	5	5	5	5	5	5	minimale Freigabe K3
4	K4	5	6	12	15	20	20	20	20	minimale Freigabe K4
5	K5	5	5	5	5	5	5	5	5	minimale Freigabe K5
6	F1	5	6	6	6	6	6	6	6	minimale Freigabe F1
7	F2	7	8	8	8	8	8	8	8	minimale Freigabe F2
8	F3	6	6	6	6	6	6	6	6	minimale Freigabe F3
9	F4	10	10	10	10	10	10	10	10	minimale Freigabe F4
10	F6	5	5	5	5	5	5	5	5	minimale Freigabe F6
11	FB1	9	9	9	9	9	9	9	9	minimale Freigabe FB1
12	FB2	12	12	12	12	12	12	12	12	minimale Freigabe FB2
13	FB3	8	8	8	8	8	8	8	8	minimale Freigabe FB3
14	FB4_FB5	12	12	12	12	12	12	12	12	minimale Freigabe FB4_FB5
15	FB6	6	6	6	6	6	6	6	6	minimale Freigabe FB6

k

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	k2	0	0	0	0	0	0	0	0	Dauieranforderung K2 0 = AUS 1 = EIN
2	k3	0	0	0	0	0	0	0	0	Dauieranforderung K3 0 = AUS 1 = EIN
3	k5	0	0	0	0	0	0	0	0	Dauieranforderung K5 0 = AUS 1 = EIN
4	k10	0	0	0	0	0	0	0	0	Schalter Rückstau K1 0 = AUS 1 = aktiv
5	k11	5	7	8	8	10	10	5	5	Grünzeitzuschlag K1 bei Rückstau

Projekt	Landau in der Pfalz				
Knotenpunkt	10 - Marienring/ Südring/ Schlossstr.				
Equipment	2009876	Variante	V07_STS	Datum	26.06.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner; Feurer	Abzeichnung	Fe	Blatt	5

Parameter



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
6	k12	6	6	6	6	6	6	6	6	max. Grünzeit für Bemessung an HL
7	k31	0	0	0	0	0	0	0	0	Dauieranforderung F1 0 = AUS 1 = EIN
8	k32	0	0	0	0	0	0	0	0	Dauieranforderung F2 0 = AUS 1 = EIN
9	k34	0	0	0	0	0	0	0	0	Dauieranforderung F4/F5 0 = AUS 1 = EIN
10	k131	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedienung F1: 0 := nur bei FG-Anfo. 1 := immer bei Schaltung der Phase
11	k134	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedienung F4-F5: 0 := nur bei FG-Anfo. 1 := immer bei Schaltung der Phase
12	k1000	1	1	0	0	0	0	0	0	tb1 vor Umschaltzeitpunkt (1=ja)

maxfrei

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	K1	25	35	50	55	60	60	60	60	maximale Freigabe K1
2	K2	15	16	20	20	20	20	20	20	maximale Freigabe K2
3	K3	7	10	10	10	12	12	12	12	maximale Freigabe K3
4	K4	15	20	40	40	50	50	50	50	maximale Freigabe K4
5	K5	10	13	13	10	15	11	15	11	maximale Freigabe K5

zl

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	VD1_1	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlücke/10
2	WD2_3	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlücke/10
3	WD2_4	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlücke/10
4	VD2_5	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlücke/10
5	WD3_1	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlücke/10
6	WD3_2	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlücke/10
7	VD4_1	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlücke/10
8	VD4_2	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlücke/10
9	WD5_1	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlücke/10
10	WD5_2	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlücke/10
11	D2_5	25	25	25	25	25	25	25	25	Zeitlücke/10

bd

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	K1	10	10	10	10	10	10	10	10	Belegungsdauer Detektor D2_5

Projekt	Landau in der Pfalz				
Knotenpunkt	10 - Marienring/ Südring/ Schlossstr.				
Equipment	2009876	Variante	V07_STS	Datum	26.06.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner; Feurer	Abzeichnung	Fe	Blatt	6

Parameter



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA

tb

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	tb1	52	59	77	72	72	72	999	999	neuer Umlauf

t

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	t1	54	61	83	82	89	88	999	999	frühestes Ende Phase 1 nach Phase 2
2	t2	59	69	3	2	99	98	999	999	spätestes Ende Phase 1 nach Phase 2
3	t3	10	7	11	10	7	6	999	999	frühestes Ende Phase 1 nach Phase 3
4	t4	15	15	21	20	17	16	999	999	spätestes Ende Phase 1 nach Phase 3
5	t5	24	25	32	28	27	26	999	999	frühestes Ende Phase 1 nach Phase 4
6	t6	29	33	42	38	37	36	999	999	spätestes Ende Phase 1 nach Phase 4
7	t7	10	7	11	10	7	6	999	999	frühestes Ende Phase 2 nach Phase 3
8	t8	15	15	21	20	17	16	999	999	spätestes Ende Phase 2 nach Phase 3
9	t9	13	11	16	15	12	11	999	999	frühestes Ende Phase 2 (ohne Anfo. Phase 3)
10	t10	20	23	31	30	27	26	999	999	spätestes Ende Phase 2 (ohne Anfo. Phase 3)
11	t11	23	24	31	27	26	25	999	999	frühestes Ende Phase 3 nach Phase 4
12	t12	28	32	41	37	36	35	999	999	spätestes Ende Phase 3 nach Phase 4
13	t13	25	27	36	32	29	28	999	999	frühestes Ende Phase 3 nach Phase 1 (ohne Anfo. Phase 4)
14	t14	33	40	51	47	46	45	999	999	spätestes Ende Phase 3 nach Phase 1 (ohne Anfo. Phase 4)

Projekt	Landau in der Pfalz				
Knotenpunkt	10 - Marienring/ Südring/ Schlossstr.				
Equipment	2009876	Variante	V07_STS	Datum	26.06.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner; Feurer	Abzeichnung	Fe	Blatt	7

 SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH	Rechneranschluss	LSA_VRS
		Version 1.3
Anbindung LSA an Verkehrsrechner - Daten zur Rechnerversorgung		

Stadt: Landau
Anlage: L 509 / Marienring-Südring-Schloßstraße
Kreuzungsnummer:
SH-Equipmentnummer: 2009876
Steuergerät: ACTROS.alpha
Stand, Bearbeiter 26.06.2020, VTS-Feurer

Anschluss parallel mit Baugruppe:

ISPIO ☐
 ISPIO mit SSI-MTC ☐
 ISPIO mit SSI-L6000 ☐
 PEAM ☐
 KOK05 ☐
 MEK (nur steuern) ☐
 MAK (nur melden) ☐
 MEK/MAK (steuern/melden) ☐
 Sonstiges: Dambach ☒

Anschluss seriell:

OCIT ☐
 SB 15 ☐
 SB 16 ☐
 MDEK ☐
 SSI ☐
 ASE ☐
 ISYGUARD ☐
 X-KOM ☐
 Sonstiges: ☐

Codierung Programmanwahl:

Binär (Standard SH) ☐
 Sonstiges: Dambach ☐

Rückrechnungsverfahren Uhr:

(Bezugszeitpunkt jeweils 0:00 Uhr)
 1.1.1980 ☐
 1.1. aktuelles Jahr ☐
 aktueller Tag (Standard SH) ☒

Koordinierung:

externe Koordinierung durch Zentrale ☒
 nur interne Koordinierung ☐

Hostname OCIT-Anschluss:

Zentralennr.: Feldgerätenr.: Betreiberdomain:

Programme:

Programmtyp: k = koordiniert u = unkoordiniert v = vollverkehrsabhaengig

Programm-Nr. VT:	1	2	3	4		6	7	
Programm-Nr. Gerät:	1	2	3	4		6	7	
Programmtyp :	k	k	k	k		k	k	
Umlauf: (var=variabel)	60	72	90	90		100	100	
IK (GWPB):	55	65	75	70		70	70	
Sonstiges: (z.B. Handpr.)								
Codierung Prog.anwahl		PA	PB	PA+PB		PC+P A	PC+P B	

Programme:

Programmtyp: k = koordiniert u = unkoordiniert v = vollverkehrsabhaengig

Programm-Nr. VT:								
Programm-Nr. Gerät:								
Programmtyp :								
Umlauf: (var=variabel)								
IK (GWPB):								
Sonstiges: (z.B. Handpr.)								
Codierung Prog.anwahl								

Anmerkungen: