

Steuergeräteversorgung ACTROS Landau

LSA 16 – Schlossstr./ Weißenburger Str./ Xylanderstraße, EQ 2009873



Besonderheiten

Dambach Übertragungssystem

Anschlüsse Seriell / Ethernet / CAN-Bus

Zentrale	OCIT 1.1	X
	OCIT 2.0	
Detektoren	Klassifizierungsdetektor (seriell)	
ÖV-Empfangsbaugruppe	DFM (CAN-Bus)	
	FEA (seriell)	
	KSR (seriell)	
Sonstiges	RSU für C2X (Ethernet)	
	UDP (Ethernet)	
	Dambach Übertragungssystem	X

Programme

vollverkehrsabhängig (vva), teilverkehrsabhängig (tva), Festzeit (FZ), Umlaufzeit (tu), koordiniert (koord.)
 VA-Mod: Durch Löschen der VA-Modifikation wird das VA-Programm als Festzeitprogramm geschaltet

Nr.	Art	VA-Mod	tu	koord.	Bemerkungen
P1	tva	-	60	X	Nachtprogramm teilverkehrsabhängig koordiniert
P2	tva	-	72	X	Tagesprogramm teilverkehrsabhängig koordiniert
P3	tva	-	90	X	Morgenprogramm teilverkehrsabhängig koordiniert
P4	tva	-	90	X	Abendprogramm teilverkehrsabhängig koordiniert
P6	tva	-	100	X	Morgenspitzenprogramm teilverkehrsabhängig koordiniert
P7	tva	-	100	X	Abendspitzenprogramm teilverkehrsabhängig koordiniert
P9	vva	-	<=100	-	Reserve
P10	vva	-	<=100	-	Reserve
P11	FZ	-	60	X	Nachtprogramm Festzeit koordiniert
P12	FZ	-	72	X	Tagesprogramm Festzeit koordiniert
P13	FZ	-	90	X	Morgenprogramm Festzeit koordiniert
P14	FZ	-	90	X	Abendprogramm Festzeit koordiniert
P16	FZ	-	100	X	Morgenspitzenprogramm Festzeit koordiniert
P17	FZ	-	100	X	Abendspitzenprogramm Festzeit koordiniert
P19	FZ	-	100	-	Reserve
P20	FZ	-	100	-	Reserve
P29	FZ	-	10	-	Blinkprogramm (Aus-Zustand)
P30	FZ	-	22	-	Einschaltprogramm
P31	FZ	-	24	-	Ausschaltprogramm

Historie

Datum	Autor/-in	Auftragsnummer	Änderungen
30.11.2017	VT-S/Wolz	856790092299	Neuerstellung; IB: gevas; Actros.alpha 40V LED; Blindensignalisierung; BS: G4qo.3; Topic; Programmschaltung über parallele Eingänge
16.08.2022	VT-S/Wolz	856790116220	BS.: G4qq.3.1; Knotenumbau; Neuversorgung; LISA-Variante: ...Landau\2009873\V03_STS, VT-Planung: IB-gevas Stand: 28.06.2022
17.07.2023	VT-S/Kunzelmann	856790122200	BS.: G4qq.3.1 Änderungen vom IB Gevas 26.05.23 übernommen und 5s Gelb für Signalgruppe K7 ergänzt (in Bestand nicht vorhanden.)

Version

Gerätestand
G4qq.3.1

Koordinierung

Steuerungsebene	Typ	Variante Rückrechenverfahren	Variante Detektor	Detektor
STG_SYSTEM	TYP_KEINE			
STG_UHR	TYP_UHR	VAR_RR_NULL_UHR		
STG_ZENTRALE	TYP_PARALLEL		VAR_DET_BELEGT	Sy1
STG_VT_ANWENDER	TYP_UHR	VAR_RR_NULL_UHR		
STG_MANUELL_EXTERN	TYP_UHR	VAR_RR_NULL_UHR		
STG_MANUELL	TYP_UHR	VAR_RR_NULL_UHR		

Lampentypen

Bezeichnung	Typ	Farbe	Zusatzblinktakt
Irot	EinfachUga	FARBE_ROT	
Igelb	BlinkUge	FARBE_GELB	-
Igruen	EinfachUge	FARBE_GRUEN	

Signalgruppentypen

Bezeichnung	Actros-SgTyp	LmpTyp1	LmpTyp2	LmpTyp3	Feindlich	DunkelGruen	RotGelbZeit	GelbZeit	DunkelGelbZeit	GruenBlinkZeit	DunkelFrei	BlinkenFrei	LISA-SgTyp	AllesGelbZeit
RoGeGn	RoGeGn - Rot-Gelb-Grün	Irot	Igelb	Igruen	-	-	1	3	3	0	-	-	RoGeGn	0
GeGn	GeGn - Phantomrot	Igelb	Igruen		-	-	0	3	0	0	X	-	GeGn	0
Gruen	Grün	Igruen			-	-	0	0	0	0	-	-	Gruen	0
RoGn	RoGn - Rot-Grün	Irot	Igruen		-	X	0	0	0	0	X	-	RoGn	0
Blinker	Blinker	Igelb			-	-	0	0	0	0	-	-	Blinker	0
RoGe	RoGe - Phantomgrün-Gelbblinker	Irot	Igelb		-	-	0	5	5	0	-	-		0

OeV-Verbund

Die Tabelle *OeV-Verbund* enthält keine Daten.

Projekt	Landau LSA 16													
Knotenpunkt	Schlossstr./ Weißenburger Str./ Xylanderstr.													
Auftragsnr.	2009873							Variante	V04_STS				Datum	17.07.2023
Bearbeiter	Kunzelmann							Abzeichnung					Blatt	GV_1

Geräteversorgung



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA

Signalgruppen

Signalgruppe	SgTyp	Richtung	Wiederholer1	Wiederholer2	Wiederholer3	Abschaltcode	Abschaltcode in LISA +
K1	RoGeGn	HR	K1a	K1b		UGA (1#2#3)	UGA (1#2#3)
K2	RoGeGn	NR	K2a	K2b		UGA (1#2#3)	UGA (1#2#3)
K3	RoGeGn	HR	K3a	K3b		UGA (1#2#3)	UGA (1#2#3)
K4	RoGeGn	NR	K4a	K4b		UGA (1#2#3)	UGA (1#2#3)
RA5	GeGn	HR					
DN6	Gruen	HR					
K7	RoGe	HR	K7a			UGA (1#2)	UGA (1#2)
F1	RoGn	HR	F1a			UGA (1#2)	UGA (1#2)
FB1	Gruen	HR	FB1a				
F2	RoGn	HR	F2a			UGA (1#2)	UGA (1#2)
FB2	Gruen	HR	FB2a				
F3	RoGn	HR	F3a			UGA (1#2)	UGA (1#2)
FB3	Gruen	HR	FB3a				
F4	RoGn	HR	F4a			UGA (1#2)	UGA (1#2)
FB4	Gruen	HR	FB4a				
F5	RoGn	HR	F5a			UGA (1#2)	UGA (1#2)
FB5	Gruen	HR	FB5a				
BL3	Blinker	HR	BL3a				

Handprogramm

Nummer
28

Blinkprogramm

Bezeichnung	Nummer	Umlaufzeit
Blinkprogramm	29	10,0

Projekt	Landau LSA 16					
Knotenpunkt	Schlossstr./ Weißenburger Str./ Xylanderstr.					
Auftragsnr.	2009873	Variante	V04_STS	Datum	17.07.2023	
Bearbeiter	Kunzelmann	Abzeichnung		Blatt	GV_2	

Geräteversorgung



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA

Ein-/Ausprogramm

Einprogrammnr.	Ausprogrammnr.
30	31

Einstellungen

Offset FZ-Programme
0

ACTROS-Typ

ACTROS-Typ
G3<xx>

Geräteschnittstellen

ÖPNV-KSR	OCIT (Modem)	OCIT (GSM)	SMM	SB15	XKOM	SSI
-	Kein	USV	Kein	-	-	-

HW-Lampentypen

Bezeichnung	Typ	LED Farbe auf SSK
hwrot	LmpOCITRotLed40V	rot
hwgelb	MLmpOCITGelbGruenLed40V	gelb
hwgruen	MLmpOCITGelbGruenLed40V	grün
E_hwgelb	LmpOCITGelbGruenLed40V	gelb
E_hwgruen	LmpOCITGelbGruenLed40V	grün

Detektoren

Detektor	Teilknoten	1. Signalgruppe	2. Signalgruppe	Dauerbelegung (in s)	Anzahl Pegelflattern	Nichtbelegung (in s)	Intern
VD1.1	LsaTK_1	-	-	10800	10	86400	-
VD1.2	LsaTK_1	-	-	10800	10	86400	-
VD1.3	LsaTK_1	-	-	10800	10	86400	-
WD2.1	LsaTK_1	K2	-	10800	10	86400	-

Projekt	Landau LSA 16						
Knotenpunkt	Schlossstr./ Weißenburger Str./ Xyländerstr.						
Auftragsnr.	2009873	Variante	V04_STS	Datum	17.07.2023		
Bearbeiter	Kunzelmann	Abzeichnung		Blatt	GV_3		

Geräteversorgung



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA

Detektor	Teilknoten	1. Signalgruppe	2. Signalgruppe	Dauerbelegung (in s)	Anzahl Pegelflattern	Nichtbelegung (in s)	Intern
WD2.2	LsaTK_1	K2	-	10800	10	86400	-
VD2.3	LsaTK_1	-	-	10800	10	86400	-
VD3.1	LsaTK_1	-	-	10800	10	86400	-
VD3.2	LsaTK_1	-	-	10800	10	86400	-
WD4.1	LsaTK_1	K4	-	10800	10	86400	-
WD4.2	LsaTK_1	K4	-	10800	10	86400	-
VD4.3	LsaTK_1	-	-	10800	10	86400	-
VD4.4	LsaTK_1	-	-	10800	10	86400	-
D2.4	LsaTK_1	-	-	600	10	0	-
D2.5	LsaTK_1	-	-	600	10	0	-
D4.5	LsaTK_1	-	-	600	10	0	-
D4.6	LsaTK_1	-	-	600	10	0	-
DK1_s	LsaTK_1	F1	-	120	10	0	-
DK3_s	LsaTK_1	F3	-	120	10	0	-
DK5_s	LsaTK_1	F5	-	120	10	0	-
DK1_b	LsaTK_1	FB1	-	120	10	0	-
DK2_b	LsaTK_1	FB2	-	120	10	0	-
DK3_b	LsaTK_1	FB3	-	120	10	0	-
DK4_b	LsaTK_1	FB4	-	120	10	0	-
DK5_b	LsaTK_1	FB5	-	0	0	0	-
WBK1_Err	LsaTK_1	FB4	-	5	0	0	-
WBK2_Err	LsaTK_1	FB4	-	5	0	0	-
VK1-4_i_O	LsaTK_1	FB4	-	0	0	5	-
PA	LsaTK_1	FB4	-	0	0	0	-
PB	LsaTK_1	FB4	-	0	0	0	-
PC	LsaTK_1	FB4	-	0	0	0	-
GB	LsaTK_1	FB4	-	0	0	0	-
FR	LsaTK_1	FB4	-	0	0	0	-
Sy1	LsaTK_1	FB4	-	0	0	0	-

Projekt	Landau LSA 16					
Knotenpunkt	Schlossstr./ Weißenburger Str./ Xylanderstr.					
Auftragsnr.	2009873	Variante	V04_STS	Datum	17.07.2023	
Bearbeiter	Kunzelmann	Abzeichnung		Blatt	GV_4	

Geräteversorgung



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA

Virtuelle Klemmen

Signalgruppe	Wiederholer	LmpTyp
K1	1. Wiederholer der Sgr	Igelb
K1	2. Wiederholer der Sgr	Igelb
K1	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
K1	2. Wiederholer der Sgr	Igruen
K2	1. Wiederholer der Sgr	Igelb
K2	2. Wiederholer der Sgr	Igelb
K2	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
K2	2. Wiederholer der Sgr	Igruen
K3	1. Wiederholer der Sgr	Igelb
K3	2. Wiederholer der Sgr	Igelb
K3	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
K3	2. Wiederholer der Sgr	Igruen
K4	1. Wiederholer der Sgr	Igelb
K4	2. Wiederholer der Sgr	Igelb
K4	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
K4	2. Wiederholer der Sgr	Igruen
F1	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
FB1	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
F2	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
FB2	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
F3	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
FB3	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
F4	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
FB4	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
BL3	1. Wiederholer der Sgr	Igelb
K7	1. Wiederholer der Sgr	Igelb
F5	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
FB5	1. Wiederholer der Sgr	Igruen

Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schlossstr./ Weißenburger Str./ Xylanderstr.				
Auftragsnr.	2009873	Variante	V04_STS	Datum	17.07.2023
Bearbeiter	Kunzelmann	Abzeichnung		Blatt	GV_5

Geräteversorgung



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA

Netzkontrolle

mit NKK	NKK-Typ	Netzkontrolle
-		NkkFusion230V50Hz

Hardware-Tk

Bezeichnung	Typ
HwTk_1	HWTK40V

Software-Tk

SoftwareTk	AllesGelbZeit	Modifikation-Anzeigemaske	HardwareTk
LsaTK_1	5	1	HwTk_1

Slotzuordnung

Slot	Kartentyp	Anzahl ECL	HardwareTk
1	SK24		HwTk_1
2	SK24		HwTk_1
3	IO24		
4	IO24		

Slotzuordnung IDC

Slot	Kartentyp
1	IDC

ECL

Die Tabelle *ECL* enthält keine Daten.

Kanalzuordnung

Karte	Submodul	Kanal	Kanaltyp	Signalgruppe	Signalgeber	-Name	LmpTyp	HwLmpTyp	Faden	Messkanal	Detektor	Ausgang	LISA-Eingangstyp	I/O-Klasse	Spannung (in V)	Gegenpotential	Kontakt
1 (SK24)		1	Schaltkanal	K1	Signalgruppe	K1	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		2	Schaltkanal	K1	1. Wiederholer der Sgr	K1a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							

Projekt	Landau LSA 16																
Knotenpunkt	Schlossstr./ Weißenburger Str./ Xylanderstr.																
Auftragsnr.	2009873									Variante	V04_STS				Datum	17.07.2023	
Bearbeiter	Kunzelmann									Abzeichnung					Blatt	GV_6	

Geräteversorgung



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA

Karte	Submodul	Kanal	Kanaltyp	Signalgruppe	Signalgeber	-Name	LmpTyp	HwLmpTyp	Faden	Messkanal	Detektor	Ausgang	LISA-Eingangstyp	I/O-Klasse	Spannung (in V)	Gegenpotential	Kontakt
1 (SK24)		3	Schaltkanal	K1	2. Wiederholer der Sgr	K1b	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		4	Schaltkanal	K1	Signalgruppe	K1	Igelb	hwgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		5	Schaltkanal	K1	Signalgruppe	K1	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		6	Schaltkanal	K2	Signalgruppe	K2	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		7	Schaltkanal	K2	1. Wiederholer der Sgr	K2a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		8	Schaltkanal	K2	2. Wiederholer der Sgr	K2b	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		9	Schaltkanal	K2	Signalgruppe	K2	Igelb	hwgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		10	Schaltkanal	K2	Signalgruppe	K2	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		11	Schaltkanal	K3	Signalgruppe	K3	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		12	Schaltkanal	K3	1. Wiederholer der Sgr	K3a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		13	Schaltkanal	K3	2. Wiederholer der Sgr	K3b	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		14	Schaltkanal	K3	Signalgruppe	K3	Igelb	hwgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		15	Schaltkanal	K3	Signalgruppe	K3	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		16	Schaltkanal	K4	Signalgruppe	K4	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		17	Schaltkanal	K4	1. Wiederholer der Sgr	K4a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		18	Schaltkanal	K4	2. Wiederholer der Sgr	K4b	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		19	Schaltkanal	K4	Signalgruppe	K4	Igelb	hwgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		20	Schaltkanal	K4	Signalgruppe	K4	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		21	Schaltkanal	RA5	Signalgruppe	RA5	Igelb	E_hwgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		22	Schaltkanal	RA5	Signalgruppe	RA5	Igruen	E_hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		23	Schaltkanal	DN6	Signalgruppe	DN6	Igruen	E_hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		24	Schaltkanal														
2 (SK24)		1	Schaltkanal	F1	Signalgruppe	F1	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		2	Schaltkanal	F1	1. Wiederholer der Sgr	F1a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		3	Schaltkanal	F1	Signalgruppe	F1	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		4	Schaltkanal	FB1	Signalgruppe	FB1	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		5	Schaltkanal	F2	Signalgruppe	F2	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		6	Schaltkanal	F2	1. Wiederholer der Sgr	F2a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		7	Schaltkanal	F2	Signalgruppe	F2	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		8	Schaltkanal	FB2	Signalgruppe	FB2	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		9	Schaltkanal	F3	Signalgruppe	F3	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							

Projekt	Landau LSA 16																
Knotenpunkt	Schlossstr./ Weißenburger Str./ Xylanderstr.																
Auftragsnr.	2009873								Variante	V04_STS					Datum	17.07.2023	
Bearbeiter	Kunzelmann								Abzeichnung						Blatt	GV_7	

Geräteversorgung



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA

Karte	Submodul	Kanal	Kanaltyp	Signalgruppe	Signalgeber	-Name	LmpTyp	HwLmpTyp	Faden	Messkanal	Detektor	Ausgang	LISA-Eingangstyp	I/O-Klasse	Spannung (in V)	Gegenpotential	Kontakt
2 (SK24)		10	Schaltkanal	F3	1. Wiederholer der Sgr	F3a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		11	Schaltkanal	F3	Signalgruppe	F3	lgruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		12	Schaltkanal	FB3	Signalgruppe	FB3	lgruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		13	Schaltkanal	F4	Signalgruppe	F4	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		14	Schaltkanal	F4	1. Wiederholer der Sgr	F4a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		15	Schaltkanal	F4	Signalgruppe	F4	lgruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		16	Schaltkanal	FB4	Signalgruppe	FB4	lgruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		17	Schaltkanal	BL3	Signalgruppe	BL3	lgelb	hwgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		18	Schaltkanal	K7	Signalgruppe	K7	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		19	Schaltkanal	K7	1. Wiederholer der Sgr	K7a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		20	Schaltkanal	K7	Signalgruppe	K7	lgelb	hwgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		21	Schaltkanal	F5	Signalgruppe	F5	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		22	Schaltkanal	F5	1. Wiederholer der Sgr	F5a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		23	Schaltkanal	F5	Signalgruppe	F5	lgruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		24	Schaltkanal	FB5	Signalgruppe	FB5	lgruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
3 (IO24)		1	Eingang								VD1.1		Video	Video 24V	24	+	
3 (IO24)		2	Eingang								VD1.2		Video	Video 24V	24	+	
3 (IO24)		3	Eingang								WD2.1		Video	Video 24V	24	+	
3 (IO24)		4	Eingang								WD2.2		Video	Video 24V	24	+	
3 (IO24)		5	Eingang								VD2.3		Video	Video 24V	24	+	
3 (IO24)		6	Eingang								VD3.1		Video	Video 24V	24	+	
3 (IO24)		7	Eingang								VD3.2		Video	Video 24V	24	+	
3 (IO24)		8	Eingang								WD4.1		Video	Video 24V	24	+	
3 (IO24)		9	Eingang								DK1_s		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
3 (IO24)		10	Eingang								DK3_s		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
3 (IO24)		11	Eingang								DK1_b		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
3 (IO24)		12	Eingang								DK2_b		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
3 (IO24)		13	Eingang								DK3_b		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
3 (IO24)		14	Eingang								DK4_b		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
3 (IO24)		15	Eingang								DK5_s		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
3 (IO24)		16	Eingang								DK5_b		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	

Projekt	Landau LSA 16																
Knotenpunkt	Schlossstr./ Weißenburger Str./ Xylanderstr.																
Auftragsnr.	2009873								Variante	V04_STS					Datum	17.07.2023	
Bearbeiter	Kunzelmann								Abzeichnung						Blatt	GV_8	

Geräteversorgung



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA

Karte	Submodul	Kanal	Kanaltyp	Signalgruppe	Signalgeber	-Name	LmpTyp	HwLmpTyp	Faden	Messkanal	Detektor	Ausgang	LISA-Eingangstyp	I/O-Klasse	Spannung (in V)	Gegenpotential	Kontakt
3 (IO24)		17	Ausgang									DK1_Quitt		Quittierung 40V	40	L	Schließer
3 (IO24)		18	Ausgang									DK3_Quitt		Quittierung 40V	40	L	Schließer
3 (IO24)		19	Ausgang									PT_TK1		Sonderausgang	40	L	Schließer
3 (IO24)		20	Ausgang									Mute_TK1		Sonderausgang	40	L	Schließer
3 (IO24)		21	Ausgang									DK5_Quitt		Quittierung 40V	40	L	Schließer
3 (IO24)		22	Ausgang									PT_TK2		Sonderausgang	40	L	Schließer
3 (IO24)		23	Ausgang									Mute_TK2		Sonderausgang	40	L	Schließer
3 (IO24)		24	Ausgang														
4 (IO24)		1	Eingang								WD4.2		Video	Video 24V	24	+	
4 (IO24)		2	Eingang								VD4.3		Video	Video 24V	24	+	
4 (IO24)		3	Eingang								VD4.4		Video	Video 24V	24	+	
4 (IO24)		4	Eingang								WBK1_Err		Video	Video 24V	24	+	
4 (IO24)		5	Eingang								WBK2_Err		Video	Video 24V	24	+	
4 (IO24)		6	Eingang								VK1-4_i_O		Video	Video 24V	24	+	
4 (IO24)		7	Eingang								VD1.3		Video	Video 24V	24	+	
4 (IO24)		8	Eingang														
4 (IO24)		9	Eingang								PA		Kontakt	Sondereingang	15	+	
4 (IO24)		10	Eingang								PB		Kontakt	Sondereingang	15	+	
4 (IO24)		11	Eingang								PC		Kontakt	Sondereingang	15	+	
4 (IO24)		12	Eingang								GB		Kontakt	Sondereingang	15	+	
4 (IO24)		13	Eingang								FR		Kontakt	Sondereingang	15	+	
4 (IO24)		14	Eingang								Sy1		Kontakt	Sondereingang	15	+	
4 (IO24)		15	Eingang														
4 (IO24)		16	Eingang														
4 (IO24)		17	Ausgang														
4 (IO24)		18	Ausgang														
4 (IO24)		19	Ausgang														
4 (IO24)		20	Ausgang														
4 (IO24)		21	Ausgang														
4 (IO24)		22	Ausgang														
4 (IO24)		23	Ausgang														

Projekt	Landau LSA 16															
Knotenpunkt	Schlossstr./ Weißenburger Str./ Xylanderstr.															
Auftragsnr.	2009873								Variante	V04_STS				Datum	17.07.2023	
Bearbeiter	Kunzelmann								Abzeichnung					Blatt	GV_9	

Karte	Submodul	Kanal	Kanaltyp	Signalgruppe	Signalgeber	-Name	LmpTyp	HwLmpTyp	Faden	Messkanal	Detektor	Ausgang	LISA-Eingangstyp	I/O-Klasse	Spannung (in V)	Gegenpotential	Kontakt
4 (IO24)		24	Ausgang														
1 (IDC)		1	Eingang								D2.4		Schleife				
1 (IDC)		2	Eingang								D2.5		Schleife				
1 (IDC)		3	Eingang								D4.5		Schleife				
1 (IDC)		4	Eingang								D4.6		Schleife				

ÖV-Daten

Die Tabelle *ÖV-Daten* enthält keine Daten.

Sonderblinken J/N

mit Sonderblinken
-

Fernversorgung

Logikparameter als VT-Variablen	Logikvariablen als VT-Variablen	Systemparameter als VT-Variablen	Anzahl VT-Variablen festlegen	Logikparameternamen für VT-Variablen	OCIT V2	Version der Versorgung	Länge VT-Var	Länge AP-Wert	OITD-Werte
X	X	X	-	X	-	1.02 (ÖV-VAR mit MP, OEV)	32	63	

System VT-Variablen

PÜ's als VT-Variablen	Rahmen als VT-Variablen	SZP's als VT-Variablen	Ausschaltpläne als VT-Variablen	Einschaltpläne als VT-Variablen	ÖV-Werte als VT-Variablen
X	X	X	X	X	X

VT-Variablen

Art	Anzahl	Schaltbefehle / Rahmen	Mindestanz. Schaltbefehle / Rahmen
Ausschaltpläne	1	45	13
Einschaltpläne	1	45	14
Signalzeitenpläne	17	45	42
Phasenübergänge	9	18	18
Rahmenpläne	0	1	0

Projekt	Landau LSA 16														
Knotenpunkt	Schlossstr. / Weißenburger Str. / Xylanderstr.														
Auftragsnr.	2009873					Variante	V04_STS					Datum	17.07.2023		
Bearbeiter	Kunzelmann					Abzeichnung						Blatt	GV_10		

Geräteversorgung



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA

Parametersätze

Parametersätze für	Verwendung	1. Satz	2. Satz	3. Satz	4. Satz	5. Satz	6. Satz	7. Satz	8. Satz	9. Satz	10. Satz	11. Satz	12. Satz	13. Satz	14. Satz	15. Satz	16. Satz
VT-Variablen	alle Parametersätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AP-Werte	alle Parametersätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Projekt	Landau LSA 16						
Knotenpunkt	Schlossstr./ Weißenburger Str./ Xylanderstr.						
Auftragsnr.	2009873			Variante	V04_STS		Datum 17.07.2023
Bearbeiter	Kunzelmann			Abzeichnung			Blatt GV_11

Parametertabellen



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA

allg

Nr.	Name	Wert	Bemerkung
1	t_ULK	220	Zeit Umlaufkontrolle
2	WZ_ulk	1	SWS_ULK_Aktiv
3	PT	1	Pilotton_Ein
4	Mute	1	Blindenakustik aktiv
5	Ein_h_NA	20	Ein_Stunde_NA
6	Ein_min_NA	0	Ein_Minute_NA
7	Aus_h_NA	6	Aus_Stunde_NA
8	Aus_min_NA	0	Aus_Minute_NA
9	Lisa	0	Abschaltung Dambachuebertragungssystem

zl

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	VD1_1	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlueckenwert Detektor VD1_1 [0.1s]
2	VD1_2	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlueckenwert Detektor VD1_2 [0.1s]
3	VD1_3	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlueckenwert Detektor VD1_3 [0.1s]
4	WD2_1	25	25	25	25	25	25	25	25	Zeitlueckenwert Detektor WD2_1 [0.1s]
5	WD2_2	25	25	25	25	25	25	25	25	Zeitlueckenwert Detektor WD2_2 [0.1s]
6	VD2_3	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlueckenwert Detektor VD2_3 [0.1s]
7	VD3_1	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlueckenwert Detektor VD3_1 [0.1s]
8	VD3_2	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlueckenwert Detektor VD3_2 [0.1s]
9	WD4_1	25	25	25	25	25	25	25	25	Zeitlueckenwert Detektor WD4_1 [0.1s]
10	WD4_2	25	25	25	25	25	25	25	25	Zeitlueckenwert Detektor WD4_2 [0.1s]
11	VD4_3	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlueckenwert Detektor VD4_3 [0.1s]
12	VD4_4	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlueckenwert Detektor VD4_4 [0.1s]
13	D2_4	20	20	20	20	20	20	20	20	Zeitlueckenwert Detektor D2_4 [0.1s]
14	D2_5	20	20	20	20	20	20	20	20	Zeitlueckenwert Detektor D2_5 [0.1s]
15	D4_5	20	20	20	20	20	20	20	20	Zeitlueckenwert Detektor D4_5 [0.1s]
16	D4_6	20	20	20	20	20	20	20	20	Zeitlueckenwert Detektor D4_6 [0.1s]

minfrei

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	K1	8	8	8	8	8	8	8	8	minimale Freigabezeit Signal K1
2	K2	10	12	12	12	12	12	12	12	minimale Freigabezeit Signal K2
3	K4	15	15	15	15	15	15	15	15	minimale Freigabezeit Signal K4
4	RA5	5	5	5	5	5	5	5	5	minimale Freigabezeit Signal RA5
5	DN6	5	5	5	5	5	5	5	5	minimale Freigabezeit Signal DN6
6	F1	9	12	14	14	14	14	14	14	minimale Freigabezeit Signal F1
7	F3	9	13	14	14	14	14	14	14	minimale Freigabezeit Signal F3
8	F4	8	11	14	14	14	14	14	14	minimale Freigabezeit Signal F4
9	FB1	11	11	11	11	11	11	11	11	minimale Freigabezeit Signal FB1
10	FB2	10	10	10	10	10	10	10	10	minimale Freigabezeit Signal FB2
11	FB3	11	11	11	11	11	11	11	11	minimale Freigabezeit Signal FB3
12	FB4	10	10	10	10	10	10	10	10	minimale Freigabezeit Signal FB4
13	K7	5	5	5	5	5	5	5	5	minimale Freigabezeit Signal K7
14	F5	5	5	5	5	5	5	5	5	minimale Freigabezeit Signal F5
15	FB5	6	6	6	6	6	6	6	6	minimale Freigabezeit Signal FB5

Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schlossstr./ Weißenburger Str./ Xylanderstr.				
Auftragsnr.	2009873	Variante	V04_STS	Datum	17.07.2023
Bearbeiter	Kunzelmann	Abzeichnung		Blatt	1

Parametertabellen



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA

bemvorne

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	K2	7	7	7	7	7	7	7	7	Bemessung ab Freigabe mit Haltlinie
2	K4	7	7	7	7	7	7	7	7	Bemessung ab Freigabe mit Haltlinie

k

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	k21	0	0	0	0	0	0	0	0	Daueranforderung F1 (k21=1)
2	k22	0	0	0	0	0	0	0	0	Daueranforderung K2 (k22=1)
3	k23	0	0	0	0	0	0	0	0	Daueranforderung F3 (k23=1)
4	k24	0	0	0	0	0	0	0	0	Daueranforderung K4 (k24=1)
5	k25	0	0	0	0	0	0	0	0	Daueranforderung F5 (k25=1)
6	k31	0	0	0	0	0	0	0	0	Daueranforderung FB1 (k31=1)
7	k32	0	0	0	0	0	0	0	0	Daueranforderung FB2 (k32=1)
8	k33	0	0	0	0	0	0	0	0	Daueranforderung FB3 (k33=1)
9	k34	0	0	0	0	0	0	0	0	Daueranforderung FB4 (k34=1)
10	k35	0	0	0	0	0	0	0	0	Daueranforderung FB5 (k35=1)
11	k1000	1	1	1	1	1	1	1	1	tb1 vor Umschaltpunkt (1=ja)
12	DN6	0	1	1	1	1	1	1	1	Zwangsanzug Diagonalgruen DN6 (1=ja)
13	k52	1	1	1	1	1	1	1	1	Softwareschalter Abschalten K2 vor t8 bei Stau D2.5 (1=ja)
14	k6	1	1	1	1	1	1	1	1	Softwareschalter Unterdrücken F5 bei Freigabe K2 (1=ja)
15	k1	2	2	2	2	2	2	2	2	Abfrage Sperrzeit K1 >= k.k1
16	k5_1	0	0	0	0	0	0	0	0	Einschaltbefehl RA5 löschen: 0 := nicht erlaubt 1 := erlaubt
17	k5_2	1	1	1	1	1	1	1	1	Vorzeitiges Abschalten RA5: 0 := nicht erlaubt 1 := erlaubt

dbd

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	D2_4	12	18	25	25	25	25	25	25	Belegungsdauer Detektor D2_4
2	D2_5	9	9	9	9	9	9	9	9	Belegungsdauer Detektor D2_5
3	D4_5	5	6	7	8	7	8	8	8	Belegungsdauer Detektor D4_5
4	D4_6	8	8	8	8	8	8	8	8	Belegungsdauer Detektor D4_6
5	WD4_2	5	5	5	5	5	5	5	5	Belegungsdauer Detektor WD4_2
6	D2_5_2	10	10	18	10	18	10	10	10	Belegungsdauer Detektor D2_5 (Phase 5)

maxfrei

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	F1	11	13	16	16	16	16	16	16	maximale Freigabe F1
2	F3	16	20	20	20	22	22	22	22	maximale Freigabe F3
3	F4	9	12	16	16	16	16	16	16	maximale Freigabe F4
4	F5	6	8	10	10	11	11	11	11	maximale Freigabe F5

tb

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	tb1	18	16	30	28	28	27	999	999	neuer Umlauf

Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schlossstr./ Weißenburger Str./ Xyländerstr.				
Auftragsnr.	2009873	Variante	V04_STS	Datum	17.07.2023
Bearbeiter	Kunzelmann	Abzeichnung		Blatt	2

Parametertabellen



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA

t

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	t1	30	30	61	57	68	65	65	65	späteste Anforderung Nebenrichtung
2	t2	25	14	29	27	21	21	21	21	frühestes Ende Ph2 bei Stau auf Geradeaus Spur K2 oder Linksabbiegerspur K4
3	t3	25	21	34	31	31	31	31	31	frühestes Ende Ph2 (Ende Freigabe K1 und K3)
4	t4	26	24	38	36	35	34	34	34	spätestes Ende Ph2 bei Stau auf Geradeaus Spur K2 oder Linksabbiegerspur K4
5	t5	31	31	47	45	44	43	43	43	spätestes Ende Ph2 (Ende Freigabe K1 und K3)
6	t6	31	31	47	45	52	82	82	82	spätestes Ende Ph2 bei erkannter Sperrung der Gleisanlage in Zufluss K2/Abfluss K4
7	t7	50	44	69	62	68	65	65	65	frühestes Ende Ph4 bei Stau auf Linksabbiegerspur K4
8	t8	50	53	76	72	78	77	77	77	frühestes Ende Ph4 (Ende Freigabe K2)
9	t9	56	53	71	65	76	70	70	70	spätestes Ende Ph4->Ph5 bei Stau auf Linksabbiegerspur K4
10	t10	56	60	85	81	88	87	87	87	spätestes Ende Ph4->Ph5 (Ende Freigabe K2)
11	t11	4	0	13	11	9	8	8	8	frühestes Ende Ph4/5 (Ende Freigabe K4 (ggf. RA5/DN6))
12	t12	10	8	22	20	19	18	18	18	spätestes Ende Ph4/5 (sp. Ende Freigabe K4 (ggf. RA5/DN6))
13	t13	10	8	19	20	19	18	18	18	spätestes Ende Ph5 bei erkanntem Stau auf Linksabbiegerspur K4

minfrei2

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	K2	15	17	20	18	30	25	25	25	minimale Freigabe K2 bei erkanntem Stau Zufluss K2

zl2

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	WD2_1	8	8	8	8	8	8	8	8	Zeitlueckenwert Erkennung Gleissperrung [s]
2	WD2_2	8	8	8	8	8	8	8	8	Zeitlueckenwert Erkennung Gleissperrung [s]
3	VD2_3	12	12	12	12	12	12	12	12	Zeitlueckenwert Erkennung Gleissperrung [s]
4	D2_4	16	16	16	16	16	16	16	16	Zeitlueckenwert Erkennung Gleissperrung [s]

koord

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	Koordinierung	1	1	1	1	1	1	1	1	Koordinierung ein(=1), aus(=0)
2	SyVersatz	0	0	0	0	0	0	0	0	Sy-Offset (Sekunden)
3	SyLaenge	3	3	3	3	3	3	3	3	Laenge fuer den internen Sy (Sekunden)
4	VorlaufErlaubt	1	1	1	1	1	1	1	1	Vorlauf fuer K-Schritt erlaubt(=1), nicht erlaubt(=0)
5	SymaxWart	1	1	1	1	1	1	1	1	Auflösen K-Schritt nach maxWart(Spl)
6	txhalt	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktivierung Funktion txhalt

Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schlossstr./ Weißenburger Str./ Xylanderstr.				
Auftragsnr.	2009873	Variante	V04_STS	Datum	17.07.2023
Bearbeiter	Kunzelmann	Abzeichnung		Blatt	3

Schaltuhr



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA

Wochenplantabelle

	Wochenplan	ID-Nr.	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Bemerkung
1	Wochenplan	1	Mo_Do	Mo_Do	Mo_Do	Mo_Do	Fr	Sa	So_Ft	

Mo_Do

Tagesplan: Mo_Do ID-Nr.: 1 Langbezeichnung: Montag - Donnerstag

	Zeit	Befehl	SZP	VA	ÖV	IV	Koordiniert	Modifikationen	Bemerkung
1	00:00	Ein	P1_NP	Ein	Aus	Ein	X		
2	06:00	Ein	P3_MP	Ein	Aus	Ein	X		
3	08:30	Ein	P3_MP	Ein	Aus	Ein	X		
4	11:30	Ein	P4_AP	Ein	Aus	Ein	X		
5	13:30	Ein	P3_MP	Ein	Aus	Ein	X		
6	15:30	Ein	P4_AP	Ein	Aus	Ein	X		
7	20:00	Ein	P1_NP	Ein	Aus	Ein	X		

Fr

Tagesplan: Fr ID-Nr.: 2 Langbezeichnung: Freitag

	Zeit	Befehl	SZP	VA	ÖV	IV	Koordiniert	Modifikationen	Bemerkung
1	00:00	Ein	P1_NP	Ein	Aus	Ein	X		
2	06:00	Ein	P3_MP	Ein	Aus	Ein	X		
3	08:30	Ein	P3_MP	Ein	Aus	Ein	X		
4	11:30	Ein	P4_AP	Ein	Aus	Ein	X		
5	13:30	Ein	P3_MP	Ein	Aus	Ein	X		
6	15:30	Ein	P4_AP	Ein	Aus	Ein	X		
7	20:00	Ein	P1_NP	Ein	Aus	Ein	X		

Sa

Tagesplan: Sa ID-Nr.: 3 Langbezeichnung: Samstag

	Zeit	Befehl	SZP	VA	ÖV	IV	Koordiniert	Modifikationen	Bemerkung
1	00:00	Ein	P1_NP	Ein	Aus	Ein	X		
2	06:00	Ein	P3_MP	Ein	Aus	Ein	X		
3	08:30	Ein	P3_MP	Ein	Aus	Ein	X		
4	11:30	Ein	P4_AP	Ein	Aus	Ein	X		
5	13:30	Ein	P3_MP	Ein	Aus	Ein	X		
6	20:00	Ein	P1_NP	Ein	Aus	Ein	X		

Sa - Zugeordnete Sondertage:

Sondertag	Datum
Heilig_Abend	24.12.
Silvester	31.12.

So_Ft

Tagesplan: So_Ft ID-Nr.: 4 Langbezeichnung: Sonntag - Feiertag

	Zeit	Befehl	SZP	VA	ÖV	IV	Koordiniert	Modifikationen	Bemerkung
1	00:00	Ein	P1_NP	Ein	Aus	Ein	X		
2	06:00	Ein	P3_MP	Ein	Aus	Ein	X		
3	13:30	Ein	P3_MP	Ein	Aus	Ein	X		
4	15:30	Ein	P4_AP	Ein	Aus	Ein	X		
5	20:00	Ein	P1_NP	Ein	Aus	Ein	X		

So_Ft - Zugeordnete Sondertage:

Sondertag	Datum
Neujahrstag	01.01.
Karfreitag	beweglich
Ostermontag	beweglich
Tag_der_Arbeit	01.05.
Himmelfahrt	beweglich
Pfingstmontag	beweglich
Fronleichnam	beweglich
Tag_der_deutschen_Einheit	03.10.
1_Weihnachtstag	25.12.
2_Weihnachtstag	26.12.

Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schlossstr./ Weißenburger Str./ Xylanderstr.				
Auftragsnr.	2009873	Variante	V04_STS	Datum	17.07.2023
Bearbeiter	Kunzelmann	Abzeichnung		Blatt	5