

Formulario oficial — Interrogación 2

IEE2103 Señales y Sistemas · U1–U3

i Nota

Este formulario se entrega junto con la prueba. Contiene las fórmulas; el criterio para usarlas es tuyo. No se permite material adicional propio.

U1 · Señales

Complejos y fasores — $e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$; $\cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$; $\sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$; $z z^* = |z|^2$.

Periodicidad — $x(t + T_0) = x(t)$; $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = 2\pi f_0$. Suma de periódicas: periódica $\iff T_1/T_2$ racional; T_0 = menor múltiplo común de T_1, T_2 .

Energía y potencia

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt \quad P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$$

Periódicas: $P = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} |x|^2 dt$. $A \cos(\omega_0 t) \rightarrow P = A^2/2$.

Par e impar — $x_p(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2}$, $x_i(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}$; $E_x = E_{x_p} + E_{x_i}$.

Señales elementales — $u(t)$; $\text{rect}(t) = 1$ en $|t| < \frac{1}{2}$; $\text{tri}(t) = 1 - |t|$ en $|t| < 1$; $\text{sgn}(t) = 2u(t) - 1$; $\text{sinc}(t) = \frac{\sin \pi t}{\pi t}$ (ceros en enteros $\neq 0$). Lectura rápida: $\text{rect}(\frac{t-c}{w})$ = centro c , ancho w .

Transformaciones — $x(at - b) = x(a(t - \frac{b}{a}))$: escala a , desplazamiento b/a .

Impulso

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t - t_0) dt &= f(t_0) & f(t) \delta(t - t_0) &= f(t_0) \delta(t - t_0) \\ \delta(at) &= \frac{\delta(t)}{|a|} & \delta(g(t)) &= \sum_k \frac{\delta(t - t_k)}{|g'(t_k)|} \quad (t_k: \text{ceros simples de } g) \\ u'(t) &= \delta(t) & u(t) &= \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau & \int f(t) \delta'(t) dt &= -f'(0) \end{aligned}$$

Salto de altura A en $t_0 \xrightarrow{d/dt}$ impulso de área A en t_0 . Tren: $\delta_T(t) = \sum_n \delta(t - nT)$.

U2 · Sistemas y convolución

Tests de propiedades — Lineal: $\mathcal{T}[ax_1 + bx_2] = a\mathcal{T}[x_1] + b\mathcal{T}[x_2]$. Invariante: $\mathcal{T}[x(t - t_0)] = y(t - t_0)$ para todo t_0 . (Un contraejemplo basta para negar.)

Convolución

$$y(t) = (x * h)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

Propiedades: conmutativa, asociativa, distributiva; $x * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$; $(x * h)' = x' * h = x * h'$.

Soporte — si x vive en $[a_1, b_1]$ y h en $[a_2, b_2]$: $x * h$ vive en $[a_1 + a_2, b_1 + b_2]$ (duraciones se suman).

$\text{rect} * \text{rect} = \text{tri}$ (mismo ancho de cada $\text{rect} \Rightarrow \text{tri}$ de ancho doble). Respuesta al escalón: $s(t) = (u * h)(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$.

Desde h — causal $\Leftrightarrow h(t) = 0$ para $t < 0$. Estable BIBO $\Leftrightarrow \int |h| < \infty$.

Modelado — EDO lineal de coef. constantes describe un LTI (en reposo inicial). Primer orden: $\tau y' + y = x \Rightarrow h(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} u(t)$ (RC: $\tau = RC$).

U3 · Series y transformada de Fourier

Producto interno — $\langle x, y \rangle = \int x(t) y^*(t) dt$; $\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = E$. Las $e^{jk\omega_0 t}$ son ortogonales en un período: $\langle e^{jk\omega_0 t}, e^{jm\omega_0 t} \rangle_{T_0} = T_0 \delta_{km}$.

Serie de Fourier (x periódica, $\omega_0 = 2\pi/T_0$)

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} \quad c_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

Forma trigonométrica: $x = \frac{a_0}{2} + \sum_{k \geq 1} a_k \cos k\omega_0 t + b_k \sin k\omega_0 t$, con $a_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x \cos(k\omega_0 t) dt$, $b_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x \sin(k\omega_0 t) dt$; $c_k = \frac{a_k - jb_k}{2}$ ($k > 0$), $c_0 = \frac{a_0}{2} = \text{valor medio}$.

Parseval (series): $P = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} |x|^2 = \sum_k |c_k|^2$.

Simetrías — x real: $c_{-k} = c_k^*$. Real y par: c_k reales ($b_k = 0$). Real e impar: c_k imaginarios ($a_k = 0$). Decaimiento: señal con saltos $\sim 1/k$; continua con quiebres $\sim 1/k^2$.

Transformada de Fourier

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \quad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Par		Par	
$\delta(t)$	1	$e^{-at}u(t), a > 0$	$\frac{1}{a+j\omega}$
1	$2\pi\delta(\omega)$	$e^{-a t }$	$\frac{2a}{a^2+\omega^2}$
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$	$\text{rect}(\frac{t}{\tau})$	$\tau \frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2}$
$\cos \omega_0 t$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$	$\text{tri}(\frac{t}{\tau})$	$\tau \left(\frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2} \right)^2$
$\sin \omega_0 t$	$\frac{\pi}{j}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$	$u(t)$	$\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$
$\delta_T(t)$	$\frac{2\pi}{T} \sum_k \delta(\omega - k\frac{2\pi}{T})$	periódica $\sum c_k e^{jk\omega_0 t}$	$2\pi \sum_k c_k \delta(\omega - k\omega_0)$

Propiedad	$x(t)$	$X(\omega)$
desplazamiento	$x(t - t_0)$	$X(\omega) e^{-j\omega t_0}$
modulación	$x(t) e^{j\omega_0 t}$	$X(\omega - \omega_0)$
escalamiento	$x(at)$	$\frac{1}{ a } X(\frac{\omega}{a})$
dualidad	$X(t)$	$2\pi x(-\omega)$
derivada	$x'(t)$	$j\omega X(\omega)$
convolución	$(x * h)(t)$	$X(\omega) H(\omega)$
producto	$x(t) y(t)$	$\frac{1}{2\pi} (X * Y)(\omega)$
Parseval	$E = \int x ^2 dt$	$= \frac{1}{2\pi} \int X ^2 d\omega$

Sistemas en frecuencia — $Y(\omega) = H(\omega) X(\omega)$. Entrada periódica: $y(t) = \sum_k c_k H(k\omega_0) e^{jk\omega_0 t}$. Sinusoide: $A \cos(\omega_0 t) \rightarrow A |H(\omega_0)| \cos(\omega_0 t + \angle H(\omega_0))$.