Exercício – Dispositivos e periféricos

Nome	*MANOEL SILVA BARATA*		**Nº**		**Aproveitamento**
Curso	*Técnico/a de Informática - Sistemas*	**UFCD:**	*0770*	**Data:**	*05/06/2025*
Professor	*EMERSON SANTANA*		**E-mail**		*Profemerson2@gmail.com*

1. **Com o Simulador de Defeitos no seu computador...**

Reescreva os 20 defeitos e a sua resposta correta nesse ficheiro e submeta no Moodle.

Exemplo

	Defeito	Solução
1	SINTOMAS O computador está muito lento, tanto para ler ou gravar arquivos quanto para executar programas, digitar textos, acessar a Internet, etc. Alguns arquivos do usuário sumiram. Às vezes trava.	Parabéns! Você descobriu o problema! Um vírus de computador pode causar sintomas estranhos, travar o computador, deixá-lo lento e apagar arquivos do usuário. Quando o usuário descuidado executou um arquivo que recebeu por email sem passar um antivírus atualizado, o vírus que estava infectando o arquivo se instalou no computador e começou a causar problemas. OK
2	SINTOMAS Às vezes o computador não liga e apresenta bips longos e espaçados. Quando liga às vezes trava na execução de qualquer programa e até mesmo antes do boot.	Muito bem! Você conseguiu! Apesar de não estar aparente, havia um mau contato dos pentes de memória com os conectores da placa-mãe que estava causando o problema. OK
3	SINTOMAS O computador trava sempre durante a execução de um determinado programa aplicativo.	no programa aplicativo. Ao reinstalar o programa, o problema foi solucionado. Porém, às vezes um programa não funciona ou trava o computador por que o computador não possui memória RAM ou velocidade suficiente para suportar o programa. Às vezes também é possível que haja uma incompatibilidade do programa com o hardware ou com o SO. OK
4	SINTOMAS O computador trava ou reinicia sozinho em qualquer momento, durante a utilização de qualquer programa e às vezes trava mesmo antes do boot.	Parabéns! Você acertou! Uma placa-mãe defeituosa é causa frequente de travamentos do computador. OK

5	SINTOMAS Ao tentar ler arquivos em CD-ROMs o Windows exibe uma mensagem de erro de leitura em alguns arquivos e às vezes erro de acesso total ao CD-ROM.	Parabéns! Você descobriu o defeito. Um drive de CD-ROM com defeito ou excesso de sujeira na cabeça de leitura causa problemas de leitura em CD-ROMs. OK
6	SINTOMAS Nenhum sinal de vídeo aparece no monitor.	Muito Bem! Você descobriu qual era o problema. O Monitor está com defeito e não está exibindo imagens. Como é um dispositivo de saída, ele não influencia no funcionamento do computador. Por isso o computador continua funcionando normalmente, mesmo com monitor defeituoso. OK
7	SINTOMAS Logo ao ligar o computador o autoteste (POST) exibe a mensagem "HDD Failure" (Falha no HD). Após a mensagem o computador suspende suas atividades, não chegando nem mesmo a iniciar o	Parabéns! Você descobriu o defeito. O cabo de dados que liga o HD a placa-mãe estava com um mau contato, ocasionando a perda de conexão com o HD. OK
8	SINTOMAS O computador tem um drive de disquete, mas o SO não reconhece o drive. O drive A: não aparece dentro do SO.	Parabéns! Você acertou! Apesar do drive de disquete estar fisicamente instalado, ele não estava configurado no Setup e por isso era como se ele não existisse para a placa-mãe e consequentemente para o SO. OK
9	SINTOMAS Ao tentar carregar o sistema operacional o computador apresenta a mensagem "Disco sem sistema ou defeituoso".	Muito Bem! Você descobriu o defeito. Algum arquivo do SO necessário ao carregamento do sistema foi apagado ou danificado por mau uso ou até mesmo um vírus. Ao reinstalar o SO foram gravados no HD novo arquivos necessários ao boot e o problema foi resolvido. OK
10	SINTOMAS O computador trava ou reinicia sozinho em qualquer momento, durante a utilização de qualquer programa e às vezes trava mesmo antes do boot.	Muito bem! O defeito estava mesmo em um dos pentes de memória RAM. OK

11	SINTOMAS Às vezes o computador não liga e apresenta um bip longo seguido de três bips curtos. Às vezes ele funciona normalmente.	Muito bem! Você conseguiu! Um mau contato na conexão da placa de vídeo com o slot da placa-mãe estava causando o problema. OK
12	SINTOMAS Ao tentar ler ou gravar arquivos em disquetes o Windows exibe uma mensagem de erro de acesso ao disco.	Parabéns! Você descbriu o defeito. Um drive de disquete com defeito ou excesso de sujeira na cabeça de leitura causa problemas de escrita/leitura em disquetes. OK
13	SINTOMAS Apesar de não haver distorções nas imagens, elas aparecem dentro do Windows com uma definição muito pobre e poucas cores.	Muito bem! Você descobriu o defeito! O driver correto para a placa de vídeo não estava instalado. Dessa forma, o SO utilizou um driver genérico que só tem as opções mais básicas de resolução de tela e de cor. Ao instalar o driver correto, todas as opções de número de cor e resolução de tela ficaram disponíveis. OK
14	SINTOMAS computador trava durante alguns segundos e volta a funcionar. Às vezes, ao tentar acessar alguns arquivos no HD o Windows avisa que eles estão corrompidos e não permite o acesso.	Parabéns! Você descobriu o defeito. Um HD com setores defeituosos pode corromper arquivos e ocasionar travamentos curtos, ou até travamentos em que é preciso desligar o computador e ligar novamente. Também é muito comum HDs com defeito provocarem um barulho forte, como se fossem estalos dentro do computador. OK
15	SINTOMAS O computador trava ou reinicia sozinho em qualquer momento, durante a utilização de qualquer programa e às vezes trava mesmo antes do boot.	Muito bem! Você descobriu o defeito. A ventoinha do cooler estava parada e não estava refrigerando corretamente o processador. Quando o processador superaquece, podem ocorrer travamentos além de outros defeitos. OK
16	SINTOMAS O computador trava ou reinicia sozinho em qualquer momento, durante a utilização de qualquer programa e às vezes trava mesmo antes do boot.	Parabéns! Você acertou! Um processador defeituoso é causa frequente de travamentos do computador. OK

BOM EXERCÍCIO

17	SINTOMAS - Ao apertar o botão liga/desliga do gabinete nada acontece. - O computador não liga	Muito Bem! Você encontrou o defeito. A fonte de alimentação estava queimada e como é ela que fornece energia para todos os componentes internos do computador, quando ela não funciona, nem mesmo um pequeno led do gabinete pode acender. OK
18	SINTOMAS O computador trava ou reinicia sozinho em qualquer momento, durante a utilização de qualquer programa, mas sempre depois do boot.	Muito Bem! Você descobriu o problema! Quando houve a queda de energia durante a utilização do computador, alguns arquivos importantes do SO foram danificados. Ao reinstalar o SO, novos arquivos foram gravados po cima dos velhos que estavam com defeito e o problema foi resolvido. Porém, algumàs vezes é preciso apagar o SO antigo completamente e instalar um novo, salvando os OK
19	SINTOMAS - Durante a utilização do computador, as imagens perdem a definição. - Às vezes aparecem barras verticais na tela e cores estranhas.	Parabéns! Você encontrou o defeito. A placa de vídeo está com problemas ocasionando distorções na geração de imagens. Ela não está totalmente defeituosa, por isso, apesar das distorções o usuário conseguia enxergar as telas dos programas. OK
20	SINTOMAS Logo ao ligar o computador o autoteste (POST) exibe a mensagem "HDD Failure" (Falha no HD). Após a mensagem o computador suspende suas atividades, não chegando nem mesmo a iniciar o	Parabéns! Você descobriu o defeito. Um HD com um grande dano na superfície do seu disco, no motor ou na cabeça de leitura, ou ainda com a placa de circuitos queimada geralmente ocasiona essa mensagem de erro no autoteste, logo que o computador é ligado. OK

BOM EXERCÍCIO