PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
DC OIL PUMP

Nomor	IK-OPRTRB-001-006
Revisi	04
Tanggal	19 April 2022

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	M. IMAM ISMAIL Supervisor Operasi	ARIEF ZULFAUZI Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
DC OIL PUMP

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu, SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
DC OIL PUMP

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1.	16 Spt 2019	Semua HLM	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -"Manager Sektor" -"Asisten Manager" -IK-SPG-OPS-020	-Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -Menjadi "UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -Menjadi Manager UPK Punagaya" -Menjadi "Manager Bagian" -Menjadi SOP-560400-OPSB-019	
2.	5 Nov 2020		-No.Dok ' SOP-650400-OPSB-019 -Cover	-Menjadi IK-OPRTRB-001-006 -Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
3.	12 April 2021		-Penambahan Isi	**LANGKAH PELAKSANAAN** 7.3 Pelaksanaan Stop 7.3.1 Buka menu Lube Oil klik DC Oil Pump klik Stop lalu klik ACK	
4.	19 Aprl 2022		-Cover	-Mengubah Nama yang ada didalam kolom tanda tangan	

INSTRUKSI KERJA
DC OIL PUMP

			7.LANGKAH PELAKSANAAN **-Penambahan Isi**	**7.LANGKAH PELAKSANAAN** 7.1Persiapan 7.1.4.Pastikan posisi switch di panel equipment pada posisi **REMOTE** 7.4.Pemantauan Peralatan 7.4.1.DC Oil Pump akan **AUTO STDBY ON** pada kondisi : a. SOT >300 rpm (pada saat awal rolling) b. SOT >2950 rpm (pada saat normal operasi) c. Lube Oil Pressure > 0,19 MPa	

INSTRUKSI KERJA
DC OIL PUMP

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Berfungsi untuk melumasi bearing turbin apabila kondisi AC pump tidak ada tegangan/Black Out

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Helm safety

2.2.2. Sepatu Safety

2.2.3. KaosTangan

2.2.4. Ear plug

2.3. Peralatan yang digunakan

2.3.1. Kunci Pemutar Valve (kunci F)

2.3.2. Thermogun

2.3.3. Handy Talkie (HT)

3. PELAKSANA

3.1. Pelaksana pengoperasian DC Oil Pump terdiri dari 2 (dua) orang Operator :

3.1.1. 1 (satu) orang Operator Control pada system DCS Turbin

3.1.2. 1 (satu) orang Operator Lokal pada peralatan DC Pump beserta instalasinya

4. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator Control Room Dan disupervisi oleh leader shift

INSTRUKSI KERJA
DC OIL PUMP

5. SPESIFIKASI PERALATAN

5.1. Pompa

Model	: 1200HLBK-16.6
Type	: Vertical mixed flow pump
Flow	: 12607 t/h
Rotating speed	: 595 r/min.

5.2. Motor

Model	: ZDH08-40L3
Power supply	: DC220V
Motor power	: 40kW
Rotating speed	: 2950r/min
Weight	: 658kg

6. BATASAN OPERASI

6.1. Level oil tank

Level High > 100 mm

Level normal -100 mm s/d 100 mm

Level low <-100 mm

6.2. Temperature oli

Outlet oil HE < 40^{0}C

Return oil < 75 ^{0}C

Temperature bearing turbine < 110^{0}C

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Persiapan

7.1.1. Check power motor dalam kondisi terenergize

7.1.2. Pastikan level oli dalam kondisi normal

7.1.3. Pastikan Emergency Stop pada posisi release

7.1.4. Pastikan posisi switch di panel equipment pada posisi **REMOTE**

7.2. Pelaksanaan Start

7.2.1. Buka menu Lube Oil klik DC Oil Pump klik Start lalu klik ACK

7.3. Pelaksanaan Stop

INSTRUKSI KERJA
DC OIL PUMP

7.3.1. Buka menu Lube Oil klik DC Oil Pump klik Stop lalu klik ACK

7.4. Pemantauan Peralatan

7.4.1. DC Oil Pump akan **AUTO STDBY ON** pada kondisi :

a. SOT >300 rpm (pada saat awal rolling)

b. SOT >2950 rpm (pada saat normal operasi)

c. Lube Oil Pressure > 0,19 MPa