LABORATUVAR 5 · PAKETPRO 3000 · Paketleme Makinesi

SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

CEVAPLANAN MAKİNE: AYSPAK-TF30 | Öğrenci no: 235541088

Ad Soyad	Grup	Tarih
Emin Çimen	Belirtilmedi	06.11.2026

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · **CVE** = açığın kayıt no'su · **CVSS** = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: bileşen **var**, sürüm **etkileniyor**, açık **ulaşılabilir**.

Verilen zafiyet kaydı

Bileşen	PaketPro Component X (PLC firmware kütüphanesi)
Sürüm	2.4
CVE	CVE-XXXX-XXXX
Önem	Critical (CVSS 9.8)
Yama	Mevcut

Görev — karar akışı

1. Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)

   TF30'da Component X varlığı, etkilenen sürüm ve açığa erişim yolları doğrulanmadı; sonuç: henüz belirlenemedi. SBOM/envanter, üretici duyurusu ve gerçek erişim incelenir. CVE-XXXX-XXXX bir yer tutucudur.

2. Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

   Yalnız CVSS 9.8 ile karar vermem. TF30 emniyeti veya program bütünlüğü şüpheliyse güvenli duruş; risk kontrol altındaysa kısıtlı erişimle planlı bakım. Şüpheli emniyetle üretim sürdürülmez.

3. Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

   Önce üreticinin onayladığı paketi ayrılmış eşdeğer PLC/HMI/sürücü test düzeneğinde denerim. Yedek, paket bütünlüğü ve geri dönüş planı gerekir; sonra yetkili bakım ve makine üzerinde doğrulama.

4. Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

   SF-01–SF-04 için sürüm notları, I/O, sürücü ve duruş parametre farkları incelenir. Etkilenen emniyet işlevleri yeniden doğrulanır; ölçüm ve üretici teyidi olmadan PL/SIL korundu denmez.

5. Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

   TF30 servis yolunu sınırla/kapat; gerekli cihaz ve servislere izin ver; MFA, kişisel hesap, süreli yerel onay ve USB denetimi uygula. Bunlar yamayı karşılamaz: sorumlu, gözden geçirme tarihi ve düzeltme planı atanır. Emniyet sağlanamıyorsa üretim durur.

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.

TF30 yama kararı ve kanıt planı

Basılı zafiyet kaydı PaketPro eğitim örneğidir. TF30'un PLC/HMI markası, firmware'i, SBOM'u ve gerçek CVE etkisi bilinmiyor; açığın mevcut olduğu iddia edilmez.

Karar sırası: Bileşen teyidi > sürüm kapsamı > ağ/yerel/USB erişimi > emniyet etkisi > test ve onaylı bakım. Erişimin engellenmesi, açığın giderildiği anlamına gelmez.

Doğrulama: Çevrim/HMI, sürücü iletişimi, kapak/acil durdurma, güvenli duruş ve yük tutma, yeniden başlama engeli, sıcaklık tepkisi. Salt simülasyon fiziksel duruş ölçümünün yerine geçmez.

Kanıtlar: Envanter/SBOM, üretici duyurusu, paket imzası/bütünlüğü, sürüm yedeği, etki analizi, test/doğrulama ve üretime dönüş onayı. Bu testler henüz yapılmamıştır.

TF30 için eğitim senaryosu; gerçek zafiyet, olay veya YZ sistemi tespiti değildir. Saha testi yapılmamıştır.
Kaynak: Ders föyü ve ilgili resmî rehber; ayrıntılı cevaplar / kaynak bağlantıları bu klasörün README.md dosyasındadır.