LABORATUVAR 6 · PAKETPRO 3000 · Paketleme Makinesi

CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

CEVAPLANAN MAKİNE: AYSPAK-TF30 | Öğrenci no: 235541088

Ad Soyad	Grup	Tarih
Emin Çimen	Belirtilmedi	06.11.2026

Senaryo: Saat **10:15**. PaketPro'nun servis hesabına gece 03:00'te tanınmayan bir konumdan girilmiş. PLC konfigürasyonu değişmiş olabilir; **ışık perdesi parametreleri henüz doğrulanmadı**. Makine çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıt**tır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk:** Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?

   TF30 varsayımı: 1) Vardiya, bakım/emniyet ve OT/BT ekibini çağır; erişimi önle, güvenli duruşu sağla. 2) Şüpheli servis oturumunu sonlandır, hesabı askıya al ve uzak yolu kapat. 3) Olay kaydı aç; log/program kanıtlarını koru. Kanıt toplamak emniyeti geciktirmez.

2. **İlk 2 saat:** Egzoz güvende mi — nasıl doğrularsınız? Hangi kanıt korunur? Hangi hesap kapatılır?

   TF30'da "egzoz" yerine makine emniyeti değerlendirilir. Yetkili kişi kapak/acil durdurma, yük tutma, yeniden başlama ve sıcaklığı doğrular. Servis hesabı/oturumları kapalıdır; mevcut VPN, PLC/HMI ve mühendislik kayıtları, sürümler ve saat farkları korunur.

3. **24 saat — CRA erken uyarı:** Hangi bilgi hazır olmalı?

   TF30 ürün/sürümü, 10:15 öğrenme zamanı, erişim/etki, alınan önlemler, iletişim ve belirsizlikler hazırlanır. Kapsam/tetikleyici varsa yetkili üretici erken uyarıyı yapar; kesin kök neden beklenmez.

4. **72 saat — CRA bildirim:** Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?

   OT/BT: zaman çizgisi ve etki; bakım/emniyet: güvenli durum; üretici: düzeltme ve bildirim koordinasyonu. Bilinen neden, göstergeler ve önlemler raporlanır; kesinleşmeyenler açıkça işaretlenir.

5. **14 gün — son rapor:** Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?

   Erişim/değişiklik logları, program-parametre kopyası, yedek, bütünlük özeti, onay ve emniyet test kayıtları saklanır. Kişi/zaman/teslim zinciri tutulur. "14 gün"ün koşullu süre olduğu aşağıda açıklanmıştır.

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.

TF30 olay müdahalesi - kapsam, süre ve güvenli geri dönüş

Bu, föydeki olayın TF30'a varsayımsal uyarlamasıdır. Gerçek ihlal değildir. Işık perdesi doğrulanmamıştır; önceki föylerdeki önerilen kapak/emniyet zinciri değerlendirilir.

CRA süreleri: Kapsam içindeki üretici için öğrenmeden itibaren 24 saat erken uyarı ve 72 saat bildirim. Aktif istismar edilen zafiyette son rapor düzeltici önlem hazır olduktan sonra en geç 14 gün; ağır olayda 72 saatlik bildirimden sonra bir ay. Şüpheli hesap erişimi tek başına aktif zafiyet istismarı kanıtı değildir.

Önce insan: Kafa düşmesi ve artık enerji yönetilir; sıcak tutkal tehlikesi korunur. Bakımda enerji izolasyonu gerekir. PLC resetlemek veya kontrolsüz yedek yüklemek ilk işlem değildir.

Kanıt: Asıl kopyayı koru, analiz kopyada yapılsın; dosya özetini, toplayanı, kaynağı ve saat dilimini kaydet. Kayıt üretmeyen cihaz için log varmış gibi davranma.

Geri dönüş: Yetkili sürüm/parametre karşılaştırması, gerekli SF-01–SF-04 doğrulaması ve üretim onayı olmadan yeniden çalışma yok. Bu çalışmada test veya resmî bildirim yapılmamıştır.

TF30 için eğitim senaryosu; gerçek zafiyet, olay veya YZ sistemi tespiti değildir. Saha testi yapılmamıştır.
Kaynak: Ders föyü ve ilgili resmî rehber; ayrıntılı cevaplar / kaynak bağlantıları bu klasörün README.md dosyasındadır.