IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

CEVAPLANAN MAKİNE: AYSPAK-TF30 | Öğrenci no: 235541088

Ad Soyad	Grup	Tarih
Emin Çimen	Belirtilmedi	25.10.2026

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

Üretim PLC · **Emniyet PLC'si** · HMI (port 80 web arayüzü!) · motor sürücüleri · **internete açık uzak bakım modülü** · bulut telemetri · Wi-Fi AP (parolası kartonda) · 2 kilitsiz USB · "admin/admin" servis hesabı

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

TF30 eğitim modeli: Z0 dış servis; Z1 ofis/ERP; Z2 DMZ (VPN, jump server, kayıt); Z3 yetkili mühendislik istasyonu; Z4 üretim PLC/HMI/sürücüler; Z5 ayrı emniyet bölgesi.
Robot, SCADA, Wi-Fi ve bulut TF30'da doğrulanmadığı için eklenmemiştir. Basılı listedeki port 80, admin/admin ve USB ayrıntıları TF30 bulgusu değildir.

2 Açık uzak bakım modülü hangi bölgeye düşüyor — ve orada KALABİLİR Mİ? Neden?

TF30'un gerçek uzak bakım bağlantısı bilinmiyor. Eğitimde doğrudan açık erişim varsayılırsa bu geçiş kaldırılmalı; servis DMZ'de sonlandırılmalı, süreli onayla Z3 üzerinden Z4'e ulaşmalıdır. Emniyet bölgesi uzaktan programlamaya kapalı tutulur.

3 Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

C1 Z0>Z2: VPN+MFA; C2 Z1>Z2: yalnız yönetim; C3 Z2>Z3: iş emri, yerel onay, kayıt; C4 Z3>Z4: hedef/protokol izin listesi, ayrı yazma onayı; C5 Z5>Z4: yalnız teşhis. Z4'ten emniyet programı/reset/bypass yetkisi yoktur. Emniyet değişikliği ayrı yerel prosedürle yapılır.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	Jump server: PLC'ye doğrudan erişim yok.
Tünel?	Açık / VPN	VPN: şifreli ve bütünlüğü korunan tünel.
Kimlik?	Parola / MFA	MFA: parola tek başına yeterli olmaz.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	Kişisel: işlem ve sorumluluk izlenebilir.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	Tam oturum kaydı: kim, neyi, ne zaman?
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	Varsayılan kapalı: onaylı, süreli bakım.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.

TF30 hedef bölge şeması (öneri; gerçek ağ envanteri değildir)



TF30: Üretici bilgileri + belirtilen eğitim varsayımları. Saha testi yapılmamıştır.
Kaynak: AYSPAK TF30 ürün sayfası (25.10.2026); ayrıntılı cevaplar aynı klasördeki README.md dosyasındadır.