

VGA Terminal Instruction Set

Instruction Set	HEX	Data/Komut	6.Bit	5.Bit	4.Bit	3.Bit	2.Bit	1.Bit	0.Bit
X Adres Ayarla	X 0x08	1	0	X ₅	X ₄	X ₃	X ₂	X ₁	X ₀
Y Adres Ayarla	Y 0xC0	1	1	0	Y ₄	Y ₃	Y ₂	Y ₁	Y ₀
X Adresi Dondur	0xE0	1	1	1	0	0	0	0	0
Y Adresi Dondur	0xE1	1	1	1	0	0	0	0	1
Imlec Ac	0xE2	1	1	1	0	0	0	1	0
Imlec Kapat	0xE3	1	1	1	0	0	0	1	1
Sonraki Satir	0xE4	1	1	1	0	0	1	0	0
Karakter Sil	0xE5	1	1	1	0	0	1	0	1
Ekrani Temizle	0xE6	1	1	1	0	0	1	1	0
Uyku Modu	0xE7	1	1	1	0	0	1	1	1
Software Reset	0xE8	1	1	1	0	1	x	x	x
Karakter Yazma		0	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀