

Лабораторная работа 2

В ходе выполнения лабораторной работы требуется выполнить с помощью Debug пошаговое вычисление выражения: $Y = [(X1 + X2)X3 - X4] / X5$, где $X1 - X5$ - десятичные целые числа, взятые в соответствии с номером вашего варианта K из таблицы 2.

Т а б л и ц а 2. Исходные числа для лабораторной работы 2

<i>K</i>	<i>X1</i>	<i>X2</i>	<i>X3</i>	<i>X4</i>	<i>X5</i>	<i>K</i>	<i>X1</i>	<i>X2</i>	<i>X3</i>	<i>X4</i>	<i>X5</i>
1	235	314	11	2320	13	11	417	125	14	3181	11
2	513	248	17	4453	12	12	317	373	13	1920	12
3	197	372	12	3838	17	13	550	241	11	2720	15
4	254	418	14	4118	21	14	632	193	12	3593	21
5	349	517	11	5314	19	15	249	431	17	4111	13
6	267	149	15	2773	14	16	391	463	14	5320	22
7	435	317	13	3815	15	17	561	323	13	6213	23
8	561	273	16	2584	20	18	244	395	15	4713	14
9	321	491	12	4511	13	19	139	456	19	5334	17
10	634	124	19	8416	24	20	286	293	16	4811	21

Ход работы:

```
C:\DOCUMENTS\1\9335~1> debug
-a 100
0B1F:0100 mov AX, 235
0B1F:0103 MOV BX, 314
0B1F:0106 ADD AX, BX
0B1F:0108 MOV CX, AX
0B1F:010A MOV DX, 11
0B1F:010D MUL DX
0B1F:010F MOV BX, 2320
0B1F:0112 SUB AX, BX
0B1F:0114 XOR DX, DX
0B1F:0116 MOV BX, 13
0B1F:0119 DIV BX
0B1F:011B INT 20
0B1F:011D
-g
Программа завершилась нормально
-r
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B1F ES=0B1F SS=0B1F CS=0B1F IP=0100  NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B1F:0100 B83502          MOV     AX,0235
-! !
```