

EV Charger Tuya APP User Manual

Available in the following languages

提供以下语言版本（按字母顺序排列）

⚡ 中文 (Chinese)

⚡ English

⚡ Français (French)

⚡ Español (Spanish)

⚡ Deutsch (German)

⚡ Português (Portuguese)

⚡ Italiano (Italian)

⚡ Русский (Russian)

⚡ 한국어 (Korean)

⚡ 日本語 (Japanese)

Please refer to the corresponding section

for detailed instructions in your language.

请翻至对应语言章节查看详细使用说明。

Tuya APP

Bluetooth/Wi-Fi 电动汽车充电桩使用指南

(中文)

一、准备工作

1. 确保环境条件

- 充电桩已接通电源，并处于待机状态。
- 手机蓝牙和 Wi-Fi 均需开启。
- 充电桩通常仅支持 2.4GHz Wi-Fi 频段，请确认你的手机已连接到 2.4GHz 网络，配网过程中请留意 APP 是否有相关提示。
- 建议将手机靠近充电桩（距离不超过 2-3 米），以便蓝牙信号稳定传输。

2. 下载并注册账户

- 在手机 App Store 或 Google Play（安卓应用商店）搜索并下载 **“Tuya Smart”**（或中文版 **“涂鸦智能” / “智能生活”**）。
- 打开 APP 后，按引导使用手机号或邮箱注册一个账户，登录后确保相关权限均已授予。

二、添加充电桩设备

1. 进入添加设备

- 在 APP 首页，点击右上角的 **“+”** 按钮（或中央的**“添加设备”**按钮），选择**“添加设备”**。

2. 搜索设备

- APP 会自动搜索附近支持添加的充电桩设备。此时请保持手机蓝牙和 Wi-Fi 开启，APP 会自动弹出待添加的设备列表。
- 如果未自动弹出，可手动在设备类型中选择 **“EV Charger”**（汽车充电桩）。

3. 连接 Wi-Fi

- 系统会弹出 Wi-Fi 配置页面，请选择你家中的 2.4GHz Wi-Fi 网络，并输入密码，点击**“下一步”**。
- 充电桩将通过蓝牙接收你输入的网络信息，并开始连接网络。

4. 等待配对完成

- 设备进入配网连接状态，请耐心等待几秒至数十秒，直到 APP 显示**“连接成功”**或**“添加成功”**的提示。
- 点击**“完成”**，即可进入充电桩的主操作页面，设备列表中会显示已添加的充电桩。

三、基本充电操作

1. 插枪待充

- 将充电枪正确插入电动汽车的充电接口。此时，充电桩的状态会从**“空闲”**变为**“已插枪待充”**。

2. 启动充电

- 在 Tuya APP 的充电桩操作页面，向右滑动 **“右滑合闸充电”**（或类似的启动充电按钮），系统将发送指令开始充电。

3. 实时监控

- 充电开始后，APP 页面上会实时显示 **充电电流、电压、功率、充电时长** 以

及已充入电量等数据。

4. 停止充电

- 如需结束充电，点击 APP 上的“**停止充电**”（或“点选关闭电源”）按钮，系统将断电，此时可以安全拔出充电枪。

四、高级功能与设置

1. 预约充电

- 在 APP 中选择“预约充电”模式，设定开始充电的时间和需要充电的时长（或电量）。此功能特别适合利用夜间波谷电价时段为车辆补电，以降低充电成本。
- 部分充电桩需要同时在设备端刷卡或在充电桩上设置预约，请留意设备说明。

2. 调节充电电流

- 在 APP 的设置中，可以手动调节充电的最大电流（例如 8A、10A、16A、32A 等）。当家庭电路负载有限或希望以慢充模式保护电池时，调低电流是一个不错的选择。

3. 充电记录与统计

- 在 APP 中可随时查看历史充电记录，包括每次充电的起止时间、充电度数、充电时长以及相关费用统计。

4. 设备共享

- 可以将充电桩的远程控制权限共享给家人，以便多人灵活使用。

五、常见问题与排查

1. 配网失败

- **检查 Wi-Fi 频段：**充电桩一般仅支持 2.4GHz Wi-Fi，请确保选择的网络不是 5GHz 频段。
- **检查位置与信号：**确认手机与充电桩距离足够近，同时确保家中的 Wi-Fi 信号能覆盖到充电桩位置，信号强度建议在 2 格以上。
- **权限问题：**务必在手机系统设置中允许 Tuya APP 获取 **位置（定位）** 权限、**蓝牙** 权限和 **本地网络** 权限，否则将影响搜索与配对。
- **重置设备（关键步骤）：**
如果 APP 无法搜索到设备，请按以下顺序操作：
 - ① 断开充电桩电源，等待 10 秒。
 - ② 重新接通电源，在**通电后的 10 秒内**，立即按下充电桩上的**急停按钮（EMERGENCY STOP）**，并**持续按住约 10 秒钟**。
 - ③ 松开按钮，设备将恢复出厂默认配置（清除之前的网络配对信息）。
 - ④ 此时再次打开 Tuya APP，按照正常添加设备的流程重新搜索并连接即可。
- **重启路由器：**有时因路由器连接设备过多导致信道拥堵，重启路由器后再次配网可能会解决。

2. APP 显示“设备离线”

- 检查家里的 Wi-Fi 网络是否正常，充电桩是否在 Wi-Fi 信号覆盖范围内。距离过远或障碍物过多可能导致离线。
- 也可以尝试重启充电桩或重新配网。

3. 蓝牙连接不上

- 确保手机蓝牙已开启，且未被其它应用占用。
- 关闭手机蓝牙后重新开启，或将 APP 后台关闭后重新进入，再次尝试连接。若仍

失败，可通过上述重置设备的方法恢复后重试。

4. 充电桩频繁断电或过温保护

- 部分充电桩带过温保护功能。当检测到温度过高（例如 75-85°C），设备会自动降功率或停止充电。请确保充电桩处于通风良好的位置，避免被阳光直射或在密闭高温环境中使用。
- 待温度恢复正常后，充电将自动恢复。

六、安全注意事项

1. 充电前请检查充电枪和线缆是否有破损或裸露，如有异常请勿使用。
2. 充电过程中请勿擅自拔插充电枪，以免产生电弧或损坏设备。
3. 确保充电插座接地良好，充电环境应避免潮湿或积水。
4. 充电桩的安装和接线建议由专业电工操作，切勿自行拆卸充电桩内部。
5. 如遇到异常情况，请立即断开充电桩电源，并联系售后支持。

Tuya Smart APP User Guide

for Bluetooth/Wi-Fi EV Charger

(English)

I. Preparation

1. Environmental Requirements

- The EV charger must be powered on and in standby mode.
- Ensure your phone's Bluetooth and Wi-Fi are turned on.
- The charger typically only supports the **2.4GHz Wi-Fi band**. Please confirm your phone is connected to a 2.4GHz network, as the setup process may prompt for this.
- Keep your phone close to the charger (within 2-3 meters) for stable Bluetooth signal transmission.

2. Download the App & Register

- Search for and download "**Tuya Smart**" (or "**Smart Life**") from the Apple App Store or Google Play Store.
 - Open the app and follow the prompts to register an account using your email or mobile phone number. Log in and grant all necessary permissions when prompted.
-

II. Adding the EV Charger to the App

1. Start Adding a Device

- On the home screen of the app, tap the "+" button in the top right corner (or the "Add Device" button), then select "Add Device".

2. Search for the Device

- The app will automatically search for nearby, ready-to-add devices. Keep Bluetooth and Wi-Fi enabled. The app should automatically display a list of devices.
- If it doesn't appear automatically, you can manually select "**EV Charger**" from the list of device categories.

3. Connect to Wi-Fi

- The system will display a Wi-Fi configuration page. Select your home's 2.4GHz Wi-Fi network, enter the password, and tap "Next".
- The charger will receive the network information via Bluetooth and begin connecting.

4. Wait for Pairing to Complete

- Wait a few seconds to tens of seconds for the connection to complete. The app will show a "Connection Successful" or "Device Added" message.
 - Tap "Done" to enter the charger's main control panel. The new charger will appear in your device list.
-

III. Basic Charging Operations

1. **Plug in the Charging Cable**
 - Insert the charging gun securely into your EV's charging port. The charger's status on the app will change from "Idle" to **"Plugged-In, Ready to Charge"**.
 2. **Start Charging**
 - On the charger's control page within the Tuya Smart app, swipe the **"Swipe to start charging"** button to initiate the charging process.
 3. **Real-time Monitoring**
 - Once charging begins, the app will display real-time data, including **charging current, voltage, power, duration**, and the **total energy delivered**.
 4. **Stop Charging**
 - To end a session, tap the **"Stop Charging"** button on the app. The charger will cut off power, and it will be safe to unplug the charging gun.
-

IV. Advanced Features and Settings

1. **Scheduled Charging**
 - Select "Scheduled Charging" in the app to set a specific start time and duration. This is an excellent way to take advantage of lower off-peak electricity rates for cost-effective charging.
 2. **Adjusting the Charging Current**
 - You can manually adjust the maximum charging current (e.g., 8A, 10A, 16A, 32A) in the app's settings. Lowering the current is a good option when your home's electrical circuit has limited capacity or if you prefer a slower charge to potentially prolong battery life.
 3. **Charging History & Statistics**
 - The app keeps a detailed history of your charging sessions, including start and end times, energy consumed (kWh), duration, and cost estimates.
 4. **Device Sharing**
 - You can share remote control access to the charger with family members for convenient multi-user access.
-

V. Troubleshooting

1. Pairing/Network Connection Fails

- **Check Wi-Fi Band:** Ensure you are connecting to a 2.4GHz network, as the charger typically does not support 5GHz.
- **Check Location and Signal:** Make sure the phone is close to the charger and that the home Wi-Fi signal is strong (at least 2 bars) at the charger's location.
- **App Permissions:** Go to your phone's system settings and ensure the Tuya Smart app has the necessary permissions: **Location (GPS)**, **Bluetooth**, and **Local Network** access.
- **Reset the Device (Critical Step):**

If the app cannot find the device, perform a factory reset:

 - ① Disconnect the charger from its power source for 10 seconds.

② Reconnect the power. **Within 10 seconds of powering on**, press and hold the **Emergency Stop (EMERGENCY STOP)** button on the charger for approximately 10 seconds.

③ Release the button. The device will be restored to its factory default settings, clearing any previous network pairing.

④ Now, re-open the Tuya Smart app and follow the standard "Adding a Device" process to connect.

- **Restart Router:** Sometimes, router channel congestion can cause issues. Restarting your Wi-Fi router might help.

2. App Shows "Device Offline"

- Check if your home Wi-Fi is working properly. Ensure the charger is within the Wi-Fi signal's range. Being too far away or behind too many obstacles can cause it to go offline.
- Try restarting the charger or re-pairing it with the app.

3. Bluetooth Connection Issues

- Ensure Bluetooth is enabled on your phone and not in use by another app.
- Toggle your phone's Bluetooth off and on again, or close and re-open the Tuya Smart app before attempting to reconnect. If it still fails, use the reset procedure described above and try again.

4. Charger Frequently Shuts Off or Overheats

- Some chargers have an over-temperature protection feature. If the internal temperature gets too high (e.g., 75-85°C), the device will automatically reduce power or stop charging. Ensure the charger is installed in a well-ventilated area, away from direct sunlight and enclosed, hot spaces.
- Charging should automatically resume once the temperature returns to a safe level.

VI. Important Safety Precautions

1. Before each charge, inspect the charging gun and cable for any visible damage or frayed wires. Do not use the charger if damage is found.
2. Do not attempt to unplug the charging gun while charging is in progress, as this can create an electrical arc and damage the equipment.
3. Ensure the power outlet is properly grounded. Avoid using the charger in damp, wet, or flooded environments.
4. The installation and electrical wiring of the EV charger should be performed by a qualified electrician. Do not attempt to open or disassemble the charger yourself.
5. If you encounter an emergency or malfunction, immediately disconnect the charger from its main power supply and contact the manufacturer's support team.

Guide d'utilisation de l'application Tuya Smart

pour chargeur de véhicule électrique Bluetooth/Wi-Fi

(Français)

I. Préparation

1. Exigences environnementales

- Le chargeur de VE doit être sous tension et en mode veille.
- Assurez-vous que le Bluetooth et le Wi-Fi de votre téléphone sont activés.
- Le chargeur ne prend généralement en charge que la bande **Wi-Fi 2,4 GHz**. Confirmez que votre téléphone est connecté à un réseau 2,4 GHz, car le processus de configuration peut vous y inviter.
- Tenez votre téléphone près du chargeur (à moins de 2-3 mètres) pour une transmission stable du signal Bluetooth.

2. Télécharger l'application et s'inscrire

- Recherchez et téléchargez "**Tuya Smart**" (ou "**Smart Life**") sur l'Apple App Store ou Google Play Store.
- Ouvrez l'application et suivez les invites pour créer un compte avec votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone portable. Connectez-vous et accordez toutes les autorisations nécessaires lorsque vous y êtes invité.

II. Ajout du chargeur de VE à l'application

1. Commencer à ajouter un appareil

- Sur l'écran d'accueil de l'application, appuyez sur le bouton "+" dans le coin supérieur droit (ou le bouton "Ajouter un appareil"), puis sélectionnez "Ajouter un appareil".

2. Rechercher l'appareil

- L'application recherchera automatiquement les appareils proches prêts à être ajoutés. Gardez le Bluetooth et le Wi-Fi activés. L'application devrait automatiquement afficher une liste d'appareils.
- S'il n'apparaît pas automatiquement, vous pouvez sélectionner manuellement "**Pile de chargement de voiture**" dans la liste des catégories d'appareils.

3. Se connecter au Wi-Fi

- Le système affichera une page de configuration Wi-Fi. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi domestique 2,4 GHz, entrez le mot de passe et appuyez sur "Suivant".
- Le chargeur recevra les informations réseau via Bluetooth et commencera à se connecter.

4. Attendre la fin de l'appairage

- Attendez quelques secondes à quelques dizaines de secondes que la connexion se termine. L'application affichera un message "Connexion réussie" ou "Appareil ajouté".
- Appuyez sur "Terminé" pour accéder au panneau de commande principal

du chargeur. Le nouveau chargeur apparaîtra dans votre liste d'appareils.

III. Opérations de charge de base

1. Brancher le câble de charge

- Insérez fermement la prise de charge dans le port de charge de votre VE. Le statut du chargeur dans l'application passera de "Inactif" à **"Branché, prêt à charger"**.

2. Démarrer la charge

- Sur la page de commande du chargeur dans l'application Tuya Smart, faites glisser le bouton **"Glissez pour démarrer la charge"** pour lancer le processus de charge.

3. Surveillance en temps réel

- Une fois la charge commencée, l'application affichera des données en temps réel, y compris le **courant de charge, la tension, la puissance, la durée** et **l'énergie totale délivrée**.

4. Arrêter la charge

- Pour terminer une session, appuyez sur le bouton **"Arrêter la charge"** dans l'application. Le chargeur coupera l'alimentation et vous pourrez débrancher la prise de charge en toute sécurité.

IV. Fonctions et réglages avancés

1. Charge programmée

- Sélectionnez "Charge programmée" dans l'application pour définir une heure de début et une durée spécifiques. C'est un excellent moyen de profiter des tarifs d'électricité moins chers en heures creuses pour une charge économique.

2. Réglage du courant de charge

- Vous pouvez régler manuellement le courant de charge maximal (par exemple, 8 A, 10 A, 16 A, 32 A) dans les paramètres de l'application. Réduire le courant est une bonne option lorsque le circuit électrique de votre maison a une capacité limitée ou si vous préférez une charge plus lente pour potentiellement prolonger la durée de vie de la batterie.

3. Historique des charges et statistiques

- L'application conserve un historique détaillé de vos sessions de charge, y compris les heures de début et de fin, l'énergie consommée (kWh), la durée et les estimations de coûts.

4. Partage d'appareil

- Vous pouvez partager l'accès à la commande à distance du chargeur avec les membres de votre famille pour un accès multi-utilisateur pratique.

V. Dépannage

1. L'appairage/la connexion réseau échoue

- **Vérifiez la bande Wi-Fi** : Assurez-vous de vous connecter à un réseau 2,4 GHz, car le chargeur ne prend généralement pas en charge le 5 GHz.
- **Vérifiez l'emplacement et le signal** : Assurez-vous que le téléphone est près du chargeur et que le signal Wi-Fi domestique est fort (au moins 2 barres) à l'emplacement du chargeur.

- **Autorisations de l'application** : Allez dans les paramètres système de votre téléphone et assurez-vous que l'application Tuya Smart dispose des autorisations nécessaires : **Localisation (GPS)**, **Bluetooth** et **Réseau local**.
- **Réinitialiser l'appareil (étape cruciale)** : Si l'application ne trouve pas l'appareil, effectuez une réinitialisation d'usine :
 - ① Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation pendant 10 secondes.
 - ② Rebranchez l'alimentation. **Dans les 10 secondes suivant la mise sous tension**, maintenez enfoncé le bouton d'**Arrêt d'urgence (EMERGENCY STOP)** du chargeur pendant environ 10 secondes.
 - ③ Relâchez le bouton. L'appareil sera restauré à ses paramètres d'usine par défaut, effaçant tout appairage réseau antérieur.
 - ④ Rouvrez l'application Tuya Smart et suivez le processus standard d' « Ajout d'un appareil » pour vous connecter.
- **Redémarrez le routeur** : Parfois, la congestion des canaux du routeur peut causer des problèmes. Redémarrer votre routeur Wi-Fi peut aider.

2. L'application indique "Appareil hors ligne"

- Vérifiez si votre Wi-Fi domestique fonctionne correctement. Assurez-vous que le chargeur est à portée du signal Wi-Fi. Être trop éloigné ou derrière trop d'obstacles peut le faire passer hors ligne.
- Essayez de redémarrer le chargeur ou de le réappairer avec l'application.

3. Problèmes de connexion Bluetooth

- Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone et qu'il n'est pas utilisé par une autre application.
- Désactivez et réactivez le Bluetooth de votre téléphone, ou fermez et rouvrez l'application Tuya Smart avant de tenter de vous reconnecter. Si cela échoue encore, utilisez la procédure de réinitialisation décrite ci-dessus et réessayez.

4. Le chargeur s'éteint fréquemment ou surchauffe

- Certains chargeurs disposent d'une fonction de protection contre les surtempératures. Si la température interne devient trop élevée (par exemple, 75-85 °C), l'appareil réduira automatiquement la puissance ou arrêtera la charge. Assurez-vous que le chargeur est installé dans un endroit bien aéré, à l'abri de la lumière directe du soleil et des espaces clos et chauds.
- La charge devrait reprendre automatiquement une fois la température revenue à un niveau sûr.

VI. Précautions de sécurité importantes

1. Avant chaque charge, inspectez la prise de charge et le câble pour détecter tout dommage visible ou fils effilochés. N'utilisez pas le chargeur si des dommages sont constatés.
2. N'essayez pas de débrancher la prise de charge pendant que la charge est en cours, car cela pourrait créer un arc électrique et endommager l'équipement.
3. Assurez-vous que la prise de courant est correctement mise à la terre. Évitez d'utiliser le chargeur dans des environnements humides, mouillés ou inondés.
4. L'installation et le câblage électrique du chargeur de VE doivent être effectués par un électricien qualifié. N'essayez pas d'ouvrir ou de démonter le chargeur vous-

même.

5. Si vous rencontrez une urgence ou un dysfonctionnement, débranchez immédiatement le chargeur de son alimentation principale et contactez l'équipe d'assistance du fabricant.

Guía de uso de la aplicación Tuya Smart

para el cargador de vehículos eléctricos con Bluetooth/Wi-Fi

(Español)

I. Preparación

1. Requisitos del entorno

- El cargador de vehículos eléctricos debe estar encendido y en modo de espera.
- Asegúrate de que el Bluetooth y el Wi-Fi de tu teléfono estén activados.
- El cargador solo admite la banda de **Wi-Fi de 2,4 GHz**. Confirma que tu teléfono esté conectado a una red de 2,4 GHz, ya que el proceso de configuración podría solicitarlo.
- Mantén tu teléfono cerca del cargador (a menos de 2-3 metros) para una transmisión estable de la señal Bluetooth.

2. Descargar la aplicación y registrarte

- Busca y descarga **"Tuya Smart"** (o **"Smart Life"**) en Apple App Store o Google Play Store.
- Abre la aplicación y sigue las instrucciones para registrarte con tu correo electrónico o número de teléfono móvil. Inicia sesión y concede todos los permisos necesarios cuando se te solicite.

II. Añadir el cargador de vehículo eléctrico a la aplicación

1. Comenzar a añadir un dispositivo

- En la pantalla de inicio de la aplicación, pulsa el botón "+" en la esquina superior derecha (o el botón "Añadir dispositivo") y, a continuación, selecciona "Añadir dispositivo".

2. Buscar el dispositivo

- La aplicación buscará automáticamente los dispositivos cercanos listos para añadirse. Mantén el Bluetooth y el Wi-Fi activados. La aplicación debería mostrar automáticamente una lista de dispositivos.
- Si no aparece automáticamente, puedes seleccionar manualmente **"Pila de carga de coche"** en la lista de categorías de dispositivos.

3. Conectar a Wi-Fi

- El sistema mostrará una página de configuración de Wi-Fi. Selecciona la red de 2,4 GHz de tu casa, introduce la contraseña y pulsa "Siguiente".
- El cargador recibirá la información de la red a través de Bluetooth y comenzará a conectarse.

4. Espera a que se complete el emparejamiento

- Espera unos segundos a decenas de segundos hasta que se complete la conexión. La aplicación mostrará un mensaje de "Conexión exitosa" o "Dispositivo añadido".
- Pulsa "Listo" para acceder al panel de control principal del cargador. El nuevo cargador aparecerá en tu lista de dispositivos.

III. Operaciones básicas de carga

1. Enchufar el cable de carga

- Inserta el conector de carga de forma segura en el puerto de carga de tu vehículo eléctrico. El estado del cargador en la aplicación cambiará de "Inactivo" a **"Enchufado, listo para cargar"**.

2. Iniciar la carga

- En la página de control del cargador dentro de la aplicación Tuya Smart, desliza el botón **"Desliza para iniciar la carga"** para iniciar el proceso de carga.

3. Monitoreo en tiempo real

- Una vez que comience la carga, la aplicación mostrará datos en tiempo real, como la **corriente de carga, voltaje, potencia, duración** y la **energía total suministrada**.

4. Detener la carga

- Para finalizar una sesión, pulsa el botón **"Detener carga"** en la aplicación. El cargador cortará la corriente y será seguro desenchufar el conector de carga.

IV. Funciones y ajustes avanzados

1. Carga programada

- Selecciona "Carga programada" en la aplicación para establecer una hora de inicio y duración específicas. Esto es una excelente manera de aprovechar las tarifas eléctricas más bajas fuera de las horas punta para una carga rentable.

2. Ajuste de la corriente de carga

- Puedes ajustar manualmente la corriente de carga máxima (por ejemplo, 8 A, 10 A, 16 A, 32 A) en la configuración de la aplicación. Reducir la corriente es una buena opción cuando el circuito eléctrico de tu casa tiene una capacidad limitada o si prefieres una carga más lenta para prolongar la vida útil de la batería.

3. Historial de carga y estadísticas

- La aplicación mantiene un historial detallado de tus sesiones de carga, incluyendo las horas de inicio y finalización, la energía consumida (kWh), la duración y las estimaciones de costes.

4. Uso compartido del dispositivo

- Puedes compartir el acceso de control remoto del cargador con los miembros de tu familia para un acceso múltiple conveniente.

V. Solución de problemas

1. Fallo de emparejamiento o conexión de red

- **Comprueba la banda de Wi-Fi:** Asegúrate de que te estás conectando a una red de 2,4 GHz, ya que el cargador normalmente no es compatible con 5 GHz.
- **Comprueba la ubicación y la señal:** Asegúrate de que el teléfono esté cerca del cargador y de que la señal Wi-Fi de tu casa sea fuerte (al menos 2 barras) en la ubicación del cargador.
- **Permisos de la aplicación:** Ve a la configuración del sistema de tu teléfono y

asegúrate de que la aplicación Tuya Smart tenga los permisos necesarios: **Ubicación (GPS), Bluetooth y Red local.**

- **Restablecer el dispositivo (paso crítico):**

Si la aplicación no encuentra el dispositivo, realiza un restablecimiento de fábrica:

- ① Desconecta el cargador de su fuente de alimentación durante 10 segundos.
- ② Vuelve a conectar la corriente. **En los 10 segundos posteriores a la conexión,** mantén pulsado el botón de **Parada de emergencia (EMERGENCY STOP)** del cargador durante aproximadamente 10 segundos.
- ③ Suelta el botón. El dispositivo se restaurará a sus valores de fábrica, borrando cualquier emparejamiento de red anterior.
- ④ Vuelve a abrir la aplicación Tuya Smart y sigue el proceso estándar de "Añadir dispositivo" para conectarlo.

- **Reiniciar el enrutador:** A veces, la congestión del canal del enrutador puede causar problemas. Reiniciar tu enrutador Wi-Fi puede ayudar.

2. La aplicación muestra "Dispositivo fuera de línea"

- Comprueba si tu Wi-Fi doméstico funciona correctamente. Asegúrate de que el cargador esté dentro del alcance de la señal Wi-Fi. Estar demasiado lejos o detrás de demasiados obstáculos puede provocar que se desconecte.
- Intenta reiniciar el cargador o volver a emparejarlo con la aplicación.

3. Problemas de conexión Bluetooth

- Asegúrate de que el Bluetooth esté activado en tu teléfono y no esté siendo utilizado por otra aplicación.
- Desactiva y vuelve a activar el Bluetooth de tu teléfono, o cierra y vuelve a abrir la aplicación Tuya Smart antes de intentar volver a conectarte. Si sigue fallando, utiliza el procedimiento de restablecimiento descrito anteriormente y vuelve a intentarlo.

4. El cargador se apaga con frecuencia o se sobrecalienta

- Algunos cargadores tienen una función de protección contra sobretensión. Si la temperatura interna es demasiado alta (por ejemplo, 75-85 °C), el dispositivo reducirá automáticamente la potencia o detendrá la carga. Asegúrate de que el cargador esté instalado en un área bien ventilada, alejado de la luz solar directa y de espacios cerrados y calurosos.
- La carga debería reanudarse automáticamente una vez que la temperatura vuelva a un nivel seguro.

VI. Precauciones de seguridad importantes

1. Antes de cada carga, inspecciona el conector de carga y el cable para detectar cualquier daño visible o cables deshilachados. No utilices el cargador si encuentras daños.
2. No intentes desenchufar el conector de carga mientras la carga está en curso, ya que esto puede crear un arco eléctrico y dañar el equipo.
3. Asegúrate de que la toma de corriente esté correctamente conectada a tierra. Evita usar el cargador en entornos húmedos, mojados o inundados.
4. La instalación y el cableado eléctrico del cargador de vehículo eléctrico deben ser realizados por un electricista cualificado. No intentes abrir o desmontar el cargador tú mismo.

5. Si te encuentras con una emergencia o mal funcionamiento, desconecta inmediatamente el cargador de su fuente de alimentación principal y ponte en contacto con el equipo de soporte del fabricante.

Tuya Smart App-Bedienungsanleitung

für Bluetooth/Wi-Fi EV-Ladegerät

(Deutsch)

I. Vorbereitung

1. Umgebungsanforderungen

- Das EV-Ladegerät muss eingeschaltet sein und sich im Standby-Modus befinden.
- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth und Wi-Fi Ihres Telefons eingeschaltet sind.
- Das Ladegerät unterstützt normalerweise nur das **2,4-GHz-Wi-Fi-Band**. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit einem 2,4-GHz-Netzwerk verbunden ist, da der Einrichtungsprozess Sie möglicherweise dazu auffordert.
- Halten Sie Ihr Telefon in der Nähe des Ladegeräts (nicht weiter als 2-3 Meter entfernt), um eine stabile Bluetooth-Signalübertragung zu gewährleisten.

2. App herunterladen und registrieren

- Suchen Sie nach **"Tuya Smart"** (oder **"Smart Life"**) im Apple App Store oder Google Play Store und laden Sie die App herunter.
- Öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen, um sich mit Ihrer E-Mail-Adresse oder Ihrer Handynummer zu registrieren. Melden Sie sich an und erteilen Sie alle erforderlichen Berechtigungen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

II. Hinzufügen des EV-Ladegeräts zur App

1. Gerät hinzufügen starten

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm der App auf die Schaltfläche **"+"** in der oberen rechten Ecke (oder auf die Schaltfläche "Gerät hinzufügen") und wählen Sie dann "Gerät hinzufügen".

2. Gerät suchen

- Die App sucht automatisch nach nahegelegenen Geräten, die zum Hinzufügen bereit sind. Lassen Sie Bluetooth und Wi-Fi aktiviert. Die App sollte automatisch eine Liste der Geräte anzeigen.
- Wenn es nicht automatisch angezeigt wird, können Sie manuell **"Ladesäule für Autos"** aus der Liste der Gerätekategorien auswählen.

3. Mit Wi-Fi verbinden

- Das System zeigt eine Wi-Fi-Konfigurationsseite an. Wählen Sie Ihr 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk zu Hause aus, geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf "Weiter".
- Das Ladegerät empfängt die Netzwerkinformationen über Bluetooth und beginnt mit der Verbindung.

4. Warten Sie, bis die Kopplung abgeschlossen ist

- Warten Sie einige bis einige zehn Sekunden, bis die Verbindung hergestellt ist. Die App zeigt eine Meldung "Verbindung erfolgreich" oder "Gerät

hinzugefügt" an.

- Tippen Sie auf "Fertig", um das Hauptbedienfeld des Ladegeräts aufzurufen. Das neue Ladegerät wird in Ihrer Geräteliste angezeigt.

III. Grundlegende Ladevorgänge

1. Ladekabel einstecken

- Stecken Sie die Ladebuchse sicher in die Ladebuchse Ihres Elektrofahrzeugs. Der Status des Ladegeräts in der App wechselt von "Inaktiv" zu **"Eingesteckt, bereit zum Laden"**.

2. Laden starten

- Wischen Sie auf der Steuerungsseite des Ladegeräts in der Tuya Smart App auf die Schaltfläche **"Zum Starten des Ladevorgangs wischen"**, um den Ladevorgang zu starten.

3. Echtzeitüberwachung

- Sobald der Ladevorgang beginnt, zeigt die App Echtzeitdaten wie **Ladestrom, Spannung, Leistung, Dauer** und die **gesamte gelieferte Energie** an.

4. Laden beenden

- Tippen Sie in der App auf die Schaltfläche **"Laden stoppen"**, um eine Sitzung zu beenden. Das Ladegerät unterbricht die Stromzufuhr, und Sie können die Ladebuchse sicher abziehen.

IV. Erweiterte Funktionen und Einstellungen

1. Geplantes Laden

- Wählen Sie in der App "Geplantes Laden", um eine bestimmte Startzeit und -dauer festzulegen. Auf diese Weise können Sie die günstigeren Stromtarife außerhalb der Hauptverkehrszeiten für ein kostengünstiges Laden nutzen.

2. Einstellen des Ladestroms

- Sie können den maximalen Ladestrom (z. B. 8 A, 10 A, 16 A, 32 A) manuell in den App-Einstellungen anpassen. Das Senken des Stroms ist eine gute Option, wenn Ihr häuslicher Stromkreis nur eine begrenzte Kapazität hat oder wenn Sie ein langsames Laden bevorzugen, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

3. Ladehistorie und Statistiken

- Die App führt eine detaillierte Historie Ihrer Ladesitzungen, einschließlich Start- und Endzeiten, verbrauchter Energie (kWh), Dauer und Kostenschätzungen.

4. Gerätefreigabe

- Sie können den Fernzugriff auf das Ladegerät mit Familienmitgliedern teilen, um einen bequemen Mehrbenutzerzugriff zu ermöglichen.

V. Fehlerbehebung

1. Kopplung/Netzwerkverbindung schlägt fehl

- **Wi-Fi-Band prüfen:** Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit einem 2,4-GHz-Netzwerk verbinden, da das Ladegerät 5 GHz normalerweise nicht unterstützt.
- **Standort und Signal prüfen:** Stellen Sie sicher, dass sich das Telefon in der Nähe des Ladegeräts befindet und dass das WLAN-Signal zu Hause am Standort des

Ladegeräts stark ist (mindestens 2 Balken).

- **App-Berechtigungen:** Gehen Sie zu den Systemeinstellungen Ihres Telefons und stellen Sie sicher, dass die Tuya Smart App über die erforderlichen Berechtigungen verfügt: **Standort (GPS)**, **Bluetooth** und **Lokales Netzwerk**.

- **Gerät zurücksetzen (wichtiger Schritt):**

Wenn die App das Gerät nicht finden kann, setzen Sie es auf die Werkseinstellungen zurück:

- ① Trennen Sie das Ladegerät für 10 Sekunden von der Stromquelle.
- ② Schließen Sie die Stromversorgung wieder an. **Innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten** halten Sie die **Not-Aus-Taste (EMERGENCY STOP)** am Ladegerät etwa 10 Sekunden lang gedrückt.
- ③ Lassen Sie die Taste los. Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und alle vorherigen Netzwerkkopplungen werden gelöscht.
- ④ Öffnen Sie die Tuya Smart App erneut und folgen Sie dem Standardprozess zum "Hinzufügen eines Geräts", um eine Verbindung herzustellen.

- **Router neu starten:** Manchmal kann eine Überlastung des Router-Kanals zu Problemen führen. Ein Neustart Ihres WLAN-Routers kann helfen.

2. App zeigt "Gerät offline" an

- Überprüfen Sie, ob Ihr Heim-WLAN ordnungsgemäß funktioniert. Stellen Sie sicher, dass sich das Ladegerät in Reichweite des WLAN-Signals befindet. Eine zu große Entfernung oder zu viele Hindernisse können dazu führen, dass es offline geht.
- Versuchen Sie, das Ladegerät neu zu starten oder es erneut mit der App zu koppeln.

3. Probleme mit der Bluetooth-Verbindung

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist und nicht von einer anderen App verwendet wird.
- Schalten Sie das Bluetooth Ihres Telefons aus und wieder ein, oder schließen Sie die Tuya Smart App und öffnen Sie sie erneut, bevor Sie versuchen, sich wieder zu verbinden. Wenn dies immer noch fehlschlägt, verwenden Sie die oben beschriebene Reset-Prozedur und versuchen Sie es erneut.

4. Das Ladegerät schaltet häufig ab oder überhitzt

- Einige Ladegeräte verfügen über eine Übertemperaturschutzfunktion. Wenn die Innentemperatur zu hoch wird (z. B. 75-85 °C), reduziert das Gerät automatisch die Leistung oder stoppt den Ladevorgang. Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät in einem gut belüfteten Bereich installiert ist, fern von direkter Sonneneinstrahlung und geschlossenen, heißen Räumen.
- Der Ladevorgang sollte automatisch fortgesetzt werden, sobald die Temperatur wieder auf ein sicheres Niveau gesunken ist.

VI. Wichtige Sicherheitshinweise

1. Überprüfen Sie vor jedem Ladevorgang die Ladebuchse und das Kabel auf sichtbare Beschädigungen oder ausgefranzte Drähte. Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn Sie Schäden feststellen.
2. Versuchen Sie nicht, die Ladebuchse während des Ladevorgangs zu ziehen, da dies einen Lichtbogen erzeugen und das Gerät beschädigen könnte.
3. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist. Verwenden Sie

das Ladegerät nicht in feuchten, nassen oder überfluteten Umgebungen.

4. Die Installation und die elektrische Verkabelung des EV-Ladegeräts sollten von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Versuchen Sie nicht, das Ladegerät selbst zu öffnen oder zu zerlegen.
5. Wenn Sie einen Notfall oder eine Fehlfunktion feststellen, trennen Sie das Ladegerät sofort von der Hauptstromversorgung und wenden Sie sich an das Support-Team des Herstellers.

Guia do usuário do aplicativo Tuya Smart

para carregador de veículo elétrico com Bluetooth/Wi-Fi

(Português)

I. Preparação

1. Requisitos ambientais

- O carregador de VE deve estar ligado e em modo de espera.
- Certifique-se de que o Bluetooth e o Wi-Fi do seu telefone estejam ativados.
- O carregador normalmente suporta apenas a banda **Wi-Fi de 2,4 GHz**. Confirme se o seu telefone está conectado a uma rede de 2,4 GHz, pois o processo de configuração pode solicitar isso.
- Mantenha o telefone próximo ao carregador (a menos de 2-3 metros) para uma transmissão estável do sinal Bluetooth.

2. Baixar o aplicativo e registrar-se

- Pesquise e baixe **"Tuya Smart"** (ou **"Smart Life"**) na Apple App Store ou Google Play Store.
- Abra o aplicativo e siga as instruções para registrar uma conta usando seu e-mail ou número de telefone celular. Faça login e conceda todas as permissões necessárias quando solicitado.

II. Adicionar o carregador de VE ao aplicativo

1. Começar a adicionar um dispositivo

- Na tela inicial do aplicativo, toque no botão **"+"** no canto superior direito (ou no botão "Adicionar dispositivo") e selecione "Adicionar dispositivo".

2. Procurar o dispositivo

- O aplicativo procurará automaticamente dispositivos próximos prontos para serem adicionados. Mantenha o Bluetooth e o Wi-Fi ativados. O aplicativo deve exibir automaticamente uma lista de dispositivos.
- Se não aparecer automaticamente, você pode selecionar manualmente **"Pilha de carregamento de carro"** na lista de categorias de dispositivos.

3. Conectar ao Wi-Fi

- O sistema exibirá uma página de configuração de Wi-Fi. Selecione a rede de 2,4 GHz da sua casa, insira a senha e toque em "Próximo".
- O carregador receberá as informações da rede via Bluetooth e começará a se conectar.

4. Aguardar a conclusão do pareamento

- Aguarde alguns segundos a dezenas de segundos até que a conexão seja concluída. O aplicativo mostrará uma mensagem "Conexão bem-sucedida" ou "Dispositivo adicionado".
- Toque em "Concluído" para entrar no painel de controle principal do carregador. O novo carregador aparecerá na sua lista de dispositivos.

III. Operações básicas de carregamento

1. Conectar o cabo de carregamento

- Insira firmemente o conector de carregamento na porta de carregamento do seu VE. O status do carregador no aplicativo mudará de "Inativo" para **"Conectado, pronto para carregar"**.

2. Iniciar o carregamento

- Na página de controle do carregador no aplicativo Tuya Smart, deslize o botão **"Deslize para iniciar o carregamento"** para iniciar o processo de carregamento.

3. Monitoramento em tempo real

- Quando o carregamento começar, o aplicativo exibirá dados em tempo real, incluindo **corrente de carregamento, tensão, potência, duração e a energia total fornecida**.

4. Parar o carregamento

- Para encerrar uma sessão, toque no botão **"Parar carregamento"** no aplicativo. O carregador cortará a energia e você poderá desconectar o conector de carregamento com segurança.

IV. Recursos e configurações avançadas

1. Carregamento programado

- Selecione "Carregamento programado" no aplicativo para definir uma hora de início e duração específicas. Esta é uma excelente maneira de aproveitar as tarifas de eletricidade mais baixas fora do horário de pico para um carregamento econômico.

2. Ajuste da corrente de carregamento

- Você pode ajustar manualmente a corrente máxima de carregamento (por exemplo, 8 A, 10 A, 16 A, 32 A) nas configurações do aplicativo. Reduzir a corrente é uma boa opção quando o circuito elétrico da sua casa tem capacidade limitada ou se você prefere uma carga mais lenta para prolongar a vida útil da bateria.

3. Histórico de carregamento e estatísticas

- O aplicativo mantém um histórico detalhado de suas sessões de carregamento, incluindo horários de início e término, energia consumida (kWh), duração e estimativas de custo.

4. Compartilhamento de dispositivo

- Você pode compartilhar o acesso de controle remoto do carregador com os membros da sua família para um acesso multiusuário conveniente.

V. Solução de problemas

1. Falha no pareamento/conexão de rede

- **Verificar a banda Wi-Fi:** Certifique-se de estar conectado a uma rede de 2,4 GHz, pois o carregador normalmente não suporta 5 GHz.
- **Verificar a localização e o sinal:** Certifique-se de que o telefone esteja próximo ao carregador e que o sinal de Wi-Fi doméstico seja forte (pelo menos 2 barras) no local do carregador.
- **Permissões do aplicativo:** Vá para as configurações do sistema do seu telefone e

certifique-se de que o aplicativo Tuya Smart tenha as permissões necessárias: **Localização (GPS), Bluetooth e Rede local.**

- **Redefinir o dispositivo (etapa crítica):**

Se o aplicativo não encontrar o dispositivo, execute uma redefinição de fábrica:

- ① Desconecte o carregador da fonte de energia por 10 segundos.
- ② Reconecte a energia. **Dentro de 10 segundos após ligar**, pressione e segure o botão de **Parada de Emergência (EMERGENCY STOP)** no carregador por aproximadamente 10 segundos.
- ③ Solte o botão. O dispositivo será restaurado às configurações padrão de fábrica, limpando qualquer pareamento de rede anterior.
- ④ Reabra o aplicativo Tuya Smart e siga o processo padrão de "Adicionar um dispositivo" para conectar.

- **Reiniciar o roteador:** Às vezes, o congestionamento do canal do roteador pode causar problemas. Reiniciar seu roteador Wi-Fi pode ajudar.

2. O aplicativo mostra "Dispositivo offline"

- Verifique se o seu Wi-Fi doméstico está funcionando corretamente. Certifique-se de que o carregador esteja dentro do alcance do sinal Wi-Fi. Estar muito longe ou atrás de muitos obstáculos pode fazer com que ele fique offline.
- Tente reiniciar o carregador ou pareá-lo novamente com o aplicativo.

3. Problemas de conexão Bluetooth

- Certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado no seu telefone e não esteja sendo usado por outro aplicativo.
- Desative e reative o Bluetooth do seu telefone ou feche e reabra o aplicativo Tuya Smart antes de tentar se reconectar. Se ainda falhar, use o procedimento de redefinição descrito acima e tente novamente.

4. O carregador desliga frequentemente ou superaquece

- Alguns carregadores têm um recurso de proteção contra superaquecimento. Se a temperatura interna ficar muito alta (por exemplo, 75-85 °C), o dispositivo reduzirá automaticamente a potência ou interromperá o carregamento. Certifique-se de que o carregador esteja instalado em uma área bem ventilada, longe da luz solar direta e de espaços fechados e quentes.
- O carregamento deve ser retomado automaticamente quando a temperatura retornar a um nível seguro.

VI. Precauções importantes de segurança

1. Antes de cada carga, inspecione o conector de carregamento e o cabo quanto a danos visíveis ou fios desgastados. Não use o carregador se encontrar danos.
2. Não tente desconectar o conector de carregamento enquanto a carga estiver em andamento, pois isso pode criar um arco elétrico e danificar o equipamento.
3. Certifique-se de que a tomada esteja devidamente aterrada. Evite usar o carregador em ambientes úmidos, molhados ou alagados.
4. A instalação e a fiação elétrica do carregador de VE devem ser realizadas por um eletricista qualificado. Não tente abrir ou desmontar o carregador sozinho.
5. Se você encontrar uma emergência ou mau funcionamento, desconecte imediatamente o carregador da fonte de alimentação principal e entre em contato

com a equipe de suporte do fabricante.

Guida per l'utente dell'app Tuya Smart

per caricabatterie per veicoli elettrici Bluetooth/Wi-Fi

(Italiano)

I. Preparazione

1. Requisiti ambientali

- Il caricabatterie EV deve essere acceso e in modalità standby.
- Assicurarsi che il Bluetooth e il Wi-Fi del telefono siano attivati.
- Il caricabatterie supporta in genere solo la banda **Wi-Fi da 2,4 GHz**. Conferma che il tuo telefono sia connesso a una rete da 2,4 GHz, poiché il processo di configurazione potrebbe richiederlo.
- Tieni il telefono vicino al caricabatterie (a meno di 2-3 metri) per una trasmissione stabile del segnale Bluetooth.

2. Scaricare l'app e registrarsi

- Cerca e scarica **"Tuya Smart"** (o **"Smart Life"**) dall'Apple App Store o dal Google Play Store.
- Apri l'app e segui le istruzioni per registrare un account utilizzando il tuo indirizzo email o numero di telefono cellulare. Accedi e concedi tutte le autorizzazioni necessarie quando richiesto.

II. Aggiungere il caricabatterie EV all'app

1. Iniziare ad aggiungere un dispositivo

- Nella schermata iniziale dell'app, tocca il pulsante **"+"** nell'angolo in alto a destra (o il pulsante "Aggiungi dispositivo"), quindi seleziona "Aggiungi dispositivo".

2. Cercare il dispositivo

- L'app cercherà automaticamente i dispositivi vicini pronti per essere aggiunti. Mantieni attivi Bluetooth e Wi-Fi. L'app dovrebbe visualizzare automaticamente un elenco di dispositivi.
- Se non appare automaticamente, puoi selezionare manualmente **"Pila di ricarica per auto"** dall'elenco delle categorie di dispositivi.

3. Connettersi al Wi-Fi

- Il sistema visualizzerà una pagina di configurazione Wi-Fi. Seleziona la tua rete Wi-Fi domestica da 2,4 GHz, inserisci la password e tocca "Avanti".
- Il caricabatterie riceverà le informazioni di rete tramite Bluetooth e inizierà a connettersi.

4. Attendere il completamento dell'associazione

- Attendere da alcuni secondi a decine di secondi fino al completamento della connessione. L'app mostrerà un messaggio "Connessione riuscita" o "Dispositivo aggiunto".
- Tocca "Fatto" per accedere al pannello di controllo principale del caricabatterie. Il nuovo caricabatterie apparirà nell'elenco dei dispositivi.

III. Operazioni di ricarica di base

1. **Inserire il cavo di ricarica**
 - Inserisci saldamente la pistola di ricarica nella porta di ricarica del tuo EV. Lo stato del caricabatterie sull'app cambierà da "Inattivo" a **"Inserito, pronto per la ricarica"**.
2. **Avviare la ricarica**
 - Nella pagina di controllo del caricabatterie all'interno dell'app Tuya Smart, scorri il pulsante **"Scorri per avviare la ricarica"** per avviare il processo di ricarica.
3. **Monitoraggio in tempo reale**
 - Una volta iniziata la ricarica, l'app visualizzerà dati in tempo reale, tra cui **corrente di ricarica, tensione, potenza, durata e energia totale erogata**.
4. **Interrompere la ricarica**
 - Per terminare una sessione, tocca il pulsante **"Interrompi ricarica"** nell'app. Il caricabatterie interromperà l'alimentazione e sarà possibile scollegare in sicurezza la pistola di ricarica.

IV. Funzioni e impostazioni avanzate

1. **Ricarica programmata**
 - Seleziona "Ricarica programmata" nell'app per impostare un'ora di inizio e una durata specifiche. Questo è un ottimo modo per sfruttare le tariffe elettriche più basse nelle ore non di punta per una ricarica economica.
2. **Regolazione della corrente di ricarica**
 - È possibile regolare manualmente la corrente di ricarica massima (ad esempio, 8 A, 10 A, 16 A, 32 A) nelle impostazioni dell'app. Ridurre la corrente è una buona opzione quando il circuito elettrico di casa ha una capacità limitata o se si preferisce una ricarica più lenta per prolungare potenzialmente la durata della batteria.
3. **Cronologia ricariche e statistiche**
 - L'app mantiene una cronologia dettagliata delle sessioni di ricarica, inclusi orari di inizio e fine, energia consumata (kWh), durata e stime dei costi.
4. **Condivisione del dispositivo**
 - Puoi condividere l'accesso al controllo remoto del caricabatterie con i membri della famiglia per un comodo accesso multiutente.

V. Risoluzione dei problemi

1. Associazione/connessione di rete non riuscita

- **Controlla la banda Wi-Fi:** Assicurati di connetterti a una rete da 2,4 GHz, poiché il caricabatterie in genere non supporta i 5 GHz.
- **Controlla posizione e segnale:** Assicurati che il telefono sia vicino al caricabatterie e che il segnale Wi-Fi domestico sia forte (almeno 2 tacche) nella posizione del caricabatterie.
- **Autorizzazioni dell'app:** Vai alle impostazioni di sistema del tuo telefono e assicurati che l'app Tuya Smart disponga delle autorizzazioni necessarie: **Posizione (GPS), Bluetooth e Rete locale**.
- **Reimpostare il dispositivo (passaggio fondamentale):**

Se l'app non trova il dispositivo, esegui un ripristino delle impostazioni di fabbrica:

- ① Scollega il caricabatterie dalla fonte di alimentazione per 10 secondi.
- ② Ricollega l'alimentazione. **Entro 10 secondi dall'accensione**, tieni premuto il pulsante di **Arresto di emergenza (EMERGENCY STOP)** sul caricabatterie per circa 10 secondi.
- ③ Rilascia il pulsante. Il dispositivo verrà ripristinato alle impostazioni predefinite di fabbrica, cancellando qualsiasi associazione di rete precedente.
- ④ Riapri l'app Tuya Smart e segui il processo standard di "Aggiunta di un dispositivo" per connetterti.

- **Riavvia il router:** A volte, la congestione del canale del router può causare problemi. Il riavvio del router Wi-Fi potrebbe essere d'aiuto.

2. L'app mostra "Dispositivo offline"

- Controlla se il Wi-Fi domestico funziona correttamente. Assicurati che il caricabatterie sia nel raggio d'azione del segnale Wi-Fi. Essere troppo lontani o dietro troppi ostacoli può farlo andare offline.
- Prova a riavviare il caricabatterie o ad associarlo nuovamente all'app.

3. Problemi di connessione Bluetooth

- Assicurati che il Bluetooth sia attivato sul telefono e non sia utilizzato da un'altra app.
- Disattiva e riattiva il Bluetooth del telefono oppure chiudi e riapri l'app Tuya Smart prima di tentare di riconnetterti. Se fallisce ancora, utilizza la procedura di ripristino sopra descritta e riprova.

4. Il caricabatterie si spegne frequentemente o si surriscalda

- Alcuni caricabatterie dispongono di una funzione di protezione da surriscaldamento. Se la temperatura interna diventa troppo alta (ad esempio, 75-85 °C), il dispositivo ridurrà automaticamente la potenza o interromperà la ricarica. Assicurarsi che il caricabatterie sia installato in un'area ben ventilata, lontano dalla luce solare diretta e da spazi chiusi e caldi.
- La ricarica dovrebbe riprendere automaticamente una volta che la temperatura è tornata a un livello sicuro.

VI. Importanti precauzioni di sicurezza

1. Prima di ogni ricarica, ispezionare la pistola di ricarica e il cavo per eventuali danni visibili o fili sfilacciati. Non utilizzare il caricabatterie se si riscontrano danni.
2. Non tentare di scollegare la pistola di ricarica durante la ricarica, poiché ciò potrebbe creare un arco elettrico e danneggiare l'apparecchiatura.
3. Assicurarsi che la presa di corrente sia adeguatamente messa a terra. Evitare di utilizzare il caricabatterie in ambienti umidi, bagnati o allagati.
4. L'installazione e il cablaggio elettrico del caricabatterie EV devono essere eseguiti da un elettricista qualificato. Non tentare di aprire o smontare il caricabatterie da soli.
5. In caso di emergenza o malfunzionamento, scollegare immediatamente il caricabatterie dall'alimentazione principale e contattare il team di supporto del produttore.

Руководство пользователя приложения TuYa Smart

для зарядного устройства для электромобилей с

Bluetooth/Wi-Fi (Русский)

I. Подготовка

1. Требования к окружающей среде

- Зарядное устройство для электромобилей должно быть включено и находиться в режиме ожидания.
- Убедитесь, что Bluetooth и Wi-Fi на вашем телефоне включены.
- Зарядное устройство обычно поддерживает только диапазон **2,4 ГГц Wi-Fi**. Убедитесь, что ваш телефон подключен к сети 2,4 ГГц, так как процесс настройки может запросить это.
- Держите телефон рядом с зарядным устройством (на расстоянии не более 2-3 метров) для стабильной передачи сигнала Bluetooth.

2. Загрузите приложение и зарегистрируйтесь

- Найдите и загрузите **"TuYa Smart"** (или **"Smart Life"**) в Apple App Store или Google Play Store.
- Откройте приложение и следуйте инструкциям, чтобы зарегистрировать учетную запись, используя свой адрес электронной почты или номер мобильного телефона. Войдите в систему и предоставьте все необходимые разрешения, когда будет предложено.

II. Добавление зарядного устройства для электромобилей в приложение

1. Начните добавление устройства

- На главном экране приложения нажмите кнопку **"+"** в правом верхнем углу (или кнопку "Добавить устройство"), затем выберите "Добавить устройство".

2. Поиск устройства

- Приложение автоматически выполнит поиск ближайших устройств, готовых к добавлению. Держите Bluetooth и Wi-Fi включенными. Приложение должно автоматически отобразить список устройств.
- Если оно не появилось автоматически, вы можете вручную выбрать **"Куча зарядки автомобилей"** из списка категорий устройств.

3. Подключитесь к Wi-Fi

- Система отобразит страницу конфигурации Wi-Fi. Выберите домашнюю сеть Wi-Fi 2,4 ГГц, введите пароль и нажмите "Далее".
- Зарядное устройство получит информацию о сети через Bluetooth и начнет подключение.

4. Дождитесь завершения сопряжения

- Подождите несколько секунд или десятков секунд до завершения подключения. Приложение покажет сообщение "Подключение успешно" или "Устройство добавлено".
- Нажмите "Готово", чтобы войти в главную панель управления

зарядного устройства. Новое зарядное устройство появится в списке ваших устройств.

III. Основные операции зарядки

1. Подключите кабель зарядки

- Надежно вставьте зарядный пистолет в разъем для зарядки вашего электромобиля. Статус зарядного устройства в приложении изменится с "Неактивен" на **"Подключен, готов к зарядке"**.

2. Начните зарядку

- На странице управления зарядным устройством в приложении Tuua Smart проведите пальцем по кнопке **"Проведите, чтобы начать зарядку"**, чтобы запустить процесс зарядки.

3. Мониторинг в реальном времени

- Как только зарядка начнется, приложение будет отображать данные в реальном времени, включая **ток зарядки, напряжение, мощность, продолжительность** и **общую переданную энергию**.

4. Остановите зарядку

- Чтобы завершить сеанс, нажмите кнопку **"Остановить зарядку"** в приложении. Зарядное устройство отключит питание, и вы сможете безопасно отключить зарядный пистолет.

IV. Расширенные функции и настройки

1. Зарядка по расписанию

- Выберите "Зарядка по расписанию" в приложении, чтобы установить конкретное время начала и продолжительность. Это отличный способ воспользоваться более низкими тарифами на электроэнергию в непиковые часы для экономичной зарядки.

2. Регулировка тока зарядки

- Вы можете вручную настроить максимальный ток зарядки (например, 8 А, 10 А, 16 А, 32 А) в настройках приложения. Снижение тока — хороший вариант, если домашняя электрическая цепь имеет ограниченную мощность или если вы предпочитаете более медленную зарядку для потенциального продления срока службы аккумулятора.

3. История зарядки и статистика

- Приложение ведет подробную историю ваших сеансов зарядки, включая время начала и окончания, потребленную энергию (кВт·ч), продолжительность и оценки затрат.

4. Совместное использование устройства

- Вы можете предоставить доступ к удаленному управлению зарядным устройством членам семьи для удобного многопользовательского доступа.

V. Поиск и устранение неисправностей

1. Сопряжение/подключение к сети не удалось

- **Проверьте диапазон Wi-Fi:** Убедитесь, что вы подключаетесь к сети 2,4 ГГц, так как зарядное устройство обычно не поддерживает 5 ГГц.
- **Проверьте местоположение и сигнал:** Убедитесь, что телефон находится

рядом с зарядным устройством и что сигнал домашнего Wi-Fi сильный (не менее 2 делений) в месте расположения зарядного устройства.

- **Разрешения приложения:** Перейдите в системные настройки вашего телефона и убедитесь, что приложение TuYa Smart имеет необходимые разрешения: **Местоположение (GPS), Bluetooth и Локальная сеть**.
- **Сбросьте устройство (важный шаг):**
Если приложение не может найти устройство, выполните сброс до заводских настроек:
 - ① Отключите зарядное устройство от источника питания на 10 секунд.
 - ② Снова подключите питание. **В течение 10 секунд после включения** нажмите и удерживайте кнопку **Аварийной остановки (EMERGENCY STOP)** на зарядном устройстве примерно в течение 10 секунд.
 - ③ Отпустите кнопку. Устройство будет восстановлено до заводских настроек по умолчанию, удалив все предыдущие сетевые сопряжения.
 - ④ Снова откройте приложение TuYa Smart и следуйте стандартному процессу "Добавление устройства" для подключения.
- **Перезагрузите маршрутизатор:** Иногда перегрузка каналов маршрутизатора может вызывать проблемы. Перезагрузка вашего Wi-Fi маршрутизатора может помочь.

2. Приложение показывает "Устройство не в сети"

- Проверьте, правильно ли работает домашний Wi-Fi. Убедитесь, что зарядное устройство находится в зоне действия сигнала Wi-Fi. Слишком большое расстояние или слишком много препятствий могут привести к его отключению.
- Попробуйте перезагрузить зарядное устройство или повторно сопрячь его с приложением.

3. Проблемы с подключением Bluetooth

- Убедитесь, что Bluetooth на вашем телефоне включен и не используется другим приложением.
- Выключите и снова включите Bluetooth на телефоне или закройте и снова откройте приложение TuYa Smart, прежде чем пытаться снова подключиться. Если это не помогло, используйте описанную выше процедуру сброса и повторите попытку.

4. Зарядное устройство часто отключается или перегревается

- Некоторые зарядные устройства имеют функцию защиты от перегрева. Если внутренняя температура становится слишком высокой (например, 75–85 °C), устройство автоматически снизит мощность или остановит зарядку. Убедитесь, что зарядное устройство установлено в хорошо проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей и закрытых жарких помещений.
- Зарядка должна автоматически возобновиться, когда температура вернется на безопасный уровень.

VI. Важные меры предосторожности

1. Перед каждой зарядкой проверяйте зарядный пистолет и кабель на наличие видимых повреждений или потертостей проводов. Не используйте зарядное устройство, если обнаружены повреждения.

2. Не пытайтесь отключить зарядный пистолет во время зарядки, так как это может привести к образованию электрической дуги и повреждению оборудования.
3. Убедитесь, что розетка правильно заземлена. Избегайте использования зарядного устройства в сырых, влажных или затопленных местах.
4. Установка и электропроводка зарядного устройства для электромобилей должны выполняться квалифицированным электриком. Не пытайтесь вскрывать или разбирать зарядное устройство самостоятельно.
5. В случае возникновения чрезвычайной ситуации или неисправности немедленно отключите зарядное устройство от основного источника питания и обратитесь в службу поддержки производителя.

Bluetooth/Wi-Fi 전기 자동차 충전기용

Tuya Smart 앱 사용자 가이드

(한국어)

I. 준비

1. 환경 요구 사항

- EV 충전기가 켜져 있고 대기 모드에 있어야 합니다.
- 휴대폰의 Bluetooth와 Wi-Fi가 켜져 있는지 확인하세요.
- 충전기는 일반적으로 **2.4GHz Wi-Fi 대역**만 지원합니다. 설정 프로세스에서 이 내용을 묻는 메시지가 표시될 수 있으므로 휴대폰이 2.4GHz 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요.
- 안정적인 Bluetooth 신호 전송을 위해 휴대폰을 충전기 가까이(2-3m 이내)에 두십시오.

2. 앱 다운로드 및 등록

- Apple App Store 또는 Google Play Store에서 **"Tuya Smart"** (또는 **"Smart Life"**)를 검색하여 다운로드하세요.
- 앱을 열고 안내에 따라 이메일 또는 휴대폰 번호를 사용하여 계정을 등록하세요. 로그인하고 메시지가 표시되면 필요한 모든 권한을 부여하세요.

II. EV 충전기를 앱에 추가하기

1. 기기 추가 시작

- 앱 홈 화면에서 오른쪽 상단 모서리에 있는 **"+"** 버튼(또는 **"기기 추가"** 버튼)을 탭한 다음 **"기기 추가"**를 선택하세요.

2. 기기 검색

- 앱이 추가 가능한 주변 기기를 자동으로 검색합니다. Bluetooth와 Wi-Fi를 켜 둔 상태로 유지하세요. 앱이 자동으로 기기 목록을 표시합니다.
- 자동으로 나타나지 않으면 기기 카테고리 목록에서 수동으로 **"자동차 충전 더미"**를 선택할 수 있습니다.

3. Wi-Fi에 연결하기

- 시스템에 Wi-Fi 구성 페이지가 표시됩니다. 가정용 2.4GHz Wi-Fi 네트워크를 선택하고 비밀번호를 입력한 다음 **"다음"**을 탭하세요.
- 충전기는 Bluetooth를 통해 네트워크 정보를 수신하고 연결을 시작합니다.

4. 페어링이 완료될 때까지 기다리기

- 연결이 완료될 때까지 몇 초에서 수십 초 정도 기다리세요. 앱에 **"연결 성공"** 또는 **"기기가 추가되었습니다"**라는 메시지가 표시됩니다.
- **"완료"**를 탭하여 충전기의 기본 제어판으로 들어갑니다. 새 충전기가 기기 목록에 나타납니다.

III. 기본 충전 작업

1. 충전 케이블 꽂기

- 충전 건을 EV의 충전 포트에 단단히 삽입하세요. 앱의 충전기 상태가 **"유휴"**에서 **"플러그 인, 충전 준비 완료"**로 변경됩니다.

2. 충전 시작하기

- Tuya Smart 앱 내 충전기 제어 페이지에서 **"밀어서 충전 시작"** 버튼을 스와

이프하여 충전 프로세스를 시작하세요.

3. 실시간 모니터링

- 충전이 시작되면 앱에 **충전 전류, 전압, 전력, 시간 및 총 공급 에너지**와 같은 실시간 데이터가 표시됩니다.

4. 충전 중지하기

- 세션을 종료하려면 앱에서 **"충전 중지"** 버튼을 탭하세요. 충전기의 전원이 차단되며 충전 건을 안전하게 뽑을 수 있습니다.

IV. 고급 기능 및 설정

1. 예약 충전

- 앱에서 "예약 충전"을 선택하여 특정 시작 시간과 지속 시간을 설정하세요. 이는 비용 효율적인 충전을 위해 피크 시간대 외의 낮은 전기 요금을 활용하는 좋은 방법입니다.

2. 충전 전류 조정

- 앱 설정에서 최대 충전 전류(예: 8A, 10A, 16A, 32A)를 수동으로 조정할 수 있습니다. 가정의 전기 회로 용량이 제한적인 경우 또는 배터리 수명 연장을 위해 느린 충전을 선호하는 경우 전류를 낮추는 것이 좋습니다.

3. 충전 기록 및 통계

- 앱은 시작 및 종료 시간, 소비 에너지(kWh), 시간, 비용 추정치를 포함한 충전 세션의 자세한 기록을 유지합니다.

4. 기기 공유

- 충전기에 대한 원격 제어 액세스를 가족 구성원과 공유하여 편리한 다중 사용자 액세스를 할 수 있습니다.

V. 문제 해결

1. 페어링/네트워크 연결 실패

- **Wi-Fi 대역 확인:** 충전기는 일반적으로 5GHz 를 지원하지 않으므로 2.4GHz 네트워크에 연결하고 있는지 확인하세요.
- **위치 및 신호 확인:** 휴대폰이 충전기 가까이에 있고 충전기 위치에서 가정용 Wi-Fi 신호가 강한지(최소 2 개 막대) 확인하세요.
- **앱 권한:** 휴대폰의 시스템 설정으로 이동하여 Tuya Smart 앱에 필요한 권한(**위치 (GPS), Bluetooth 및 로컬 네트워크**)이 있는지 확인하세요.
- **기기 재 설정 (중요 단계):**
앱이 기기를 찾을 수 없는 경우 공장 초기화를 수행하세요:
① 충전기의 전원을 10 초 동안 분리하세요.
② 전원을 다시 연결하세요. 전원을 켜 후 10 초 이내에 충전기의 비상 정지 (EMERGENCY STOP) 버튼을 약 10 초 동안 길게 누르세요.
③ 버튼에서 손을 뗍니다. 기기가 공장 기본 설정으로 복원되며 이전 네트워크 페어링 정보가 모두 지워집니다.
④ Tuya Smart 앱을 다시 열고 표준 "기기 추가" 프로세스에 따라 연결하세요.
- **라우터 다시 시작:** 때로는 라우터 채널 혼잡으로 인해 문제가 발생할 수 있습니다. Wi-Fi 라우터를 다시 시작하면 도움이 될 수 있습니다.

2. 앱에 "기기가 오프라인입니다" 표시됨

- 가정용 Wi-Fi 가 제대로 작동하는지 확인하세요. 충전기가 Wi-Fi 신호 범위 내에 있는지 확인하세요. 너무 멀리 떨어져 있거나 장애물이 너무 많으면 오프라인이 될 수 있습니다.

- 충전기를 다시 시작하거나 앱과 다시 페어링해 보세요.

3. Bluetooth 연결 문제

- 휴대폰의 Bluetooth가 켜져 있고 다른 앱에서 사용되고 있지 않은지 확인하세요.
- 휴대폰의 Bluetooth를 껐다가 다시 켜거나, 다시 연결하기 전에 Tuya Smart 앱을 닫았다가 다시 여세요. 그래도 실패하면 위에서 설명한 재설정 절차를 사용하여 다시 시도하세요.

4. 충전기가 자주 꺼지거나 과열됨

- 일부 충전기에는 과열 방지 기능이 있습니다. 내부 온도가 너무 높아지면(예: 75-85°C) 기기가 자동으로 전력을 낮추거나 충전을 중지합니다. 충전기가 직사광선, 밀폐된 더운 공간을 피하고 통풍이 잘 되는 곳에 설치되었는지 확인하세요.
- 온도가 안전한 수준으로 돌아오면 충전이 자동으로 재개됩니다.

VI. 중요한 안전 주의 사항

1. 매번 충전하기 전에 충전 건과 케이블에 눈에 띄는 손상이나 끊어진 전선이 있는지 검사하세요. 손상이 발견되면 충전기를 사용하지 마세요.
2. 충전 중에 충전 건을 뽑으려고 하지 마세요. 이는 전기 아크를 생성하고 장비를 손상시킬 수 있습니다.
3. 전원 콘센트가 제대로 접지되어 있는지 확인하세요. 습하거나, 젖었거나, 물에 잠긴 환경에서 충전기를 사용하지 마세요.
4. EV 충전기의 설치 및 전기 배선은 자격을 갖춘 전기 기술자가 수행해야 합니다. 충전기를 직접 열거나 분해하려고 하지 마세요.
5. 긴급 상황이나 오작동 이 발생하면 즉시 충전기를 주전원에서 분리하고 제조업체 지원팀에 문의하세요.

Tuya Smart アプリユーザーガイド

(日本語)

I. 準備

1. 環境要件

- EV 充電器の電源が入っていて、スタンバイモードになっていることを確認してください。
- スマートフォンの Bluetooth と Wi-Fi がオンになっていることを確認してください。
- 充電器は通常 **2.4GHz Wi-Fi 帯域** のみサポートしています。設定プロセスでこの点が求められる場合がありますので、お使いのスマートフォンが 2.4GHz ネットワークに接続されていることを確認してください。
- Bluetooth 信号の安定した送信のために、スマートフォンを充電器の近く（2～3 メートル以内）に置いてください。

2. アプリのダウンロードと登録

- Apple App Store または Google Play ストアで 「**Tuya Smart**」 （または「**Smart Life**」）を検索してダウンロードしてください。
- アプリを開き、指示に従ってメールアドレスまたは携帯電話番号を使用してアカウントを登録してください。ログインし、求められたら必要な権限をすべて付与してください。

II. EV 充電器をアプリに追加する

1. デバイスの追加を開始する

- アプリのホーム画面で、右上隅にある「**+**」ボタン（または「デバイスを追加」ボタン）をタップし、「デバイスを追加」を選択します。

2. デバイスを検索する

- アプリは、追加可能な近くのデバイスを自動的に検索します。Bluetooth と Wi-Fi をオンにしたままにしてください。アプリは自動的にデバイスのリストを表示します。
- 自動的に表示されない場合は、デバイスカテゴリのリストから手動で「**車の充電パイル**」を選択できます。

3. Wi-Fi に接続する

- システムに Wi-Fi 設定ページが表示されます。お使いの 2.4GHz Wi-Fi ネットワークを選択し、パスワードを入力して「次へ」をタップします。
- 充電器は Bluetooth 経由でネットワーク情報を受信し、接続を開始します。

4. ペ어링が完了するまで待つ

- 接続が完了するまで数秒から数十秒お待ちください。アプリに「接続成功」または「デバイスが追加されました」というメッセージが表示されます。
- 「完了」をタップして充電器のメインコントロールパネルに入ります。新しい充電器がデバイスリストに表示されます。

III. 基本的な充電操作

1. 充電ケーブルを差し込む

- 充電ガンを EV の充電ポートにしっかりと挿入します。アプリの充電器ス

テータスが「アイドル」から「プラグイン済み、充電可能」に変わります。

2. 充電を開始する

- Tuya Smart アプリ内の充電器コントロールページで、「スワイプして充電を開始」ボタンをスワイプして充電プロセスを開始します。

3. リアルタイム監視

- 充電が開始されると、アプリに **充電電流、電圧、電力、時間、および 総供給電力量** などのリアルタイムデータが表示されます。

4. 充電を停止する

- セッションを終了するには、アプリの「**充電停止**」ボタンをタップします。充電器の電源が切れ、充電ガンを安全に抜くことができます。

IV. 高度な機能と設定

1. 予約充電

- アプリで「予約充電」を選択すると、特定の開始時刻と継続時間を設定できます。これは、コスト効率の高い充電のために、オフピーク時の割安な電気料金を利用する優れた方法です。

2. 充電電流の調整

- アプリの設定で、最大充電電流（例：8A、10A、16A、32A）を手動で調整できます。家庭の電気回路の容量が限られている場合、またはバッテリー寿命を延ばす可能性があるため低速充電を希望する場合は、電流を下げるのが良いオプションです。

3. 充電履歴と統計

- アプリには、開始時間と終了時間、消費電力量（kWh）、時間、コスト見積もりなど、充電セッションの詳細な履歴が保存されます。

4. デバイスの共有

- 充電器のリモートコントロールアクセスを家族と共有して、便利なマルチユーザーアクセスを実現できます。

V. トラブルシューティング

1. ペ어링/ネットワーク接続に失敗する

- **Wi-Fi 帯域を確認する:** 充電器は通常 5GHz をサポートしていないため、2.4GHz ネットワークに接続していることを確認してください。
- **場所と信号を確認する:** スマートフォンが充電器の近くにあること、および充電器の設置場所で家庭の Wi-Fi 信号が強いこと（少なくとも 2 本のバー）を確認してください。
- **アプリの権限:** スマートフォンのシステム設定に移動し、Tuya Smart アプリが必要な権限（**位置情報（GPS）、Bluetooth、および ローカルネットワーク**）を持っていることを確認してください。
- **デバイスをリセットする（重要な手順）:** アプリがデバイスを見つけられない場合は、出荷時設定にリセットしてください。
 - ① 充電器の電源を 10 秒間切ります。
 - ② 電源を再接続します。電源投入後 10 秒以内に、充電器の **緊急停止（EMERGENCY STOP）** ボタンを約 10 秒間押し続けます。
 - ③ ボタンを離します。デバイスは出荷時のデフォルト設定に復元され、以前のネットワークペ어링情報はすべて消去されます。

④ Tuya Smart アプリを再度開き、標準の「デバイスの追加」プロセスに従って接続します。

- **ルーターを再起動する:** ルーターのチャンネルが混雑していると問題が発生することがあります。Wi-Fi ルーターを再起動すると解決する場合があります。

2. アプリに「デバイスがオフラインです」と表示される

- Wi-Fi が正常に機能しているかどうかを確認してください。充電器が Wi-Fi 信号の範囲内にあることを確認してください。距離が遠すぎたり、障害物が多すぎたりすると、オフラインになる可能性があります。
- 充電器を再起動するか、アプリと再度ペアリングしてみてください。

3. Bluetooth 接続の問題

- スマートフォンの Bluetooth がオンになっており、他のアプリで使用されていないことを確認してください。
- スマートフォンの Bluetooth をオフにして再度オンにするか、再接続を試みる前に Tuya Smart アプリを閉じて再度開いてください。それでも失敗する場合は、上記のリセット手順を使用して再試行してください。

4. 充電器が頻繁にシャットダウンする、または過熱する

- 一部の充電器には過熱保護機能が付いています。内部温度が高くなりすぎた場合（例：75～85℃）、デバイスは自動的に電力を下げるか充電を停止します。充電器は、直射日光や閉鎖された高温スペースを避け、換気の良い場所に設置してください。
- 温度が安全なレベルに戻ると、充電は自動的に再開されます。

VI. 重要な安全上の注意事項

1. 毎回の充電前に、充電ガンとケーブルに目に見える損傷やほつれがないか点検してください。損傷が見つかった場合は、充電器を使用しないでください。
2. 充電中に充電ガンを抜こうとしないでください。アークが発生して機器を損傷する恐れがあります。
3. 電源コンセントが適切に接地されていることを確認してください。湿気の多い場所、濡れた場所、または水浸しの場所での充電器の使用は避けてください。
4. EV 充電器の設置と電気配線は、資格のある電気技師が行ってください。自分で充電器を開けたり分解したりしないでください。
5. 緊急事態や誤動作が発生した場合は、すぐに充電器を主電源から切り離し、メーカーのサポートチームに連絡してください。