

Lab1: DataLab 实验报告

唐泽楠 24307140056

2026 年 9 月 21 日

1 测试结果

1.1 规则检查 (./check_ops.py bits.c)

```
nanny@ZenandeMacBook-Pro ics % docker exec -w /root/ICSLab1_DataLab ics-lab ./check_ops.py bits.c
signMask: 1/2 operators
bitXor: 7/8 operators
negativePart: 4/6 operators
copyByteWithin: 9/12 operators
logicalShift: 6/20 operators
swapNibblePairs: 9/18 operators
secondLowestZeroBit: 5/8 operators
oddParity: 12/56 operators
rotateRightBits: 12/16 operators
roundEvenPow2: 11/24 operators
midpointTowardFirst: 19/32 operators
isBetweenEitherOrder: 43/48 operators
mul5Sat: 27/30 operators
classifyAdd3: 17/52 operators
floatScaleThreeHalves: 41/60 operators
floatRoundEven: 32/65 operators
float_i2f: 30/40 operators
bitCount: 28/40 operators
bitReverse: 34/34 operators
All 19 functions passed operator checks.
nanny@ZenandeMacBook-Pro ics %
```

1.2 正确性测试 (./btest)

```
nanny@ZenandeMacBook-Pro ics % docker exec -w /root/ICSLab1_DataLab ics-lab ./btest
Score Rating Errors Function
1 1 0 signMask
2 2 0 bitXor
3 3 0 negativePart
4 4 0 copyByteWithin
4 4 0 logicalShift
4 4 0 swapNibblePairs
4 4 0 secondLowestZeroBit
5 5 0 oddParity
5 5 0 rotateRightBits
5 5 0 roundEvenPow2
5 5 0 midpointTowardFirst
7 7 0 isBetweenEitherOrder
7 7 0 mul5Sat
7 7 0 classifyAdd3
7 7 0 floatScaleThreeHalves
10 10 0 floatRoundEven
10 10 0 float_i2f
10 10 0 bitCount
10 10 0 bitReverse
Total points: 110/110
nanny@ZenandeMacBook-Pro ics %
```

全部 19 题通过规则检查，btest 得分 110/110。

2 各函数实现思路

2.1 P1 signMask (2 ops 上限, 实际 1 op)

把 1 左移到符号位即可: `return 1 << 31;`。左移进入符号位在本实验的 32 位位向量模型 (-fwrapv) 下是良定义的。

2.2 P2 bitXor (仅 ~ 与 &, 8 ops 上限, 实际 7 ops)

由布尔代数 $x \oplus y = (x \vee y) \wedge \neg(x \wedge y)$, 再用德摩根律把 $\vee$ 改写为 $\neg(\neg x \wedge \neg y)$, 得 $\sim(\sim x \& \sim y) \& \sim(x \& y)$ 。

2.3 P3 negativePart (6 ops 上限, 实际 4 ops)

$x \gg 31$ (算术右移) 在 $x < 0$ 时是全 1 掩码、否则为 0; 补码取负 $-x = \neg x + 1$ 。两者按位与: $(\sim x + 1) \& (x \gg 31)$ 。 $x = INT_MIN$ 时 $-x$ 回绕为 INT_MIN , 与参考实现在 -fwrapv 下的行为一致。

2.4 P4 copyByteWithin (12 ops 上限, 实际 9 ops)

字节号乘 8 用左移 3 位实现。先取出源字节 $(x \gg (src \ll 3)) \& 0xFF$, 再用掩码 $0xFF \ll (dst \ll 3)$ 清空目标字节, 最后把源字节移位后或进去。

2.5 P5 logicalShift (20 ops 上限, 实际 6 ops)

先做算术右移 $x \gg n$, 再清除被复制进来的 n 个符号位。关键是构造“高 n 位全 1”的掩码且对 $n = 0$ 也成立: $((1 \ll 31) \gg n) \ll 1$ 算术右移得到高 $n+1$ 位为 1, 再左移 1 位恰好剩高 n 位 ($n = 0$ 时 $0x80000000 \ll 1 = 0$)。取反后与结果相与。

2.6 P6 swapNibblePairs (18 ops 上限, 实际 9 ops)

用常量拼出掩码 $m = 0x0F0F0F0F$ (每字节低 4 位)。高低半字节互换即 $((x \gg 4) \& m) | ((x \& m) \ll 4)$: 右移后与 m 相与同时清掉了算术移位带来的符号位污染。

2.7 P7 secondLowestZeroBit (8 ops 上限, 实际 5 ops)

经典技巧: $y = x | (x + 1)$ 把 x 最低的 0 位填成 1; 而“最低 0 位”的掩码是 $\neg y \& (y + 1)$ 。于是第二低的 0 位就是 y 的最低 0 位。无第二个 0 位时 (如 -1、 $0x7FFFFFFF$), $y + 1$ 回绕后结果自然为 0。

2.8 P8 oddParity (56 ops 上限, 实际 12 ops)

折半异或: 依次 $x \wedge= x \gg 16$, $x \gg 8$, $x \gg 4$, $x \gg 2$, $x \gg 1$ 后, bit0 即全部 32 位的异或 (1 的个数的奇偶性)。个数为偶数时应返回 1, 故返回 $(x \& 1) \wedge 1$ 。

2.9 P9 rotateRightBits (16 ops 上限, 实际 12 ops)

实际旋转位数 $m = n \& 31$ 。结果为“ x 逻辑右移 m 位”与“ x 左移 $(32 - m) \bmod 32$ 位”之或。逻辑右移复用 P5 的掩码技巧； $(32 - m) \bmod 32$ 用 $(\sim m + 1) \& 31$ 实现（即 $-m \bmod 32$ ），对 $m = 0$ 两部分都退化为 x ，结果正确。

2.10 P10 roundEvenPow2 (24 ops 上限, 实际 11 ops)

向偶数舍入的“加偏置再截断”技巧：设 $half = 2^{n-1}$ ，偏置 $bias = half - 1 + q_0$ ，其中 q_0 是商 $\lfloor x/2^n \rfloor$ 的最低位。则 $((x + bias) \gg n) \ll n$ 恰好实现四舍六入五留双：余数 $< half$ 时加偏置不进位（向下）；余数 $> half$ 时必进位（向上）；余数恰为 $half$ 时是否进位由 q_0 决定，商为奇数才进位，从而商总被舍到偶数。 -1 用 ~ 0 构造， 2^{n-1} 用 $1 \ll (n + \sim 0)$ 构造。由于 $x \leq 0x3fffffff$ 、 $n \leq 16$ ，加法不会溢出。

2.11 P11 midpointTowardFirst (32 ops 上限, 实际 19 ops)

无溢出取平均的恒等式： $x + y = 2(x \& y) + (x \oplus y)$ ，故 $\lfloor (x + y)/2 \rfloor = (x \& y) + ((x \oplus y) \gg 1)$ （算术右移即向下取整除 2，对负数同样成立）。当和为奇数 $((x \oplus y) \& 1 = 1)$ 且 $x > y$ 时，中点应向 x 取整，即再加 1。比较 $x > y$ 需防溢出：符号相同时看 $y - x$ 的符号位（此时减法不会溢出），符号不同时 $x > y$ 当且仅当 $y < 0$ 。

2.12 P12 isBetweenEitherOrder (48 ops 上限, 实际 39 ops)

结果为 $(a \leq x \wedge x \leq b) \vee (b \leq x \wedge x \leq a)$ 。实现一个防溢出的 $p \leq q$ 判定（结果为全 1 / 全 0 掩码）：符号不同时 $p \leq q \iff p < 0$ ；符号相同时 $q - p$ 不会溢出， $p \leq q \iff (q - p)$ 符号位为 0。四次比较共享三个符号位和两个符号差异标志； $a - x$ 、 $x - b$ 直接由 $x - a$ 、 $b - x$ 取负得到（同号时 $x - a \neq INT_MIN$ ，取负精确），每个只花 2 ops。最后按逻辑组合并 $\& 1$ 得 0/1。

2.13 P13 mul5Sat (30 ops 上限, 实际 27 ops)

$5x$ 不溢出当且仅当 $-c \leq x \leq c$ ， $c = \lfloor INT_MAX/5 \rfloor = 0x19999999$ （可验证 $x = c$ 时 $5c = 2^{31} - 3$ 恰好不溢， $x = -c - 1$ 时恰好下溢）。 c 由 $0x19$ 、 $0x99$ 移位拼出。上溢判定 $x > c$ 只在 $x \geq 0$ 时可能：此时 $c - x$ 不会溢出，看其符号位，并用 $\neg(x \gg 31)$ 做符号门控；下溢判定 $x < -c$ 同理只在 $x < 0$ 时用 $x + c$ 的符号位。乘积本身用 $(x \ll 2) + x$ 计算低 32 位，最后按三个互斥掩码从 $\{0x7FFFFFFF, 0x80000000, 5x\}$ 中选择。

2.14 P14 classifyAdd3 (52 ops 上限, 实际 17 ops)

设 $w = x + y$ （回绕）、 $t = w + z$ （回绕）。每次补码加法与数学真值的差恰为 $k \cdot 2^{32}$ ， $k \in \{-1, 0, 1\}$ ：正溢出时 $k = +1$ ，负溢出时 $k = -1$ 。溢出发生当且仅当两操作数同号且与结果异号，即 $((x \oplus w) \& (y \oplus w))$ 的符号位为 1；溢出方向由操作数符号给出，用 $(x \gg 31) \mid 1$ 得到 ± 1 。于是真和 $= t + (k_1 + k_2) \cdot 2^{32}$ 。关键观察： $k_1 = +1$ 蕴含 $w < 0$ ，而第二次正溢出要求 $w \geq 0$ ，故 k_1, k_2 不可能同为 $+1$ （同为 -1 对称）， $K = k_1 + k_2 \in \{-1, 0, 1\}$ 。又 $t \in [INT_MIN, INT_MAX]$ ，

故真和越上界 $\iff K = 1$ 、越下界 $\iff K = -1$ 、否则 $K = 0$ —— K 本身就是要求的返回值，直接返回 $k_1 + k_2$ 。

2.15 P15 floatScaleThreeHalves (60 ops 上限，实际约 41 ops)

拆出符号、阶码、尾数三段后分类：

- $exp = 255$: NaN 或无穷，直接返回 `uf`（无穷乘 1.5 仍为同号无穷）。
- $exp = 0$ （非规格化）：编码的量值域是线性的，直接令 $m = 3 \cdot frac$ 再除 2 并向偶舍入（丢弃位为 1 时恰是中点，结果为奇则加 1）。若结果进位到 bit23，编码上自然变成 $exp = 1$ 的规格化数，无需特判。
- 规格化： $M = 2^{23} + frac$, $m = 3M \in [3 \cdot 2^{23}, 3 \cdot 2^{24})$ ，目标值为 $m \cdot 2^{exp-151}$ 。若 $m < 2^{25}$ ，尾数取 $m/2$ 、阶码不变，对丢弃的 1 位向偶舍入；否则尾数取 $m/4$ 、阶码加 1，对丢弃的 2 位按 $r = 1$ 舍、 $r = 3$ 入、 $r = 2$ 向偶处理。舍入进位到 2^{24} 时再右移一位并阶码加 1。阶码达到 255 时返回同号无穷（此时真值 $\geq 2^{128}$ ，向最近舍入必为无穷）。

2.16 P16 floatRoundEven (65 ops 上限，实际约 32 ops)

按指数分段：

- $exp = 255$: NaN/无穷，原样返回。
- $exp \leq 125$ （含非规格化）： $|f| < 0.5$ ，舍入到 ± 0 ，返回符号位。
- $exp = 126$: $|f| \in [0.5, 1)$ 。恰为 0.5（尾数为 0）时向偶舍入到 ± 0 ；否则舍入到 ± 1 （返回 `sign | 0x3F800000`）。
- $exp \geq 150$: 2^{23} 的整数倍刻度以上本身就是整数，原样返回。
- 其余 ($1 \leq |f| < 2^{23}$)：设 $k = 150 - exp$ 为小数位数，对 $M = 2^{23} + frac$ 的低 k 位做标准的向偶舍入（低位 $>$ 半值进位；恰为半值时整数部分为奇才进位），再左移 k 位放回。进位越过 bit23 时右移一位并阶码加 1（此时低位全 0，无精度损失）。

2.17 P17 float_i2f (40 ops 上限，实际约 30 ops)

$x = 0$ 特判返回 0。否则记录符号并取绝对值（ $x = INT_MIN$ 时 $-x$ 回绕为 `0x80000000`，作为无符号数恰是正确的绝对值）。用 `while` 循环找最高位 h ，阶码为 $h + 127$ 。若 $h \leq 23$ ，尾数左移补齐即可精确表示；否则需丢弃低 $h - 23$ 位，按“大于半值进位、等于半值向偶”舍入，舍入进位溢出到 bit24 时右移一位并阶码加 1。最后拼接符号、阶码与去掉隐含 1 的尾数。

2.18 P18 bitCount (40 ops 上限，实际 28 ops)

经典分治 `popcount`。用 `0x55`、`0x33`、`0x0F` 拼出 32 位掩码 `0x55555555`、`0x33333333`、`0x0F0F0F0F`，依次做 1 位、2 位、4 位分组求和；4 位分组后每字节的计数至多 8，后续 $x + (x >> 8)$ 、 $x + (x >> 16)$ 不会跨组进位，最后 `& 0x3F` 取出总数。

2.19 P19 bitReverse (34 ops 上限, 实际 34 ops)

标准的对折反转：依次交换 16 位半字、8 位字节、4 位半字节、2 位对、相邻位。操作数上限较紧，掩码用递推构造节省操作： $m16 = 0xFF \mid (0xFF \ll 8)$ 得 $0x0000FFFF$ ，之后每个掩码由 $m' = m \oplus (m \ll w)$ 得到 ($0x00FF00FF$ 、 $0x0F0F0F0F$ 、 $0x33333333$ 、 $0x55555555$)，每个仅 2 ops。半字交换中 $(x \gg 16) \& m16$ 同时完成了逻辑右移。总操作数恰为 34，等于上限。

3 参考资料

- Randal E. Bryant, David R. O'Hallaron. *Computer Systems: A Programmer's Perspective (3rd Edition)*, 第 2 章（整数与浮点数表示）。
- Henry S. Warren, Jr. *Hacker's Delight (2nd Edition)*: 无溢出求平均值 $(x \& y) + ((x \oplus y) \gg 1)$ 、分治 popcount、位反转、最低 0 位掩码等经典位技巧。
- IEEE 754-2008 单精度浮点格式与 round-to-nearest-even 舍入规则。