

auto-text	auto-text	Table 3 Asset Name	Asset desc	cont. Number	desc. of threat	Drop-Down selectio	Drop-Down selection	free text
Threat Identification and Description								
Threat ID	Asset ID	Asset Name	Description	Threat	Threat description	Protection Goal	Attacker / Skill-Level	Rationale
threat-id.2.1	2	Ethernet / COM Modul Profinet/ProfiSafe	G 0.14 Information Disclosure	1	Ausspähen von Informationen (Spionage)	Confidentiality	Gelegenheitsangreifer	Netzwerk Daten abhören/mitschneiden
threat-id.2.2	2	Ethernet / COM Modul Profinet/ProfiSafe	G 0.15 Information Disclosure	2	Abhören	Confidentiality	Gelegenheitsangreifer	Netzwerk Daten abhören/mitschneiden
threat-id.2.3	2	Ethernet / COM Modul Profinet/ProfiSafe	G 0.19 Information Disclosure	3	Offenlegung schützenswerter Informationen	Confidentiality	Gelegenheitsangreifer	Zugriff auf schützenswerter Informationen welche der Kunde im Gerät hinterlegt.
threat-id.2.4	2	Ethernet / COM Modul Profinet/ProfiSafe	G 0.22 Tampering	4	Manipulation von Informationen	Integrity	Gelegenheitsangreifer	Löschen von Logging Daten
threat-id.2.5	2	Ethernet / COM Modul Profinet/ProfiSafe	G 0.27 Denial of Service	5	Ressourcenmangel	Availability	Insider mit begrenztem Wissen	Überlastung des NetX90 durch spam von Ethernet Frames.
threat-id.2.6	2	Ethernet / COM Modul Profinet/ProfiSafe	G 0.30 Spoofing	6	Unberechtigte Nutzung oder Administration von Geräten und Systemen	Authenticity	Gelegenheitsangreifer	Konfiguration von SRIQ in SPS verändert
threat-id.2.7	2	Ethernet / COM Modul Profinet/ProfiSafe	G 0.31 Repudiation	7	Fehlerhafte Nutzung oder Administration von Geräten und Systemen	Accountability	Gelegenheitsangreifer	UserLogin umgangen. Konfiguration von SRIQ in SPS verändert
threat-id.2.9	2	Ethernet / COM Modul Profinet/ProfiSafe	G 0.40 Denial of Service	9	Verhinderung von Diensten (Denial of Service)	Availability	Gelegenheitsangreifer	PROFINET DCP Set und SNMP aktiv.
threat-id.2.10	2	Ethernet / COM Modul Profinet/ProfiSafe	G 0.43 Tampering	10	Einspielen von Nachrichten	Integrity	Gelegenheitsangreifer	In PROFINET zwischen SPS eingeklickt, verfälscht Datenpakete
threat-id.2.8	2	Ethernet / COM Modul Profinet/ProfiSafe	G 0.36 Information Disclosure	8	Identitätsdiebstahl	Confidentiality	Insider mit begrenztem Wissen	PROFINET Connection von simulierter SPS wird akzeptiert
threat-id.3.1	3	Ethernet / COM Modul IoT Core	G 0.14 Information Disclosure	1	Ausspähen von Informationen (Spionage)	Confidentiality	Gelegenheitsangreifer	Netzwerk Daten abhören/mitschneiden
threat-id.3.2	3	Ethernet / COM Modul IoT Core	G 0.15 Information Disclosure	2	Abhören	Confidentiality	Gelegenheitsangreifer	Netzwerk Daten abhören/mitschneiden
threat-id.3.3	3	Ethernet / COM Modul IoT Core	G 0.19 Information Disclosure	3	Offenlegung schützenswerter Informationen	Confidentiality	Gelegenheitsangreifer	Zugriff auf schützenswerter Informationen welche der Kunde im Gerät hinterlegt.
threat-id.3.4	3	Ethernet / COM Modul IoT Core	G 0.22 Tampering	4	Manipulation von Informationen	Integrity	Gelegenheitsangreifer	Parametertrierung / Logik in SRIQ wird verändert -> IO Daten an SPS falsch.
threat-id.3.5	3	Ethernet / COM Modul IoT Core	G 0.27 Denial of Service	5	Ressourcenmangel	Availability	Gelegenheitsangreifer	"Spam" von IoT Core Anfragen, puffern der Request übersteigt reserviertes Memorykontingent
threat-id.3.6	3	Ethernet / COM Modul IoT Core	G 0.30 Spoofing	6	Unberechtigte Nutzung oder Administration von Geräten und Systemen	Authenticity	Gelegenheitsangreifer	Unberechtigter Zugriff auf IoT Core (Konfiguration)
threat-id.3.7	3	Ethernet / COM Modul IoT Core	G 0.31 Repudiation	7	Fehlerhafte Nutzung oder Administration von Geräten und Systemen	Accountability	Gelegenheitsangreifer	UserLogin umgangen -> Konfig. manipuliert.
threat-id.3.8	3	Ethernet / COM Modul IoT Core	G 0.32 Elevation of Privilege	8	Missbrauch von Berechtigungen	Authorization	Gelegenheitsangreifer	
threat-id.3.9	3	Ethernet / COM Modul IoT Core	G 0.36 Information Disclosure	9	Identitätsdiebstahl	Confidentiality	Gelegenheitsangreifer	Zwischen Enduser und SRIQ, verfälscht IoT Requests
threat-id.3.10	3	Ethernet / COM Modul IoT Core	G 0.37 Repudiation	10	Abstreiten von Handlungen	Accountability	Gelegenheitsangreifer	Log in SRIQ wird verändert
threat-id.3.11	3	Ethernet / COM Modul IoT Core	G 0.39 Tampering	11	Schadprogramme	Integrity	Gelegenheitsangreifer	Installation Schadcode
threat-id.3.12	3	Ethernet / COM Modul IoT Core	G 0.40 Denial of Service	12	Verhinderung von Diensten (Denial of Service)	Availability	Gelegenheitsangreifer	"Spam" von IoT Core Anfragen, überlastet den Host.
threat-id.3.13	3	Ethernet / COM Modul IoT Core	G 0.43 Tampering	13	Einspielen von Nachrichten	Integrity	Gelegenheitsangreifer	Zwischen Enduser und SRIQ, verfälscht IoT Requests
threat-id.3.14	3	Ethernet / COM Modul IoT Core	G 0.45 Denial of Service	14	Datenverlust	Availability	Gelegenheitsangreifer	Remanente Konfiguration geht verloren.
threat-id.3.15	3	Ethernet / COM Modul IoT Core	G 0.46 Tampering	15	Integritätsverlust schützenswerter Informationen	Integrity	Gelegenheitsangreifer	Remanente Konfiguration manipuliert, Logging manipuliert.
threat-id.5.8	5	Drehregler	G 0.30 Spoofing	8	Unberechtigte Nutzung oder Administration von Geräten und Systemen	Authenticity	Gelegenheitsangreifer	Unberechtigtes Verdrehen von Drehschalter -> Gerät wird nicht gefunden durch SPS
threat-id.5.9	5	Drehregler	G 0.31 Repudiation	9	Fehlerhafte Nutzung oder Administration von Geräten und Systemen	Accountability	Gelegenheitsangreifer	Schutz vor Verdrehen umgangen.
threat-id.8.1	8	Device	G 0.16 Denial of Service	1	Diebstahl von Geräten	Availability	Gelegenheitsangreifer	Gerät existiert nicht mehr in der Anlage
threat-id.8.2	8	Device	G 0.17 Denial of Service	2	Verlust von Geräten	Availability	Gelegenheitsangreifer	Gerät existiert nicht mehr in der Anlage
threat-id.8.3	8	Device	G 0.20 Tampering	3	Informationen oder Produkte aus unzuverlässiger Quelle	Integrity	Gelegenheitsangreifer	FW-Update mit korruptem File, installiert gefährlichen SW-Code.
threat-id.8.4	8	Device	G 0.21 Tampering	4	Manipulation von Hard- oder Software	Integrity	Gelegenheitsangreifer	Hardware / SW wird manipuliert z.B. Drehschalter verdreht, Kabel abgezogen.
threat-id.8.5	8	Device	G 0.23 Tampering	5	Unbefugtes Eindringen in IT-Systeme	Integrity	Gelegenheitsangreifer	Zugangsschutz auf Kundenseite; Reduzierung von Schnittstellen
threat-id.8.6	8	Device	G 0.24 Denial of Service	6	Zerstörung von Geräten oder Datenträgern	Availability	Gelegenheitsangreifer	Gerät existiert nicht mehr in der Anlage
threat-id.8.7	8	Device	G 0.25 Denial of Service	7	Ausfall von Geräten oder Systemen	Availability	Gelegenheitsangreifer	Ausfall von Geräten oder Systemen
threat-id.8.8	8	Device	G 0.26 Denial of Service	8	Fehlfunktion von Geräten oder Systemen	Availability	Gelegenheitsangreifer	Ausfall von Geräten oder Systemen / Ausfall von Funktionen / Schnittstelle
threat-id.8.9	8	Device	G 0.28 Denial of Service	9	Software-Schwachstellen oder -Fehler	Availability	Insider mit begrenztem Wissen	Bekannter Fehler (Insiderwissen) wird ausgenutzt -> Ausfall von Geräten oder Systemen