0.1   title : KM-620 Equations

1   KM-620.1

$$\epsilon_{ts}\left(\sigma_t, E_y, \gamma_1, \gamma_2\right) = \frac{\sigma_t}{E_y} + \gamma_1 + \gamma_2$$

2   KM-620.2

$$\gamma_1\left(\epsilon_1, H\right) = \frac{\epsilon_1}{2} \cdot \left(1 - \tanh\left(H\right)\right)$$

3   KM-620.3

$$\gamma_2\left(\epsilon_2, H\right) = \frac{\epsilon_2}{2} \cdot \left(1 + \tanh\left(H\right)\right)$$

4   KM-620.4

$$\epsilon_1\left(\sigma_t, A_1, m_1\right) = \left(\frac{\sigma_t}{A_1}\right)^{\frac{1}{m_1}}$$

5   KM-620.5

$$A_1\left(\sigma_{ys}, \epsilon_{ys}, m_1\right) = \frac{\sigma_{ys} \cdot \left(1 + \epsilon_{ys}\right)}{\left(\log\left(1 + \epsilon_{ys}\right)\right)^{m_1}}$$

6   KM-620.6

$$m_1\left(R, \epsilon_p, \epsilon_{ys}\right) = \frac{\log(R) + \epsilon_p - \epsilon_{ys}}{\log\left(\frac{\log\left(1 + \epsilon_p\right)}{\log\left(1 + \epsilon_{ys}\right)}\right)}$$

7   KM-620.7

$$\epsilon_2\left(\sigma_t, A_2, m_2\right) = \left(\frac{\sigma_t}{A_2}\right)^{\frac{1}{m_2}}$$

8   KM-620.8

$$A_2\left(\sigma_{uts}, m_2\right) = \frac{\sigma_{uts} \cdot e^{m_2}}{m_2^{m_2}}$$

9 KM-620.9

$$H\left(\sigma_t, \sigma_{ys}, \sigma_{uts}, K\right) = \frac{2 \cdot (\sigma_t - (\sigma_{ys} + K \cdot (\sigma_{uts} - \sigma_{ys})))}{K \cdot (\sigma_{uts} - \sigma_{ys})}$$

10 KM-620.10

$$R\left(\sigma_{ys}, \sigma_{uts}\right) = \frac{\sigma_{ys}}{\sigma_{uts}}$$

11 KM-620.11

$$\epsilon_{ys}() = 0.002$$

12 KM-620.12

$$K\left(R\right) = 1.5 \cdot R^{1.5} - 0.5 \cdot R^{2.5} - R^{3.5}$$

13 KM-620.13

$$\sigma_{utst}\left(\sigma_{uts}, m_2\right) = \sigma_{uts} \cdot e^{m_2}$$