

## SNAPSHOT STANDBY

Dengan fitur Snapshot Standby, kita akan menyulap database cadangan ini menjadi READ-WRITE.

- Kita bisa membuat tabel baru, menghapus data, atau menjalankan testing aplikasi secara brutal di orcl\_standby.
- Sementara itu di latar belakang, Oracle akan tetap menerima Redo Log dari Primary (sehingga data aslinya tetap aman dan tidak tertinggal), tapi log tersebut ditahan dan tidak diaplikasikan ke Standby.
- Begitu testing selesai, kamu tinggal mengetik satu perintah. Oracle akan langsung menghapus semua data eksperimen kita, mengembalikan database ke detik sebelum diubah, dan langsung melanjutkan aplikasi Redo Log yang sempat tertahan tadi.

(Catatan: Fitur ini sangat bergantung pada fitur Flashback Database, sehingga Fast Recovery Area / FRA di server Standby-mu wajib dalam kondisi aktif).

1. Masuk ke DGMGRL (Server mana saja, tapi karena kita sudah menggunakan server standby sebagai observer, kita jalankan di primary lebih baik).

- dgmgrl sys/123

2. Matikan FSFO

- disable fast\_start failover;

3. Eksekusi perintah convert untuk mengubah standby menjadi snapshot standby

- convert database orcl\_standby to snapshot standby;

4. Verifikasi perubahannya

- show configuration

5. Cek apakah statusnya sudah snapshot (sql standby)

- select name, database\_role, open\_mode from v\$database;

Jika terjadi error koneksi, tinggal jalankan:

- connect / as sysdba

5. Jika statusnya sudah Snapshot, sekarang standby kita sudah menjadi Snapshot, kita bisa bereksperimen disini

-- Membuat tabel contoh

```
CREATE TABLE tabel_test (id NUMBER, pesan VARCHAR2(50));
```

-- Memasukkan data simulasi aplikasi

```
INSERT INTO tabel_test VALUES (1, 'Testing Aplikasi Aman di Snapshot Standby');
```

```
COMMIT;
```

-- Tampilkan datanya untuk memastikan data tersimpan

```
SELECT * FROM tabel_test;
```

6. Jika sudah berhasil, sekarang kita coba liat di sql primary, apakah table nya ada atau tidak

```
- SELECT * FROM tabel_test;
```

Hasilnya akan error “ORA-00942: table or view does not exist”, karena kita melakukannya di Snapshot Standby, itulah gunanya Snapshot Standby.

7. Kalau sudah selesai melakukan eksperimennya, kita balikan status Snapshot Standby nya balik ke awal lagi, tapi sebelum itu kita harus jadikan status Standby kita menjadi Mount

```
- shut immediate;
```

```
- startup mount;
```

8. Kalau sudah, sekarang kita kembalikan status standby kita lagi seperti semula

```
- dgmgrl sys/123
```

- convert database orcl\_standby to physical standby;

8. Jika berhasil, cek statusnya sekarang di Sql Standby

- select name, database\_role, open\_mode from v\$database;

9. Lalu langkah terakhir, jangan lupa kita hidupkan kembali FSFO kita di dgmgrl

- enable fast\_start failover;

10. Validasi statusnya

- show configuration;

*Dibuat oleh Naufal Ali Hilmi | Information Systems Student, Gunadarma University*