

Tutoriel Configuration HSRP (Cisco IOS)

Réalisé par : Mhamadi Nayb

Formation: BTS SIO (SISR)

Contexte: Mise en place de la redondance de passerelle (FHRP) pour assurer la haute disponibilité réseau sur une infrastructure Cisco.

1. Introduction

Ce tutoriel explique la mise en oeuvre du protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol). Ce protocole propriétaire Cisco permet de créer une passerelle virtuelle partagée entre deux routeurs. Si le routeur actif tombe en panne, le routeur de secours prend le relais de manière transparente pour les utilisateurs.

2. Prerequis

Element	Description
Materiel	Deux routeurs Cisco (ou switch L3)
OS	Cisco IOS (12.x ou 15.x)
Acces	Console, SSH ou Telnet
Topologie	Un LAN commun et une IP Virtuelle (VIP)

3. Configuration du Routeur 1 (Actif)

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.254
R1(config-if)# standby 1 priority 110
R1(config-if)# standby 1 preempt
R1(config-if)# no shutdown
```

4. Configuration du Routeur 2 (Standby)

```
R2(config)# interface g0/0
R2(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
R2(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.254
R2(config-if)# standby 1 priority 100
R2(config-if)# no shutdown
```

5. Verification du service

Utilisez la commande suivante pour verifier l'etat du groupe HSRP :

```
R1# show standby brief
```

6. Test de basculement

1. Lancez un ping continu vers la VIP (192.168.1.254).
2. Eteignez l'interface g0/0 du Routeur 1.
3. Verifiez que le Routeur 2 prend le relais avec une perte minimale de paquets.

7. Tableau recapitulatif

Routeur	IP Physique	Etat HSRP	Role
R1	192.168.1.1	Active	Passerelle principale
R2	192.168.1.2	Standby	Passerelle secours