

Groupe électrogène Korman 3500 W

Fiche pratique de référence - Mada Notes

Référence	01066672
Marque	Korman
Puissance maximale	3500 W
Moteur	Essence 4 temps OHV - 8,5 CV
Cylindrée	223 cm ³
Refroidissement	Air
Démarrage	Lanceur
Réservoir	15 L
Consommation annoncée	1,5 L/h
Autonomie annoncée	12 h à pleine charge (donnée fournisseur)
Sortie	1 prise 230 V AC 16 A
Régulation	AVR
Sécurités / instrumentation	Manque d'huile, jauge carburant, voltmètre, disjoncteur de surcharge
Poids	47 kg

Maintenance pratique

- Avant chaque démarrage : vérifier le niveau d'huile, le carburant, l'absence de fuite et l'état général.
- Conserver le groupe dans un endroit sec et propre, puis l'utiliser uniquement en extérieur ou dans une zone parfaitement ventilée.
- Effectuer l'entretien de l'huile, du filtre à air et de la bougie selon la notice correspondant exactement au modèle lorsque celle-ci sera confirmée.
- Faire un essai périodique et contrôler que la tension reste stable.
- Pour l'installation solaire, ne raccorder le groupe qu'au travers du dispositif d'inversion et des protections validés par l'installateur.

Sources

Sanifer Madagascar - fiche produit Korman réf. 01066672 :
<https://www.sanifer.mg/groupe-electrogenes/71963-groupe-electrogene-3500w.html>

Cette fiche Mada Notes reprend les caractéristiques disponibles dans la documentation de travail et la fiche commerciale. Elle ne remplace pas la notice constructeur pour les opérations d'entretien ou de réparation.