Nhóm 060708CLC Kiến trúc máy tính và hợp ngữ

Bắt đầu vào lúc	Saturday, 8 April 2017, 1:12 PM
State	Finished
Kết thúc lúc	Saturday, 8 April 2017, 1:22 PM
Thời gian thực hiện	10 phút 13 giây
Điểm	22,25/22,25
Điểm	10,00 out of 10,00 (100%)

Câu hỏi 1
Đúng
Đạt điểm 1,00
trên 1,00

Đặt cờ

Given 8 bit float in gpoint binary format:

1 (sign) + 3 (exponent) + 4 (mantissa)

Convert the 8 bit float in gpoint number 57 (in hex) to decimal.

Answer: 5,75 ✓

Câu hỏi 2
Đúng
Đạt điểm 1,50
trên 1,50

Đặt cờ

A system programmer needs to divide 6247 by 300 (decimal). Instruct him to code in debug (number must be in hex) and the result should be?

Step 1: MOV AX,E799 ✓

Step 2: CDW ✓

Step 3: MOV BX,012C ✓

Step 4: IDIV BX ✓

Result:

AX = FFEC ✓

DX = FF09 ✓

Your answer is correct.

Câu hỏi 3
Đúng

Write mask byte (in hex) to clear the lower 4 bit of a byte value with AND instruction

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Đạt điểm 0,50
t rê n 0,50
Đặt cờ

A n swer : F0

C âu h ỏ i 4
Đúng
Đạt điểm 0,50
t rê n 0,50
Đặt cờ

To isolate one or more bits in a byte value, use _____ instruction.

Select on e:

- OR
- NOT
- AND ✓
- XOR

Your answer is correct.

C âu h ỏ i 5
Đúng
Đạt điểm 0,25
t rê n 0,25
Đặt cờ

E AX n ow st ored a 3 2 bit IP address of a h ost . Th e n et w ork ID (n et ID) is 2 0 bit an d can be ext ract ed from IP byt e an din g w it h a 3 2 bit m ask. Writ e correct in st ru ct ion t o ext ract n et ID fr E AX regist er.

Note: Im m ediat e valu e m u st be w rit t en in h ex

A n swer : and EAX,FFFFF000

C âu h ỏ i 6
Đúng
Đạt điểm 1,00
t rê n 1,00
Đặt cờ

Th e follow in g sequ en ce of in st ru ct ion s are execu t ed. W h at is t h e correct valu es at w at ch poin t ?

```
MOV AX, 6 7 F E
MOV BX, AX
MOV CL, BH
MOV CH, BL
```

w at ch poin t :

CX = FE67 ✓

BX = 67FE ✓

Your answer is correct.

C âu h ỏ i 7
Đúng
Đạt điểm 1,00
t rê n 1,00
Đặt cờ

Th e follow in g sequ en ce of in st ru ct ion s are execu t ed. W h at is t h e correct valu e of flag bit s at w a poin t ?

```
MOV E AX, 1 2 AE
SU B  E AX, 1 2 AF
```

w at ch poin t :

Sign flag set ✓

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Zero flag (OF) = reset

Carry flag (CF) = set

Your answer is correct.

Câu hỏi 8
Đúng
Đạt điểm 1,00
trên 1,00

Đặt cờ

Physical address of the stack pointer is 2DA82, stack segment located at 1DAE. Compute the value of SP register?

Answer: FFA2

Câu hỏi 9
Đúng
Đạt điểm 1,00
trên 1,00

Đặt cờ

Match the following hexadecimal numbers to octal

E7 347

6E 156

A9 251

Your answer is correct.

Câu hỏi 10
Đúng
Đạt điểm 1,00
trên 1,00

Đặt cờ

Enter debug command to fill 256 bytes in data segment starting from 100 with value 0D

Answer: f 100 1FF 0D

Câu hỏi 11
Đúng
Đạt điểm 1,00
trên 1,00

Đặt cờ

Given 8 bit float in gpoint binary format at :
1 (sign) + 3 (exponent) + 4 (mantissa)
Convert the 8 bit float in gpoint number E7 (in hex) to decimal.

Answer: -11,5

Câu hỏi 12
Đúng
Đạt điểm 1,50
trên 1,50

Đặt cờ

Match the correct answer for binary operation on the left

1111111 111 1111000

1100111 111 1100000

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

1010101 + 10101 1101010 ✓

1010110 101 1010001 ✓

1110011 + 11001 10001100 ✓

1111111 + 11111 10011110 ✓

Your answer is correct.

Câu hỏi 13
Đúng
Đạt điểm 1,00
t rê n 1,00
Đặt cờ

Con vert t h e follow in g bin ary n u m bers t o h exadecim al

10101001 A9 ✓

01101110 6E ✓

11100101 E5 ✓

111 0 0 111 E7 ✓

Your answer is correct.

Câu hỏi 14
Đúng
Đạt điểm 1,00
t rê n 1,00
Đặt cờ

Th e follow in g sequ en ce of in st ru ct ion s are execu t ed. W h at is t h e correct valu e of CF an d OF at w at ch poin t ?

```
MOV AX,140h
MOV CX,8h
MU L  CX
```

w at ch poin t :

CF= reset ✓

OF= reset ✓

Your answer is correct.

Câu hỏi 15
Đúng
Đạt điểm 0,50
t rê n 0,50
Đặt cờ

To test one bit in a byte value without destructing the byte, use _____ instruction.

Select on e:

- NOT
- AND

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

TEST ✓

OR

Your answer is correct.

Câu hỏi 16
Đúng
Đạt điểm 1,00
t rê n 1,00

Đặt cờ

Given a row of m em ory im age in debu g

0 AE 8 :0 1 2 0 1 3 9 6 D0 E 0 D0 E 0 A2 1 E 9 9 8 0 3 E 2 0 9 9 0 0 7 5 2 4

In it ially, AX= BX= CX= DX= 0 , SI= 1 2 1

W h at are valu e of CX,DX aft er execu t ion of t h e follow in g in st ru ct ion s?

MOV DX, [SI]

MOV CX, [SI+2]

DX = D096 ✓

CX = D0E0 ✓

Your answer is correct.

Câu hỏi 17
Đúng
Đạt điểm 1,00
t rê n 1,00

Đặt cờ

Select correct m at ch for regist er valu es at w at ch poin t s:

MOV AX, 1 5 2 D

ADD AX, 0 0 3 F

w at ch poin t # 1 :

ADD AH, 10

w at ch poin t # 2 :

.....

w at ch poin t # 2 AH = 2 5 ✓

w at ch poin t # 1 AL = 6C ✓

Your answer is correct.

Câu hỏi 18
Đúng
Đạt điểm 1,00
t rê n 1,00

Đặt cờ

A m em ory locat ion locat ed in ext ra segm en t w h ich n ow h as valu e of 5 6 4 F. Th is m em ory m a
by ES:SI registerpair. SI now points to 905F. Compute the physical address of this memory
locat ion

A n swer :

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Câu hỏi 19
Đúng
Đạt điểm 1,00
t rê n 1,00

Đặt cờ

Select correct m at ch for AL an d carry flag at w at ch poin t # 1 :

```
MOV BL, 8C
MOV AL, 7E
ADD AL, BL
```

w at ch poin t # 1 :

.....

Carry flag set ✓

AL 0A ✓

Your answer is correct.

Câu hỏi 20
Đúng
Đạt điểm 1,00
t rê n 1,00

Đặt cờ

Con vert t h e 3 2 bit float in g poin t n u m ber C4 3 6 1 0 0 0 (in h ex) t o decim al.

A n swer : 728,25 ✓

Câu hỏi 21
Đúng
Đạt điểm 1,00
t rê n 1,00

Đặt cờ

W h ich of t h e follow in g in st ru ct ion s are n ot legal addressin g?

Select on e or m ore:

- [ ] M OV A X , [D I]
- [x] MOV AX, [BX+SP] ✓
- [x] MOV AX, [SP+1] ✓
- [ ] MOV CX , [S I]

Your answer is correct.

Câu hỏi 22
Đúng
Đạt điểm 1,00
t rê n 1,00

Đặt cờ

Com pu t e t h e ph ysical address of st ack t op if st ack poin t er is F FAE an d st ack segm en t locat ed at 1DAE

A n swer : 2 DA8 E ✓

Câu hỏi 23
Đúng
Đạt điểm 0,50
t rê n 0,50

Đặt cờ

Si gne x te nd num be r 1011 0101 (8bi t bi na r y) to 16bi t

A n swer : 111111111 0 11 0 1 0 1 ✓

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Câu hỏi 24
Đúng
Đạt điểm 1,00
t rê n 1,00

Đặt cờ

Th e follow in g sequ en ce of in st ru ct ion s are execu t ed. W h at is t h e correct valu e of AX, CX, DX at w at ch poin t ?

```
MOV AX,30
MOV CX,FFFF
MU L  CX
```

w at ch poin t :

CX = FFFF ✓

AX = FFD0 ✓

DX 002F ✓

Your answer is correct.

F in ish review

studeersnel

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by