ARBEJDSKORT 25

Belysning

Nød- og udgangsbelysning ***Månedligt***

Tid anvendt: ***Udfyld DC-85***

Placering:

HUSK: Dette bør udføres af en person der har fået oplæring.

- Tjek at hvert lysarmatur virker korrekt når strømmen sluttes. Tjek at LED-indikatorer virker.
- Test at alle nød- og udgangsarmaturer kan lyse i den fastsatte tid når de er indstillet til at køre på batteri.

Disse tests skal udføres på følgende måde:

- Strømafbrydelse på lysgruppen kan simuleres ved at slukke denne gruppe på eltavlen.
- Ved udførelsen af denne test skal alle nød- og udgangsarmaturer gennemgås for at sikre at de er skiftet til indstillingen for batterifunktion og fungerer korrekt.
- Når det er fastslået at alle armaturer kan lyse i den fastsatte tid på indstilingen for batterifunktion, skal armaturerne tjekkes yderligere for fejl.
- Derefter tændes for lysgruppen på eltavlen, og det skal sikres at hvert armatur er skiftet tilbage til strømindstillingen.
- De armaturer som ikke kunne lyse i hele testperioden, skal have skiftet batterier.
- Skriv oplysningerne fra testen i en logbog.
- Sørg for at batteriet i eltavlen udskiftes hvert 3. år.

Notér herunder de ting som du opdagede og som du ikke selv må eller kan klare. Giv derefter kortet til Vedligeholdelseskoordinatoren.