ARBEJDSKORT 29

Lynbeskyttelse

Elektrisk overspændingsbeskyttelse ***Årlig service***

Tid anvendt: ***Udfyld DC-85***

Placering:

Brug altid Lockout/Tagout (LOTO) når der arbejdes med el.

HUSK: Denne service skal udføres af en kvalificeret tekniker.

- Kontrollér at indikatorerne på overspændingsbeskyttelsesenheden viser normal drift.
- Når en udligningsskinne er placeret under en elektrisk fordelingstavle, skal du kontrollere at terminalerne for de beskyttende jordforbindelser på udligningsskinnen er spændt tilstrækkeligt.
- Tjek alle møtrikker, bolte og beslag til udligningsskinnen og dens forbindelse til jordingsanlæget er spændt tilstrækkeligt.

Afbryd forsyningen til tavlen før du fortsætter med følgende kontroller og tests. **Brug LOTO! (DC-82:29)**

- Kontrollér at klemmerne til de elektriske ledere, der er forbundet med overspændingsbeskyttelsesenheden, er spændt tilstrækkeligt, og at lederne er i god stand. Test elektrisk forbindelse mellem overspændingsbeskyttelsesenheden og tavlens udligningsskinne.
- Kontrollér at automatsikringer eller sikringer i forbindelse med overspændingsbeskyttelsesenheden er i god stand, og fungerer.

Notér herunder de ting som du opdagede og som du ikke selv må eller kan klare. Giv derefter kortet til Vedligeholdelseskoordinatoren.