

Monografia: Redes de computadoras

26 de abril de 2026

Índice

1. Introducción	3
1.1. Conmutación	3
1.2. Redes conmutadas	3
1.3. Encaminamiento	3
2. Encaminamiento en redes de conmutación de circuitos	4
3. Encaminamiento en redes de conmutación de paquetes	6
4. Algoritmos de mínimo coste	7

1. Introducción

Un aspecto clave de diseño de las redes conmutadas es el relativo al encaminamiento. Esta función trata de encontrar rutas a través de la red entre pares de nodos finales comunicantes, de modo que la red se use de forma eficiente. Antes de comenzar con la monografía, revisemos los siguientes conceptos: Conmutación, Redes conmutadas y Encaminamiento.

1.1. Conmutación

Es el proceso de establecer una conexión física o lógica entre dos puntos de una red para que puedan intercambiar datos. Es como el trabajo que hace un operador de trenes al mover las vías para que el vagón tome el camino correcto hacia su destino. Sin la conmutación, necesitaríamos un cable directo entre cada dispositivo del mundo, lo cual sería imposible.

1.2. Redes conmutadas

Son redes en las que los datos, al viajar del emisor al receptor, pasan por una serie de nodos intermedios (conmutadores o switches). En estas redes, el camino no es fijo ni permanente; los recursos de la red se comparten y se asignan solo cuando es necesario transmitir. Existen dos tipos principales:

- **Conmutación de circuitos:** Se reserva un camino exclusivo (como una llamada telefónica tradicional).
- **Conmutación de paquetes:** La información se divide en trozos pequeños que pueden viajar por rutas distintas (como Internet).

1.3. Encaminamiento

Es la inteligencia de la red. Mientras que la conmutación hace el trabajo de mover los datos, el encaminamiento es el proceso de seleccionar la mejor ruta a través de la red para que los datos lleguen a su destino final. Los dispositivos encargados de esto son los routers, que consultan tablas de rutas para decidir qué camino es el más rápido o el que está menos saturado en ese momento.

2. Encaminamiento en redes de conmutación de circuitos

En una red grande de conmutación de circuitos, muchas de las conexiones de circuitos necesitan una ruta que atraviese mas de un conmutador.




Figura 1: Red de conmutación de circuito

Existen **dos** requisitos fundamentales para la arquitectura de red que tienen efecto sobre la estrategia de encaminamiento. En primer lugar, esta la **eficiencia**, es deseable **minimizar la cantidad de equipos** (conmutadores y enlaces) en la red, teniendo en cuenta que debemos ser capaces de gestionar toda la carga esperada. Las necesidades de carga se expresan usualmente en términos de **tráfico** lo cual se refiere a la carga promedio esperada durante los periodos de más actividad a lo largo del día. Es necesario ser capaz de gestionar esta cantidad de tráfico, gestionar esta carga con el menor equipamiento posible. Otro requisito es la **flexibilidad**, es deseable que la red proporcione un nivel razonable de servicio incluso bajo diversas circunstancias adversas.

El aspecto clave de diseño que determina la naturaleza del compromiso entre eficiencia y flexibilidad es la **estrategia de encaminamiento**. La función de encaminamiento en redes de telecomunicaciones ha sido simple. Los conmutadores de una red se organizaban en una estructura en árbol o jerarquía, estableciéndose una ruta, comenzando en el emisor, hasta el primer nodo común, y después hasta el receptor. Para proporcionar cierta flexibilidad se incluían en el árbol enlaces de alta capacidad adicionales para conectar entre sí. La incorporación de enlaces de alta capacidad proporciona redundancia y capacidad extra, pero persisten las limitaciones de eficiencia y flexibilidad. Dado que este esquema no es capaz de adaptarse a condiciones cambiantes, la red debe diseñarse para dar servicio en condiciones de alta carga. En términos de flexibilidad, la estructura jerárquica fija con enlaces adicionales puede responder pobremente ante fallos.




Figura 2: Topología de árbol o jerárquica

En un **esquema de encaminamiento dinámico** las decisiones de encaminamiento están influenciadas por las condiciones de tráfico actuales. Los nodos de conmutación de circuitos mantienen una relación de igual a igual entre sí, en lugar de una jerárquica como la presente en el esquema estático. **Todos los nodos están capacitados para realizar las mismas funciones.** Esta arquitectura de encaminamiento es más compleja y a la vez más flexible. Porque la arquitectura no proporciona una ruta o conjunto de rutas «natural» basándose en la estructura jerárquica, pero al mismo tiempo es más flexible debido a que hay más rutas alternativas.

3. Encaminamiento en redes de conmutación de paquetes

Encaminamiento en redes de conmutación de paquetes

4. Algoritmos de mínimo coste

Algoritmos de minimo coste