

1. Logika cyfrowa

Układ	Formuła / sygnatura	Opis
Sumatory		
Półsumator	$s = x \oplus y$ $c = x \& y$	Dodaje dwa bity. s to suma, c to bit przeniesienia (carry).
Pełny sumator (FA)	$s = x \oplus y \oplus ci$ $co = x \& y \mid ci \& (x \oplus y)$	Jak półsumator, ale przyjmuje też przeniesienie wejściowe ci .
Sumator n-bitowy	$n \times \text{FA}$	Kaskada (ripple-carry): wyjście C_i trafia na wejście kolejnego FA. Ostatnie co to Carry Out całości.

Układy kombinacyjne		
Dekoder	$n \rightarrow 2^n$	Wejście koduje liczbę k . Na wyjściu zapalony jest tylko bit nr k .
Multiplekser	$2^n + n \rightarrow 1$	2^n bitów danych + n bitów sterujących S . Na wyjście przechodzi S -ty bit danych.
ALU	$A, B, f \rightarrow C$	Dekoder na bitach f wybiera operację (np. $A + B$, $A \mid B$, $A \& B$); multipleksowanie wyników bramkami AND/OR.

Układy sekwencyjne (pamięć)		
Przerzutnik S-R	S - set, R - reset	Przechowuje 1 bit (Q). S=1 ustawia $Q = 1$, R=1 zeruje, S=R=0 trzyma stan. Zbudowany z dwóch sprzężonych NOR -ów.
Sterowany poziomem	aktywny gdy CLK = 1	Wejścia S / R bramkowane AND-em z zegarem. Stan zmienia się tylko przy CLK=1 .
Sterowany zboczem	zbocze 1 → 0	Dwa przerzutniki poziomowe w kaskadzie (master-slave), drugi z zanegowanym zegarem. Stan przepisuje się w momencie zmiany zegara.

2. Typy danych

Typ	char	short	int	long	float	double	void*
x86-64	1	2	4	8	4	8	8

3. Kodowanie liczb i konwersja

$$\text{B2U}(X) = \sum_{i=0}^{w-1} x_i 2^i \quad \text{B2T}(X) = -x_{w-1} 2^{w-1} + \sum_{i=0}^{w-2} x_i 2^i$$

$$\text{T2U}(x) = x < 0 ? x + 2^w : x \quad \text{U2T}(u) = u > \text{TMax} ? u - 2^w : u$$

Skróty: **B** = bity, **U** = unsigned, **T** = ze znakiem (kod U2).
Stąd **B2U** = bity → unsigned, podobnie **U2T**, **UMax**, **TMax**, **UAdd**, **TAdd**.

Stała	Bity	Wartość
UMax	11...1	$2^w - 1$
TMax	01...1	$2^{w-1} - 1$ (INT_MAX)
TMin	10...0	-2^{w-1} (INT_MIN)
−1	11...1	te same bity co UMax

Promocja w C: **unsigned** i **int** w jednym wyrażeniu/porównaniu ($< > ==$) → **int** promowany do **unsigned** (bity bez zmian, $-1 \rightarrow \text{UMax}$).

4. Rozszerzanie, obcinanie i przesunięcia

Rozszerz. 0 (zext)	unsigned : dopisuje 0 z góry
Rozszerz. znak (sext)	signed : powiela bit znaku (MSB)
$x \ll k$	$x \cdot 2^k$ (sgn./uns.)
$u \gg k$	$\lfloor u/2^k \rfloor$ — logiczne (zera)
$x \gg k$	arytmetyczne (kopia MSB), zaokr. do $-\infty$
$x/2^k$ do 0	$(x + (1 \ll k) - 1) \gg k$

Strength red.: **x*24** → **(x<<5)-(x<<3)**.

5. Operacje, overflow i endianness

UAdd/TAdd	$(u + v) \bmod 2^w$
Nadmiar (+)	$u, v > 0$, a wynik < 0 (wynik -2^w)
Nadmiar (-)	$u, v < 0$, a wynik ≥ 0 (wynik $+2^w$)
Negacja U2	$\sim x = \sim x + 1$; $-\text{TMin} = \text{TMin}$, $-0 = 0$
Wykr. nadmiaru (s=x+y)	$((s \wedge x) \& (s \wedge y)) \gg (w - 1)$
Maska / abs	$m = x \gg 31$; $\text{abs} = (x \wedge m) - m$

Schemat	Najniższy adres	0x0123
Big Endian	MSB	[01][23]
Little Endian	LSB	[23][01]

6. Zmiennoprzecinkowe (IEEE 754)

$$V = (-1)^s \times M \times 2^E \qquad \text{Bias} = 2^{k-1} - 1$$

Format	bity	s	exp (k)	frac (n)
float	32	1	8	23
double	64	1	11	52

Kategorie wartości

Kategoria	exp	Własności
Znormalizowane	$\neq 0 \dots 0$ $\neq 1 \dots 1$	$E = \text{exp} - \text{Bias}$. $M = 1.\text{frac}$. Najgęściej ułożone wokół 0.
Zdenormaliz.	$= 0 \dots 0$	$E = 1 - \text{Bias}$. $M = 0.\text{frac}$. Reprezentują +0.0 i -0.0 (frac = 0) oraz liczby bardzo bliskie zera.
Specjalne	$= 1 \dots 1$	Gdy frac == 0, to $+\infty$ lub $-\infty$ (nadmiar/dzielenie przez 0). Gdy frac $\neq$ 0, to NaN (np. $\sqrt{-1}$, $\infty - \infty$).

Zaokrąglenie GRS i Round-to-Even

Domyślny tryb to **Round-to-Even** (zapobiega błędowi statycznemu przy sumowaniu).



G - ostatni zachowany, **R** - pierwszy usunięty, **S** - OR reszty

Warunek	Ułamek	Akcja
R=0	< 0.5	W dół (odcięcie)
R=1, S=1	> 0.5	W górę (+1 do G)
R=1, S=0	= 0.5	Do parzystej: w górę gdy G=1 , w dół gdy G=0

Własności matematyczne i rzutowanie

- **Brak łączności:** $(a + b) + c \neq a + (b + c)$, przez zaokrąglenia i utratę danych.
- **Brak rozdzielności:** $a(b + c) \neq ab + ac$.
- **Rzutowanie `int` → `float`:** Może stracić precyzję (zaokrągła zgodnie z trybem).
- **Rzutowanie `int` → `double`:** Dokładne i bezstratne (bo 52 bity mantysy > 32 bity inta).
- **Rzutowanie `float/double` → `int`:** Obcina ułamek w stronę 0. Jeśli poza zakresem lub **NaN** → z reguły zwraca **TMin** (0x80000000).

7. Rejestry x86_64

<code>%rax</code>	<code>%eax</code> <code>%ah</code> <code>%al</code>	<code>%rbx</code>	<code>%ebx</code> <code>%bh</code> <code>%bl</code>
<code>%rcx</code>	<code>%ecx</code> <code>%ch</code> <code>%cl</code>	<code>%rdx</code>	<code>%edx</code> <code>%dh</code> <code>%dl</code>
<code>%rsi</code>	<code>%esi</code> <code>%si</code> <code>%sil</code>	<code>%rdi</code>	<code>%edi</code> <code>%di</code> <code>%dil</code>
<code>%rbp</code>	<code>%ebp</code> <code>%bp</code> <code>%bpl</code>	<code>%rsp</code>	<code>%esp</code> <code>%spl</code>
<code>%r8</code>	<code>%r8d</code> <code>%r8w</code> <code>%r8b</code>	<code>%r9</code>	<code>%r9d</code> <code>%r9w</code> <code>%r9b</code>

Uwaga: Rejestry od `%r10` do `%r15` używają schematu:
`%r10`, `%r10d`, `%r10w`, `%r10b`.

Podział ról rejestrów

<code>%rax</code>	Akumulator. Główny rejestr arytmetyczny. Przechowuje wartość zwracaną .
<code>%rdi</code> , <code>%rsi</code> , <code>%rdx</code> , <code>%rcx</code> , <code>%r8</code> , <code>%r9</code>	Kolejno: od 1. do 6. argumentu funkcji . Caller-saved.
<code>%rsp</code>	Wskaźnik stosu (SP). Wskazuje wierzchołek ramki.
<code>%rbp</code>	Wskaźnik bazy (BP). Początek ramki stosu. Callee-saved.
<code>%rbx</code> , <code>%r12-<code>%r15</code></code>	Ogólnego przeznaczenia. Wszystkie callee-saved .
<code>%rip</code>	Wskaźnik instrukcji (Program Counter).

Rejestry wektorowe (zmiennoprzecinkowe)

<code>%xmm0</code> do <code>%xmm15</code>	128-bitowe rejestry. <code>%xmm0</code> to wartość zwracana (<code>float</code> / <code>double</code>). Pierwsze 8 to argumenty. Caller-saved.
<code>%ymm0</code> do <code>%ymm15</code>	256-bitowe rozszerzenie rejestrów XMM. Dzielą z nimi najmłodsze 128 bitów.

8. Tryby adresowania (operands)

Tryb	Format	Obliczanie adresu
Natychniastowy (Imm)	<code>\$Imm</code>	<code>Imm</code>
Rejestrowy (Reg)	<code>%Ra</code>	<code>%Ra</code>
Bezpośredni (Mem)	<code>Imm</code>	<code>Mem[Imm]</code>
Pośredni (Mem)	<code>(%Rb)</code>	<code>Mem[%Rb]</code>
Z przesunięciem	<code>D(%Rb)</code>	<code>Mem[%Rb + D]</code>
Skalowany (Ind/scaled)	<code>D(%Rb, %Ri, S)</code>	<code>Mem[%Rb + %Ri * S + D]</code>
Skalowany (baseless)	<code>(, %Ri, S)</code>	<code>Mem[%Ri * S]</code>

Legenda: `Imm` / `D` to stała liczbowa, `%Ra` / `%Rb` to rejestr bazowy, `%Ri` to rejestr indeksowy, `a` / `S` to skala (tylko: 1, 2, 4 lub 8).

9. Flagi stanu i sterowanie

ZF	Zero. Wynik to 0 (np. argumenty są równe).
SF	Sign. Wynik jest ujemny (MSB = 1).
CF	Carry. Przepełnienie dla liczb bez znaku (unsigned).
OF	Overflow. Przepełnienie dla liczb ze znakiem (signed).

Sufiksy warunkowe (dla `jX`, `setX`, `cmovX`)

Sufiks	Znaczenie
<code>e / z</code>	Equal / Zero (równe / wynik to 0)
<code>ne / nz</code>	Not Equal / Not Zero (nierówne)
<code>s</code>	Sign (wynik ujemny, <code>SF=1</code>)

Liczby ze znakiem (signed)

<code>g / ge</code>	Greater / Greater or Equal
<code>l / le</code>	Less / Less or Equal

Liczby bez znaku (unsigned)

<code>a / ae</code>	Above / Above or Equal (No Carry)
<code>b / be</code>	Below / Below or Equal (Carry)

Translacja struktur kontrolnych (C → ASM)

- if-else:** `jX` (skok) lub `cmovX` (liczy obie ścieżki, unika kar za predykcję).
Uwaga: `cmovX` psuje się przy drogich operacjach, wyłuskaniu wskaźników (`*p`) i efektach ubocznych (`x++`).
- switch:** Tablice skoków → czas $O(1)$. Skok pośredni: `jmp *.L4(,%rdi,8)`. Brak `break` ⇒ **fall-through**.
- Pętla for:** Zawsze redukowana do pętli **while**:
`init; while(cond) { body; update; }`

Wzorce asemblerowe dla pętli:

do-while	while (Jump-to-mid)	while (Guarded)
<code>loop:</code> Body if(T) goto loop	goto test loop: Body test: if(T) goto loop	if(!T) goto done loop: Body if(T) goto loop done:

10. Procedury i stos

Stos w x86-64 rośnie **w dół** (w stronę niższych adresów). Rejestr `%rsp` wskazuje na **wierzchołek** stosu (najniższy zajęty adres). Wartości odkłada się używając `push` (zmniejsza `%rsp` o 8), a zdejmując `pop` (zwiększa `%rsp` o 8).

Przekazywanie sterowania

- `call dest`: Odkłada adres powrotu (kolejnej instrukcji) na stos i robi skok do `dest`.
- `ret`: Zdejmuje adres powrotu ze stosu i robi pod niego skok.

11. Konwencja Wywoływań (System V ABI)



Argumenty 7+: Na stosie od końca. Wynik w `%rax`.

Rejestry caller-saved vs callee-saved

Caller-saved	Callee-saved
(Wołający musi zapisać) Mogą zostać nadpisane w funkcji. By je zachować, caller kładzie je na stos przed <code>call</code> .	(Wołany musi przywrócić) Muszą zachować stan. Callee musi zapisać je na stos i odtworzyć przed <code>ret</code> .
<code>%rax</code> , <code>%rdi</code> , <code>%rsi</code> , <code>%rdx</code> , <code>%rcx</code> , <code>%r8</code> - <code>%r11</code>	<code>%rbx</code> , <code>%rbp</code> , <code>%r12</code> - <code>%r15</code>

Ramka stosu

Każde wywołanie funkcji otrzymuje własną ramkę na stosie (dzięki temu **rekurencja** działa naturalnie). **Alokacja ramki jest potrzebna, gdy:** brakuje rejestrów na zmienne (spilling), użyto lokalnej tablicy/struktury, lub pobrano adres zmiennej lokalnej (operator `&`).

Prolog	Epilog
<code>pushq %rbp</code> ; zapisz stary base ptr <code>movq %rsp, %rbp</code> ; nowy base ptr = rsp <code>subq \$32, %rsp</code> ; alokacja 32 bajtów	<code>addq \$32, %rsp</code> ; zwolnij alokację <code>popq %rbp</code> ; przywróć base ptr <code>ret</code> ; skok powrotny

Sprzątanie przez `leave`: Zastępuje `movq %rbp, %rsp` i `popq %rbp` w jednej instrukcji.

12. Architektura CPU

Fazy przetwarzania instrukcji

Fetch → Decode → Execute → Memory → Write

Pipelining i hazardy

Nakładanie faz na siebie znacznie zwiększa throughput. Prowadzi to jednak do konfliktów (hazardów):

Danych	Odczyt po zapisie. Wynik instrukcji nie jest w rejestrze, a kolejna już go potrzebuje. Rozwiązanie: Forwarding/bypassing (przekazanie z ALU prosto na wejście następnej operacji) lub wstrzymanie (stall/bubble).
Sterowania	Instrukcja skoku wymusza odgadnięcie następnego adresu. Rozwiązanie: Branch prediction. Błąd kosztuje wyczyszczenie potoku (branch misprediction penalty).

Out-of-Order

- Nowoczesne procesory nie wykonują instrukcji sekwencyjnie.
- Superskalarność:** Zdolność do wykonania wielu instrukcji w jednym cyklu zegara (posiadanie wielu jednostek wykonawczych).
 - Register renaming:** Dynamiczne mapowanie rejestrów logicznych (`%rax`) na wiele rejestrów fizycznych. Eliminuje fałszywe zależności (nadpisywanie tego samego rejestru).
 - Reorder buffer:** Gwarantuje, że instrukcje, choć liczone asynchronicznie, są ostatecznie zatwierdzane w oryginalnej kolejności programu, by zachować spójność.

13. Tablice i struktury

Reprezentacja tablic w pamięci

Typ	Deklaracja	Adres
Jednowymiarowa	<code>T A[IL]</code>	$A[i] = x_A + i \times \text{sizeof}(T)$
Wielowymiarowa	<code>T A[R1][C]</code>	$A[i][j] = x_A + (i \times C + j) \times \text{sizeof}(T)$
Wielopoziomowa	<code>T *A[IL]</code>	Adres elementu: $M[x_A + i \times 8] + j \times \text{sizeof}(T)$ (Wymaga dwóch odczytów z pamięci)

Wyrównanie danych i padding

- Zasada ogólna:** Obiekt o rozmiarze K bajtów musi znajdować się pod adresem podzielnym przez K , czyli $p \bmod K = 0$.
- Wyrównanie struktur:** Każde pole struktury jest wyrównywane do własnego rozmiaru K . Łączny rozmiar całej struktury musi być podzielny przez największe wewnętrzne wyrównanie. W razie potrzeby kompilator dodaje padding na końcu.
- Optymalizacja:** Układanie pól w strukturze od największego do najmniejszego minimalizuje marnowanie pamięci na padding.

14. Układ pamięci

Mapa pamięci procesu

Stack	Rośnie w dół. Zmienne lokalne, adresy powrotu (limit 8MB).
Shared libs	Współdzielone biblioteki (np. <code>libc.so</code>).
Szterta	Rośnie w górę. Dynamiczna alokacja (<code>malloc</code> , <code>new</code>).
Data	Zmienne globalne i statyczne (zainicjowane i niezainicjowane).

Text	Read-only. Binarny kod wykonywalny programu.
------	--

Zagrożenia i mechanizmy obronne

Buffer overflow	Brak sprawdzania granic tablic. Nadpisuje zawartość stosu (np. stary <code>%rbp</code> i adres powrotu), pozwalając na przejęcie sterowania.
ROP (Gadżety)	Return-Oriented Programming. Wykorzystanie legalnych, krótkich skrawków kodu zakończonych <code>ret</code> do ominięcia blokady wykonywania.
Stack canaries	Losowa wartość wstawiana tuż przed adresem powrotu. Przed <code>ret</code> weryfikowana instrukcjami <code>xor</code> i <code>je</code> . Jeśli uszkodzona → <code>abort()</code> .
NX / ASLR	NX: Stos i szterta dostają zakaz wykonywania kodu. ASLR: Losowanie bazowych adresów obszarów pamięci przy każdym starcie.

Unie

Wszystkie pola unii współdzielą **ten sam adres początkowy** (offset 0). Alokacja równa jest rozmiarowi **największego elementu**. Używane głównie do manipulacji na poziomie bitów z ominięciem systemu typów (np. odczyt bitów typu `float` jako `int`).

15. Optymalizacje i ich ograniczenia

Kompilator nie zoptymalizuje kodu, jeśli istnieje szansa, że zmieni to zachowanie programu (np. dla specyficznych argumentów).

Optymalizacyjne blokady

Aliasing pamięci	Dwa wskaźniki (np. <code>*p</code> , <code>*q</code>) mogą wskazywać na to samo. Kompilator nie schowa sumy w rejestrze, tylko wymusza odczyt/zapis do RAM. Można wykorzystać słowo kluczowe <code>restrict</code> .
Wywołania funkcji	Funkcja w pętli może mieć ukryte efekty uboczne (np. licznik globalny). Kompilator jej nie wyrzuci poza pętlę. Rozwiązanie: Inlining (wklejenie kodu) lub makra.
Arytmetyka float -ow	Brak łączności: $(a + b) + c \neq a + (b + c)$. Kompilator nigdy nie zmieni kolejności działań na <code>float</code> -ach w trosce o utratę precyzji/zaokrąglenia.

Podstawowe techniki optymalizacji

Code motion	Wyrzucenie obliczeń niezmienników (np. <code>x * y</code>) całkowicie poza pętlę.
Strength reduction	Zamiana kosztownych instrukcji na tańsze (np. <code>x * 64</code> → <code>x << 6</code>), lub iterowanie za pomocą wskaźnika zamiast mnożenia indeksu przez rozmiar).
Share subexpr.	Wykrywanie i jednokrotne obliczanie powtarzających się fragmentów równań.
Loop unrolling	Rozwinięcie pętli (np. przeskoczenie co 2 iteracje). Zmniejsza narzut związany z instrukcjami pętli i pozwala procesorowi na równoległość.

16. Linkowanie i konsolidacja

Fazy budowania programu

```
cpp (Preprocessor) → cc1 (Kompilator) → as (Assembler) → ld (Linker)
```

Formaty plików obiektowych (ELF)

- **Relokowalne (.o)**: Kod i dane gotowe do połączenia z innymi plikami .o .
- **Wykonywalne (a.out)**: Sklejone, gotowe do załadowania do pamięci i uruchomienia.
- **Współdzielone (.so)**: Linkowane dynamicznie podczas ładowania lub działania.

.text	Skompilowany kod maszynowy.
.rodata	Dane tylko do odczytu (np. "Witaj" w printf("Witaj"), tablice switch).
.data	Zainicjowane zmienne globalne i statyczne (np. int x = 5;).
.bss	Niezainicjowane zmienne globalne/statyczne, nie zajmują miejsca w pliku.
.symtab	Tablica symboli (informacje o funkcjach i zmiennych globalnych).
.rel.text / .data	Informacje dla linkera, gdzie i jak wstawić ostateczne adresy w kodzie/danych podczas relokacji.

Symbol resolution

Linker rozróżnia 3 typy symboli:

- **Globalne**: zdefiniowane tu, używane tam,
- **Zewnętrzne**: extern, używane tu, zdefiniowane gdzie indziej, oraz
- **Lokalne**: z C-owym słowem static.

Uwaga: Zmienne lokalne na stosie **NIE** są w ogóle widoczne dla linkera

Silne (Strong): Funkcje i zainicjowane zmienne globalne (np. int foo = 5;).
Słabe (Weak): Niezainicjowane zmienne globalne (np. int foo;).

- Reguła 1** Wiele silnych symboli → **błąd linkowania** (Multiple definition).
- Reguła 2** 1 silny + n słabych → linker wybiera **silny** (słabe podpinają się pod niego).
- Reguła 3** Wiele słabych → linker wybiera **dowolny** (gcc -fno-common zakazuje takich sytuacji).

Relokacja

Po rozwiązaniu symboli linker łączy sekcje .text / .data z wielu plików .o w jeden wielki blok. Przydziela im finalne adresy (run-time), a następnie modyfikuje wszystkie odniesienia w kodzie maszynowym do zmiennych i funkcji na podstawie wpisów z .rel.

Biblioteki

Statyczne (.a)

Zbiór plików .o. Linker kopiuje do pliku wykonywalnego **tylko te moduły**, które są faktycznie używane. Wada jest to, że każda aplikacja ma własną kopię w RAM. Zmiana wymusza

Dynamiczne (.so)

Kod ładowany do pamięci raz. Pliki wykonywalne otrzymują tylko adresy podczas działania (przez GOT). W porównaniu do .a znacznie mniejsze pliki binarne, łatwe aktualizacje.

rekompilację.

Kolejność flag gcc :

Biblioteki .a podaje się na samym końcu komendy.

17. Dynamiczna alokacja

Rodzaje fragmentacji

Wewnętrzna	Przydzielony blok jest większy niż zażądane dane.
Zewnętrzna	Na sterckie jest wystarczająco dużo wolnego miejsca w sumie, ale jest rozrzucone .

Budowa bloku

Header Rozmiar + a	Dane + Padding	Footer (Boundary tag)
--------------------------------	--------------------------	---------------------------------

Polityki przydziału i łączenia

- **First fit:** Szuka od początku, bierze pierwszy pasujący blok (szybki, ale mocno fragmentuje początek sterty).
- **Next fit:** Szuka od miejsca ostatniego przydziału (szybszy, ale gorsza fragmentacja pamięci).
- **Best fit:** Przeszukuje listę i wybiera blok o rozmiarze najbliższym żadanemu (najlepsze wykorzystanie pamięci, najwolniejszy algorytm).
- **Coalescing:** Łączenie sąsiednich wolnych bloków przy `free()`. Użycie footer-ow pozwala na sprawdzenie w czasie $O(1)$ w tył, czy poprzedni blok też jest wolny.

18. Hierarchia pamięci i lokalność

SRAM vs DRAM

SRAM Bardzo szybka, droga. Przechowuje stan dopóki jest zasilanie (nie wymaga odświeżania).	DRAM Wolniejsza, tania, bardzo pojemna. Wymaga ciągłego odświeżania.
--	--

Lokalność

- **Czasowa:** Jeśli dane były użyte, prawdopodobnie zaraz będą użyte ponownie (np. zmienna licznika w pętli).
- **Przestrzenna:** Jeśli użyto adresu x , bardzo prawdopodobne, że zaraz użyte będą adresy $x+1, x+2$ (np. iteracja po tablicy, wiersz po wierszu).

Rodzaje chybien

Cold (compulsory)	Blok jest pobierany z RAM po raz pierwszy .
Capacity	Working set programu jest fizycznie większy niż całkowita pojemność pamięci cache.
Conflict	Miejsce w cache jest wolne, ale różne bloki pamięci mapują się na ten sam set w cache'u i nawzajem się wypierają.

19. Pamięć podręczna

Parametry i pojemność

$S = 2^s$ (liczba zbiorów), E (liczba linii w zbiorze), $B = 2^b$ (bajtów na blok danych)

Całkowity rozmiar pamięci podręcznej (bez tagów): $C = S \times E \times B$

Podział adresu sprzętowego

Tag	Indeks	Offset
------------	---------------	---------------

- **Tag:** Identyfikator bloku. Sprawdzany w czasie $O(1)$ dla linii w danym zbiorze.
- **Indeks:** Wskazuje sprzętowo na zbiór.
- **Offset:** Wskazuje na konkretny bajt wewnątrz bloku danych.
- **Valid bit:** Określa, czy linia ma w ogóle poprawne dane (1) czy śmieci (0).

Asocjatywność

Direct-mapped	$E = 1$. Adres pasuje do dokładnie jednej linii. Szybkie, ale podatne na ciągłe wyrzucanie nawzajem adresów o tym samym indeksie.
E-way assoc.	$E > 1$. Blok ma przypisany zbiór, ale w jego obrębie może zająć dowolną linię. Wymaga strategii usuwania starych danych (np. LRU).
Fully assoc.	$S = 1$. Jeden zbiór, linia może trafić gdziekolwiek . Bardzo drogie sprzętowo.

Polityki zapisu

Write-hit • Write-through: Równoczesny zapis do cache i do RAM, strasznie wolne. • Write-back: Opóźnia zapis do RAM. Zapisuje tylko do cache i zapala dirty bit. RAM zostaje uaktualniony dopiero, gdy linia jest wyrzucana.	Write-miss • Write-allocate: Najpierw wciąga brakujący blok z RAM do cache, a dopiero potem go tam nadpisuje. Tworzy parę z Write-back. • No-write-allocate: Ignoruje cache całkowicie i zapisuje prosto do RAM. Tworzy parę z Write-through.
---	--

20. Pamięć wirtualna

Role pamięci wirtualnej

- 1. **Cache dla dysku:** DRAM to pamięć podręczna dla danych na dysku. System operacyjny przesyła dane blokami zwanymi **stronami**.
- 2. **Zarządzanie:** Każdy proces dostaje własną, idealnie liniową przestrzeń adresową. Upraszcza to linkowanie (kod/sterata zawsze startują od tych samych adresów).
- 3. **Ochrona:** Każdy wpis w tablicy stron (PTE) ma bity uprawnień (read/write/exec). Blokuje to dostęp procesów do pamięci jądra lub cudzych danych.

Translacja adresów (VA → PA)

Adres Wirtualny (VA)	Adres Fizyczny (PA)
VPN (Page Num) VPO (Offset)	PPN (Page Num) PPO (Offset)

- **VPO = PPO:** Offset **nigdy się nie zmienia** przy translacji.
- Sprzętowy układ MMU zamienia **VPN** na **PPN** używając **tablicy stron**.

Tablice stron i TLB

- **Page fault:** Próba dostępu do strony, której nie ma w RAM. Zgłasza wyjątek, a OS wstrzymuje proces i wczytuje stronę z dysku.
- **Wielopoziomowe tablice stron:** Drzewo tablic. Rozwiązuje problem marnowania RAM-u, bo pozwala na zaalokowanie tylko tych gałęzi, które są faktycznie używane.
- **Translation Lookaside Buffer:** Mały, szybki sprzętowy cache dla MMU umieszczony wewnątrz procesora. Przechowuje ostatnie tłumaczenia (**VPN** → **PPN**), eliminując powolny odczyt tablicy stron z pamięci dla każdego żądania.

VIPT (Virtually Indexed, Physically Tagged)

Zwykle procesor musi przetłumaczyć adres, zanim zacznie szukać danych w L1. Ale jeśli L1 jest małe, cały indeks (**CI**) mieści się w offsecie strony (**VPO**).

Skoro **VPO** jest identyczne z **PPO**, procesor wysyła bity wirtualnego indeksu prosto do L1 **równolegle** do wysłania **VPN** do sprzętowego TLB. Gdy TLB kończy translację i zwraca fizyczny tag (**CT**), L1 ma już przygotowany wiersz gotowy do weryfikacji. Skraca to czas dostępu.

21. Katalog instrukcji (AT&T)

Opcode	Efekt	Opis
mov S, D	$D \leftarrow S$	Kopiuje wartość z S do D.
lea S, D	$D \leftarrow \text{addr}(S)$	Oblicza adres S (bez czytania pamięci).
add S, D	$D \leftarrow D + S$	Dodawanie (ustawia flagi).
sub S, D	$D \leftarrow D - S$	Odejmowanie (ustawia flagi).
imul S, D	$D \leftarrow D * S$	Mnożenie liczb ze znakiem.
sal / shl k, D	$D \ll= k$	Przesunięcie w lewo (mnożenie przez 2^k).
sar k, D	$D \gg= k$	Arytmetyczne w prawo (dzielenie). Kopiuje znak .
shr k, D	$D \gg= k$	Logiczne w prawo. Dopełnia zerami.
and / or S, D	$D \leftarrow D \& / S$	Operacje bitowe (ustawiają flagi).
xor S, D	$D \leftarrow D \wedge S$	Często używane jako xor %rax, %rax do zerowania.

Porównania i sterowanie

cmp S1, S2	$S2 - S1$	Ustawia flagi jak odejmowanie, nie zapisuje wyniku.
test S1, S2	$S2 \& S1$	Ustawia flagi jak AND .
jX dest	$\text{if}(X) \text{\%rip} \leftarrow \text{dest}$	Skok warunkowy (X = warunek).
setX D	$\text{if}(X) D \leftarrow 1$	Ustawia najmłodszy bajt na 0 lub 1 na podstawie flag.
cmovX S, D	$\text{if}(X) D \leftarrow S$	Warunkowe kopiowanie (optymalizacja zamiast skoku).

Stos i zarządzanie procedurami

push S	$\text{\%rsp} - = 8$ $M[\text{\%rsp}] \leftarrow S$	Odkłada na stos (zmniejsza %rsp).
pop D	$D \leftarrow M[\text{\%rsp}]$ $\text{\%rsp} + = 8$	Zdejmuje ze stosu do D (zwiększa %rsp).
call dest	$\text{push } \text{\%rip}$ $\text{\%rip} \leftarrow \text{dest}$	Skok do funkcji (zapisuje adres powrotu na stosie).
ret	$\text{pop } \text{\%rip}$	Zdejmuje adres powrotu ze stosu i skacze pod niego.
leave	$\text{\%rsp} \leftarrow \text{\%rbp}$ $\text{pop } \text{\%rbp}$	Sprząta ramkę stosu (odwrotność prologu).

Operacje wektorowe

Rozszerzenie AVX. Przedrostek **v** (nie niszczy źródeł).

<code>vmovaps / vps S, D</code>	$D \leftarrow S$	Kopiuje wektor. a (aligned - szybkie, pamięć dzieli się przez wyrównanie), u (unaligned).
<code>vaddps / pd S1, S2, D</code>	$D \leftarrow S2 + S1$	Dodawanie wielokrotne (packed). ps (single-float), pd (double).
<code>vmulps / pd S1, S2, D</code>	$D \leftarrow S2 * S1$	Mnożenie wektorowe.
<code>vfmadd231ps S1, S2, D</code>	$D \leftarrow S2 * S1 + D$	Fused Multiply-Add . Mnoży i dodaje do D w jednym kroku.

Operacje zmiennoprzecinkowe

<code>movsd / movss S, D</code>	$D \leftarrow S$	Kopiuje wartość skalarną (double / float) między rejestrami XMM lub pamięcią.
<code>movapd / movaps S, D</code>	$D \leftarrow S$	Kopiuje wyrównany wektor zmiennoprzecinkowy.
<code>addsd / subsd S, D</code>	$D \leftarrow D \text{ op } S$	Skalarne dodawanie / odejmowanie podwójnej precyzji.
<code>xorpd / xorps S, D</code>	$D \leftarrow D \oplus S$	Bitowy XOR na rejestrach XMM. Używany jako <code>xorpd %xmm0, %xmm0</code> do szybkiego zerowania rejestru.
<code>ucomisd S1, S2</code>	$S2 - S1$	Porównuje wartości typu double i ustawia odpowiednio flagi ZF , PF , CF w rejestrze <code>%rflags</code> .

Uwaga o sufiksach: Instrukcje przyjmują sufiks określający rozmiar danych: **b** (8-bit), **w** (16-bit), **d** (32-bit), **q** (64-bit).
Np. `movl` kopiuje 32 bity (i automatycznie zeruje górną połowę 64-bitowego rejestru!).