



5. Obtener la expresión regular (minimizada) que representa el lenguaje reconocido por el siguiente autómata:


	0	1
→P	Q	R
*Q	U	S
R	R	T
S	Q	U
*T	U	U
U	U	U




1 - Elimino U, que es sumidero



2 - Elimino S



3 - Elimino R




4.a) Elimino T



$$L_Q = 0(10)^*$$

4.b) Elimino Q




$$L_T = 10^*1$$

$$L = L_Q \cup L_T$$

$$L = 0(10)^* + 10^*1$$

6. Obtener la expresión regular (minimizada) que representa el lenguaje reconocido por el siguiente autómata:

	0	1
→A	B	A
B	B	C
*C	C	D
*D	A	D




1 - Elimino B

Hacia B desde B

A C

$\overline{A}C = 0^*1$



1a.1 Elimino D




1a.2 Elimino C

$$L_A = 1 + 0^*10^*1^*0$$


$$L_A = (1 + 0^*10^*1^*0)^*$$

1b.1 Elimino D



$$L_C = (1 + 0^*10^*1^*0)^* 0^*10^*$$

1c.1 Elimino C



$$L_D = (1 + 0^*10^*1^*0)^* 0^*10^*1^*$$

$$L_D = (1 + 0^*10^*1^*0)^* 0^*10^*1^*$$

$$L = L_A \cup L_C \cup L_D$$

Los ejercicios del 7 en adelante los adjuntaré en ficheros

JFLAP

p3-7 → Es la resolución del ejercicio mediante reglas

p3-7(2) → Es el autómata mínimo