

Tanggal Disusun 7 Juni 2023

Penyusun OHSE

Mesin / Area Koch Bor

Departemen Line 3

Factory A

Produk Boring, Stile, rail komponen

TEMA

Resiko Bahaya Mesin Koch Bor

BAHAYA:

1. Bagian Tubuh terkena pisau/Bor
2. Paparan Kebisingan
3. Terkena jari tangan pisau yang berputar
4. Tersengat aliran listrik dari kabel yang terkelupas
5. Paparan debu.
6. Potensi Kebakaran akibat gesekan Saw Bor dengan Material.
7. Terkena pentalan sisa potongan material.
8. Tertusuk material.
9. Terjepit body mesin yang bergeser
10. Terjepit Table karet mesin
11. Tertimpa material kayu
12. Terkena piston angin table mesin
13. Terjepit/tertimpa material
14. Tersandung kabel, balok, metal
15. Terpleset
16. Tersayat pisau/material potensi
17. Tergores

Keterangan :
(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan bahaya)



CARA KERJA AMAN:

1. Pastikan mesin sudah ada grounding yang terpasang dan Cover mesin dalam keadaan berfungsi dengan baik.
2. Pastikan sign bahaya tegangan listrik terpasang di panel listrik.
3. Dilarang membuka cover panel listrik (hanya tim elektrik yang boleh membuka cover panel listrik).
4. Pastikan tangan tidak melewati batas tirai input dan output untuk menghindari potensi terjepit.
5. Dilarang menempatkan tangan pada titik jepit dan yang berputar untuk menghindari potensi terjepit.
6. Pakai selalu sarung tangan untuk pekerjaan yang berkenaan material
7. Terkait posisi dari mesin saat berjalan, dilarang membuka cover mesin saat mesin beroperasi.
8. Terkait dari mesin saat berjalan, dilarang menempatkan posisi tangan melewati stoper di area input dan output saat mesin berjalan.
9. Pastikan switch emergency/sensor berfungsi
10. Pastikan Rope Emergency Stop berfungsi jika ada.
11. Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
12. Pencegahan kebakaran ,Pastikan stoper berbahan baku baik.
13. Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
14. Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
15. Dilarang membersihkan badan dengan angin kompresor.
16. WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin, perawatan, mesin rusak, AM/TPM
17. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
18. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.
19. Pergunakan peralatan kerja yang baik dan mendukung sesuai peruntukan dan kapasitas materialnya.
20. Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan yang ada Power listriknya seperti, Kipas angin, Dispenser dll, wajib di matikan/offkan.

Keterangan :

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan bahaya)



Control of Hazardous Energy Kontrol Sumber Energi Berbahaya	Confined Space Entry Masuk Ruang Terbatas
Machine Guarding Pelindung Mesin	Arch Work Kerangka Tembaga Rongga
Powered Industrial Truck Kendaraan Industrial Ber tenaga	Lane Bending Memutar Jalur yang tidak sesuai Rakitan
Electrical Safety Keselamatan Listrik	Crane & Hoist Pusat Angkat Angkut
Fall Protection Perlindungan Jatuh	Flammable Liquids & Gases Cairan dan Gas Mudah Terbakar
Motor Vehicle Kendaraan Ber tenaga	Combustible Dusts Tebak, Yang Terbakar

ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:

							
Sepatu Safety		Masker		Sarung Tangan		Kaca Mata	
						Earplug	
Dipelajari dan Difahami oleh	Tanggal						
	Nama						
	Paraf						