
总线 6


知识导图



最小反例·串行不等于慢

一条高速串行链路与一条低频 8 位并行总线，谁带宽更大还需各自的传送率。位宽只决定每次能送多少，线路频率、编码和协议开销同样影响结果，不能用串/并行名称代替计算。

知识导图（续）



课程连接·把公共通路看成共享资源

操作系统的互斥也处理多个主体竞争一个资源。总线仲裁对应使用权分配，定时协议对应获得资源后的交互；即使仲裁公平，慢从设备仍可使某次事务长时间等待。

6.1 从概念、性能到事务时序

本章沿课件导图的四组关系展开：先由 “共享通路” 辨认总线的组成、分类与结构，再把位宽、周期和传送率写成可计算的量，随后按申请、寻址、传输、结束四阶段追踪一次事务。定时方式回答 “何时允许推进”；仲裁回答 “由谁取得使用权”，两者分属不同问题。

定义 6.1.1 (总线的共享性)

总线是一组能被多个部件分时共享的信息传送通路。连接在同一条公共通路上，不表示多个主设备可以同时任意驱动线路；同一时刻允许的驱动者、接收者及信号解释由协议决定。


总线特性可以按四个维度检查：机械特性规定连接器、尺寸和形状；电气特性规定电平、负载等；功能特性规定每根线承载什么；时间特性规定信号建立、采样及撤销关系。它们分别回答 “如何接、什么电平、传什么、何时有效”。

按位置与用途可分片内总线、连接 CPU/主存/I/O 接口的系统总线，以及部件或系统间的通信通路；按数据形式分串行与并行；按定时分同步、异步等。一个具体接口可以同时具有 “串行”“包传输”“多通道” 的属性，分类维度不能混为一个互斥列表。

单总线结构让多个部件共享一条系统通路，连接简单但易形成争用；双总线、三总线以不同层次分担主存和 I/O 等流量。桥接器完成不同总线间的数据缓冲、协议转换和控制。增加通路能减少某类冲突，仍须核对桥接和主存是否成为瓶颈。

最小反例·峰值相同，事务速率可不同

两条总线数据拍都每 ns 传 8 B，一条每块额外等待 100 ns，另一条只等 1 ns；二者峰值相同，短块的有效速率却相差很大。分母是否包含等待必须先由题问确定。



相同数据拍峰值，等待改变事务有效速率

6.2 位宽、频率、传送率分别给出什么

总线是部件之间传送信息的公共通路。按信息用途可区分地址、数据和控制：地址说明访问哪个单元或端口，数据线承载被交换的值，控制线说明操作类型、有效时刻及应答等。命令字虽然在语义上 “控制设备”，CPU 写命令字时仍可能在**数据线**上传送；不能只凭名称判断该走哪组线。

数据线上可以传指令、操作数、状态字、命令字和中断类型号。它们如何解释取决于传送双方和操作类型。MAR 保存待访问地址，MDR 暂存交换的值；主存并不靠 “某个数据看起来像地址” 来判定这次访问的性质，而是由相应线路与控制时序确定。

总线位宽通常指并行数据线根数。串行传送逐位使用通道，并行传送同一时刻通过多条线传若干位；多个串行通道并用，并不等于一条传统并行总线。系统可用桥接部件连接不同速度和协议的通路，靠近 CPU 的部件通常要求更高带宽；有多条总线，并不表示它们共用同一时钟。

带宽先写每次字节数与每秒次数

若有效数据宽度为 W 位，每秒实际发生 R 次数据传送，理想单方向峰值带宽为 $R \times W/8$ B/s。R 与时钟频率不一定相同：每周期一次为 R=f，每周期两次为 R=2f；若已给 MT/s，则已经是每秒传送次数，不能再乘“每周期次数”。

总线周期是一次规定的总线操作所占的时间，可能有多个时钟周期。带宽为每次传送的有效数据量除以这次所用时间；控制、地址、等待、校验与空闲开销会使有效数据率低于只算数据节拍的峰值。

不变量·先数有效数据拍

32 B 块经 64 位数据线传送，需要 4 个有效数据单位。突发减少的是地址、准备等重复代价，不能把 32 B 整块误作一个 8 B 数据拍；每拍几次传送还要另核时钟口径。

6.2.1 例 6-1　一个总线周期占两个时钟周期

【配套例题】假设某系统总线在一个总线周期中并行传输 4 B 信息，一个总线周期占用 2 个时钟周期，总线时钟频率为 10 MHz，则总线带宽是（　）。

A. 10 MB/s　　B. 20 MB/s　　C. 40 MB/s　　D. 80 MB/s

解析。时钟周期 100 ns，一次总线传送需 200 ns，传 4 B，因此带宽 $4/(200 \times 10^{-9}) = 20 \times 10^6$ B/s，选 **B**。若直接用 4 B×10 MHz，就忽略了每次传送占两拍。

6.2.2 例 6-2　已给传送率时不重复乘每周期次数

例 6.2.1 (自拟数值例)

某 64 位并行总线每时钟周期传 4 次数据，实际数据传送率已明确给为 1333 MT/s，求单方向理想峰值带宽。若改给的是 333.25 MHz 时钟频率，结果是否相同?

解析。每次 64 位 =8 B；1333 MT/s 就是每秒 1333×10^6 次，带宽为 $1333 \times 10^6 \times 8 = 10.664$ GB/s。若给 333.25 MHz 且每拍 4 次，则先算 $R = 4f = 1333$ MT/s，结果相同。若改成 1333 MHz 时钟、仍每拍 4 次，才会得到 42.656 GB/s。三个单位条件必须分别使用，不能把“频率”字样覆盖题干明示的物理量。

多通道带宽只有在各通道能够并行传送且工作分配允许时才相加。全双工总线要区分单方向带宽和两个方向合计带宽；校验位若不属于有效载荷，不应计入有效数据量的分子。带宽题第一步宜写出“每次有效几字节、每秒几次”，再统一单位。

6.3 一次总线事务从地址到应答

总线主设备发起事务，从设备按地址被选中并完成操作。CPU 常是主设备，DMA 控制器也可在取得使用权后成为主设备。主从关系只就本次事务而言，不等于某个设备永久只能发送或只能接收。

一次读事务可以分为：主设备发地址和读命令；从设备译码并准备数据；从设备在数据线上给出有效数据；主设备采样，双方结束本轮操作。写事务则由主设备给出要写的数据。地址、数据若复用同一组线路，就需不同时间片分别传送，不能把这些线路同时算成两份独立的并行位宽。

6.3.1 同步定时：固定采样时刻，必要时插等待

错项排除·同步允许等待状态

共同的采样时钟只规定状态在何时被采样，不保证每个设备同样快。若协议支持等待状态，从设备可延长一次操作；“同步所以每事务固定一周期”把两项约定错误合并了。

同步总线用共同的时钟约定信号的有效和采样时刻。最短周期必须覆盖信号传播、译码、设备准备及建立时间等延迟。若从设备来不及，可按协议插入等待状态；“同步” 不等于所有事务长度永远相同，也不表示每个设备可随意提供互不协调的时钟。

突发传送只给出一个首地址，再连续传送多个相邻数据，分摊地址和启动开销。非突发则可能为每个数据重复地址及准备过程。因此 “读一块多长时间” 应先数数据拍数，再判断地址、等待代价要付几遍。

6.3.2 例 6-3　不支持突发，就要反复准备每个数据

【配套例题】某存储器总线宽度为 64 位，总线时钟频率为 1 GHz，在总线上传输一个数据或地址需要一个时钟周期，不支持突发传送方式。若通过该总线连接 CPU 和主存，主存每次准备一个 64 位数据需要 6 ns，主存块大小为 32 B，则读取一个主存块所需的时间是（　）。

A. 8 ns　B. 11 ns　C. 26 ns　D. 32 ns

解析。一拍 1 ns，每个 64 位数据为 8 B，一块需要 4 个数据。每个数据都单独付地址 1 ns、准备 6 ns、传送 1 ns，共 8 ns，总计 $4 \times 8 = 32$ ns，选 **D**。11 ns 对应只付一次地址和准备、再连传 4 次，是突发模型，题目已排除。

6.3.3 例 6-4　峰值带宽与整次事务的有效速率

【配套例题】某存储器总线的时钟频率为 420 MHz，总线宽度为 64 位，每个时钟周期传送 2 次数据；其总线事务支持突发传送方式，最多传送 8 次数据，第 1 个时钟周期传送地址和读/写命令，从第 4 个至第 7 个时钟周期连续传送 8 次数据。该总线的总线带宽（最大数据传输率）为（　）。

A. 3.84 GB/s　B. 6.72 GB/s　C. 30.72 GB/s　D. 53.76 GB/s

解析。问的是数据节拍的最大传送率，每周期 2 次、每次 8 B，峰值 $420 \times 10^6 \times 2 \times 8 = 6.72$ GB/s，选 **B**。

若另问这次 8 次数据的事务有效速率，才把地址和等待计入分母：数据 64 B、事务 7 周期，$64/(7/(420 \times 10^6)) = 3.84$ GB/s。A 正是按整次事务口径算出的结果，不能用它回答本题已经说明的峰值带宽。第 4 至第 7 拍共 4 拍，每拍 2 次，正好 8 次，不是 8 拍。

6.3.4 峰值、事务速率与 CPU 占用采用不同分母

总线峰值带宽按数据节拍可持续搬多少有效字节来计，事务有效速率还把本次地址、等待等时间算入；设备速率是设备产生或消耗数据的速度；CPU 占用率则是 CPU 执行查询、服务或设置收尾的时间比例。这四个量可能出现在同一道题中，应先分别写成 “什么量除以什么时间”。

例如在例 6-4 中数据节拍峰值 6.72 GB/s、整次事务有效速率 3.84 GB/s，都不能直接当成某个设备的实测速率；若设备只提供 40 MB/s，系统还受这个供数速度限制。反过来，DMA 可让设备数据直接经过总线进入主存，同时 CPU 仅做少量设置收尾，所以不能把总线使用率等同于 CPU 使用率。端到端吞吐要核最慢环节，资源占用要核实际争用的时段。

当一次突发在等待期间必须保持总线占有权时，等待也消耗总线资源；若题设明确采用分离事务、允许准备期间让出总线，则总历时与实际占用时间还会不同。画事务时间线时，应同时标出 “在等什么” 和

“谁仍占有总线”，不能仅凭延迟长短直接推断总线忙碌比例。

不变量·撤销也要确认

全互锁中，从设备看到请求撤销后才撤应答。少看最后一步会把半互锁误作全互锁；画四个边沿并逐项标出依赖，比按波形长度猜类别可靠。

6.3.5 异步定时：用握手确认进度

异步总线不用统一周期来强制双方同拍完成，而用请求和应答等信号交换进度。速度较慢的设备晚些应答，主设备相应等待。异步仍受顺序约束，也不能随时改变信号而不通知对方。

全互锁的四阶段握手可以写为：主设备置请求；从设备准备好后置应答；主设备看到应答后撤请求；从设备看到请求撤销后撤应答。各阶段都等待对方作出相应反应，因而不依赖预设的固定延迟来猜测对方已结束。




Figure 6.1: 全互锁握手的撤销顺序也由对方信号确认

非互锁方式中，主设备发出请求后按预定时间撤回，不等应答；从设备发出应答后也按时撤回，不等请求撤回。半互锁方式中，主设备等待应答出现才撤请求，而从设备仍可按时撤应答。全互锁方式中，从设备还必须等请求撤回才撤应答。给出时序图时，按图中信号的建立、撤销条件来识别，不单凭信号名称猜测。全互锁通常多了等待环节，不能因为最可靠就断定它最快。

半同步通信将时钟节拍与等待/应答结合：正常情况下按时钟节拍推进，慢设备可请求延长，握手状态在规定边沿采样。这里的“半同步”不等于一半数据串行、一半数据并行，两个分类维度不同。

6.3.6 如何读总线时序图

先标出地址何时稳定、读写命令何时有效、数据何时有效和何时被接收，最后数出从事务开始到完成的时间。若图中低电平有效，应以标出的有效电平判断，不可把所有上升沿都当成开始。不同信号能否同拍出现由协议规定；“地址/数据复用”和“独立地址数据线”会改变哪些操作可以重叠。

串行异步字符传送每帧另加起始位和停止位，校验位可选。若每字符 7 个数据位、1 个校验位、1 个起始位和 1 个停止位，则每字符实际发送 10 位，480 字符/s 需要 4800 bit/s，而有效字符数据只有 3360 bit/s。不要把物理线路传送率与有效数据率混为一谈。

6.3.7 事务速率巩固

1. 【配套例题】某存储器总线采用同步通信，时钟频率 50 MHz，突发传 8 个字，每字 4 B。1 周期接收地址、3 周期等待、8 周期传 8 个字。数据传输速率为（ ）。A. 114.3 MB/s　B. 126 MB/s　C. 133.3 MB/s　D. 144.3 MB/s。
2. 【配套例题】：将第 1 题改为每个字都独立付 1 周期地址、3 周期等待、1 周期数据，读同样 8 字需要多少时间，有效速率多少？

答案。1. C。共 12 周期，每周期 20 ns，32 B/240 ns ≈ 133.3 MB/s。2. 共 40 周期 =800 ns，32 B/800 ns=40 MB/s。两题块长相同，改变的是启动代价的重复次数。

错项排除·主设备角色随事务

DMA 可以发起一次主存写，CPU 也可能暂不占总线。主从描述谁发起并控制本次交换，并不表示某设备永远只能发送或永远只能接收。

6.4 总线仲裁与分离事务

总线传输在申请分配阶段处理多个主设备的使用权竞争，随后寻址、传输并结束。CPU 和 DMA 都可能成为主设备，主设备与从设备的角色针对一次事务；主设备申请总线，不表示它一定是本次数据的接收者。

课件将仲裁分为集中与分布两类。集中仲裁由一个仲裁部件授予使用权：链式查询以允许信号沿设备链传递，靠近仲裁端的请求通常先被满足，控制线少但固定优先级可能使低位请求长期等待；计数器定时查询依次给出设备号，请求者在号码匹配时取得资格，起始编号和轮转规则决定公平性；独立请求为各设备设置请求/允许通路，仲裁灵活但线路及逻辑开销较大。分布仲裁由参与者依共同规则竞争或判定，不能因此推断系统没有任何仲裁规则。

课件把总线仲裁与标准列为拓展。本章保留其机制联系，不凭文件名替读者确认某一考试年度的正式范围。总线标准还约定接口、电气、功能、时序等兼容条件；串行或并行只说明传输组织，不能单独决定峰值带宽或延迟。

分离事务允许主设备发出请求后释放总线，待从设备准备好再申请并返回结果；因此 “总历时” 与 “总线实际占用时间” 可以不同。它与普通同步/异步定时的分类角度不同，还需要标识请求与响应的对应关系。

定时/组织	推进依据	等待是否占通路	不能直接推出
同步	规定时钟沿；慢设备可插等待	由事务协议决定	每事务固定一拍
异步全互锁	请求/应答建立和撤销均互相确认	由握手占用规则决定	不需要时序约束
半同步	时钟节拍与等待/应答结合	需看等待状态的保持规则	一半串行一半并行
分离事务	请求与响应分开争用通路	准备期间可释放	总历时等于占用时长

6.5 主动回忆自测

沿导图回答，再核对单位与条件

以下为自拟检查，先遮住答案，按导图主枝回答。

1. 地址、数据、控制三类线的分工，是否按所传信息名称里有没有“控制”二字决定?
2. 为什么 32 位、每拍两次的 100 MHz 总线，理想峰值是 800 MB/s，而不是 400 MB/s?
3. 给 200 MT/s 后，能否因“每拍两次”再乘 2?
4. 连读 8 个字时，突发方式节省的是哪类重复开销?
5. 全互锁握手四个事件的先后顺序是什么?
6. 一次读请求等待 100 ns，能否直接断言总线被独占 100 ns?
7. 仲裁与定时分别解决哪两个问题?
8. 双向合计带宽与单方向带宽相差多少，是否总能用同一个倍数转换?

6.5.1 自测答案

1. 不能；命令字、状态字等编码值可走数据线，控制线规定事务类型和时序。2. 每次 4 B，每秒 $2 \times 100 \times 10^6$ 次，乘得 800 MB/s，前提是全部数据位均有效。3. 不能，MT/s 已经计入实际传送次数。4. 首地址、启动与准备等是否只付一次，由题设确定；数据拍仍要逐项数。5. 请求置位、应答置位、请求撤销、应答撤销。6. 不能，分离事务可在设备准备时释放总线。7. 谁获得使用权；何时采样与推进。8. 需看全/半双工、两个方向是否能同时达到峰值以及题目统计口径，不可无条件翻倍。

课程连接·公平性与平均等待

固定链式优先级可能让低优先级请求久等，类似固定优先级调度的饥饿。轮转起点或老化可改善公平性，但会改变控制逻辑和响应上界，不能只比较连线数。