


AM-3110

User Guide




AM-3110 외형 및 치수


· 치수 (단위 mm)



옆면



밑면 · 고정부



윗면 · 프로펠러 쪽

AM-3110 스펙

· 기본 사양

스테이터 크기	$\Phi 37.4 \times 27 \text{ mm}$
슬롯 / 극	12N14P (7 극쌍)
모터 무게	78 g
축 / 나사	$\Phi 5.0 \text{ mm} / \text{M5} \times 0.8$
고정 구멍	$19 \times 19 \text{ mm}$ (M3)
KV	KV1150
정격 전압	14.8 ~ 22.2 V
최대 전류	59.1 A
최대 출력	1437 W
권장 프로펠러	8 ~ 10 인치 (8×4.0 / 10×5.1)
동작 온도	-20 ~ +85 °C

AM-3110 성능 데이터

6S LiPo, 정지 추력 시험대 측정값. 정격 사양과 다를 수 있습니다.

· 프로펠러 8 × 4.0

스로틀	추력 (g)	전류 (A)	전력 (W)	효율 (g/W)	온도 (°C)
20%	276.0	1.53	38.5	7.2	21.0
40%	704.1	5.19	130.3	5.4	21.2
60%	1431.9	13.80	344.0	4.2	21.6
80%	2364.5	29.12	716.8	3.3	22.3
100%	3363.9	51.51	1244.2	2.7	22.7

· 프로펠러 10 × 5.1

스로틀	추력 (g)	전류 (A)	전력 (W)	효율 (g/W)	온도 (°C)
20%	306.0	1.64	41.3	7.4	24.2
40%	1090.0	7.95	199.3	5.5	25.2
60%	2128.0	22.40	555.5	3.8	26.7
80%	3198.0	43.92	1070.8	3.0	31.5
100%	3584.0	59.07	1437.3	2.4	33.8

AM-3110 설치 및 연결



1. 모터 고정 — 밑면 고정 구멍으로 암에 고정합니다.
나사 규격·간격은 치수 도면을 따르고, 나사 끝이 코일에 닿지 않는 길이를 씁니다.
2. ESC 연결 — 모터 선 3가닥을 ESC 출력에 연결합니다. 회전 방향이 반대이면 아무 2가닥을 서로 바꾸거나 ESC 설정에서 반전합니다.
3. 회전 확인 — 프로펠러 없이 낮은 스로틀로 회전 방향과 이상 소음을 확인합니다.
4. 프로펠러 장착 — 회전 방향에 맞는 프로펠러를 끼우고 너트를 단단히 조입니다. 권장 프로펠러: 8 ~ 10 인치 (8×4.0 / 10×5.1).

AM-3110 주의사항

- 정격 전압을 넘기지 마십시오. 정격: 14.8 ~ 22.2 V.
- ESC는 모터 최대 전류보다 여유 있는 정격을 쓰십시오.
최대 전류: 59.1 A.
- 연결·설정·점검 중에는 프로펠러를 반드시 분리하십시오.
- 운용 직후 모터는 뜨거울 수 있으니 식은 뒤 만지십시오.
- 자석에 금속 가루·나사가 붙지 않게 하고, 축 힘·베어링 소음이 있으면 사용을 멈추십시오.



<자세한 매뉴얼>

novaX