


AM-3115

User Guide




AM-3115 외형 및 치수


· 치수 (단위 mm)



옆면



밀면 · 고정부



윗면 · 프로펠러 쪽

AM-3115 스펙

· 기본 사양

스테이터 크기	$\Phi 37.2 \times 51.1 \text{ mm}$
슬롯 / 극	12N14P (7 극쌍)
모터 무게	113.1 g
축 / 나사	IN5 / OUT5 · M5 × 0.8
고정 구멍	19 × 19 mm (M3)
KV	KV900
정격 전압	14.8 ~ 22.2 V
최대 전류	62 A
최대 출력	1894 W
권장 프로펠러	9 ~ 10 인치 (9×4×3 / 10×4.5)
동작 온도	-20 ~ +85 °C

AM-3115 성능 데이터

6S LiPo, 정지 추력 시험대 측정값 (스로틀 20~100 %). 정격 사양과 다를 수 있습니다.

• 프로펠러 10 × 4.5

스로틀	추력 (g)	전류 (A)	전력 (W)	효율 (g/W)	온도 (°C)
20%	270	1.58	40	6.8	35
40%	836	6.16	154	5.5	—
60%	1814	17.30	430	4.3	—
80%	3004	35.30	864	3.4	—
100%	4084	61.50	1474	2.7	—

• 프로펠러 9 × 4 × 3

스로틀	추력 (g)	전류 (A)	전력 (W)	효율 (g/W)	온도 (°C)
20%	209	1.50	37.7	5.6	33.1
40%	612	4.60	115	5.3	—
60%	1253	11.20	279	4.5	—
80%	2260	23.60	579	3.7	—
100%	3404	42.15	1026	3.1	—

AM-3115 설치 및 연결



1. 모터 고정 — 밑면 고정 구멍으로 암에 고정합니다.
나사 규격·간격은 치수 도면을 따르고, 나사 끝이 코일에 닿지 않는 길이를 씁니다.
2. ESC 연결 — 모터 선 3가닥을 ESC 출력에 연결합니다. 회전 방향이 반대이면 아무 2가닥을 서로 바꾸거나 ESC 설정에서 반전합니다.
3. 회전 확인 — 프로펠러 없이 낮은 스로틀로 회전 방향과 이상 소음을 확인합니다.
4. 프로펠러 장착 — 회전 방향에 맞는 프로펠러를 끼우고 너트를 단단히 조입니다. 권장 프로펠러: 9 ~ 10 인치 (9×4×3 / 10×4.5).

AM-3115 주의사항

- 정격 전압을 넘기지 마십시오. 정격: 14.8 ~ 22.2 V.
- ESC는 모터 최대 전류보다 여유 있는 정격을 쓰십시오.
최대 전류: 62 A.
- 연결·설정·점검 중에는 프로펠러를 반드시 분리하십시오.
- 운용 직후 모터는 뜨거울 수 있으니 식은 뒤 만지십시오.
- 자석에 금속 가루·나사가 붙지 않게 하고, 축 힘·베어링 소음이 있으면 사용을 멈추십시오.



<자세한 매뉴얼>

novaX