




AM-3121

User Guide



AM-3121 외형 및 치수

· 치수 (단위 mm)



AM-3121 스펙

· 기본 사양

슬롯 / 극	12N14P (7 극쌍)
KV	KV600
정격 전압	22.2 V (6S LiPo)
최대 전류	48.6 A
최대 출력	1180 W
권장 프로펠러	13 × 7
동작 온도	-20 ~ +85 °C

AM-3121 성능 데이터

6S LiPo, 정지 추력 시험대 측정값 (스로틀 20~100 %). 정격 사양과 다를 수 있습니다.

• 프로펠러 13 × 7

스로틀	추력 (g)	전류 (A)	전력 (W)	효율 (g/W)	온도 (°C)
20%	311	1.26	32	8.8	35.4
40%	1021	5.68	142	7.9	—
60%	2136	16.58	413	5.5	—
80%	3471	35.79	877	4.5	—
100%	4681	62.48	1496	3.5	—

AM-3121 설치 및 연결



1. 모터 고정 — 밑면 고정 구멍으로 암에 고정합니다. 나사 규격·간격은 치수 도면을 따르고, 나사 끝이 코일에 닿지 않는 길이를 씁니다.
2. ESC 연결 — 모터 선 3가닥을 ESC 출력에 연결합니다. 회전 방향이 반대이면 아무 2가닥을 서로 바꾸거나 ESC 설정에서 반전합니다.
3. 회전 확인 — 프로펠러 없이 낮은 스로틀로 회전 방향과 이상 소음을 확인합니다.
4. 프로펠러 장착 — 회전 방향에 맞는 프로펠러를 끼우고 너트를 단단히 조입니다. 권장 프로펠러: 13 × 7.

AM-3121 주의사항

- 정격 전압을 넘기지 마십시오. 정격: 22.2 V (6S LiPo).
- ESC는 모터 최대 전류보다 여유 있는 정격을 쓰십시오.
최대 전류: 48.6 A.
- 연결·설정·점검 중에는 프로펠러를 반드시 분리하십시오.
- 운용 직후 모터는 뜨거울 수 있으니 식은 뒤 만지십시오.
- 자석에 금속 가루·나사가 붙지 않게 하고, 축 힘·베어링 소음이 있으면 사용을 멈추십시오.



<자세한 매뉴얼>

novaX