





AM-4008

User Guide



AM-4008 외형 및 치수

· 치수 (단위 mm)



AM-4008 스펙

· 기본 사양

스테이터 크기	Φ44.5 × 26.7 mm
슬롯 / 극	18N24P (12 극쌍)
모터 무게	82.5 g
KV	KV380
정격 전압	22.2 V (6S LiPo)
최대 전류	16.25 A
최대 출력	405 W
권장 프로펠러	14 ~ 15 인치 (14×4.7 / 15×5.0 / 15×5.5)
동작 온도	-20 ~ +85 °C

AM-4008 성능 데이터

6S LiPo, 정지 추력 시험대 측정값. 정격 사양과 다를 수 있습니다.

· 프로펠러 14 × 4.7

스로틀	추력 (g)	전류 (A)	전력 (W)	효율 (g/W)	온도 (°C)
20%	113	0.28	7.0	16.2	26.5
40%	416	1.40	35.2	11.8	—
60%	866	3.85	96.9	8.9	—
80%	1439	9.51	238.2	6.0	—
100%	1909	16.25	404.9	4.7	—

· 프로펠러 15 × 5.0


스로틀	추력 (g)	전류 (A)	전력 (W)	효율 (g/W)	온도 (°C)
20%	70	0.20	5.1	13.5	28.2
40%	372	1.21	30.4	12.2	28.0
60%	784	3.35	84.2	9.3	27.6
80%	1246	6.82	171.2	7.3	27.4
100%	1787	11.61	290.4	6.2	28.0

AM-4008 성능 데이터

· 프로펠러 15 × 5.5

스로틀	추력 (g)	전류 (A)	전력 (W)	효율 (g/W)	온도 (°C)
20%	111	0.27	6.9	16.0	15.9
40%	443	1.62	40.7	10.9	16.1
60%	862	4.26	107.0	8.1	15.8
80%	1369	8.97	224.4	6.1	16.3
100%	1865	15.15	376.7	5.0	16.2

AM-4008 설치 및 연결



1. 모터 고정 — 밑면 고정 구멍으로 암에 고정합니다. 나사 규격·간격은 치수 도면을 따르고, 나사 끝이 코일에 닿지 않는 길이를 씁니다.
2. ESC 연결 — 모터 선 3가닥을 ESC 출력에 연결합니다. 회전 방향이 반대이면 아무 2가닥을 서로 바꾸거나 ESC 설정에서 반전합니다.
3. 회전 확인 — 프로펠러 없이 낮은 스로틀로 회전 방향과 이상 소음을 확인합니다.
4. 프로펠러 장착 — 회전 방향에 맞는 프로펠러를 끼우고 너트를 단단히 조입니다. 권장 프로펠러: 14 ~ 15 인치 (14×4.7 / 15×5.0 / 15×5.5).

AM-4008 주의사항

- 정격 전압을 넘기지 마십시오. 정격: 22.2 V (6S LiPo).
- ESC는 모터 최대 전류보다 여유 있는 정격을 쓰십시오.
최대 전류: 16.25 A.
- 연결·설정·점검 중에는 프로펠러를 반드시 분리하십시오.
- 운용 직후 모터는 뜨거울 수 있으니 식은 뒤 만지십시오.
- 자석에 금속 가루·나사가 붙지 않게 하고, 축 힘·베어링 소음이 있으면 사용을 멈추십시오.



<자세한 매뉴얼>

novaX