


	La1, Lb1, Lc1	N	La2, Lb2, Lc2	N	L3	N	L4	N	L5	N	L6	N	La3, Lb3, Lc3	N
конт.	L	N	L	N	L	N	L	N	L	N	L	N	L	N
позиция	ШП1	ШП2	ШОА	F1	HL5	XS1								
наименов. потребит.	Шкаф питания котла №1	Шкаф питания котла №2	Шкаф общекотельн. автоматики	Вентилятор шкафа	Светильник	Розетка технологич.	Резерв							
мощность потребит.	50 кВт	50 кВт	1 кВт	22 Вт.	4 Вт.	500 Вт.								
мощность автомата	50 кВт	50 кВт	1 кВт	26 Вт.	500 Вт.									



Позиция	Описание	Кол-во
1QF1..2	Выключатель автомат. 3полюсн. EZC400N3320N 320A	2
2QF1..2	Выключатель автомат. 3полюсн. EZ9F34306 6A	2
1..2SA	Переключатель кулачковый K10F027MCH	2
1..2PV	Вольтметр аналоговый 0-500В AC 16005	2
KL1..2	Реле контроля фаз RM22TR33	2
2SF1..2	Выключатель автомат. 1полюсн. EZ9F34106 6A	2
1K1	Реле промежуточное RSL1PVPU 230V AC/DC 1ПК (6A)	1
1KM1..2	Контактор 300A LC1E300M5	2
HL1..4	Светосигн. индикатор XB7EV63P (зеленый)230V	4
HL2SB1..2	Кнопка двойная с подсв.240в 1HO 1H3 XB5AW73731M5	2

Позиция	Описание	Кол-во
SA1..2	Переключатель XB7ND25 1HO,1H3	2
QF1..2	Выключатель автомат. 3полюсн. A9N18369 125A	2
SF3	Выключатель автомат. 1полюсн. EZ9F34110 10A	1
SF4..6	Выключатель автомат. 1полюсн. EZ9F34106 6A	3
QF7	Выключатель автомат. 3полюсн. EZ9F34306 6A	1
F1	Решетка с вентилятором R5RV13230 (205x205)	1
TS1	Термостат с рег. диапазо. 0..+60°C R5THV2	1
HL5	Светильник светодиодный ДПО-6Вт T5i	1
XS1	Розетка на DIN-рейку PAp10-3-ОП 230В/6А	1

						357-22-АГСВ.ШАВР			
						Котельная РХТУ им. Д.И. Менделеева. Приведение автоматики безопасности котлов ДКВР-4/13 в соответствие с требованиями ТР безопасности сетей газораспределения и газопотребления			
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизация. Общекоотельное оборудование	Стадия	Лист	Листов
							РД	14.3	3
Разраб.	Чураков				01.23				
Проверил	Шакиров					Схема питания	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Н. контр.	Корепанов								